



McAfee® Embedded Control  
McAfee ePolicy Orchestrator®  
Guía de configuración

© 2017 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Derechos de obra no publicada reservados conforme a las leyes de propiedad intelectual de Estados Unidos. El contenido de esta obra no puede reproducirse en forma alguna sin el permiso de Xerox Corporation.

Los derechos de propiedad intelectual (copyright) incluyen en forma y fondo todo el material e información registrable como propiedad intelectual según la legislación actual y futura, incluido sin limitación alguna el material generado por los programas de software y mostrado en pantalla, como estilos, plantillas, iconos, vistas de pantalla, apariencia, etc.

Xerox® y Xerox con la marca figurativa®, Phaser®, PhaserSMART®, PhaserMatch®, PhaserCal®, PhaserMeter™, CentreWare®, PagePack®, eClick®, PrintingScout®, Walk-Up®, WorkCentre®, FreeFlow®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Xerox Extensible Interface Platform®, ColorQube®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink®, AltaLink® y Mobile Express Driver® son marcas comerciales de Xerox Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® y PostScript® son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y en otros países.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, Mac® y Mac OS® son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países. AirPrint® y el logotipo de AirPrint® son marcas comerciales de Apple Inc.

El servicio de impresión Google Cloud Print™, el servicio de correo web Gmail™, y la plataforma de tecnología móvil Android™ son marcas comerciales de Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® y PCL® son marcas comerciales de Hewlett-Packard Corporation en Estados Unidos y en otros países.

IBM® y AIX® son marcas comerciales de International Business Machines Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® y Windows Server® son marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® y McAfee ePO™ son marcas comerciales o marcas registradas de McAfee, Inc. en Estados Unidos y en otros países.

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, IPX™ y Novell Distributed Print Services™ son marcas comerciales de Novell, Inc. en Estados Unidos y en otros países.

PANTONE® y otras marcas comerciales de Pantone, Inc. son marcas comerciales propiedad de Pantone, Inc.

SGI® y IRIX® son marcas comerciales de Silicon Graphics International Corp. o de sus subsidiarias en Estados Unidos y en otros países.

Sun Sun Microsystems y Solaris son marcas comerciales o marcas registradas de Oracle y/o sus filiales en Estados Unidos y en otros países.

UNIX® es una marca comercial en Estados Unidos y en otros países, que se otorga con licencia exclusivamente a través de X/ Open Company Limited.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® es una marca comercial de Wi-Fi Alliance.

Versión del documento 2.0: Mayo 2017

# Contenido

McAfee Embedded Control	5
Configuración del nivel de seguridad.....	5
Configuración de las opciones de alerta.....	6
Configuración de alertas de eventos de seguridad en McAfee ePO	7
Descargue e instale las extensiones de Xerox para McAfee ePO.....	8
Provisión de claves de licencia en McAfee ePO.....	8
Cambio del puerto de comunicación de activación del agente de McAfee ePO.....	9
Cambio del límite de tamaño máximo de archivo que se puede descargar en el servidor McAfee ePO.....	9
Creación y asignación de normas en McAfee ePO.....	10
Configuración de la respuesta automatizada en McAfee ePO.....	11
Configuración de las opciones del servidor ePolicy Orchestrator de McAfee.....	12
Designación de impresoras como supernodos.....	12
Adición de entradas de DNS a uno o más dominios existentes.....	12
Adición de entradas de DNS a un dominio nuevo.....	13
Comprobación de que el dispositivo se gestiona en McAfee ePO.....	13
Configuración del proxy de McAfee ePO	14
Eliminación y reinstalación de extensiones McAfee ePO	15



## McAfee Embedded Control

Una vez se haya instalado McAfee ePO en el servidor, utilice esta guía para integrar los equipos multifunción Xerox que tengan la función de seguridad McAfee Embedded Control.

McAfee Embedded Control consta de dos funciones de seguridad:

- Seguridad mejorada supervisa los archivos del sistema para conservar la integridad del software de la impresora, y advierte al usuario de cualquier cambio no autorizado que se realice en los mismos.
- Control de integridad es una opción de software que combina funciones de seguridad mejorada con la capacidad de supervisar y evitar la ejecución de archivos ejecutables no autorizados. En la página Instalación de funciones, proporcione una clave de instalación para activar esta opción. Para obtener una clave de instalación de una función, póngase en contacto con el personal de Xerox.

Puede configurar la impresora para que envíe alertas de e-mail cuando se produzca un evento de seguridad. Están disponibles varios métodos de alerta.

Puede recibir directamente las alertas de e-mail o bien enviarse a una aplicación de gestión centralizada como:

- McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO)
- CentreWare Web
- Administrador de dispositivos de Xerox®

Para obtener información detallada sobre McAfee ePO y McAfee Embedded Control, visite [www.mcafee.com](http://www.mcafee.com).

## Configuración del nivel de seguridad

Salvo que haya adquirido el control de integridad de McAfee, Xerox recomienda mantener el nivel de seguridad prefijado: Seguridad mejorada.

McAfee Embedded Control consta de tres niveles de seguridad:

- Seguridad mejorada
- Control de integridad
- Desactivado

**Nota:** Solo configure el nivel de seguridad si es preciso. La impresora tiene prefijado un nivel de seguridad mejorada, que es adecuado en la mayoría de los casos.

1. En Embedded Web Server, haga clic en **Propiedades > Seguridad**.
2. Haga clic en **McAfee Embedded Control**.
3. Para activar configurar las funciones de McAfee Embedded Control y configurar Opciones de información de alertas, haga clic en **Editar**.
4. Para configurar el Nivel de seguridad, en Nivel de seguridad, seleccione **Seguridad mejorada o Control de integridad**. Para desactivar las funciones de seguridad de McAfee Embedded Control, seleccione **Desactivar McAfee Embedded Control**.

**Nota:** Xerox recomienda no desactivar esta función.

5. Si seleccionó Seguridad mejorada como nivel de seguridad, haga clic en **Guardar**.
6. Si seleccionó Control de integridad como nivel de seguridad, haga clic en **Siguiente**, introduzca la clave de instalación de la función de software y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.

**Nota:** Cuando se cambian las opciones de nivel de seguridad, la impresora se reinicia. El proceso puede tardar varios minutos.

## Configuración de las opciones de alerta

Puede configurar la impresora para que le informe si se produce un evento de seguridad.

Para configurar las opciones de alerta:

1. En Embedded Web Server, haga clic en **Propiedades > Seguridad**.
2. Haga clic en **McAfee Embedded Control**.
3. Para configurar las opciones de Información de alertas, haga clic en **Editar**.
4. Para configurar la impresora para enviar alertas de e-mail:
  - a. En Localmente en el dispositivo, haga clic en **Alertas de e-mail** y, a continuación, en **Guardar**.
  - b. Junto a Alertas de e-mail, en Acción, haga clic en **Editar**.
  - c. En Direcciones del grupo destinatario, especifique las direcciones de e-mail válidas de los grupos correspondientes 1, 2 o 3.
  - d. Para cada grupo con direcciones de e-mail, seleccione **Activar grupo**.
  - e. En Preferencias del grupo destinatario, para McAfee Embedded Control, seleccione cada grupo del que desea recibir alertas: **Grupo 1**, **Grupo 2** y **Grupo 3**.
  - f. Haga clic en **Aplicar**.
  - g. En el indicativo, haga clic en **Aceptar**.
5. Configure el método para informar de alertas.
  - Para configurar la impresora para que envíe alertas al servidor ePolicy Orchestrator de McAfee, en Soluciones remotas de McAfee, seleccione **Servidor de McAfee ePolicy Orchestrator**.
  - Si utiliza CentreWare Web para administrar las impresoras, puede configurar alertas de seguridad en CentreWare Web.
  - Si administra las impresoras con Xerox, puede utilizar el Administrador de dispositivos de Xerox® para enviar alertas de seguridad desde las impresoras registradas.

**Nota:** Cuando están activadas las funciones de McAfee Embedded Control, la impresora también graba eventos de seguridad en el registro de auditoría.

## Configuración de alertas de eventos de seguridad en McAfee ePO

Esta descripción general incluye los procedimientos, en el orden requerido, para configurar las alertas de seguridad en McAfee ePO.

Para configurar alertas de seguridad en McAfee ePO, complete cada procedimiento en el orden indicado:

1. Compre e instale el software del servidor de McAfee ePO. Si desea más información, póngase en contacto con el personal de McAfee o visite [www.mcafee.com](http://www.mcafee.com).
2. Las extensiones de Xerox® para McAfee ePO requieren Microsoft .NET Framework. Descargue e instale Microsoft .NET Framework, versión 4.0 o posterior. Si desea más información, visite [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).  
**Nota:** Si no completa este procedimiento, aparecerá el mensaje **Error-2** al abrir la extensión Xerox MFP.
3. Descargue e instale las extensiones de Xerox® para McAfee ePO. Para obtener más información, consulte [Descarga e instalación de las extensiones Xerox para McAfee ePO](#) en la página 8.
4. Proporcione las claves de licencia en McAfee ePO. Para obtener más información, consulte [Provisión de claves de licencia en McAfee ePO](#) en la página 8.
5. Para asegurarse de que la impresora se comunica con el servidor de McAfee ePO, cambie el puerto de comunicación de activación del agente prefijado de McAfee ePO. Para obtener más información, consulte [Cambio del puerto de comunicación de activación del agente de McAfee ePO](#) en la página 9.
6. Para permitir las actualizaciones del software de la impresora, cambie el límite de tamaño máximo de archivo que se puede descargar en el servidor McAfee ePO. El límite de tamaño máximo de archivo que se puede descargar debe ser mayor que el tamaño de archivo de las actualizaciones de software de la impresora Xerox®. Para obtener más información, consulte [Cambio del límite de tamaño máximo de archivo que se puede cargar en el servidor McAfee ePO](#) en la página 9.
7. Asegúrese de que las alertas de eventos de seguridad se envían cuando se produce el evento y no a intervalos regulares. Cree una norma de seguridad y asíciela con las impresoras Xerox® en McAfee ePO. Para obtener más información, consulte [Creación y asignación de normas en McAfee ePO](#) en la página 10.
8. Para asegurarse de que recibe automáticamente correos electrónicos si se produce una alerta de seguridad, configure la respuesta automatizada en McAfee ePO. Para más información, consulte [Configuración de la respuesta automatizada en McAfee ePO](#) en la página 11.
9. En el servidor web interno, en la página McAfee Embedded Control, proporcione información acerca de su servidor de McAfee ePO. Para más información, consulte [Configuración de las opciones del servidor de McAfee ePolicy Orchestrator](#) en la página 12.
10. Designe de impresoras como supernodos de la red. Para más información, consulte [Designación de impresoras como supernodos](#) en la página 12.
11. Asegúrese de que el dispositivo se gestiona en McAfee ePO. Para más información, consulte [Comprobación de que el dispositivo se gestiona en McAfee ePO](#) en la página 13.
12. Configure el proxy de McAfee ePO. Para más información, consulte [Configuración del proxy de McAfee ePO](#) en la página 14.

## Descargue e instale las extensiones de Xerox para McAfee ePO

1. Localice y descargue a continuación las extensiones Xerox®. Las extensiones están incluidas en un archivo **.zip**
  - a. Para ir al sitio web de asistencia de Xerox®, abra un navegador web y escriba [www.xerox.com/office/support](http://www.xerox.com/office/support).
  - b. Para ir a la página de asistencia técnica de su dispositivo, en el campo Buscar, introduzca el modelo de su dispositivo y, a continuación, pulse **Intro**.
  - c. En los resultados que aparecen para su dispositivo, haga clic en **Controladores y descargas**.
  - d. En el menú desplegable Sistema operativo, seleccione el sistema operativo de su servidor.  
**Nota:** Asegúrese de seleccionar el sistema operativo del servidor, no el sistema operativo del PC.
  - e. En Utilidades y aplicaciones, haga clic en **Xerox Extensión de Xerox para McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)**.
  - f. Lea el contrato de licencia para el usuario final y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
2. Abra el archivo **.zip** y mueva los dos archivos de extensión comprimidos a una carpeta temporal. No abra los archivos de extensión **.zip**.
3. Instale los archivos de extensión **.zip** en McAfee ePO.
  - a. Acceda a la interfaz web de McAfee ePO en <https://nombreservidor.dominio:8443>.
  - b. Vaya a **Menú > Software > Extensiones**.
  - c. En la esquina superior izquierda, haga clic en **Install Extension** (Instalar extensión).
  - d. Localice la carpeta temporal, seleccione un archivo de extensión **.zip** y, a continuación, ábralo.
  - e. Haga clic en **Aceptar**.  
**Nota:** Si durante la instalación aparece un mensaje que indica que la extensión Solidcore o McAfee Agent ya está instalada, quite el software existente. Una vez finalizada la instalación, reinstale el software suministrado por Xerox y actualice la extensión Solidcore o McAfee Agent. Para más información, consulte [Eliminación y reinstalación de McAfee ePO](#) en la página 15.
  - f. Instale el otro archivo de extensión **.zip**.
4. Para continuar configurando sus alertas de seguridad, vaya a [Provisión de claves de licencia en McAfee ePO](#) en la página 8.

## Provisión de claves de licencia en McAfee ePO

1. Acceda a la interfaz web de McAfee ePO en <https://nombreservidor.dominio:8443>.
2. Vaya a **Menú > Configuración > Opciones del servidor**.
3. Haga clic en **Solidcore**.
4. En la esquina inferior derecha, haga clic en **Editar**.
5. Introduzca las siguientes claves de licencia:
  - Change Control: **XL17-ZCWK-K7E2-9PZY-OT6V**
  - Application Control: **ZM7H-FX52-3SFL-TR5Z-MAG3**
6. Haga clic en **Guardar**.
7. Para continuar configurando sus alertas de seguridad, vaya a [Cambio del puerto de comunicación de activación del agente de McAfee ePO](#) en la página 9.



## Cambio del puerto de comunicación de activación del agente de McAfee ePO

1. Acceda a la interfaz web de McAfee ePO en <https://nombreservidor.dominio:8443>.
2. Vaya a **Menú > Configuración > Opciones del servidor**.
3. Haga clic en **Ports** (Puertos).
4. En la esquina inferior derecha, haga clic en **Editar**.
5. Junto a **Agent wake-up communication port** (puerto de comunicación de activación del agente), escriba **8083** o cualquier puerto no utilizado que no sea el prefijado, 8081.
6. Haga clic en **Guardar**.
7. Para continuar configurando sus alertas de seguridad, vaya a [Cambio del límite de tamaño máximo de archivo que se puede descargar en el servidor McAfee ePO](#) en la página 9.

## Cambio del límite de tamaño máximo de archivo que se puede descargar en el servidor McAfee ePO

1. Acceda al servidor McAfee ePO y desplácese a **C:\Program Files (x86)\McAfee\Policy Orchestrator\Server\conf\orion**.
2. Con una aplicación de edición de texto, abra el archivo **orion.properties**.
3. Cambie el texto **orion.upload.max.size=90000000** por **orion.upload.max.size=500000000**.
4. Guarde el archivo de texto.
5. Reinicie el servidor ePO.
6. Para continuar configurando sus alertas de seguridad, vaya a [Creación y asignación de normas en McAfee ePO](#) en la página 10.

## Creación y asignación de normas en McAfee ePO

1. Acceda a la interfaz web de McAfee ePO en <https://nombreservidor.dominio:8443>.
2. Vaya a **Menú > Normas > Catálogo de normas**.
3. Junto a Producto, seleccione **McAfee Agent**.
4. Junto a Categoría, seleccione **General**.
5. Para crear la norma, junto a Mis valores prefijados, en Acciones, haga clic en **Duplicar**.
  - a. Junto a Nombre, escriba **MFP Agent**.
  - b. Junto a Notas, escriba **Para Xerox terminales**.
  - c. Haga clic en **Aceptar**.
6. Para editar la norma, en Nombre, haga clic en **MFP Agent**.
7. Haga clic en la ficha **Eventos**.
  - a. Si no se ha seleccionado anteriormente, seleccione **Activar reenvío de eventos de prioridad**.
  - b. Junto a Reenviar eventos con prioridad igual o mayor que, seleccione **De información**.
  - c. Junto a Intervalo entre descargas, escriba **1**.
  - d. Junto a Número máximo de eventos por descarga, escriba **20**.
  - e. Haga clic en **Guardar**.
8. Vaya a **Menú > Normas > Reglas de asignación de normas**.
9. Haga clic en **New Assignment Rule** (Regla de nuevas asignaciones).
  - a. Junto a Nombre, escriba **MFP Agent**.
  - b. Haga clic en **Siguiente**.
  - c. Haga clic en **Agregar norma**.
  - d. En Producto, seleccione **McAfee Agent**; en Categoría, seleccione **General** y en Norma seleccione su nueva norma, **MFP Agent**.
  - e. Haga clic en **Siguiente**.
  - f. En Propiedades avanzadas, haga clic en **Etiqueta**.
  - g. En Comparison (Comparación), haga clic en **Has tag** (Tiene etiqueta).
  - h. En Valor, seleccione **Xerox MFP**.
  - i. Haga clic en **Aceptar**.
  - j. Haga clic en **Siguiente**.
10. Haga clic en **Guardar**.
11. Para continuar configurando sus alertas de seguridad, vaya a [Configuración de la respuesta automatizada en McAfee ePO](#) en la página 11.

## Configuración de la respuesta automatizada en McAfee ePO

Para que los administradores de seguridad puedan recibir notificaciones por correo electrónico automáticas, instale la función Respuesta automatizada. Estas notificaciones se envían cada vez que McAfee Embedded Control detecta un evento de seguridad en un dispositivo de Xerox. Una vez instalada, este sistema de respuesta se aplica a todos los dispositivos incluidos actualmente en el servidor EPO. Los eventos que provocan una respuesta automatizada de Alertas de Xerox MFP son: Lectura de archivo denegada, Escritura de archivo denegada o Ejecución denegada.

De forma prefijada, la respuesta automatizada está desactivada. Para activarla, el administrador de seguridad debe incluir una dirección de correo electrónico válida.

Para agregar una dirección de e-mail y activar la respuesta:

1. En McAfee ePO, seleccione **Menú > Automatización > Respuestas automáticas**.
2. Haga clic en **New Response** (Respuesta nueva).
  - a. Junto a Name (Nombre), escriba **Xerox MFP Alerts** (Alertas de Xerox MFP).
  - b. Junto a Description (Descripción), escriba **Threat Events** (Amenazas).
  - c. En Event Group (Grupo de eventos), seleccione **Solidcore Events** (Eventos Solidcore).
  - d. En Event Type (Tipo de evento), seleccione **Client Events** (Eventos clientes).
  - e. En Status (Estado), seleccione **Enabled** (Activado).
  - f. Haga clic en **Siguiente**.
3. Haga clic en **Evento**.
  - a. En Valor, seleccione **File Created** (Archivo creado), **File Deleted** (Archivo eliminado), **File Modified** (Archivo modificado), **Execution Denied** (Ejecución denegada) y **File Read Denied** (Lectura de archivo denegada) y, a continuación, haga clic en el icono más (+) para crear una fila.
  - b. En Destinatarios, escriba las direcciones de correo electrónico.
  - c. Haga clic en **Siguiente**.
4. En Aggregation (Agregación), para Throttling (Limitación de peticiones), seleccione **Trigger this response if multiple events occur every 1 hour** (Activar esta respuesta en caso de que se produzcan varios eventos cada hora).
5. En la pestaña Acciones, seleccione **Enviar e-mail**.
6. Haga clic en **Siguiente** y después haga clic en **Guardar**.
7. Para continuar configurando sus alertas de seguridad, vaya a [Configuración de las opciones del servidor de McAfee ePolicy Orchestrator](#) en la página 12.

## Configuración de las opciones del servidor ePolicy Orchestrator de McAfee

1. En Embedded Web Server, haga clic en **Propiedades > Seguridad**.
2. Haga clic en **McAfee Embedded Control**.
3. En la página McAfee Embedded Control, haga clic en **Editar** junto a Niveles de seguridad del dispositivo.
4. Seleccione **Servidor McAfee ePolicy Orchestrator** y, a continuación, haga clic en **Editar**.
5. Seleccione **Servidor McAfee ePolicy Orchestrator** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.
6. Seleccione un tipo de dirección. Escriba la dirección o el nombre del host del servidor en el formato adecuado y modifique el puerto prefijado según sea preciso.
7. En Nombre de usuario, escriba el nombre de usuario que utiliza la impresora para acceder a la aplicación de servidor McAfee ePO.
8. Escriba la clave y vuelva a escribirla para verificarla.
9. Haga clic en **Guardar**.
10. Para continuar configurando sus alertas de seguridad, vaya a [Designación de impresoras como supernodos](#) en la página 12.

## Designación de impresoras como supernodos

La extensión de Xerox® para McAfee ePO utiliza hasta tres impresoras Xerox® como supernodos para comunicarse con las demás impresoras Xerox® que supervisa. Xerox recomienda designar más de una impresora Xerox® como supernodo. Cuando un supernodo no funciona o está desconectado, McAfee ePO puede utilizar los otros supernodos para comunicarse con las demás impresoras. Para designar impresoras como supernodos, se deben agregar entradas específicas en el servidor DNS.

### Notas:

- Sus impresoras Xerox® y su servidor McAfee ePO deben encontrarse en el mismo servidor DNS.
- Complete los procedimientos siguientes en el servidor DNS, no en el servidor McAfee ePO.

Para agregar una entrada de DNS, realice una de las acciones siguientes:

## Adición de entradas de DNS a uno o más dominios existentes

Si tiene un número pequeño de dominios en su red, utilice este método para agregar entradas de DNS a cada dominio.

1. En su servidor DNS, localice el dominio de cada impresora que desee designar como supernodo.
2. Agregue entradas para todos los supernodos de cada dominio, y asígneles un nombre:
  - XeroxDiscoverySuperNode1
  - XeroxDiscoverySuperNode2
  - XeroxDiscoverySuperNode3
3. Si su red utiliza más de un servidor DNS, repita los pasos anteriores con todos los demás servidores DNS.
4. Para continuar configurando sus alertas de seguridad, vaya a [Comprobación de que el dispositivo se gestiona en McAfee ePO](#) en la página 13.

## Adición de entradas de DNS a un dominio nuevo

Si tiene un número alto de dominios en su red, utilice este método para agregar entradas de DNS a un solo dominio.

1. En su servidor DNS, cree un dominio denominado **Xerox.local**. La extensión de Xerox para McAfee ePO buscará un dominio con este nombre.
2. Para Xerox.local, agregue entradas para cada supernodo y asígneles un nombre:
  - XeroxDiscoverySuperNode1
  - XeroxDiscoverySuperNode2
3. XeroxDiscoverySuperNode3
4. Para continuar configurando sus alertas de seguridad, vaya a [Comprobación de que el dispositivo se gestiona en McAfee ePO](#) en la página 13.

## Comprobación de que el dispositivo se gestiona en McAfee ePO

1. En McAfee ePO, haga clic en **Árbol de sistema**.
2. Haga clic en **Perdido y encontrado**.
3. En Prefijado, seleccione **Este grupo y todos los subgrupos**.
4. Compruebe que aparezca su dispositivo Xerox.
5. Compruebe que el dispositivo Xerox aparezca como Administrado en el estado Administrado.
6. En la ventana McAfee ePO, en Menú, seleccione **Terceros** y, a continuación, haga clic en la extensión **Xerox MFP**.
7. Para facilitar el acceso a McAfee ePO, arrastre y coloque el icono de extensión **Xerox MFP** en el panel superior.
8. Para continuar configurando sus alertas de seguridad, vaya a [Configuración del proxy de McAfee ePO](#) en la página 14.

## Configuración del proxy de McAfee ePO

Si se utiliza un proxy, debe configurarse con McAfee ePO.

1. En McAfee ePO, en Menú, seleccione **Configuración**.
2. Seleccione **Opciones del servidor**.
3. Seleccione **Opciones de proxy**.
4. En la esquina inferior derecha, haga clic en **Editar**.
5. En Tipo, seleccione **Configurar las opciones de proxy manualmente**.
6. En Opciones de servidor proxy, realice la configuración manualmente para que coincida con las opciones exclusivas de su sitio.
7. Haga clic en **Guardar**.

**Nota:** Si no completa este procedimiento, aparecerá el mensaje **Error-2** al abrir la extensión Xerox MFP.

## Eliminación y reinstalación de extensiones McAfee ePO

Si durante la instalación aparece un mensaje que indica que la extensión Solidcore o McAfee Agent ya está instalada, quite el software existente. Una vez finalizada la instalación, reinstale el software suministrado por Xerox y actualice la extensión Solidcore o McAfee Agent. Mediante estos dos pasos, se establece la base necesaria para actualizar el software a una versión más reciente.

1. Quite el software actual.
2. Instale el software proporcionado por Xerox.
3. Complete todo el procedimiento de configuración con la versión de software que acaba de instalar.
4. Actualice a una versión más actual si está disponible.