

VERSIÓ 1.0  
OCTUBRE 2024  
702P09325

# Control incorporat de Trellix<sup>®</sup> i Trellix<sup>®</sup> ePO

Guia de configuració

©2024 Xerox Corporation. All rights reserved. Unpublished rights reserved under the copyright laws of the United States. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation.

Copyright protection claimed includes all forms of matters of copyrightable materials and information now allowed by statutory or judicial law or hereinafter granted, including without limitation, material generated from the software programs which are displayed on the screen such as styles, templates, icons, screen displays, looks, and so on.

Xerox® and CentreWare® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft® is a trademark of Microsoft group of companies.

Trellix, ePolicy Orchestrator, and ePO are trademarks Musarubra US LLC.

# Taula de continguts

Trellix Embedded Control .....	5
Informació general del control incorporat de Trellix .....	6
Configuració del nivell de seguretat .....	7
Configuració de les opcions d'alerta .....	8
Configuració d'alertes d'esdeveniments de seguretat de Trellix ePO .....	9
Informació general del procés .....	10
Configuració d'alertes d'esdeveniments de seguretat a Trellix ePO .....	10
Descàrrega i instal·lació de les extensions de Xerox per a Trellix ePO .....	12
Proporcionar les claus de llicència a Trellix ePO .....	13
Canvi del port de comunicació d'activació de l'agent a Trellix ePO .....	14
Canvi del límit màxim de la mida de càrrega de fitxers al servidor de Trellix ePO .....	15
Creació i assignació d'una política a Trellix ePO .....	16
Configuració de la resposta automàtica a Trellix ePO .....	17
Configuració del servidor de Trellix ePolicy Orchestrator .....	18
Senyalar les impressores com a supernodes .....	19
Afegir entrades DNS a un o més dominis existents .....	19
Afegir entrades DNS a un únic domini nou .....	19
Assegurar que el dispositiu es gestiona a Trellix .....	20
Configureu el Trellix ePO Proxy .....	21
Configureu el vostre Trellix ePO Proxy .....	22
Elimineu i torneu a instal·lar les extensions de Trellix ePO .....	23
Eliminació i reinstal·lació de les extensions de Trellix ePO .....	24



# Trellix Embedded Control

Aquest capítol inclou:

Informació general del control incorporat de Trellix.....	6
Configuració del nivell de seguretat .....	7
Configuració de les opcions d'alerta.....	8



Nota: Trellix® abans conegut com McAfee®.

## Informació general del control incorporat de Trellix

Quan Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO) estigui instal·lat al vostre servidor, utilitzeu aquesta guia per integrar les impressores multifuncionals de Xerox que tinguin la funció de seguretat de Trellix Embedded Control.

El control incorporat de Trellix consta de dues funcions de seguretat:

- La seguretat millorada manté la integritat del programari de la impressora supervisant els fitxers del sistema i avisant-vos si es fa un canvi no autoritzat en un fitxer del sistema.
- El control d'integritat és una opció de programari que combina funcions de seguretat millorada que tenen la capacitat de supervisar i evitar que s'executin fitxers executables no autoritzats. Per habilitar aquesta opció, proporcioneu una clau d'instal·lació de funcions a la pàgina d'instal·lació de funcions. Per obtenir una clau d'instal·lació de funcions, poseu-vos en contacte amb el vostre representant de Xerox.

Podeu configurar la impressora perquè envii alertes per correu electrònic quan es produeixi un esdeveniment de seguretat. Hi ha diversos mètodes d'alerta disponibles.

Les alertes per correu electrònic es poden enviar directament a vosaltres o a una aplicació de gestió centralitzada, com ara:

- Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO)
- Xerox® CentreWare® Web
- Xerox® Device Manager

Per obtenir més informació sobre Trellix ePO i Trellix Embedded Control, consulteu [www.trellix.com](http://www.trellix.com).

## Configuració del nivell de seguretat

Tret que hàgiu adquirit Trellix Integrity Control, Xerox recomana que mantingueu el nivell de seguretat establert a la configuració predeterminada, Enhanced Security.

Trellix Embedded Control té dos nivells de seguretat:

- Seguretat millorada
- Control d'integritat



Nota: Definiu només el nivell de seguretat si cal. La impressora ve de sèrie amb un nivell de seguretat millorada, que és adequat en molts casos.

1. Al servidor web incorporat de la impressora multifuncional, feu clic a **Propietats > Seguretat**.
2. Feu clic a **Trellix Embedded Control**.
3. Per habilitar les funcions de Trellix Embedded Control i configurar les opcions de Comentaris d'alerta, feu clic a **Edita**.
4. Per establir el nivell de seguretat, a Nivell de seguretat, seleccioneu **Seguretat millorada** o **Control d'integritat**.
5. Si seleccioneu Seguretat millorada com a nivell de seguretat, feu clic a **Desa**.
6. Si seleccioneu Control d'integritat com a nivell de seguretat, feu clic a **Següent**, introduïu la clau d'instal·lació de funcions del programari i, a continuació, feu clic a **Aplica-ho**.



Nota: Quan canvieu la configuració del nivell de seguretat, la impressora es reinicia. El procés dura uns quants minuts.

## Configuració de les opcions d'alerta

Podeu configurar la impressora perquè us avisi quan es produeixi un esdeveniment de seguretat.

Per configurar les opcions d'alerta:

1. Al servidor web incorporat de la impressora multifuncional, feu clic a **Propietats > Seguretat**.
2. Feu clic a **Trellix Embedded Control**.
3. Per configurar les opcions de Comentaris d'alerta, feu clic a **Edita**.
4. Per configurar la impressora per enviar alertes per correu electrònic:
  - a. A localment en el dispositiu, feu clic a **Alertes per correu electrònic**, després **Desa**.
  - b. Al costat de les Alertes per correu electrònic, a Acció, feu clic a **Edita**.
  - c. A Adreces del grup de destinataris, introduïu les adreces de correu electrònic vàlides per a cada grup 1, 2 o 3 aplicable.
  - d. Per a cada grup amb adreces de correu electrònic, seleccioneu **Activa el grup**.
  - e. A Preferències del grup de destinataris, per a Trellix Embedded Control, seleccioneu cada grup del que voleu rebre alertes: **Grup 1, Grup 2 i Grup 3**.
  - f. Feu clic a **Aplica-ho**.
  - g. Feu clic a **Accepta** quan aparegui el missatge de confirmació.
5. Configureu el vostre mètode de comentaris d'alerta.
  - Per configurar la impressora perquè envii alertes a Trellix ePolicy Orchestrator Server, a Trellix Remote Solutions, seleccioneu **Servidor ePolicy Orchestrator de Trellix**.
  - Si utilitzeu Xerox® CentreWare® Web per gestionar les impressores, configureu les alertes de seguretat a Xerox® CentreWare® Web.
  - Si Xerox gestiona les impressores, feu servir Xerox® Device Manager per enviar alertes de seguretat des de les impressores registrades.



Nota: Quan les funcions de Trellix Embedded Control estan habilitades, la impressora també registra els esdeveniments de seguretat al registre d'auditoria.



# Configuració d'alertes d'esdeveniments de seguretat de Trellix ePO

Aquest capítol inclou:

Informació general del procés.....	10
Descàrrega i instal·lació de les extensions de Xerox per a Trellix ePO .....	12
Proporcionar les claus de llicència a Trellix ePO.....	13
Canvi del port de comunicació d'activació de l'agent a Trellix ePO .....	14
Canvi del límit màxim de la mida de càrrega de fitxers al servidor de Trellix ePO .....	15
Creació i assignació d'una política a Trellix ePO .....	16
Configuració de la resposta automàtica a Trellix ePO .....	17
Configuració del servidor de Trellix ePolicy Orchestrator .....	18
Senyalar les impressores com a supernodes.....	19
Assegurar que el dispositiu es gestiona a Trellix.....	20

## Informació general del procés

Aquesta informació general facilita els procediments, en l'ordre específic necessari, per configurar les alertes de seguretat a Trellix ePO.

### CONFIGURACIÓ D'ALERTES D'ESDEVENIMENTS DE SEGURETAT A TRELIX EPO

Per configurar les alertes de seguretat a Trellix ePO, realitzeu cada procediment en l'ordre indicat:

1. Compreu i instal·leu el programari de servidor de Trellix ePO. Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb un representant de Trellix o consulteu [www.trellix.com](http://www.trellix.com).
2. Les extensions de Xerox® per a Trellix ePO requereixen el Microsoft .NET Framework. Descarregueu i instal·leu el Microsoft .NET Framework, versió 4.0 o posterior. Per obtenir més informació, consulteu [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).



Nota: La versió .NET necessària depèn del servidor SQL que s'utilitzi al servidor d'ePO.



Nota: Si no realitzeu aquest procediment, es produirà un missatge d'Error-2 quan obriu l'extensió de Xerox MFP.

3. Descarregueu i instal·leu les extensions de Xerox® per a Trellix ePO. Per obtenir més informació, consulteu [Descàrrega i instal·lació de les extensions de Xerox per a Trellix ePO](#).
4. Introdueix les claus de la llicència de Trellix ePO. Per obtenir més informació, consulteu [Proporcionar les claus de llicència a Trellix ePO](#).
5. Per garantir que la impressora es pugui comunicar amb el vostre servidor de Trellix ePO, canvieu el port de comunicació d'activació de l'agent predefinit a Trellix ePO. Per obtenir més informació, consulteu [Canvi del port de comunicació d'activació de l'agent a Trellix ePO](#).
6. Per permetre actualitzacions del programari de la impressora, canvieu el límit de càrrega màxima de la mida del fitxer al servidor de Trellix ePO. El límit de càrrega màxima de la mida del fitxer ha de ser més gran que la mida del fitxer d'actualització del programari de la impressora de Xerox®. Per obtenir més informació, consulteu [Canviar el límit màxim de la mida de càrrega de fitxers al servidor de Trellix ePO](#).
7. Assegureu-vos que les alertes d'esdeveniments de seguretat s'envien quan es produeixen i no periòdicament. Creeu una política de seguretat i, a continuació, associeu-la amb les impressores Xerox® a Trellix ePO. Per obtenir més informació, consulteu [Creació i assignació d'una política a Trellix ePO](#).
8. Per assegurar-vos que rebeu correus electrònics automàticament en cas d'una alerta de seguretat, configureu la resposta automàtica a Trellix ePO. Per obtenir més informació, consulteu [Configuració de la resposta automàtica a Trellix ePO](#).
9. Al servidor web integrat de la impressora multifuncional, a la pàgina de Trellix Embedded Control, proporcioneu informació sobre el vostre servidor de Trellix ePO. Per obtenir més informació, consulteu [Configuració de la configuració del servidor de Trellix ePolicy Orchestrator](#).
10. Senyaleu les impressores com a supernodes a la vostra xarxa. Per obtenir més informació, consulteu [Senyalar les impressores com a supernodes](#).
11. Assegureu-vos que el dispositiu es gestiona dins de Trellix ePO. Per obtenir més informació, consulteu [Assegurar que el dispositiu es gestiona a Trellix ePO](#).

12. Configureu el vostre Trellix ePO Proxy. Per obtenir més informació, consulteu [Configuració del vostre Trellix ePO Proxy](#).

## Descàrrega i instal·lació de les extensions de Xerox per a Trellix ePO

1. Localitzeu i descarregueu les extensions de Xerox®. Les extensions es troben en un fitxer .zip.
  - a. Per anar al lloc web d'assistència de Xerox®, obriu un navegador web i escriviu [www.xerox.com/office/support](http://www.xerox.com/office/support).
  - b. Per anar a la pàgina d'assistència del vostre dispositiu específic, en el camp Cerca, escriviu el model del vostre dispositiu i, a continuació, premeu **Entra**.
  - c. A la llista de resultats que apareixen al vostre dispositiu, feu clic a **Controladors i descàrregues**.
  - d. Des del menú desplegable del sistema operatiu, seleccioneu el sistema operatiu del vostre servidor.



Nota: Assegureu-vos que seleccioneu el sistema operatiu del servidor, no el sistema operatiu de l'ordinador.

- e. A Utilitats i aplicacions, feu clic a **Extensió de Xerox per a Trellix ePolicy Orchestrator (ePO)**.
  - f. Llegiu l'Acord de llicència de l'usuari final i, a continuació, feu clic a **Acceptar**.
2. Obriu el fitxer .zip i, a continuació, moveu els dos fitxers d'extensió comprimits a una carpeta temporal. No obriu els fitxers d'extensió .zip.
  3. A Trellix ePO, instal·leu els fitxers d'extensió .zip.
    - a. Accediu a la interfície web de Trellix ePO a <https://servername.domain:8443>.
    - b. Navegueu a **Menú > Programari > Extensions**.
    - c. A la cantonada superior esquerra, feu clic a **Instal·la l'extensió**.
    - d. Navegueu a la carpeta temporal, seleccioneu un fitxer d'extensió .zip i obriu-lo.
    - e. Feu clic a **D'acord**.



Nota: Si apareix un missatge durant la instal·lació que indica que l'extensió de Solidcore ja està instal·lada, elimineu l'extensió de Solidcore existent. Un cop finalitzada la instal·lació, torneu a instal·lar el programari facilitat per Xerox i actualitzeu l'extensió de Solidcore. Per obtenir més informació, consulteu [Eliminació i reinstal·lació de les extensions de Trellix ePO](#).

- f. Instal·leu l'altre fitxer d'extensió .zip.
4. Per continuar configurant les alertes de seguretat, aneu a Proporcionar les claus de llicència a Trellix ePO.

## Proporcionar les claus de llicència a Trellix ePO

1. Accediu a la interfície web de Trellix ePO a <https://servername.domain:8443>.
2. Navegueu a **Menú > Configuració > Configuració del servidor**.
3. Feu clic a **Solidcore**.
4. A l'extrem inferior dret, feu clic a **Edita**.
5. Introdueix les claus de llicència següents:
  - Control de canvis: XL17-ZCWK-K7E2-9PZY-OT6V
  - Control d'aplicacions: ZM7H-FX52-3SFL-TR5Z-MAG3
  - Control d'integritat: K5DA-AG51-5AR3-OB99-WTDG
6. Feu clic a **Desa**.
7. Per continuar configurant les alertes de seguretat, aneu a [Canvi del port de comunicació d'activació de l'agent a Trellix ePO](#).

## Canvi del port de comunicació d'activació de l'agent a Trellix ePO

1. Accediu a la interfície web de Trellix ePO a <https://servername.domain:8443>.
2. Navegueu a **Menú > Configuració > Configuració del servidor**.
3. Feu clic a **Ports**.
4. A l'extrem inferior dret, feu clic a **Edita**.
5. Al costat del Port de comunicació d'activació de l'agent, escriviu 8083 o qualsevol port no utilitzat que no sigui el predefinit, 8081.
6. Feu clic a **Desa**.
7. Per continuar configurant les vostres alertes de seguretat, aneu a [Canviar el límit màxim de la mida de càrrega de fitxers al servidor de Trellix ePO](#).

## Canvi del límit màxim de la mida de càrrega de fitxers al servidor de Trellix ePO

1. Accediu al servidor de Trellix ePO i, a continuació, navegueu a `C:\Program Files (x86)\Trellix\Policy Orchestrator\Server\conf\orion`.
2. Mitjançant una aplicació d'editor de text, obriu el fitxer **orion.properties**.
3. Canvieu el text `orion.upload.max.size=900000000` a `orion.upload.max.size=500000000`.
4. Deseu el fitxer de text.
5. Reinicieu el servidor d'ePO.
6. Per continuar configurant les alertes de seguretat, aneu a [Creació i assignació d'una política a Trellix ePO](#).

## Creació i assignació d'una política a Trellix ePO

1. Accediu a la interfície web de Trellix ePO a <https://servername.domain:8443>.
2. Navegueu a **Menú > Política > Catàleg de polítiques**.
3. Al costat de Producte, seleccioneu **Agent de Trellix**.
4. Al costat de Categoria, seleccioneu **General**.
5. Per crear la política, al costat de Predefinida, a la columna d'Accions, feu clic a **Duplica**.
  - a. Al costat de Nom, introduïu **Agent de MFP**.
  - b. Al costat de Notes, introduïu **Per a punts de connexió de Xerox**.
  - c. Feu clic a **D'acord**.
6. Per editar la política, a Nom, feu clic a **Agent de MFP**.
7. Feu clic a la pestanya d'**Esdeveniments**.
  - a. Si no l'heu seleccionat prèviament, seleccioneu **Habilita el reenviament d'esdeveniments prioritari**.
  - b. Al costat de Reenviar esdeveniments amb una prioritat igual o superior a, seleccioneu **Informatius**.
  - c. Al costat de Interval entre càrregues, introduïu **1**.
  - d. Al costat de Nombre màxim d'esdeveniments per càrrega, introduïu **20**.
  - e. Feu clic a **Desa**.
8. Navegueu a **Menú > Política > Regles d'assignació de polítiques**.
9. Feu clic a **Nova regla d'assignació**.
  - a. Al costat de Nom, introduïu **Agent de MFP**.
  - b. Feu clic a **Següent**.
  - c. Feu clic a **Afegeix una política**.
  - d. A Producte, seleccioneu **Agent de Trellix**, a Categoria, seleccioneu **General**, després a Política seleccioneu la nova política, **Agent de MFP**.
  - e. Feu clic a **Següent**.
  - f. A Propietats disponibles, feu clic a **Etiqueta**.
  - g. A Comparació, feu clic a **Té etiqueta**.
  - h. A Valor, seleccioneu **Xerox MFP**.
  - i. Feu clic a **D'acord**.
  - j. Feu clic a **Següent**.
10. Feu clic a **Desa**.
11. Per continuar configurant les vostres alertes de seguretat, aneu a [Configuració de la resposta automàtica a Trellix ePO](#).



## Configuració de la resposta automàtica a Trellix ePO

Per oferir als administradors de seguretat la possibilitat de rebre notificacions automàtiques per correu electrònic, instal·leu la funció de resposta automàtica. Aquestes notificacions s'envien sempre que Trellix Embedded Control detecta un esdeveniment de seguretat a un dispositiu Xerox. Quan s'instal·la, aquest sistema de resposta s'aplica a tots els dispositius proveïts actualment pel servidor d'ePO. Els esdeveniments que generen una resposta automàtica a les alertes de Xerox MFP són Lectura del fitxer denegada, Escripura del fitxer denegada o Execució denegada.

Per defecte, la resposta automàtica està desactivada. Per activar-la, un administrador de seguretat ha d'incloure una adreça de correu electrònic vàlida.

Per afegir una adreça de correu electrònic i activar la resposta:

1. A Trellix ePO, seleccioneu **Menú > Automatització > Respostes automàtiques**.
2. Feu clic a **Nova resposta**.
  - a. Al costat de Nom, escriviu *Alertes de Xerox MFP*.
  - b. Al costat de Descripció, escriviu *Esdeveniments d'amenaça*.
  - c. A Grup d'esdeveniments, seleccioneu **Esdeveniments Solidcore**.
  - d. A Tipus d'esdeveniment, seleccioneu **Esdeveniments del client**.
  - e. A Estat, seleccioneu **Habilitat**.
  - f. Feu clic a **Següent**.
3. Feu clic a **Esdeveniment**.
  - a. A Valor, seleccioneu **Fitxer creat, Fitxer suprimit, Fitxer modificat, Execució denegada, i Lectura del fitxer denegada** i, a continuació, feu clic a la icona més (+) per crear una fila.
  - b. A Destinataris, escriviu les adreces de correu electrònic.
  - c. Feu clic a **Següent** i, a continuació, feu clic a **Desa**.
4. A Agregació, per a Limitació, seleccioneu **Activa aquesta resposta si es produeixen diversos esdeveniments cada hora**.
5. A la pestanya d'Accions, seleccioneu **Enviar correu electrònic**.
6. Feu clic a **Següent** i, a continuació, feu clic a **Desa**.
7. Per continuar configurant les vostres alertes de seguretat, aneu a [Configuració de la configuració del servidor de Trellix ePolicy Orchestrator](#).

## Configuració del servidor de Trellix ePolicy Orchestrator

1. Al servidor web incorporat de la impressora multifuncional, feu clic a **Propietats > Seguretat**.
2. Feu clic a **Trellix Embedded Control**.
3. A la pàgina de Trellix Embedded Control, al costat de Nivells de seguretat del dispositiu, feu clic a **Edita**.
4. Seleccioneu **Servidor de Trellix ePolicy Orchestrator** i, a continuació, feu clic a **Desa**.
5. Seleccioneu **Servidor de Trellix ePolicy Orchestrator** i, a continuació, feu clic a **Edita**.
6. Seleccioneu un tipus d'adreça. Escriviu l'adreça o el nom del host amb el format adequat del servidor i canvieu el número de port predefinit segons sigui necessari.
7. A Nom d'usuari, escriviu el nom que utilitza la impressora per accedir a l'aplicació del servidor de Trellix ePO.
8. Escriviu la contrasenya i, a continuació, torneu a escriure-la per verificar-la.
9. Feu clic a **Desa**.
10. Per continuar configurant les vostres alertes de seguretat, aneu a **Senyalar les impressores com a supernodes**.

## Senyalar les impressores com a supernodes

L'extensió de Xerox® per a Trellix ePO utilitza fins a tres impressores Xerox® com a supernodes per comunicar-se amb la resta d'impressores Xerox® que supervisa. Xerox recomana que senyaleu més d'una impressora Xerox® com a supernode. Si un supernode no funciona o està fora de línia, Trellix ePO pot utilitzar els altres supernodes per comunicar-se amb les altres impressores. Senyaleu les impressores com a supernodes afegint entrades específiques al vostre servidor DNS.

 Nota:


- Les impressores Xerox® i el servidor de Trellix ePO han d'utilitzar el mateix servidor DNS.
- Realitzeu els procediments següents al servidor DNS, no al servidor de Trellix ePO.

Per afegir una entrada DNS, feu una de les accions següents:

### AFEGIR ENTRADES DNS A UN O MÉS DOMINIS EXISTENTS

Si teniu un nombre reduït de dominis a la vostra xarxa, utilitzeu aquest mètode per afegir entrades DNS a cada domini.

1. Al vostre servidor DNS, cerqueu el domini de cada impressora que vulgueu senyalar com a supernode.
2. Per a cada domini, afegiu entrades per a tots els supernodes i, a continuació, nomeneu-los:
  - XeroxDiscoverySuperNode1
  - XeroxDiscoverySuperNode2
  - XeroxDiscoverySuperNode3

 Nota: Les entrades de tots els supernodes no distingeixen entre majúscules i minúscules.

3. Si la vostra xarxa utilitza més d'un servidor DNS, repetiu el pas anterior per a tots els altres servidors DNS.
4. Per continuar configurant les vostres alertes de seguretat, aneu a [Assegurar que el dispositiu es gestiona a Trellix ePO](#).

### AFEGIR ENTRADES DNS A UN ÚNIC DOMINI NOU

Si teniu un gran nombre de dominis a la vostra xarxa, utilitzeu aquest mètode per afegir entrades DNS a un únic domini.

1. Al vostre servidor DNS, creeu un domini anomenat Xerox.local. L'extensió de Xerox a Trellix ePO cerca un domini amb aquest nom.
2. A Xerox.local, afegiu entrades per a cada supernode i, a continuació, nomeneu-los:
  - XeroxDiscoverySuperNode1
  - XeroxDiscoverySuperNode2
  - XeroxDiscoverySuperNode3
3. Per continuar configurant les vostres alertes de seguretat, aneu a [Assegurar que el dispositiu es gestiona a Trellix ePO](#).

## Assegurar que el dispositiu es gestiona a Trellix

1. A Trellix ePO, feu clic a **Arbre del sistema**.
2. Feu clic a **Perdut i trobat**.
3. A Predefinit, seleccioneu **Aquest grup i tots els subgrups**.
4. Comproveu que aparegui el vostre dispositiu Xerox.
5. Comproveu que el dispositiu Xerox aparegui com a Gestionat sota l'Estat gestionat.
6. A la finestra de Trellix ePO, sota Menú, seleccioneu **De tercers** i, a continuació, feu clic a extensió de **Xerox MFP**.
7. Per facilitar l'accés a Trellix ePO, arrossegueu i deixeu anar la icona d'extensió **Xerox MFP** a la part superior.
8. Per continuar configurant les vostres alertes de seguretat, aneu a [Configuració del vostre Trellix ePO Proxy](#).

# Configureu el Trellix ePO Proxy

Aquest capítol inclou:

Configureu el vostre Trellix ePO Proxy .....	22
--	----

## Configureu el vostre Trellix ePO Proxy

Si s'utilitza un proxy, s'ha de configurar amb Trellix ePO.

1. A Trellix ePO, sota Menú, seleccioneu **Configuració**.
2. Seleccioneu **Configuració del servidor**.
3. Seleccioneu **Configuració del proxy**.
4. A l'extrem inferior dret, feu clic a **Edita**.
5. A Tipus, seleccioneu **Configuració del proxy manual**.
6. A Configuració del proxy, configureu-lo manualment perquè coincideixi amb la configuració única del vostre lloc.
7. Feu clic a **Desa**.
8. Reinicieu el servidor d'ePO.



Nota: Si no realitzeu aquest procediment, es produirà un missatge d'Error-2 quan obriu l'extensió de Xerox MFP.

## Elimineu i torneu a instal·lar les extensions de Trellix ePO

Aquest capítol inclou:

Eliminació i reinstal·lació de les extensions de Trellix ePO .....	24
--	----

## Eliminació i reinstal·lació de les extensions de Trellix ePO

Si apareix un missatge durant la instal·lació que indica que l'extensió de Solidcore ja està instal·lada, elimineu l'extensió de Solidcore existent. Un cop finalitzada la instal·lació, torneu a instal·lar el programari facilitat per Xerox i actualitzeu l'extensió de Solidcore. La realització d'aquests dos passos estableix la base necessària per actualitzar el programari a una versió més recent.

1. Elimineu el programari actual.
2. Instal·leu el programari facilitat per Xerox.
3. Realitzeu tot el procediment de configuració utilitzant la versió del programari que acabeu d'instal·lar.
4. Si està disponible, actualitzeu a una versió més actual.





