

VERSION 1.0  
OKTOBER 2024  
702P09325

# Trellix<sup>®</sup> Embedded Control og Trellix<sup>®</sup> ePO

Konfigurationsvejledning

©2024 Xerox Corporation. All rights reserved. Unpublished rights reserved under the copyright laws of the United States. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation.

Copyright protection claimed includes all forms of matters of copyrightable materials and information now allowed by statutory or judicial law or hereinafter granted, including without limitation, material generated from the software programs which are displayed on the screen such as styles, templates, icons, screen displays, looks, and so on.

Xerox® and CentreWare® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft® is a trademark of Microsoft group of companies.

Trellix, ePolicy Orchestrator, and ePO are trademarks Musarubra US LLC.

# Indholdsfortegnelse

Trellix Embedded Control .....	5
Oversigt over Trellix Embedded Control .....	6
Indstilling af sikkerhedsniveau .....	7
Valg af advarselsindstillinger .....	8
Konfiguration af advarsler for Trellix ePO-sikkerhedshændelser .....	9
Oversigt over processer .....	10
Konfiguration af sikkerhedsadvarsler for hændelser i Trellix ePO .....	10
Download og installation af Xerox-udvidelserne til Trellix ePO .....	11
Levering af licensnøgler i Trellix ePO .....	12
Skift af Agent Wake-Up-kommunikationsporten i Trellix ePO .....	13
Ændring af den maksimale størrelsesgrænse for filoverførsel på Trellix ePO-serveren.....	14
Oprettelse og tildeling af en politik i Trellix ePO .....	15
Konfiguration af det automatiske svar i Trellix ePO.....	16
Konfiguration af indstillinger for Trellix ePolicy Orchestrator-server .....	17
Vælg printere som supernoder.....	18
Tilføjelse af DNS-poster til et eller flere eksisterende domæner .....	18
Tilføjelse af DNS-poster til et enkelt nyt domæne .....	18
Sørg for, at enheden administreres i Trellix .....	20
Konfigurér Trellix ePO Proxy.....	21
Konfiguration af din Trellix ePO Proxy .....	22
Fjern og geninstallér Trellix ePO-udvidelser .....	23
Fjernelse og geninstallation af Trellix ePO-udvidelser .....	24



# Trellix Embedded Control

Dette kapitel indeholder:

Oversigt over Trellix Embedded Control.....	6
Indstilling af sikkerhedsniveau .....	7
Valg af advarselsindstillinger.....	8



Bemærk: Trellix® tidligere kendt som McAfee®.

## Oversigt over Trellix Embedded Control

Når Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO) er installeret på din server, skal du bruge denne vejledning til at integrere Xerox-multifunktionsprintere, der er udstyret med sikkerhedsfunktionen Trellix Embedded Control.

Trellix Embedded Control består af to sikkerhedsfunktioner:

- Forbedret sikkerhed opretholder integriteten af printersoftware ved at overvåge systemfiler og advare dig, hvis der foretages en uautoriseret ændring til en systemfil.
- Integritetskontrol er en softwarefunktion, der kombinerer forbedrede sikkerhedsfunktioner for overvågning og forhindrer uautoriserede eksekverbare filer i at køre. Til aktivering af denne indstilling tilvejebringes der en funktionsinstallationsnøgle på siden Funktionsinstallation. Kontakt din Xerox-repræsentant for at få en funktionsinstallationsnøgle.

Du kan konfigurere enheden til at sende e-mail-advarsler, når der registreres et brud på sikkerheden. Flere advarselmetoder er tilgængelige.

E-mail-advarsler kan sendes direkte til dig eller til en centraliseret administrationsapplikation, såsom:

- Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO)
- Xerox® CentreWare® Web
- Xerox® Device Manager

Gå til [www.trellix.com](http://www.trellix.com) for flere oplysninger om Trellix ePO og Trellix Embedded Control.

## Indstilling af sikkerhedsniveau

Medmindre du har anskaffet Trellix Integrity Control, anbefaler Xerox, at du beholder sikkerhedsniveauet indstillet til standardindstillingen, som er Forbedret sikkerhed.

Trellix Embedded Control har to sikkerhedsniveauer:

- Forbedret sikkerhed
- Integritetskontrol



Bemærk: Indstil kun sikkerhedsniveauet, hvis det er nødvendigt. Printerens leveres som standard med et udvidet sikkerhedsniveau, som er tilstrækkeligt i mange tilfælde.

1. I den integrerede webserver på multifunktionsprinterens skal du klikke på **Egenskaber > Sikkerhed**.
2. Klik på **Trellix Embedded Control**.
3. Hvis du vil aktivere funktionerne i Trellix Embedded Control og konfigurere indstillingerne for Advarselsfeedback, skal du klikke på **Rediger**.
4. Hvis du vil indstille sikkerhedsniveauet, skal du under Sikkerhedsniveau vælge **Forbedret sikkerhed** eller **Integritetskontrol**.
5. Hvis du vælger Forbedret sikkerhed som sikkerhedsniveau, skal du klikke på **Gem**.
6. Hvis du vælger Integritetskontrol som sikkerhedsniveau, skal du klikke på **Næste**, indtaste softwarefunktionsinstallationsnøglen og derefter klikke på **Anvend**.



Bemærk: Printerens genstartes, når du ændrer indstillingen for sikkerhedsniveau. Processen kan tage et par minutter.

## Valg af advarselsindstillinger

Du kan konfigurere printeren til at sende advarsler, når der registreres brud på sikkerhed.

Sådan konfigureres indstillinger for advarsler:

1. I den integrerede webserver på multifunktionsprinteren skal du klikke på **Egenskaber > Sikkerhed**.
2. Klik på **Trellix Embedded Control**.
3. Hvis du vil konfigurere indstillingerne for Advarselsfeedback, skal du klikke på **Rediger**.
4. Konfigurer printeren til at sende e-mail-advarsler:
  - a. Under Lokalt på enheden skal du klikke på **E-mail-advarsler** og derefter **Gem**.
  - b. Ud for E-mail-advarsler, under Handling skal du klikke på **Rediger**.
  - c. Under Modtagergruppe - Adresser skal du indtaste gyldige e-mailadresser for hver relevant gruppe 1, 2 eller 3.
  - d. For hver gruppe med e-mailadresser skal du vælge **Aktiver gruppe**.
  - e. Under Modtagergruppe - Indstillinger skal du for Trellix Embedded Control vælge hver gruppe, som der skal modtage advarsler: **Gruppe 1**, **Gruppe 2** og **Gruppe 3**.
  - f. Klik på **Anvend**.
  - g. Klik på **OK**, når meddelelsen vises.
5. Konfigurer medtoden for advarselsfeedback.
  - Vælg **Trellix's ePolicy Orchestrator Server** under Trellix Remote Solutions for at tillade printeren at sende sikkerhedsadvarsler til en Trellix ePolicy Orchestrator-server.
  - Hvis du bruger Xerox® CentreWare® Web til at administrere dine printere, skal du konfigurere sikkerhedsadvarsler i Xerox® CentreWare® Web.
  - Hvis Xerox administrerer dine printere, skal du bruge Xerox® Device Manager til at sende sikkerhedsadvarsler fra registrerede printere.



Bemærk: Når Trellix Embedded Control-funktioner er aktiverede, registrerer printeren sikkerhedsbrud i overvågningslogfilen.



# Konfiguration af advarsler for Trellix ePO-sikkerhedshændelser

Dette kapitel indeholder:

Oversigt over processer.....	10
Download og installation af Xerox-udvidelserne til Trellix ePO.....	11
Levering af licensnøgler i Trellix ePO.....	12
Skift af Agent Wake-Up-kommunikationsporten i Trellix ePO.....	13
Ændring af den maksimale størrelsesgrænse for filoverførsel på Trellix ePO-serveren .....	14
Oprettelse og tildeling af en politik i Trellix ePO.....	15
Konfiguration af det automatiske svar i Trellix ePO .....	16
Konfiguration af indstillinger for Trellix ePolicy Orchestrator-server .....	17
Vælg printere som supernoder .....	18
Sørg for, at enheden administreres i Trellix .....	20

## Oversigt over processer

Denne oversigt indeholder procedureerne, i den specifikke rækkefølge, der kræves, for at konfigurere sikkerhedsadvarsler i Trellix ePO.

### KONFIGURATION AF SIKKERHEDSADVARSLER FOR HÆNDELSER I TRELLIX EPO

Hvis du vil konfigurere sikkerhedsadvarsler i Trellix ePO, skal du udføre hver procedure i den angivne rækkefølge:

1. Køb og installer softwaren til Trellix ePO-serveren. Kontakt en Trellix-repræsentant eller gå til [www.trellix.com](http://www.trellix.com) for yderligere oplysninger.
2. Xerox®-udvidelserne for Trellix ePO kræver Microsoft .NET Framework. Download og installér Microsoft .NET Framework, version 4.0 eller senere versioner. Gå til [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) for flere oplysninger.



Bemærk: Den .NET-version, der kræves, afhænger af den SQL-server, der bruges i din ePO-server.





Bemærk: Hvis du ikke fuldfører denne procedure, vises en fejl-2-meddelelse, når du åbner Xerox MFP-udvidelsen.

3. Download og installér Xerox®-udvidelserne for Trellix ePO. Se [Download og installation af Xerox-udvidelserne til Trellix ePO](#) for flere oplysninger.
4. Levér licensnøgler i Trellix ePO. Se [Levring af licensnøgler i Trellix ePO](#) for flere oplysninger.
5. For at sikre, at printeren kan kommunikere med din Trellix ePO-server, skal du ændre standard Agent-Wake-Up-kommunikationsporten i Trellix ePO. Se [Skift af Agent Wake-Up-kommunikationsporten i Trellix ePO](#) for flere oplysninger.
6. Hvis du vil tillade opdateringer af printersoftware, skal du ændre den maksimale uploadgrænse for filstørrelse på Trellix ePO-serveren. Den maksimale uploadgrænse for filstørrelse skal være større end opdateringsfilstørrelsen for Xerox®-printersoftware. Se [Ændring af den maksimale størrelsesgrænse for filoverførsel på Trellix ePO-serveren](#) for flere oplysninger.
7. Sørg for, at advarsler for sikkerhedshændelser sendes, når de opstår, i stedet for med regelmæssige intervaller. Opret en sikkerhedspolitik, og tilknyt derefter politikken til dine Xerox®-printere i Trellix ePO. Se [Oprettelse og tildeling af en politik i Trellix ePO](#) for flere oplysninger.
8. For at sikre, at du automatisk modtager e-mails i tilfælde af en sikkerhedsadvarsel, skal du konfigurere det automatiske svar i Trellix ePO. Se [Konfiguration af det automatiske svar i Trellix ePO](#) for flere oplysninger.
9. Angiv detaljer om din Trellix ePO-server i multifunktionsprinterens integrerede webserver på siden Trellix Embedded Control. Se [Konfiguration af indstillinger for Trellix ePolicy Orchestrator-server](#) for flere oplysninger.
10. Vælg printere som supernoder på dit netværk. Se [Vælg printere som supernoder](#) for flere oplysninger.
11. Sørg for, at enheden administreres i Trellix ePO. Se [Kontroller, at enheden administreres i Trellix ePO](#) for flere oplysninger.
12. Konfigurér din Trellix ePO Proxy. Se [Konfiguration af din Trellix ePO Proxy](#) for flere oplysninger.

## Download og installation af Xerox-udvidelserne til Trellix ePO

1. Find og download Xerox®-udvidelserne. Udvidelserne findes i en .zip-fil.
  - a. Hvis du vil gå til Xerox® Support-webstedet, skal du åbne en webbrowser og derefter indtaste [www.xerox.com/office/support](http://www.xerox.com/office/support).
  - b. Hvis du vil navigere til supportsiden for din specifikke enhed, skal du i søgefeltet indtaste din enhedsmodel og derefter trykke på **Enter**.
  - c. I listen over resultater, der vises for din enhed, skal du klikke på **Drivere og downloads**.
  - d. I rullemenuen Operativsystem skal du vælge operativsystemet for din server.
 

 Bemærk: Sørg for, at du vælger operativsystemet til din server (ikke operativsystemet på din computer).
  - e. Under Hjælpeprogrammer og applikationer skal du klikke på **Xerox Extension for Trellix ePolicy Orchestrator (ePO)**.
  - f. Læs slutbrugerlicensaftalen og klik derefter på **Accepter**.
2. Åbn .zip-filen, og flyt derefter de to komprimerede udvidelsesfiler til en midlertidig mappe. Åbn ikke .zip-udvidelsesfilerne.
3. I Trellix ePO skal du installere .zip-udvidelsesfilerne.
  - a. Opret adgang til Trellix ePO-webgrænsefladen på <https://servernavn.domæne:8443>.
  - b. Gå til **Menu > Software > Udvidelser**.
  - c. Klik på **Installer udvidelse** i øverste venstre hjørne.
  - d. Gå til den midlertidige mappe, vælg en .zip-udvidelsesfil, og åbn den.
  - e. Klik på **OK**.
 

 Bemærk: Hvis der vises en meddelelse under installationen, der angiver, at Solidcore-udvidelsen allerede er installeret, skal du fjerne den eksisterende Solidcore-udvidelse. Når installationen er fuldført, skal du geninstallere softwaren fra Xerox og opdatere Solidcore-udvidelsen. Se [Fjernelse og geninstallation af Trellix ePO-udvidelser](#) for flere oplysninger.
  - f. Installer den anden .zip-udvidelsesfil.
4. Hvis du vil fortsætte med at konfigurere dine sikkerhedsadvarsler, skal du fortsætte til Levering af licensnøgler i Trellix ePO.

## Levering af licensnøgler i Trellix ePO

1. Opret adgang til Trellix ePO-webgrænsefladen på <https://servernavn.domæne:8443>.
2. Gå til **Menu > Konfiguration > Serverindstillinger**.
3. Klik på **Solidcore**.
4. Klik på **Rediger** i nederste højre hjørne.
5. Indtast følgende licensnøgler:
  - Ændringskontrol: XL17-ZCWK-K7E2-9PZY-OT6V
  - Applikationskontrol: ZM7H-FX52-3SFL-TR5Z-MAG3
  - Integritetskontrol: K5DA-AG51-5AR3-OB99-WTDG
6. Klik på **Gem**.
7. Hvis du vil fortsætte med at konfigurere dine sikkerhedsadvarsler, skal du fortsætte til [Skift af Agent Wake-Up-kommunikationsporten i Trellix ePO](#).

## Skift af Agent Wake-Up-kommunikationsporten i Trellix ePO

1. Opret adgang til Trellix ePO-webgrænsefladen på <https://servernavn.domæne:8443>.
2. Gå til **Menu > Konfiguration > Serverindstillinger**.
3. Klik på **Porte**.
4. Klik på **Rediger** i nederste højre hjørne.
5. Ud for Agent wake-up-kommunikationsport skal du indtaste 8083 eller en anden ubrugt port end standarden, som er 8081.
6. Klik på **Gem**.
7. Hvis du vil fortsætte med at konfigurere dine sikkerhedsadvarsler, skal du gå til [Ændring af den maksimale størrelsesgrænse for filoverførsel på Trellix ePO-serveren](#).

## Ændring af den maksimale størrelsesgrænse for filoverførsel på Trellix ePO-serveren

1. Opret adgang til Trellix ePO-serveren og gå derefter til `C:\Program Files (x86)\Trellix\Policy Orchestrator\Server\conf\orion`.
2. Brug et tekstredigeringsprogram til at åbne filen **orion.properties**.
3. Ret teksten `orion.upload.max.size=90000000` til `orion.upload.max.size=500000000`.
4. Gem tekstfilen.
5. Genstart ePO-serveren.
6. Hvis du vil fortsætte med at konfigurere dine sikkerhedsadvarsler, skal du fortsætte til [Oprettelse og tildeling af en politik i Trellix ePO](#).

## Oprettelse og tildeling af en politik i Trellix ePO

1. Opret adgang til Trellix ePO-webgrænsefladen på <https://servernavn.domæne:8443>.
2. Gå til **Menu > Politik > Politikatalog**.
3. Ud for Produkt skal du vælge **Trellix Agent**.
4. Ud for Kategori skal du vælge **Generelt**.
5. For at oprette politikken skal du ud for Min standard under kolonnen Handlinger klikke på **Dupliker**.
  - a. Ud for Navn skal du indtaste `MFP Agent`.
  - b. Ud for Notes skal du indtaste `For Xerox endpoints`.
  - c. Klik på **OK**.
6. Hvis du vil redigere politikken, skal du under Navn klikke på **MFP Agent**.
7. Klik på fanen **Hændelser**.
  - a. Hvis det ikke allerede er valgt, skal du vælge **Aktiver videresendelse af prioriteret hændelse**.
  - b. Ud for Videresend hændelser med en prioritet lig med eller større end skal du vælge **Informativ**.
  - c. Ud for Interval mellem uploads skal du indtaste 1.
  - d. Ud for Maks. antal hændelser pr. upload, skal du indtaste 20.
  - e. Klik på **Gem**.
8. Gå til **Menu > Politik > Regler for tildeling af politik**.
9. Klik på **Ny regel for tildeling**.
  - a. Ud for Navn skal du indtaste `MFP Agent`.
  - b. Klik på **Næste**.
  - c. Klik på **Tilføj politik**.
  - d. Under Produkt skal du vælge **Trellix Agent**, under Kategori skal du vælge **Generelt**, og vælg derefter under Politik din nye politik, **MFP Agent**.
  - e. Klik på **Næste**.
  - f. Under Tilgængelig egenskaber skal du klikke på **Tag**.
  - g. Under Sammenligning skal du klikke på **Har tag**.
  - h. Under Værdi skal du vælge **Xerox MFP**.
  - i. Klik på **OK**.
  - j. Klik på **Næste**.
10. Klik på **Gem**.
11. Hvis du vil fortsætte med at konfigurere dine sikkerhedsadvarsler, skal du fortsætte til [Konfiguration af det automatiske svar i Trellix ePO](#).

## Konfiguration af det automatiske svar i Trellix ePO

Hvis du vil give sikkerhedsadministratorer mulighed for at modtage automatiske e-mailmeddelelser, skal du installere funktionen Automatisk svar. Disse meddelelser sendes, hver gang Trellix Embedded Control registrerer en sikkerhedshændelse på en Xerox-enhed. Når Trellix Embedded Control er installeret, gælder dette svarsystem for alle enheder, der i øjeblikket leveres af ePO-serveren. De hændelser, der udløser et automatisk svar fra Xerox MFP-advarsler, er Fillæsning nægtet, Filskrivning nægtet eller Udførelse nægtet.

Automatisk svar er som standard deaktiveret. Hvis du vil aktivere indstillingen, skal en sikkerhedsadministrator inkludere en gyldig e-mailadresse.

Sådan tilføjes en e-mailadresse og aktiveres svaret:

1. I Trellix ePO skal du vælge **Menu > Automatisering > Automatisk svar**.
2. Klik på **Nyt svar**.
  - a. Ud for Navn skal du indtaste `Xerox MFP-advarsler`.
  - b. Ud for Beskrivelse skal du indtaste `Trusselhændelser`.
  - c. For Hændelsesgruppe skal du vælge **Solidcore-hændelser**.
  - d. For Hændelsestype skal du vælge **Klienthændelser**.
  - e. For Status skal du vælge **Aktiveret**.
  - f. Klik på **Næste**.
3. Klik på **Hændelse**.
  - a. Under Værdi skal du vælge **Fil oprettet, Fil slettet, Fil ændret, Udførelse nægtet** og **Fillæsning nægtet**. Klik derefter på plus-ikonet (+) for at oprette en række.
  - b. Indtast e-mail-adresser under Modtagere.
  - c. Klik på **Næste** og derefter på **Gem**.
4. Under Aggregation skal du for Throttling vælge **Udløs dette svar, hvis der opstår flere hændelser hver 1. time**.
5. På fanen Handlinger skal du vælge **Send e-mail**.
6. Klik på **Næste** og derefter på **Gem**.
7. Hvis du vil fortsætte med at konfigurere dine sikkerhedsadvarsler, skal du fortsætte til [Konfiguration af indstillinger for Trellix ePolicy Orchestrator-server](#).



## Konfiguration af indstillinger for Trellix ePolicy Orchestrator-server

1. I den integrerede webserver på multifunktionsprinterens skal du klikke på **Egenskaber > Sikkerhed**.
2. Klik på **Trellix Embedded Control**.
3. På siden Trellix Embedded Control skal du ud for Maskinens sikkerhedsniveauer klikke på **Rediger**.
4. Vælg **Trellix ePolicy Orchestrator Server**, og klik derefter på **Gem**.
5. Vælg **Trellix ePolicy Orchestrator Server**, og klik derefter på **Rediger**.
6. Vælg en adressetype. Indtast den korrekt formaterede adresse eller hostnavn på din server og rediger eventuelt portnummeret, hvis det er nødvendigt.
7. Under Brugernavn skal du indtaste det navn, som printerens bruger til at få adgang til Trellix ePO-serverapplikationen.
8. Indtast kodeordet, og skriv kodeordet igen for at bekræfte det.
9. Klik på **Gem**.
10. Hvis du vil fortsætte med at konfigurere dine sikkerhedsadvarsler, skal du fortsætte til **Vælg printere som supernoder**.

## Vælg printere som supernoder

Xerox®-udvidelsen til Trellix ePO bruger op til tre Xerox®-printere som supernoder til at kommunikere med de øvrige Xerox®-printere, som den overvåger. Xerox anbefaler, at du vælger mere end én Xerox®-printer som en supernode. Hvis en supernode ikke fungerer eller er offline, kan Trellix ePO bruge de andre supernoder til at kommunikere med andre printere. Du udpeger printere som supernoder ved at tilføje specifikke poster til din DNS-server.



Bemærk:

- Dine Xerox®-printere og din Trellix ePO-server skal bruge den samme DNS-server.
- Fuldfør følgende procedurer på DNS-serveren (ikke på Trellix ePO-serveren).

Gør følgende for at tilføje en DNS-post:

### TILFØJELSE AF DNS-POSTER TIL ET ELLER FLERE EKSISTERENDE DOMÆNER

Hvis du har et lille antal domæner på dit netværk, skal du bruge denne metode til at tilføje DNS-poster til hvert domæne.

1. På din DNS-server skal du finde domænet for hver printer, som du vil vælge som en supernode.
2. For hvert domæne skal du tilføje poster for alle supernoder og derefter navngive dem:
  - XeroxDiscoverySuperNode1
  - XeroxDiscoverySuperNode2
  - XeroxDiscoverySuperNode3



Bemærk: Indtastningerne for alle supernoder skelner ikke mellem store og små bogstaver.

3. Hvis dit netværk bruger mere end én DNS-server, skal du gentage det foregående trin for alle de øvrige DNS-servere.
4. Hvis du vil fortsætte med at konfigurere dine sikkerhedsadvarsler, skal du fortsætte til [Kontrollér, at enheden administreres i Trellix ePO](#).

### TILFØJELSE AF DNS-POSTER TIL ET ENKELT NYT DOMÆNE

Hvis du har et stort antal domæner på dit netværk, skal du bruge denne metode til at tilføje DNS-poster til et enkelt domæne.

1. På din DNS-server skal du oprette et domæne med navnet Xerox.local. Xerox-udvidelsen til Trellix ePO leder efter et domæne med dette navn.
2. For Xerox.local skal du tilføje poster for hver supernode og derefter navngive dem:
  - XeroxDiscoverySuperNode1
  - XeroxDiscoverySuperNode2
  - XeroxDiscoverySuperNode3

3. Hvis du vil fortsætte med at konfigurere dine sikkerhedsadvarsler, skal du fortsætte til **Kontrollér, at enheden administreres i Trellix ePO.**

## Sørg for, at enheden administreres i Trellix

1. I Trellix ePO skal du klikke på **System Tree**.
2. Klik på **Tabt og fundet**.
3. Under Forudindstilling skal du vælge **Denne gruppe og alle undergrupper**.
4. Kontroller, at din Xerox-enhed er vist.
5. Kontroller, at Xerox-enheden vises som Administreret under Administreret tilstand..
6. I vinduet Trellix ePO skal du under Menu vælge **Tredjepart** og derefter klikke på **Xerox MFP**-udvidelsen.
7. For let adgang til Trellix ePO skal du trække og slippe ikonet for **Xerox MFP**-udvidelsen til toppen.
8. Hvis du vil fortsætte med at konfigurere dine sikkerhedsadvarsler, skal du fortsætte til [Konfiguration af din Trellix ePO Proxy](#).

# Konfigurér Trellix ePO Proxy

Dette kapitel indeholder:

Konfiguration af din Trellix ePO Proxy .....	22
----------------------------------------------	----

## Konfiguration af din Trellix ePO Proxy

Hvis der bruges en proxy, skal den konfigureres med Trellix ePO.

1. I Trellix ePO skal du under Menu vælge **Konfiguration**.
2. Vælg **Serverindstillinger**.
3. Vælg **Proxy-indstillinger**.
4. Klik på **Rediger** i nederste højre hjørne.
5. Under Type skal du vælge **Konfigurer proxyindstillingerne manuelt**.
6. Under Indstillinger for proxy-server skal du manuelt konfigurere indstillingerne, så de matcher de unikke indstillinger for dit websted.
7. Klik på **Gem**.
8. Genstart ePO-serveren.



Bemærk: Hvis du ikke fuldfører denne procedure, vises en fejl-2-meddelelse, når du åbner Xerox MFP-udvidelsen.

## Fjern og geninstallér Trellix ePO-udvidelser

Dette kapitel indeholder:

Fjernelse og geninstallation af Trellix ePO-udvidelser.....	24
-------------------------------------------------------------	----

## Fjernelse og geninstallation af Trellix ePO-udvidelser

Hvis der vises en meddelelse under installationen, der angiver, at Solidcore-udvidelsen allerede er installeret, skal du fjerne den eksisterende Solidcore-udvidelse. Når installationen er fuldført, skal du geninstallere softwaren fra Xerox og opdatere Solidcore-udvidelsen. Når disse to trin er udført, er det muligt at opdatere softwaren til en nyere version.

1. Fjern den nuværende software.
2. Installer softwaren fra Xerox.
3. Fuldfør hele opsætningsproceduren med den softwareversion, der netop er installeret.
4. Opgrader til en mere aktuel version, hvis den er tilgængelig.





