

SÜRÜM 1.0  
EKİM 2024  
702P09325

# Trellix® Embedded Control ve Trellix® ePO

Yapılandırma Kılavuzu

©2024 Xerox Corporation. All rights reserved. Unpublished rights reserved under the copyright laws of the United States. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation.

Copyright protection claimed includes all forms of matters of copyrightable materials and information now allowed by statutory or judicial law or hereinafter granted, including without limitation, material generated from the software programs which are displayed on the screen such as styles, templates, icons, screen displays, looks, and so on.

Xerox® and CentreWare® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft® is a trademark of Microsoft group of companies.

Trellix, ePolicy Orchestrator, and ePO are trademarks Musarubra US LLC.

# İçindekiler

Trellix Embedded Control .....	5
Trellix Embedded Control'a Genel Bakış .....	6
Güvenlik Seviyesini Ayarlama .....	7
Uyarı Seçeneklerini Ayarlama .....	8
Trellix ePO Güvenlik Olayı Uyarılarını Yapılandırma .....	9
Sürece Genel Bakış .....	10
Trellix ePO'da Güvenlik Olayı Uyarılarını Yapılandırma .....	10
Xerox'un Trellix ePO Uzantılarını İndirme Ve Kurma .....	11
Lisans Anahtarlarını Trellix ePO'ya Girme .....	12
Trellix ePO'da Agent Uyandırma İletişim Bağlantı Noktasını Değiştirme .....	13
Trellix ePO Sunucusunda Maksimum Dosya Yükleme Boyutu Sınırını Değiştirme .....	14
Trellix ePO'da Bir Politika Oluşturma ve Atama .....	15
Trellix ePO'da Otomatik Yanıtı Yapılandırma .....	16
Trellix ePolicy Orchestrator Sunucu Ayarlarını Yapılandırma .....	17
Yazıcıları Süper Düğüm Olarak Atama .....	18
Mevcut Bir Veya Birden Fazla Etki Alanına DNS Girişleri Ekleme .....	18
Bir Tekli Yeni Etki Alanına DNS Girişleri Ekleme .....	18
Cihazın Trellix ePO İçinde Yönetildiğini Kontrol Etme .....	19
Trellix ePO Proxy'yi Yapılandırma .....	21
Trellix ePO Proxy'nizi Yapılandırma .....	22
Trellix ePO Uzantılarını Kaldırma ve Yeniden Kurma .....	23
Trellix ePO Uzantılarını Kaldırma ve Yeniden Kurma .....	24



# Trellix Embedded Control

Bu bölüm şunları içerir:

Trellix Embedded Control'a Genel Bakış .....	6
Güvenlik Seviyesini Ayarlama.....	7
Uyarı Seçeneklerini Ayarlama .....	8



Not: Trellix® (önceki adıyla McAfee®).

## Trellix Embedded Control'a Genel Bakış

Sunucunuza Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO) kurulmuşsa Trellix Embedded Control güvenlik özelliğine sahip Xerox Çok İşlevli Yazıcıları entegre etmek için bu kılavuzu kullanın.

Trellix Embedded Control iki güvenlik özelliği içerir:

- Gelişmiş Güvenlik, sistem dosyalarını takip ederek ve bir sistem dosyasında izin verilmeyen bir değişiklik yapıldığında sizi uyararak yazıcı yazılımının bütünlüğünü sağlar.
- Bütünlük Kontrolü, Gelişmiş Güvenlik özelliklerini izin verilmeyen uygulanabilir dosyaları takip etme ve bunların yürütülmesini engelleme özelliğiyle birleştiren bir yazılım seçeneğidir. Bu seçeneği etkinleştirmek için Özellik Kurulum sayfasında bir özellik kurulum anahtarı girin. Bir Özellik Kurulum Anahtarı almak için Xerox temsilcinize danışın.

Yazıcıyı bir güvenlik olayı meydana geldiğinde uyarı e-postaları gönderecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Birkaç uyarı yöntemi mevcuttur.

E-posta uyarıları doğrudan size veya bir merkezi yönetim uygulamasına gönderilebilir. Örneğin:

- Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO)
- Xerox® CentreWare® Web
- Xerox® Yazıcı Yöneticisi

Trellix ePO ve Trellix Embedded Control hakkında ayrıntılı bilgi için [www.trellix.com](http://www.trellix.com) adresini ziyaret edin.

## Güvenlik Seviyesini Ayarlama

Trellix Integrity Control'e sahip değilseniz Xerox, güvenlik seviyesini varsayılan ayar olan Gelişmiş Güvenlik konumunda tutmanızı önerir.

Trellix Embedded Control şu iki güvenlik seviyesine sahiptir:

- Gelişmiş Güvenlik
- Bütünlük Kontrolü



Not: Güvenlik seviyesini yalnızca gerektiğinde ayarlayın. Yazıcı standart olarak bir Gelişmiş Güvenlik seviyesiyle gelir ve bu seviye birçok durumda yeterli olacaktır.

1. Çok işlevli yazıcının Embedded Web Server'ında sırasıyla **Özellikler > Güvenlik** öğelerini tıklayın.
2. **Trellix Embedded Control** öğesini tıklayın.
3. Trellix Embedded Control özelliklerini etkinleştirmek ve Uyarı Geri Bildirimi seçeneklerini yapılandırmak için **Düzenle** öğesini tıklayın.
4. Güvenlik Seviyesini ayarlamak için, Güvenlik Seviyesi altından **Gelişmiş Güvenlik** veya **Bütünlük Kontrolü** öğesini seçin.
5. Güvenlik seviyesini Gelişmiş Güvenlik olarak ayarlarsanız **Kaydet** öğesini tıklayın.
6. Güvenlik seviyesini Bütünlük Kontrolü olarak ayarlarsanız **İleri** öğesini tıklayın, yazılımın Özellik Kurulum Anahtarını girin ve ardından **Uygula** öğesini tıklayın.



Not: Güvenlik seviyesi ayarını değiştirdiğinizde yazıcı yeniden başlatılır. Bu işlem birkaç dakika sürer.

## Uyarı Seçeneklerini Ayarlama

Yazıcıyı bir güvenlik olayı meydana geldiğinde uyarı gönderecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Uyarı seçeneklerini ayarlamak için:

1. Çok işlevli yazıcının Embedded Web Server'ında sırasıyla **Özellikler > Güvenlik** öğelerini tıklayın.
2. **Trellix Embedded Control** öğesini tıklayın.
3. Uyarı Geri Bildirim seçeneklerini yapılandırmak için **Düzenle** öğesini tıklayın.
4. Yazıcıyı e-posta uyarıları gönderecek şekilde yapılandırmak için:
  - a. Lokal olarak cihazın altından **E-posta Uyarıları** ve ardından **Kaydet** öğesini tıklayın.
  - b. E-posta Uyarıları yanında, Eylem altından **Düzenle** öğesini tıklayın.
  - c. Alıcı Grubu Adresleri altında, 1, 2 ve 3 numaralı her bir ilgili grup için geçerli e-posta adreslerini girin.
  - d. E-posta adresi bulunan her bir grup için **Grubu Etkinleştir** öğesini seçin.
  - e. Alıcı Grubu Tercihleri altında Trellix Embedded Control için uyarı almasını istediğiniz her bir grubu seçin: **Grup 1, Grup 2** ve **Grup 3**.
  - f. **Uygula** öğesini tıklayın.
  - g. Açılan mesajda **Tamam** öğesini tıklayın.
5. Uyarı geri bildirim yönteminizi yapılandırın.
  - Yazıcıyı Trellix ePolicy Orchestrator Sunucusuna uyarılar gönderecek şekilde yapılandırmak için Trellix Remote Solutions altından **Trellix ePolicy Orchestrator Sunucusu** öğesini seçin.
  - Yazıcılarınızı yönetmek için Xerox® CentreWare® Web kullanıyorsanız güvenlik uyarılarını Xerox® CentreWare® Web altından yapılandırın.
  - Yazıcılarınız Xerox tarafından yönetiliyorsa kayıtlı yazıcılardan güvenlik uyarıları göndermek için Xerox® Cihaz Yöneticisini kullanın.



Not: Trellix Embedded Control özellikleri etkinleştirildiğinde yazıcı ayrıca güvenlik uyarılarını da denetim kaydına kaydeder.



# Trellix ePO Güvenlik Olayı Uyarılarını Yapılandırma

Bu bölüm şunları içerir:

Sürece Genel Bakış .....	10
Xerox'un Trellix ePO Uzantılarını İndirme Ve Kurma .....	11
Lisans Anahtarlarını Trellix ePO'ya Girme .....	12
Trellix ePO'da Agent Uyandırma İletişim Bağlantı Noktasını Deęiřtirme .....	13
Trellix ePO Sunucusunda Maksimum Dosya Yükleme Boyutu Sınırını Deęiřtirme .....	14
Trellix ePO'da Bir Politika Oluřturma ve Atama.....	15
Trellix ePO'da Otomatik Yanıtı Yapılandırma.....	16
Trellix ePolicy Orchestrator Sunucu Ayarlarını Yapılandırma.....	17
Yazıcıları Süper Düęüm Olarak Atama.....	18
Cihazın Trellix ePO İçinde Yönetildięini Kontrol Etme .....	19

## Sürece Genel Bakış

Bu genel bakış altında, Trellix ePO'daki güvenlik uyarılarının yapılandırılması için gerekli prosedürler uygulanması gereken sırada açıklanmıştır.

### TRELLIX EPO'DA GÜVENLİK OLAYI UYARILARINI YAPILANDIRMA

Trellix ePO'da güvenlik uyarılarını yapılandırmak için buradaki her bir prosedürü açıkladığı sırada tamamlayın:

1. Trellix ePO sunucu yazılımını satın alın ve kurun. Ayrıntılı bilgi için bir Trellix temsilcisine danışın veya [www.trellix.com](http://www.trellix.com) adresini ziyaret edin.
2. Xerox®'un Trellix ePO uzantıları için Microsoft .NET Framework gereklidir. Microsoft .NET Framework, sürüm 4.0 veya üzerini indirin ve kurun. Ayrıntılı bilgi için [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) adresini ziyaret edin.



Not: Gereken .NET sürümü, ePO sunucunuzda kullanılan SQL sunucusuna bağlıdır.




Not: Bu prosedürü tamamlamazsanız Xerox MFP uzantısını açtığınızda bir Hata-2 mesajı alırsınız.


3. Xerox®'un Trellix ePO uzantılarını indirin ve kurun. Ayrıntılar için bkz. [Xerox'un Trellix ePO Uzantılarını İndirme ve Kurma](#).
4. Lisans anahtarlarını Trellix ePO'ya girin. Ayrıntılar için bkz. [Lisans Anahtarlarının Trellix ePO'ya Girilmesi](#).
5. Yazıcının Trellix ePO sunucunuzla iletişim kurabilmesini sağlamak için Trellix ePO'daki varsayılan agent uyandırma iletişim bağlantı noktasını değiştirin. Ayrıntılar için bkz. [Trellix ePO'da Agent Uyandırma İletişim Bağlantı Noktasını Değiştirme](#).
6. Yazıcı yazılımı güncellemelerini mümkün hale getirmek için Trellix ePO sunucusundan maksimum dosya boyutu yükleme sınırını değiştirin. Maksimum dosya boyutu yükleme sınırı mutlaka Xerox® yazıcı yazılımı yükleme dosyası boyutundan büyük olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. [Trellix ePO Sunucusunda Maksimum Dosya Yükleme Boyutu Sınırını Değiştirme](#).
7. Güvenlik olayı uyarılarının düzenli olarak değil, bu uyarılar meydana gelir gelmez gönderildiğinden emin olun. Bir güvenlik politikası oluşturun ve bu politikayı Trellix ePO'daki Xerox® yazıcılarınızla ilişkilendirin. Ayrıntılar için bkz. [Trellix ePO'da Bir Politika Oluşturma ve Atama](#).
8. Bir güvenlik uyarısı durumunda e-postaları otomatik olarak aldığınızdan emin olmak için Trellix ePO'da Otomatik Yanıtı yapılandırın. Ayrıntılar için bkz. [Trellix ePO'da Otomatik Yanıtı Yapılandırma](#).
9. Çok işlevli yazıcının Embedded Web Server'ında, Trellix Embedded Control sayfasına Trellix ePO sunucunuzla ilgili bilgileri girin. Ayrıntılar için bkz. [Trellix ePolicy Orchestrator Sunucu Ayarlarını Yapılandırma](#).
10. Yazıcıları ağınızda Süper Düğümler olarak tanımlayın. Ayrıntılar için bkz. [Yazıcıları Süper Düğüm Olarak Atama](#).
11. Cihazın Trellix ePO içinde yönetildiğinden emin olun. Ayrıntılar için bkz. [Cihazın Trellix ePO İçinde Yönetildiğini Kontrol Etme](#).
12. Trellix ePO Proxy'nizi yapılandırın. Ayrıntılar için bkz. [Trellix ePO Proxy'nizi Yapılandırma](#).

## Xerox'un Trellix ePO Uzantılarını İndirme Ve Kurma

1. Xerox® uzantılarını bulun ve indirin. Uzantılar bir .zip dosyasında bulunur.
  - a. Xerox® Destek web sitesini ziyaret etmek için bir Web tarayıcısı açın ve adres satırına [www.xerox.com/office/support](http://www.xerox.com/office/support) yazın.
  - b. Belirli bir cihazın destek sayfasını açmak için Arama alanına cihazınızın modelini yazın ve ardından **Enter** tuşuna basın.
  - c. Cihazınız için bulunan sonuçlar listesinden **Sürücüler ve İndirmeler** ögesini tıklayın.
  - d. İşletim Sistemi açılır menüsünden sunucunuz için işletim sistemini seçin.

 Not: Bilgisayarınızın işletim sistemini değil, sunucunuzun işletim sistemini seçtiğinizden emin olun.

  - e. Yardımcı Programlar ve Uygulamalar altından **Xerox'un Trellix ePolicy Orchestrator (ePO) Uzantıları** ögesini tıklayın.
  - f. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okuyun ve ardından **Kabul et** ögesini tıklayın.
2. .zip dosyasını açın ve ardından iki sıkıştırılmış uzantı dosyasını geçici bir klasöre taşıyın. .zip uzantı dosyalarını açmayın.
3. Trellix ePO'da .zip uzantı dosyalarını kurun.
  - a. <https://servername.domain:8443> adresinden Trellix ePO web arayüzüne erişin.
  - b. **Menü > Yazılım > Uzantılar** öğelerini seçin.
  - c. Sol üst köşedeki **Uzantıyı Kur** ögesini tıklayın.
  - d. Geçici klasörü açın ve bir .zip uzantı dosyasını seçerek açın.
  - e. **Tamam** ögesini tıklayın.

 Not: Kurulum sırasında Solidcore uzantısının zaten kurulu olduğunu gösteren bir mesaj görüntülenirse mevcut Solidcore uzantısını kaldırın. Kurulum tamamlandıktan sonra, Xerox tarafından verilen yazılımı yeniden kurun ve Solidcore uzantısını güncelleyin. Ayrıntılar için bkz. [Trellix ePO Uzantılarını Kaldırma ve Yeniden Kurma](#).

  - f. Diğer .zip uzantı dosyasını kurun.
4. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için Lisans Anahtarlarının Trellix ePO'ya Girilmesi adımıyla devam edin.

## Lisans Anahtarlarını Trellix ePO'ya Girme

1. <https://servername.domain:8443> adresinden Trellix ePO web arayüzüne erişin.
2. **Menü > Yapılandırma > Sunucu Ayarları** öğelerini seçin.
3. **Solidcore** öğesini tıklayın.
4. Sağ alt köşedeki **Düzenle** öğesini tıklayın.
5. Şu lisans anahtarlarını girin:
  - Değişiklik Kontrolü: XL17-ZCWK-K7E2-9PZY-OT6V
  - Uygulama Kontrolü: ZM7H-FX52-3SFL-TR5Z-MAG3
  - Bütünlük Kontrolü: K5DA-AG51-5AR3-OB99-WTDG
6. **Kaydet** öğesini tıklayın.
7. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için [Trellix ePO'da Agent Uyardırma İletişim Bağlantı Noktasını Değiştirme](#) adımıyla devam edin.

## Trellix ePO'da Agent Uyandırma İletişim Bağlantı Noktasını Deęiřtirme

1. <https://servername.domain:8443> adresinden Trellix ePO web arayüzüne erişin.
2. **Menü > Yapılandırma > Sunucu Ayarları** öğelerini seçin.
3. **Baęlantı Noktaları** öğesini tıklayın.
4. Sağ alt köşedeki **Düzenle** öğesini tıklayın.
5. Agent uyandırma iletişim baęlantı noktası öğesinin yanına 8083 girin veya varsayılan 8081 dışında başka bir kullanılmayan baęlantı noktasını girin.
6. **Kaydet** öğesini tıklayın.
7. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için **Trellix ePO Sunucusunda Maksimum Dosya Yükleme Boyutu Sınırını Deęiřtirme** adımıyla devam edin.

## Trellix ePO Sunucusunda Maksimum Dosya Yükleme Boyutu Sınırını Deęiřtirme

1. Trellix ePO sunucusuna eriřin ve C:\Program Files (x86)\Trellix\ePolicy Orchestrator\Server\conf\orion konumuna gidin.
2. Bir metin düzenleme uygulamasını kullanarak **orion.properties** dosyasını açın.
3. `orion.upload.max.size=90000000` olan metni `orion.upload.max.size=500000000` olarak deęiřtirin.
4. Metin dosyasını kaydedin.
5. ePO sunucusunu yeniden başlatın.
6. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için [Trellix ePO'da Bir Politika Oluřturma ve Atama](#) adımıyla devam edin.

## Trellix ePO'da Bir Politika Oluşturma ve Atama

1. <https://servername.domain:8443> adresinden Trellix ePO web arayüzüne erişin.
2. **Menü > Politika > Politika Katalogu** öğelerini seçin.
3. Ürün altından **Trellix Agent** öğesini seçin.
4. Kategori altından **Genel** öğesini seçin.
5. Politika oluşturmak için Varsayılan altında, Eylemler sütunundan **Çoğalt** öğesini seçin.
  - a. Ad öğesinin yanına MFP Agent yazın.
  - b. Notlar öğesinin yanına Xerox son noktaları için yazın.
  - c. **Tamam** öğesini tıklayın.
6. Politikayı düzenlemek için Ad altındaki **MFP Agent** öğesini tıklayın.
7. **Olaylar** sekmesini tıklayın.
  - a. Daha önce seçilmemişse **Öncelikli olay yönlendirmeyi etkinleştir** öğesini seçin.
  - b. Önceliği şuna eşit veya daha yüksek olayları yönlendir altından **Bilgi amaçlı** öğesini seçin.
  - c. Yüklemeler arasındaki aralık öğesinin yanına 1 yazın.
  - d. Yükleme başına maksimum olay sayısı öğesinin yanına 20 yazın.
  - e. **Kaydet** öğesini tıklayın.
8. **Menü > Politika > Politika Atama Kuralları** öğelerini seçin.
9. **Yeni Atama Kuralı** öğesini tıklayın.
  - a. Ad öğesinin yanına MFP Agent yazın.
  - b. **İleri** öğesini tıklayın.
  - c. **Politika Ekle** öğesini tıklayın.
  - d. Ürün altından **Trellix Agent** öğesini seçin, Kategori altından **Genel** öğesini seçin ve ardından Politika altından yeni politikanızı seçerek **MFP Agent** öğesini seçin.
  - e. **İleri** öğesini tıklayın.
  - f. Mevcut Özellikler altından **Etiket** öğesini tıklayın.
  - g. Karşılaştırma altından **Etiketli** öğesini tıklayın.
  - h. Değer altından **Xerox MFP** öğesini seçin.
    - i. **Tamam** öğesini tıklayın.
    - j. **İleri** öğesini tıklayın.
10. **Kaydet** öğesini tıklayın.
11. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için **Trellix ePO'da Otomatik Yanıtları Yapılandırma** adımıyla devam edin.

## Trellix ePO'da Otomatik Yanıtı Yapılandırma

Güvenlik yöneticilerinin otomatik e-posta bildirimleri almasını sağlamak için Otomatik Yanıt özelliğini kurun. Bu bildirimler Trellix Embedded Control bir Xerox cihazında bir güvenlik olayı tespit eder etmez gönderilir. Kurulduğunda bu yanıt sistemi mevcut durumunda ePO sunucusu tarafından devreye alınan tüm cihazlara uygulanır. Bir Xerox MFP Uyarıları Otomatik Yanıtını tetikleyen olaylar Dosya Okuma Reddedildi, Dosya Yazma Reddedildi veya Uygulama Reddedildi olaylarıdır.

Varsayılan olarak, Otomatik Yanıt devre dışıdır. Bunu etkinleştirmek için bir güvenlik yöneticisinin geçerli bir e-posta adresi girmesi gerekir.

Bir e-posta adresi eklemek ve yanıtı etkinleştirmek için:

1. Trellix ePO'da **Menü > Otomasyon > Otomatik Yanıt** öğelerini seçin.
2. **Yeni Yanıt** öğesini tıklayın.
  - a. Ad öğesinin yanına **Xerox MFP Uyarıları** yazın.
  - b. Tanım öğesinin yanına **Tehdit Olayları** yazın.
  - c. Olay Grubu için **Solidcore Olayları** öğesini seçin.
  - d. Olay Türü için **İstemci Olayları** öğesini seçin.
  - e. Durum için **Etkin** öğesini seçin.
  - f. **İleri** öğesini tıklayın.
3. **Olay** öğesini tıklayın.
  - a. Değer öğesinin altından sırasıyla **Dosya Oluşturuldu, Dosya Silindi, Dosya Değiştirildi, Uygulama Reddedildi** ve **Dosya Okuma Reddedildi** öğelerini seçin ve ardından bir sıra oluşturmak için artı simgesini (+) tıklayın.
  - b. Alıcılar altına e-posta adreslerini girin.
  - c. **İleri** öğesini ve ardından **Kaydet** öğesini tıklayın.
4. Toplama altında, Kesme öğesi için **Her 1 saatte bir birden fazla olay meydana gelirse bu yanıtı tetikle** öğesini seçin.
5. Eylemler sekmesinden **E-posta Gönder** öğesini seçin.
6. **İleri** öğesini ve ardından **Kaydet** öğesini tıklayın.
7. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için **Trellix ePolicy Orchestrator Sunucu Ayarlarını Yapılandırma** adımıyla devam edin.



## Trellix ePolicy Orchestrator Sunucu Ayarlarını Yapılandırma

1. Çok işlevli yazıcının Embedded Web Server'ında sırasıyla **Özellikler > Güvenlik** öğelerini tıklayın.
2. **Trellix Embedded Control** öğesini tıklayın.
3. Trellix Embedded Control sayfasında Cihaz Güvenlik Seviyeleri yanındaki **Düzenle** öğesini tıklayın.
4. **Trellix ePolicy Orchestrator Sunucusu** öğesini seçin ve ardından **Kaydet** öğesini tıklayın.
5. **Trellix ePolicy Orchestrator Sunucusu** öğesini seçin ve ardından **Düzenle** öğesini tıklayın.
6. Bir adres türü seçin. Sunucunuzun uygun şekilde biçimlendirilmiş adresini veya ana bilgisayarının adını girin ve ardından varsayılan bağlantı noktası numarasını gerektiği şekilde girin.
7. Kullanıcı Adı altına, yazıcının Trellix ePO sunucu uygulamasına erişmek için kullandığı adı yazın.
8. Parolayı yazın ve doğrulamak için parolayı tekrar yazın.
9. **Kaydet** öğesini tıklayın.
10. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için **Yazıcıları Süper Düğüm Olarak Atama** adımıyla devam edin.

## Yazıcıları Süper Düğüm Olarak Atama

Xerox®'un Trellix ePO uzantısı üç adede kadar Xerox® yazıcıyı süper düğüm olarak kullanarak, takip ettiği diğer Xerox® yazıcılarla iletişim kurar. Xerox, birden fazla Xerox® yazıcısını süper düğüm olarak atamanızı önerir. Bir süper düğüm çalışmazsa veya çevrimdışı kalırsa Trellix ePO diğer yazıcılarla iletişim kurmak için diğer süper düğümleri kullanabilir. Yazıcıları süper düğüm olarak atamak için DNS sunucunuz için özel girişler eklersiniz.

 Not:


- Xerox® yazıcılarınız ve Trellix ePO sunucunuz mutlaka aynı DNS sunucusunu kullanmalıdır.
- Aşağıdaki prosedürleri Trellix ePO sunucusunda değil, DNS sunucusunda tamamlayın.

Bir DNS girişi eklemek için şu adımlardan birini takip edin:

### MEVCUT BİR VEYA BİR DEN FAZLA ETKİ ALANINA DNS GİRİŞLERİ EKLEME

Ağınızda az sayıda etki alanı bulunuyorsa her bir etki alanına DNS girişleri eklemek için bu yöntemi kullanın.

1. DNS sunucunuzda, bir süper düğüm olarak atamak istediğiniz her bir yazıcının etki alanını bulun.
2. Her bir etki alanı için, tüm süper düğümlerin girişlerini ekleyin ve ardından bunları adlandırın:
  - XeroxDiscoverySuperNode1
  - XeroxDiscoverySuperNode2
  - XeroxDiscoverySuperNode3

 Not: Süper düğümler için girişlerin hiçbiri küçük/büyük harf duyarlı değildir.

3. Birden fazla DNS sunucusu kullanıyorsanız önceki adımı diğer tüm DNS sunucuları için tekrarlayın.
4. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için [Cihazın Trellix ePO İçinde Yönetildiğini Kontrol Etme](#) adımıyla devam edin.

### BİR TEKLİ YENİ ETKİ ALANINA DNS GİRİŞLERİ EKLEME

Ağınızda çok sayıda etki alanı bulunuyorsa bir tekli etki alanına DNS girişleri eklemek için bu yöntemi kullanın.

1. DNS sunucunuzda Xerox.local isimli bir etki alanı oluşturun. Xerox'un Trellix ePO uzantısı bu isme sahip bir etki alanı arar.
2. Xerox.local için her bir süper düğüme girişleri ekleyin ve ardından bunları adlandırın:
  - XeroxDiscoverySuperNode1
  - XeroxDiscoverySuperNode2
  - XeroxDiscoverySuperNode3
3. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için [Cihazın Trellix ePO İçinde Yönetildiğini Kontrol Etme](#) adımıyla devam edin.

## Cihazın Trellix ePO İçinde Yönetildiğini Kontrol Etme

1. Trellix ePO'da **Sistem Ağacı** ögesini tıklayın.
2. **Kayıp ve Buluntu** ögesini tıklayın.
3. Ön Ayar altından **Bu Grup ve Diğer Tüm Alt Gruplar** ögesini seçin.
4. Xerox cihazınızın görüntülediğinden emin olun.
5. Xerox cihazınızın Yönetilen Durum altında Yönetimli olarak görüntülediğinden emin olun.
6. Trellix ePO penceresinde, Menü altından **Üçüncü Taraf** ögesini seçin ve ardından **Xerox MFP** uzantısını tıklayın.
7. Kolay Trellix ePO erişimi için **Xerox MFP** uzantı simgesini sürükleyerek üst tarafa bırakın.
8. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için **Trellix ePolicy Proxy'nizi Yapılandırma** adımıyla devam edin.



# Trellix ePO Proxy'yi Yapılandırma

Bu bölüm şunları içerir:

Trellix ePO Proxy'nizi Yapılandırma.....	22
--	----

## Trellix ePO Proxy'nizi Yapılandırma

Bir proxy kullanılıyorsa bunun mutlaka Trellix ePO ile yapılandırılması gerekir.

1. Trellix ePO'da, Menü altından **Yapılandırma** ögesini seçin.
2. **Sunucu Ayarları** ögesini seçin.
3. **Proxy Ayarları** ögesini seçin.
4. Sağ alt köşedeki **Düzenle** ögesini tıklayın.
5. Tip altında **Proxy ayarlarını manuel olarak yapılandır** ögesini seçin.
6. Proxy sunucu ayarları altından sitenize özel ayarlara uygun olarak manuel olarak yapılandırın.
7. **Kaydet** ögesini tıklayın.
8. ePO sunucusunu yeniden başlatın.



Not: Bu prosedürü tamamlamazsanız Xerox MFP uzantısını açtığınızda bir Hata-2 mesajı alırsınız.

# Trellix ePO Uzantılarını Kaldırma ve Yeniden Kurma

Bu bölüm şunları içerir:

Trellix ePO Uzantılarını Kaldırma ve Yeniden Kurma.....	24
---	----

## Trellix ePO Uzantılarını Kaldırma ve Yeniden Kurma

Kurulum sırasında Solidcore uzantısının zaten kurulu olduğunu gösteren bir mesaj görüntülenirse mevcut Solidcore uzantısını kaldırın. Kurulum tamamlandıktan sonra, Xerox tarafından verilen yazılımı yeniden kurun ve Solidcore uzantısını güncelleyin. Bu iki adımı uyguladığınızda yazılımın daha güncel bir sürümüne yükseltilmesi için gerekli altyapıyı hazırlamış olursunuz.

1. Mevcut yazılımı kaldırın.
2. Xerox tarafından sağlanan yazılımı kurun.
3. Tüm kurulum prosedürünü biraz önce kurduğunuz yazılım sürümünü kullanarak tamamlayın.
4. Mevcutsa daha güncel bir sürüme yükseltin.





