

VERSIONE 1.0
GIUGNO 2024
702P08979

Stampante a colori Xerox® C320

Guida per l'utente

© 2024 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox® è un marchio di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Adobe®, il logo Adobe PDF, Flash® e PostScript® sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® e il logo AirPrint®, Mac®, macOS® e Macintosh® sono marchi o marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Il servizio webmail Gmail™ e la piattaforma di tecnologia mobile Android™ sono marchi di Google, Inc.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

IBM® e AIX® sono marchi registrati di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Microsoft®, Windows® e Windows Server® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Mopria è un marchio di Mopria Alliance.

UNIX® è un marchio negli Stati Uniti e in altri paesi, concesso su licenza esclusiva di X/ Open Company Limited.

Linux® è un marchio registrato di Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® è un marchio di Wi-Fi Alliance.

Sommario

| | |
|---|----|
| Sicurezza | 9 |
| Avvisi e sicurezza | 10 |
| Convenzioni | 11 |
| Dichiarazioni sul prodotto | 11 |
| Sicurezza elettrica | 15 |
| Linee guida generali | 15 |
| Cavo di alimentazione | 15 |
| Spegnimento di emergenza | 16 |
| Sicurezza della batteria | 16 |
| Sicurezza operativa | 17 |
| Istruzioni operative | 17 |
| Posizione della stampante | 17 |
| Materiali di consumo della stampante | 18 |
| Informazioni sui materiali di consumo | 18 |
| Sicurezza durante la manutenzione | 19 |
| Recapiti per informazioni relative all'ambiente, la salute e la sicurezza | 20 |
| Simboli del prodotto | 21 |
| Informazioni sulla stampante | 25 |
| Individuazione delle informazioni sulla stampante | 26 |
| Visualizzazione del numero di serie della stampante | 28 |
| Configurazioni della stampante | 29 |
| Rimozione dei materiali di imballaggio interni | 30 |
| Tramite il pannello comandi | 32 |
| Informazioni sullo stato della spia luminosa | 33 |
| Scelta della carta | 34 |
| Istruzioni relative alla carta | 34 |
| Caratteristiche della carta | 34 |
| Carta non adatta | 35 |
| Conservazione della carta | 36 |
| Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata | 36 |
| Formati carta supportati | 37 |
| Impostazione, installazione e configurazione | 43 |
| Scelta della posizione per la stampante | 44 |
| Collegamento dei cavi | 46 |
| App Xerox® Easy Assist (XEA) | 47 |
| Prima di installare la stampante: Configurazione iniziale con l'app Xerox® Easy Assist | 49 |
| Dopo l'installazione iniziale: Connessione all'app Xerox Easy Assist per le stampanti esistenti | 52 |
| Aggiunta di più stampanti all'app Xerox Easy Assist | 53 |
| Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale | 54 |
| Uso della schermata iniziale | 54 |

| | |
|--|----|
| Personalizzazione della schermata iniziale..... | 55 |
| Gestione dei segnalibri..... | 56 |
| Caricamento della carta e dei supporti speciali..... | 57 |
| Impostazione del tipo e del formato carta..... | 57 |
| Configurazione delle impostazioni carta universale..... | 57 |
| Caricamento del vassoio..... | 57 |
| Caricamento dell'alimentatore manuale..... | 61 |
| Caricamento dell'alimentatore multiuso..... | 63 |
| Collegamento dei vassoi..... | 66 |
| Installazione e aggiornamento di software, driver e firmware..... | 67 |
| Installazione del software della stampante..... | 67 |
| Aggiunta di stampanti a un computer..... | 67 |
| Aggiornamento del firmware..... | 68 |
| Esportazione o importazione di un file di configurazione..... | 69 |
| Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa..... | 69 |
| Installazione dei vassoi opzionali..... | 71 |
| Collegamento in rete..... | 72 |
| Connessione della stampante a una rete Wi-Fi..... | 72 |
| Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)..... | 72 |
| Configurazione di Wi-Fi Direct..... | 73 |
| Connessione di un dispositivo mobile alla stampante..... | 73 |
| Connessione di un computer alla stampante..... | 74 |
| Disattivazione della rete Wi-Fi..... | 75 |
| Verifica della connettività della stampante..... | 75 |
| Protezione della stampante..... | 77 |
| Individuazione dello slot di sicurezza..... | 78 |
| Cancellazione della memoria della stampante..... | 79 |
| Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica..... | 80 |
| Stampa..... | 81 |
| Stampa da un computer..... | 82 |
| Stampa da un dispositivo mobile..... | 83 |
| Stampa da un dispositivo mobile con Mopria™ Print Service..... | 83 |
| Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint®..... | 83 |
| Stampa da un dispositivo mobile con Wi-Fi Direct®..... | 83 |
| Stampa da un'unità flash..... | 84 |
| Unità flash e tipi di file supportati..... | 85 |
| Unità flash..... | 85 |
| Tipi di file..... | 85 |
| Configurazione di lavori riservati (Stampa protetta)..... | 86 |
| Stampa di lavori riservati e in attesa..... | 87 |
| Per gli utenti Windows..... | 87 |
| Per gli utenti Macintosh..... | 87 |
| Inserimento di fogli separatori tra copie..... | 89 |
| Annullamento di un lavoro di stampa..... | 90 |
| Regolazione dell'intensità del toner..... | 91 |
| Utilizzo dei menu della stampante..... | 93 |

| | |
|---|-----|
| Mappa dei menu | 94 |
| Dispositivo..... | 96 |
| Preferenze..... | 96 |
| Modalità Risparmio | 97 |
| Pannello operatore remoto | 98 |
| Notifiche | 98 |
| Gestione alimentazione..... | 101 |
| Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica..... | 102 |
| Manutenzione | 102 |
| Icane della schermata iniziale visibili..... | 106 |
| Mappa sito | 107 |
| Aggiornamento software..... | 107 |
| Caricamento dati dei servizi remoti..... | 108 |
| Info sulla stampante..... | 108 |
| Stampa..... | 109 |
| Layout | 109 |
| Imposta | 110 |
| Qualità..... | 112 |
| Contabilità processi | 114 |
| PDF | 115 |
| PostScript | 116 |
| PCL..... | 117 |
| Immagine | 119 |
| Carta..... | 120 |
| Configurazione vassoi | 120 |
| Configurazione dei supporti | 120 |
| Unità USB | 122 |
| Stampa unità flash..... | 122 |
| Rete/Porte | 124 |
| Panoramica sulla rete..... | 124 |
| Wireless..... | 125 |
| Wi-Fi Direct..... | 127 |
| AirPrint..... | 128 |
| Gestione servizi mobili..... | 129 |
| Ethernet | 130 |
| TCP/IP | 131 |
| SNMP | 133 |
| IPSec | 136 |
| 802.1x | 137 |
| Configurazione LPD | 138 |
| Impostazioni HTTP/FTP..... | 139 |
| USB..... | 140 |
| Limita accesso alla rete esterna | 141 |
| Stampa universale..... | 141 |
| Protezione | 144 |
| Metodi di accesso | 145 |
| Gestione certificati | 149 |
| Programma periferiche USB | 150 |
| Registro controllo protezione | 150 |
| Limitazioni di accesso | 153 |
| Impostazione stampa riservata..... | 154 |
| Crittografia | 155 |

| | |
|---|-----|
| Cancellazione dei file dati temporanei | 155 |
| Impostazioni LDAP soluzioni..... | 155 |
| Aggiornamento firmare TPM..... | 156 |
| Varie..... | 156 |
| Report | 158 |
| Pagina impostazioni menu..... | 158 |
| Dispositivo..... | 158 |
| Rete..... | 158 |
| Supplies Plan (Piano materiali di consumo)..... | 159 |
| Plan Activation (Attivazione piano)..... | 159 |
| Plan Conversion (Conversione piano) | 159 |
| Subscription Service (Servizio in abbonamento) | 160 |
| Risoluzione dei problemi | 161 |
| Manutenzione | 163 |
| Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante..... | 164 |
| Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo..... | 165 |
| Configurazione degli avvisi e-mail | 166 |
| Visualizzazione dei report | 167 |
| Ordinazione dei materiali di consumo..... | 168 |
| Utilizzo di materiali di consumo Xerox originali | 168 |
| Sostituzione dei materiali di consumo..... | 169 |
| Sostituzione di una cartuccia toner..... | 169 |
| Sostituzione del contenitore del toner di scarto..... | 171 |
| Sostituzione del kit immagini..... | 172 |
| Azzeramento dei contatori di utilizzo dei materiali di consumo | 177 |
| Pulizia delle parti della stampante..... | 178 |
| Pulizia della stampante | 178 |
| Pulizia del touch screen | 178 |
| Pulizia dei rulli di alimentazione | 179 |
| Risparmio energetico e della carta | 181 |
| Configurazione delle impostazioni della modalità risparmio energetico | 181 |
| Regolazione della luminosità del display | 181 |
| Conservazione dei materiali di consumo..... | 181 |
| Spostamento della stampante in un'altra posizione | 182 |
| Risoluzione dei problemi | 183 |
| Problemi di qualità di stampa | 184 |
| Problemi di stampa..... | 185 |
| Qualità di stampa scarsa | 185 |
| I lavori non vengono stampati..... | 223 |
| Stampa lenta | 224 |
| La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del lavoro non sono corretti | 228 |
| La stampante non risponde | 230 |
| Impossibile leggere l'unità flash | 232 |
| Attivazione della porta USB | 233 |
| Problemi di connessione di rete | 234 |
| Impossibile aprire il Server Web integrato..... | 234 |
| Impossibile connettere la stampante alla rete Wi-Fi | 236 |

| | |
|--|-----|
| Problemi con i materiali di consumo | 238 |
| Sostituire cartuccia regione stampante non corrispondente | 238 |
| Materiali di consumo non Xerox..... | 239 |
| Rimozione degli inceppamenti | 240 |
| Come evitare gli inceppamenti | 240 |
| Individuazione delle aree di inceppamento..... | 241 |
| Inceppamento della carta nel vassoio standard | 242 |
| Inceppamento della carta nel vassoio di uscita standard..... | 242 |
| Inceppamento della carta nell'alimentatore manuale..... | 243 |
| Inceppamento carta nello sportello A | 244 |
| Problemi di alimentazione della carta | 247 |
| Le buste si incollano durante la stampa..... | 247 |
| Fascicolazione non funzionante | 248 |
| Si verificano numerosi inceppamenti carta..... | 249 |
| Pagine inceppate non ristampate..... | 250 |
| Problemi di qualità dei colori..... | 251 |
| Modifica dei colori sulla pagina stampata..... | 251 |
| Domande frequenti sulla stampa a colori | 251 |
| Presenza di una dominante sulla stampa..... | 254 |
| Come contattare l'assistenza clienti | 255 |
| Informazioni sulle normative | 257 |
| Normative di base | 258 |
| Normative FCC per gli Stati Uniti | 258 |
| Informazioni sulle normative per adattatori di rete wireless a 2,4 GHz e 5 GHz | 258 |
| Avviso sui prodotti laser..... | 259 |
| Canada..... | 259 |
| Conformità alle normative dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo..... | 260 |
| ENERGY STAR | 261 |
| Certificazione Comunità economica eurasiatica (EAEC)..... | 263 |
| Germania | 264 |
| Normativa RoHS Turchia..... | 264 |
| Conformità alla normativa RoHS Ucraina..... | 264 |
| Certificazione di sicurezza..... | 266 |
| Schede sulla sicurezza dei materiali | 267 |
| Riciclaggio e smaltimento | 269 |
| Tutti i paesi..... | 270 |
| Rimozione batteria..... | 270 |
| Nord America..... | 271 |
| Unione Europea | 272 |
| Smaltimento al di fuori dell'Unione europea | 272 |
| Altri paesi..... | 273 |

Sicurezza

Questo capitolo contiene:

| | |
|---|----|
| Avvisi e sicurezza | 10 |
| Convenzioni | 11 |
| Sicurezza elettrica..... | 15 |
| Sicurezza operativa..... | 17 |
| Sicurezza durante la manutenzione..... | 19 |
| Recapiti per informazioni relative all'ambiente, la salute e la sicurezza | 20 |
| Simboli del prodotto | 21 |

La stampante e i materiali di consumo consigliati sono stati progettati e collaudati in conformità a stringenti requisiti di sicurezza. L'osservanza delle avvertenze riportate di seguito garantisce un funzionamento costante e sicuro della stampante Xerox.

Avvisi e sicurezza

Prima di utilizzare la stampante, leggere attentamente le seguenti istruzioni. Per garantire il funzionamento costante e sicuro della stampante, consultare regolarmente queste istruzioni.

La stampante e i materiali di consumo Xerox® sono progettati e collaudati in conformità a precisi requisiti di sicurezza. Tra questi sono incluse valutazioni da parte di enti di vigilanza sulla sicurezza, certificazione e conformità alle normative ambientali stabilite.

I test relativi a sicurezza e ambiente e le prestazioni di questo prodotto sono stati verificati esclusivamente con materiali Xerox®.



Nota: Le modifiche non autorizzate, tra cui l'aggiunta di nuove funzioni o il collegamento a dispositivi esterni, possono incidere sulla certificazione del prodotto. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore Xerox.

Convenzioni



Nota: Una nota identifica informazioni utili.

Avvertenza: Un messaggio di avvertenza segnala qualcosa che potrebbe danneggiare l'hardware o il software del prodotto.



Attenzione: Un messaggio di attenzione indica una situazione potenzialmente pericolosa che potrebbe causare infortuni.

I diversi tipi di dichiarazione sono:



ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Indica un rischio di infortunio.



ATTENZIONE – PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA: Indica il rischio di scossa elettrica.



ATTENZIONE – SUPERFICIE SURRISCALDATA: Indica il rischio di bruciarsi in caso di contatto.



ATTENZIONE – PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Indica un pericolo di schiacciamento.



ATTENZIONE – PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO: Indica il rischio di restare incastrati tra parti mobili.



ATTENZIONE – PARTI MOBILI: Indica il rischio di lesioni da lacerazione o abrasione causate da parti rotanti.

DICHIARAZIONI SUL PRODOTTO




ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica di potenza adeguata e dotata di messa a terra, vicino al prodotto e facilmente accessibile, e scollegare tutti i cavi di ingresso nella stampante.




ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con questo prodotto o il prodotto sostitutivo autorizzato dal produttore.




ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple, prolunghe multipresa o gruppi di continuità. Una stampante laser può facilmente causare un sovraccarico di tali accessori, con conseguente rischio di incendi, danni materiali o scarse prestazioni della stampante.


 **ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare questo prodotto con un limitatore di sovratensione in linea. L'uso di un dispositivo di protezione da sovratensione può comportare il rischio di incendi, danni alla proprietà o scarse prestazioni della stampante.


 **ATTENZIONE – PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

 **ATTENZIONE – PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

 **ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI:** Non tagliare, torcere, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Non sottoporre il cavo di alimentazione ad abrasioni o sollecitazioni. Non schiacciare il cavo di alimentazione tra oggetti come mobili e pareti. Tutte queste condizioni possono causare il rischio di incendio o scossa elettrica. Ispezionare a cadenza regolare il cavo di alimentazione per rilevare eventuali segni di tali problematiche. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di ispezionarlo.

 **ATTENZIONE – PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, assicurarsi che tutte le connessioni esterne, come le connessioni Ethernet e del sistema telefonico, siano installate correttamente nelle porte plug-in contrassegnate.

 **ATTENZIONE – PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Se ci sono altri dispositivi collegati alla stampante, spegnerli e scollegare tutti i cavi di ingresso nella stampante.

 **ATTENZIONE – PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA:** Per evitare il rischio di scosse elettriche durante la pulizia dell'esterno della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e scollegare tutti i cavi dalla stampante prima di procedere.

 **ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI:** Se la stampante pesa più di 20 kg (44 lb.), potrebbe richiedere due o più persone per essere sollevata in modo sicuro.



ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Quando si sposta la stampante, attenersi alle seguenti linee guida per evitare infortuni o danni alla stampante:

- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
- Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi dalla stampante.
- Se alla stampante sono collegati vassoi opzionali da pavimento o opzioni di uscita separati, scollegarli prima di spostare la stampante.
- Se la stampante è dotata di una base con rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si oltrepassano soglie e punti di rottura nella pavimentazione.
- Se la stampante non dispone di una base con rotelle ma è configurata con vassoi o unità di uscita opzionali, rimuovere le unità di uscita opzionali e sollevare la stampante per sganciare i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le unità opzionali contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Qualsiasi carrello utilizzato per spostare la stampante deve avere una superficie in grado di supportare l'intero ingombro della stampante.
- Qualsiasi carrello utilizzato per spostare le unità hardware opzionali deve avere una superficie in grado di supportare le dimensioni delle unità.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti con forti scosse e sussulti.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.



ATTENZIONE – PERICOLO DI RIBALTAMENTO: L'installazione di una o più opzioni sulla stampante o la multifunzione potrebbe richiedere una base con rotelle, mobiletti o altri componenti al fine di evitare che l'instabilità causi infortuni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, contattare il fornitore presso il quale è stata acquistata la stampante.



ATTENZIONE – PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ciascun vassoio separatamente. Tenere tutti gli altri vassoi chiusi fino a quando non se ne richiede l'utilizzo.



ATTENZIONE – SUPERFICIE SURRISCALDATA: L'area interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarla.



ATTENZIONE – PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO: Per evitare il rischio di lesioni da schiacciamento, prestare attenzione nelle aree contrassegnate con questa etichetta. Possono verificarsi lesioni da schiacciamento intorno alle parti mobili, come ingranaggi, sportelli, vassoi e coperture.



ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Questo prodotto utilizza un laser. L'uso di controlli, regolazioni o procedure diversi da quelli specificati nella Guida per l'utente possono causare l'esposizione a radiazioni pericolose.



ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: La batteria al litio contenuta in questo prodotto non è progettata per essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

Questo prodotto è progettato, testato e approvato per soddisfare rigorosi standard di sicurezza internazionali con l'uso di specifici componenti del produttore. Le caratteristiche di sicurezza di alcune parti potrebbero non essere sempre evidenti. Il produttore non è responsabile per l'uso di altre parti di ricambio.

Per interventi di assistenza e riparazione diversi da quelli descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un rappresentante dell'assistenza.

Informazioni sull'ozono e la ventilazione

Fare riferimento a *Informazioni sull'ozono* e *Informazioni sulla ventilazione* in [Salute e sicurezza del nostro ambiente di lavoro - Xerox](#).

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Sicurezza elettrica

LINEE GUIDA GENERALI



Attenzione:

- Non inserire oggetti negli slot o nelle aperture della stampante. L'eventuale contatto con un punto sotto tensione o il corto circuito di un componente possono provocare incendi e scosse elettriche.
- Non rimuovere le protezioni o i coperchi avvitati salvo che per l'installazione di dispositivi opzionali e solo se sono state ricevute istruzioni in merito. Prima di procedere all'installazione, spegnere la stampante. Disinserire il cavo di alimentazione quando si rimuovono protezioni o coperchi per installare dispositivi opzionali. Fatta eccezione per le opzioni installabili dall'utente, le coperture non proteggono parti destinate alla manutenzione da parte dell'utente.

Di seguito vengono riportati alcuni rischi per la sicurezza.

- Il cavo di alimentazione è danneggiato o consumato.
- Sono stati versati liquidi all'interno della stampante.
- La stampante è venuta a contatto con acqua.
- La stampante emette fumo oppure è molto calda.
- La stampante produce o emette odori e rumori insoliti.
- La stampante ha fatto scattare un interruttore automatico a parete, saltare un fusibile o attivare un altro dispositivo di sicurezza.

In presenza di una di queste condizioni, procedere come segue.

1. Spegnere la stampante immediatamente.
2. Disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
3. Chiamare un tecnico di assistenza autorizzato.

CAVO DI ALIMENTAZIONE

Utilizzare il cavo di alimentazione fornito insieme alla stampante.



Attenzione: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple di alimentazione o cavi di alimentazione.

- Inserire la spina del cavo di alimentazione direttamente in una presa di corrente adeguatamente collegata a terra. Accertarsi che ciascuna estremità del cavo sia correttamente inserita. Se non si è certi che la presa di corrente sia collegata a terra, rivolgersi a un elettricista.
- Non usare un adattatore con messa a terra per collegare la stampante a una presa di alimentazione priva di terminale di messa a terra.

- Verificare che la stampante sia collegata a una presa elettrica con tensione adeguata. Se necessario, verificare le specifiche elettriche della stampante assieme a un elettricista.
- Non collocare la stampante in un punto in cui il cavo di alimentazione possa essere calpestato.
- Non appoggiare alcun oggetto sul cavo di alimentazione.
- Non inserire o disinserire il cavo di alimentazione mentre l'interruttore di alimentazione è nella posizione di accensione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o consumato, sostituirlo.
- Per evitare scosse elettriche e danni al cavo, disinserire il cavo di alimentazione impugnando la presa.

Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante come dispositivo connesso sul retro. Se è necessario togliere completamente l'alimentazione elettrica dalla stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

SPEGNIMENTO DI EMERGENZA

In presenza di una delle seguenti condizioni, spegnere immediatamente la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Rivolgersi a un tecnico dell'assistenza Xerox autorizzato per risolvere il problema se:

- L'apparecchio emette odori insoliti o produce rumori insoliti.
- Il cavo di alimentazione è danneggiato o consumato.
- È scattato un interruttore automatico a parete, è saltato un fusibile o è stato azionato un altro dispositivo di sicurezza.
- Sono stati versati liquidi all'interno della stampante.
- La stampante è venuta a contatto con acqua.
- Una parte della stampante è danneggiata.

SICUREZZA DELLA BATTERIA

Uno o più circuiti stampati in questa stampante contengono una batteria al litio. Non tentare di riparare o sostituire la batteria al litio. In caso di problemi con la batteria, contattare un tecnico di assistenza autorizzato per risolvere il problema.



Attenzione: Un'installazione non corretta della batteria su un circuito stampato può causare un'esplosione.

La batteria al litio presente in questa stampante contiene materiale perclorato. Per informazioni sulle procedure di gestione speciale associate al materiale perclorato, visitare la pagina <https://dtsc.ca.gov/perchlorate/>.

Sicurezza operativa

La stampante e i materiali di consumo sono stati progettati e collaudati in conformità a stringenti requisiti di sicurezza. Tra questi sono inclusi controlli da parte di enti di vigilanza sulla sicurezza, omologazione e conformità alle normative ambientali stabilite.

L'osservanza delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito contribuisce a garantire il funzionamento continuo e sicuro della stampante.

ISTRUZIONI OPERATIVE

- Non rimuovere i vassoi durante la stampa.
- Non aprire gli sportelli durante la stampa.
- Non spostare la stampante durante la stampa.
- Tenere lontano dai rulli di uscita e di alimentazione mani, capelli, cravatte e così via.
- Le aree pericolose della stampante sono protette da coperture la cui rimozione richiede l'impiego di appositi utensili. Non rimuovere tali coperture.
- Non ignorare gli interruttori di sicurezza meccanici o elettrici.
- Non tentare di estrarre carta inceppata in profondità nella stampante. Spegnerne immediatamente la stampante e rivolgersi al fornitore Xerox locale.



Attenzione:

- Le superfici metalliche nell'area del fusore scottano. Rimuovere sempre con cautela gli inceppamenti carta in quest'area ed evitare il contatto con le superfici metalliche.
- Per evitare il pericolo che la stampante si rovesci, non spingerla o muoverla con i vassoi completamente aperti.

POSIZIONE DELLA STAMPANTE

- Collocare la stampante su una superficie piana, rigida, non soggetta a vibrazioni e sufficientemente robusta da sostenerne il peso. Per verificare il peso della propria configurazione di stampante, vedere la sezione *Specifiche fisiche* della Guida per l'utente.
- Non ostruire o coprire gli slot o le aperture della stampante. Queste aperture garantiscono la ventilazione e impediscono il surriscaldamento della stampante.
- Collocare la stampante in una posizione con spazio sufficiente per consentirne l'uso e la manutenzione.
- Quando si installa una stampante per ufficio in un corridoio o in un'area limitata simile, potrebbero esserci ulteriori requisiti di spazio. Assicurarsi di attenersi alle normative sulla sicurezza del luogo di lavoro, delle strutture e antincendio relative alla propria località.
- Collocare la stampante in un'area priva di polvere.
- Non conservare o utilizzare la stampante in ambienti troppo umidi, caldi o freddi.

- Non collocare la stampante in prossimità di fonti di calore.
- Non collocare la stampante alla luce diretta del sole per evitare di esporre componenti sensibili alla luce.
- Non esporre la stampante a flussi di aria fredda provenienti da sistemi di climatizzazione.
- Non collocare la stampante in posizioni soggette a vibrazioni.
- Per ottenere prestazioni ottimali, usare la stampante alle altitudini specificate nella sezione *Specifiche ambientali* della Guida per l'utente.

MATERIALI DI CONSUMO DELLA STAMPANTE

- Usare i materiali di consumo creati per la stampante. L'uso di materiali errati può compromettere le prestazioni della stampante e creare situazioni a rischio.
- Attenersi scrupolosamente alle avvertenze e alle istruzioni fornite con o riportate sul prodotto, sulle unità opzionali e sui materiali di consumo.
- Conservare tutti i materiali di consumo in conformità con le istruzioni indicate sulla confezione o sul contenitore.
- Tenere tutti i materiali di consumo lontano dalla portata dei bambini.
- Mai gettare il toner, le cartucce di toner, le cartucce fotoricettore o le cartucce di raccolta scorie su una fiamma libera.



Attenzione: Quando si maneggiano cartucce, ad esempio toner e simili, evitare il contatto con la pelle o gli occhi. Il contatto con gli occhi può causare irritazione e infiammazione. Non tentare di smontare la cartuccia, in quanto ciò può aumentare il rischio di contatto con la pelle o gli occhi.

Avvertenza: Si sconsiglia l'uso di materiali di consumo non Xerox. Danni, malfunzionamenti o cali di prestazione dovuti all'utilizzo di forniture non originali o di materiali Xerox non specifici per questa stampante sono esclusi dalla garanzia Xerox, dal contratto di manutenzione o dalla garanzia Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati"). La formula Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. La copertura può variare negli altri paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Xerox.

INFORMAZIONI SUI MATERIALI DI CONSUMO



Attenzione: Evitare di toccare la pelle o gli occhi quando si maneggiano cartucce, ad esempio cartucce toner. Il contatto con gli occhi può causare irritazione e infiammazione. Non tentare di smontare la cartuccia. Ciò può accrescere il rischio di contatto con la cute o con gli occhi.

- Conservare tutti i materiali di consumo in conformità con le istruzioni indicate sulla confezione o sul contenitore.
- Tenere tutti i materiali di consumo lontano dalla portata dei bambini.
- Non bruciare toner, cartucce di stampa o contenitori di toner.

Per informazioni sui programmi di riciclaggio dei materiali di consumo Xerox®, visitare www.xerox.com/recycling.

Sicurezza durante la manutenzione

Non eseguire alcuna procedura di manutenzione che non sia descritta nella documentazione fornita insieme alla stampante.

- Per la pulizia, usare solo un panno asciutto privo di lanugine.
- Utilizzare i materiali di consumo e i materiali di pulizia esclusivamente come indicato.



Attenzione: Non usare detergenti spray. Se utilizzati su parti elettromeccaniche, i detergenti spray potrebbero esplodere o infiammarsi.

- Non rimuovere coperture o protezioni avvitate. Dietro queste coperture non vi sono componenti la cui manutenzione è responsabilità del cliente.
- In caso di versamenti di toner, utilizzare una scopa o un panno umido per rimuovere il toner versato. Strofinare o spazzolare con movimenti lenti per ridurre al minimo la polvere generata durante la pulizia. Evitare di utilizzare un aspirapolvere. Se è necessario utilizzare un dispositivo ad aspirazione, l'unità deve essere idonea per polveri combustibili e dotata di motore con protezione antideflagrante e tubo non conduttivo.



Attenzione: Le superfici metalliche nell'area del fusore scottano. Rimuovere con cautela gli inceppamenti carta in quest'area ed evitare il contatto con le superfici metalliche.

- Non bruciare materiali di consumo o componenti di manutenzione ordinaria. Per informazioni sui programmi di riciclaggio dei materiali di consumo Xerox®, visitare www.xerox.com/gwa.






Recapiti per informazioni relative all'ambiente, la salute e la sicurezza












Per ulteriori informazioni sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza in relazione a questo prodotto Xerox e ai relativi materiali di consumo, contattare le seguenti linee di assistenza per i clienti:

- Solo Stati Uniti e Canada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Indirizzo Web: [Sicurezza e Salvaguardia dell'ambiente - Xerox](#)
- Richiesta via e-mail (globale): EHS-Europe@xerox.com












Per informazioni sulla sicurezza del prodotto negli Stati Uniti e in Canada, visitare il sito www.xerox.com/environment.

Simboli del prodotto

| SIMBOLO | DESCRIZIONE |
|---|--|
|  | <p>Attenzione:</p> <p>Indica un pericolo che, se non evitato, può causare lesioni gravi o il decesso.</p> |
|  | <p>Superficie surriscaldata:</p> <p>Punti molto caldi all'interno o all'esterno della stampante. Per evitare lesioni personali, prestare molta attenzione.</p> |
|  | <p>Avvertenza:</p> <p>Parti in movimento. Per evitare lesioni personali, prestare molta attenzione.</p> |
| [Nessun simbolo] | <p>Avvertenza:</p> <p>Indica un'azione da eseguire obbligatoriamente al fine di evitare danni materiali.</p> |
|  | <p>Non toccare la parte o l'area della stampante.</p> |
|  | <p>Non toccare questa parte della stampante.</p> |
|  | <p>Non toccare la parte o l'area della stampante.</p> |
|  | <p>Non esporre le cartucce fotoricettore alla luce diretta del sole.</p> |
|  | <p>Non bruciare il componente.</p> |
|  | <p>Non bruciare le cartucce toner.</p> |

| SIMBOLO | DESCRIZIONE |
|---|--|
|  | Non bruciare le cartucce fotoricettore. |
|  | Non bruciare il contenitore del toner di scarto. |
|  | Pericolo di schiacciamento: Per evitare infortuni, prestare attenzione in quest'area. |
|  | Pericolo di schiacciamento: Per evitare infortuni, prestare attenzione in quest'area. |
|  | Non esercitare forza per rimuovere la carta. |
|  | Superficie surriscaldata: Prima di intervenire, attendere il tempo indicato. |
|  | Attivato |
|  | Disattivato |
|  | Standby |
|  | Non utilizzare fogli pinzati o rilegati in qualsiasi altro modo. |
|  | Non utilizzare carta piegata, increspata, arricciata o spiegazzata. |

| SIMBOLO | DESCRIZIONE |
|---|---|
|  | Non caricare o utilizzare carta per getto d'inchiostro. |
|  | Non ricaricare carta già stampata o utilizzata. |
|  | Non utilizzare cartoline. |
|  | Non utilizzare buste. |
|  | Aggiungere carta o supporti. |
|  | Inceppamento carta |
|  | Blocca |
|  | Sblocca |
|  | Graffetta |
|  | Raffreddamento |
|  | Tempo trascorso |
|  | Caricare carta |


| SIMBOLO | DESCRIZIONE |
|---|--|
|  | Documento originale solo fronte |
|  | Carta perforata |
|  | Caricare la carta intestata a faccia in su. |
|  | Caricare la carta intestata a faccia in giù. |
|  | Caricare le etichette a faccia in giù. |
|  | USB: Universal Serial Bus |
|  | LAN: Local Area Network |
|  | Linea telefonica |
|  | Peso |
|  | Pulsante Home Servizi |
|  | Questo componente è riciclabile. |

Informazioni sulla stampante

Questo capitolo contiene:

| | |
|---|----|
| Individuazione delle informazioni sulla stampante..... | 26 |
| Visualizzazione del numero di serie della stampante | 28 |
| Configurazioni della stampante..... | 29 |
| Rimozione dei materiali di imballaggio interni | 30 |
| Tramite il pannello comandi | 32 |
| Informazioni sullo stato della spia luminosa | 33 |
| Scelta della carta..... | 34 |

Individuazione delle informazioni sulla stampante


| ARGOMENTO DI RICERCA | DISPONIBILE IN |
|--|---|
| Istruzioni di impostazione iniziale | Consultare la documentazione relativa all'impostazione fornita con la stampante. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Software della stampante • Driver di stampa • Firmware della stampante • Utilità | Andare a www.xerox.com , cercare il proprio modello di stampante e quindi selezionare il driver, il firmware o l'utilità che si desidera. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi | <p>Centro informazioni: Andare a www.xerox.com.</p> <p>Video dimostrativi: Andare a www.xerox.com.</p> <p>Guida al touch screen: Andare a www.xerox.com.</p> |
| Informazioni di guida per l'uso del software della stampante | <p>Guida per i sistemi operativi Microsoft Windows o Macintosh:</p> <p>Aprire un'applicazione o un programma software della stampante e fare clic sulla Guida.</p> <p>Fare clic sul pulsante della Guida per visualizzare informazioni sensibili al contesto.</p> <p> Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • A seconda del sistema operativo in uso, il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop. |

| ARGOMENTO DI RICERCA | DISPONIBILE IN |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico | <p>Andare a www.xerox.com.</p> <p>Selezionare il paese o la regione, quindi selezionare il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per le informazioni di contatto del supporto nel proprio paese o regione, consultare il sito Web o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</p> <p>Tenere a portata di mano le seguenti informazioni quando si contatta il Supporto clienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luogo e data di acquisto • Tipo di macchina e numero di serie <p>Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Visualizzazione del numero di serie della stampante.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Informazioni sulla sicurezza • Informazioni sulle normative • Informazioni sulla garanzia • Informazioni ambientali | <p>Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negli Stati Uniti: vedere la Dichiarazione di Garanzia limitata fornita con la stampante o andare su www.xerox.com. • In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante. <p>Guida alle informazioni sul prodotto: consultare la documentazione fornita con la stampante oppure andare su www.xerox.com.</p> |

Visualizzazione del numero di serie della stampante

Per visualizzare il numero di serie della stampante:

1. Aprire lo sportello A.
2. Individuare il numero di serie.



Configurazioni della stampante




ATTENZIONE – PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Per installare uno o più componenti hardware opzionali sulla stampante, può essere necessario disporre di una base a rotelle, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, consultare [Soluzioni per il luogo di lavoro e di stampa digitale | Xerox](#).



ATTENZIONE – PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ciascun vassoio separatamente. Tenere tutti gli altri vassoi chiusi fino a quando non se ne richiede l'utilizzo.

A seconda del modello di stampante, è possibile configurare la propria stampante aggiungendo un vassoio da 550+100 fogli opzionale. Il vassoio da 550+100 fogli opzionale come vassoio 2 è composto da un vassoio da 550 fogli e un alimentatore multiuso da 100 fogli integrato.




1. Vassoio di uscita standard
2. Sportello A, Sportello anteriore
3. Alimentatore manuale
4. Vassoio 2, vassoio da 550+100 fogli opzionale
5. Vassoio 1, vassoio da 250 fogli standard
6. Pannello comandi
7. Sportello B, sportello laterale
8. Sostegno stampante


Rimozione dei materiali di imballaggio interni

La stampante viene fornita con dei materiali di imballaggio interni. Rimuovere correttamente il materiale di imballaggio.


1. Sul lato anteriore della stampante, aprire lo sportello A.




2. Rimuovere gli anelli e i fermagli di plastica rossi.




3. Chiudere lo sportello A.




4. Sul lato destro della stampante, aprire lo sportello B, quindi rimuovere il cartone posto sul lato superiore e l'anello di plastica rosso dalla cartuccia toner.



5. Chiudere lo sportello B.



Tramite il pannello comandi



| | ELEMENTO PANNELLO COMANDI | FUNZIONE |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Pulsante di accensione | <p>Accendere o spegnere la stampante.</p> <p> Nota: Per spegnere la stampante, tenere premuto il pulsante di alimentazione per cinque secondi.</p> <p>Impostare la stampante in modalità di sospensione.</p> <p>Attivare la stampante dalla modalità di sospensione o ibernazione.</p> |
| 2 | Visualizza | <p>Visualizzare i messaggi della stampante e lo stato dei materiali di consumo.</p> <p>Installare e utilizzare la stampante.</p> |
| 3 | Spia luminosa | <p>Verificare lo stato della stampante.</p> |

Informazioni sullo stato della spia luminosa

| SPIA LUMINOSA | STATO DELLA STAMPANTE |
|--------------------|--|
| Disattivato | La stampante è spenta. |
| Blu fisso | La stampante è pronta. |
| Blu lampeggiante | La stampante è in fase di stampa o di elaborazione dati. |
| Rosso lampeggiante | La stampante richiede l'intervento dell'utente. |
| Ambra fisso | La stampante è in modalità sospensione. |
| Ambra lampeggiante | La stampante è in modalità Sospensione profonda o Ibernazione. |

Scelta della carta

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA CARTA

Usare carta appropriata per prevenire inceppamenti e assicurare una stampa senza problemi.

- Utilizzare sempre carta nuova e senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare formati, tipi o grammature di supporti diversi nello stesso vassoio. Mischiare supporti diversi provoca inceppamenti.
- Non utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a:

- Elenco dei supporti consigliati (Stati Uniti): [Elenco dei supporti consigliati - Xerox® Paper and Specialty Media \(xeroxpaperusa.com\)](#).
- Elenco dei supporti consigliati (Europa): [Recommended Printer Papers and Specialty Media - Xerox](#).

CARATTERISTICHE DELLA CARTA

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e l'affidabilità della stampa. È opportuno considerare questi fattori prima di eseguire la stampa.

Grammatura

I vassoi possono alimentare carta di varie grammature. Carta con grammatura inferiore a 60 g/m² (16 lb.) non ha uno spessore sufficiente per una corretta alimentazione e può causare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Grammature carta supportate](#).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta a temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di caldo, freddo, forte umidità o assenza di umidità, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia l'utilizzo di carta con 50 punti Sheffield.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale fino al momento dell'utilizzo. L'esposizione della carta a variazioni di umidità può comprometterne le prestazioni.

Prima di stampare, conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24-48 ore. La carta deve essere conservata nello stesso ambiente della stampante. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o trasporto della carta è molto diverso rispetto a quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere grana lunga, se segue la lunghezza del foglio, oppure grana corta, se segue la larghezza del foglio.

Per la direzione della grana consigliata, consultare [Grammature carta supportate](#).

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di alta qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità, che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità di stampa. La carta contenente fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

CARTA NON ADATTA

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required).
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante.
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nel fusore della stampante.
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) superiore a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ poll.), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition).

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software.

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica.
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata.
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002.
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m² (16 lb).
- Moduli o documenti composti da più parti.

CONSERVAZIONE DELLA CARTA

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24-48 ore prima di stampare.
- Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o trasporto della carta è molto diverso rispetto a quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.
- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21 °C (70 °F) e con umidità relativa del 40%.
- La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24 °C (65-75 °F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

SCELTA DEI MODULI PRESTAMPATI E DELLA CARTA INTESATA

- Utilizzare carta a grana lunga.
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.
- Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice.
- Eseguire una stampa di prova sui moduli prestampati e la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità. Questa azione stabilisce se l'inchiostro sul modulo prestampato o sulla carta intestata influisce sulla qualità di stampa.
- In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, caricare la carta con l'orientamento corretto per la stampante in uso.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a:

- Elenco dei supporti consigliati (Stati Uniti): [Elenco dei supporti consigliati - Xerox® Paper and Specialty Media \(xeroxpaperusa.com\)](https://www.xerox.com/usa/paper-and-specialty-media).
- Elenco dei supporti consigliati (Europa): [Recommended Printer Papers and Specialty Media - Xerox](https://www.xerox.com/europe/paper-and-specialty-media).

FORMATI CARTA SUPPORTATI



Nota: Il modello di stampante in uso può disporre di un vassoio da 550+100 fogli opzionale come vassoio 2, composto da un vassoio da 550 fogli e un alimentatore multiuso da 100 fogli integrato. Il vassoio da 550 fogli del vassoio da 550+100 fogli supporta gli stessi tipi di carta del vassoio da 550 fogli. L'alimentatore multiuso integrato supporta formati, tipi e grammature di carta diversi.

Formati carta supportati

| FORMATO CARTA | VASSOIO DA 250 FOGLI STANDARD | VASSOIO DA 550 FOGLI OPZIONALE | ALIMENTATORE MULTIUSO | ALIMENTATORE MANUALE | STAMPA FRONTE/RETRO |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A5¹ 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.) | ✓ | x | x | ✓ | x |
| A5² 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 poll.) | x | ✓ | x | x | x |
| A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| 1/3 A4² 95 x 210 mm (3,7 x 8,3 poll.) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |
| JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Oficio (Messico) 216 x 340 mm (8,5 x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| FORMATO CARTA | VASSOIO DA 250 FOGLI STANDARD | VASSOIO DA 550 FOGLI OPZIONALE | ALIMENTATORE MULTIUSO | ALIMENTATORE MANUALE | STAMPA FRONTE/RETRO |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 13,4 poll.) | | | | | |
| Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 poll.) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |
| Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |
| Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Universal^{2, 3} 98,4 x 148-215,9 x 355,6 mm (3,86 x 5,83-8,5 x 14 poll.) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |
| Universal^{2, 3} 76,2 x 127-215,9 x 355,6 | x | x | ✓ | ✓ | x |

| FORMATO CARTA | VASSOIO DA 250 FOGLI STANDARD | VASSOIO DA 550 FOGLI OPZIONALE | ALIMENTATORE MULTIUSO | ALIMENTATORE MANUALE | STAMPA FRONTE/RETRO |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| mm (3 x 5-8,5 x 14 poll.) | | | | | |
| Universal^{2, 3} 148 x 210-215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27-8,5 x 14 poll.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Universal^{2, 3} 210 x 250-215,9 x 355,6 mm (8,27 x 10,98 – 8,5 x 14 poll.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Busta 7^{3/4} 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 poll.) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |
| Busta 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 poll.) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |
| Busta 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 poll.) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |
| Busta DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |
| Busta C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |

| FORMATO CARTA | VASSOIO DA 250 FOGLI STANDARD | VASSOIO DA 550 FOGLI OPZIONALE | ALIMENTATORE MULTIUSO | ALIMENTATORE MANUALE | STAMPA FRONTE/RETRO |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Busta B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |
| Altra busta 98,4 x 162-176 x 250 mm (3,87 x 6,38-6,93 x 9,84 poll.) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |

1 Caricare questo formato di carta nel vassoio standard, nell'alimentatore manuale e nell'alimentatore multiuso inserendo il bordo lungo per primo nella stampante.

2 Caricare questo formato di carta nei vassoi opzionali inserendo il bordo corto per primo nella stampante.

3 Se è selezionato Universale, si ottiene un formato di pagina pari a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) a meno che le dimensioni non vengano specificate dall'applicazione software.

4 Caricare il formato di carta stretto inserendo il bordo corto per primo nella stampante.

5 Se è selezionato Altre buste, si ottiene un formato di pagina pari a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) a meno che le dimensioni non vengano specificate dall'applicazione software.

Tipi di carta supportati

| TIPO DI CARTA | VASSOIO DA 250 FOGLI STANDARD | VASSOIO DA 650 FOGLI OPZIONALE | ALIMENTATORE MULTIUSO | ALIMENTATORE MANUALE | STAMPA FRONTE/RETRO |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Carta normale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta leggera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta pesante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intestata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cartoncino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Riciclata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta di qualità | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| TIPO DI CARTA | VASSOIO DA 250 FOGLI STANDARD | VASSOIO DA 650 FOGLI OPZIONALE | ALIMENTATORE MULTIUSO | ALIMENTATORE MANUALE | STAMPA FRONTE/RETRO |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Etichette | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Lucida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Etichette viniliche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Prestampata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buste | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Carta colorata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotonata ruvida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tipo personalizzato 1-6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Nota:

- Il modello di stampante in uso può disporre di un vassoio da 550+100 fogli opzionale, composto da un vassoio da 550 fogli e un alimentatore multiuso da 100 fogli integrato. Il vassoio da 550 fogli del vassoio da 550+100 fogli opzionale supporta gli stessi tipi di carta del vassoio da 550 fogli standard. L'alimentatore multiuso integrato supporta formati, tipi e grammature di carta diversi.
- Etichette, buste e cartoncini vengono sempre stampati a velocità ridotta.
- Le etichette in vinile sono supportate per l'uso occasionale e devono essere testate per determinarne l'accettabilità. Alcune etichette in vinile potrebbero essere alimentate in modo più affidabile dall'alimentatore multiuso.

Grammature carta supportate

| VASSOIO DA 250 FOGLI STANDARD | VASSOIO DA 650 FOGLI OPZIONALE | ALIMENTATORE MULTIUSO | ALIMENTATORE MANUALE | STAMPA FRONTE/RETRO |
|--|---|---|---|---|
| 60-216 g/m ² a grana lunga (16-80 lb Cover) | 60-176 g/m ² a grana lunga (16-65 lb bond Cover) | 60-176 g/m ² a grana lunga (16-80 lb bond Cover) | 60-216 g/m ² a grana lunga (16-80 lb bond Cover) | 60-105 g/m ² a grana lunga (16-28 lb bond) |



Nota:

- Il modello di stampante in uso può disporre di un vassoio da 550+100 fogli opzionale, composto da un vassoio da 550 fogli e un alimentatore multiuso da 100 fogli integrato. Il vassoio da 550 fogli del vassoio da 550+100 fogli opzionale supporta gli stessi tipi di carta del vassoio da 550 fogli standard. L'alimentatore multiuso integrato supporta formati, tipi e grammature di carta diversi.
- Per la carta con grammatura compresa tra 60 e 176 g/m² (16-47 lb bond), è consigliato il tipo di carta a grana lunga.
- La carta con grammatura inferiore a 75 g/m² (20 lb bond) deve essere stampata con l'opzione Tipo di carta impostata su Carta leggera. In caso contrario, potrebbe verificarsi un arricciamento eccessivo con conseguenti errori di alimentazione, specialmente negli ambienti più umidi.

Impostazione, installazione e configurazione

Questo capitolo contiene:

| | |
|---|----|
| Scelta della posizione per la stampante | 44 |
| Collegamento dei cavi..... | 46 |
| App Xerox® Easy Assist (XEA)..... | 47 |
| Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale..... | 54 |
| Caricamento della carta e dei supporti speciali | 57 |
| Installazione e aggiornamento di software, driver e firmware | 67 |
| Installazione dei vassoi opzionali..... | 71 |
| Collegamento in rete | 72 |


Scelta della posizione per la stampante

- Lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperture e sportelli e per installare opzioni hardware.
- Installare la stampante vicino a una presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica di potenza adeguata e dotata di messa a terra, vicino al prodotto e facilmente accessibile, e scollegare tutti i cavi di ingresso nella stampante.

⚠ ATTENZIONE – PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione delle norme standard ASHRAE 62 o CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Al riparo da polvere e sporcizia
 - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori
 - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità
- Rispettare la temperatura consigliata ed evitare fluttuazioni.
Temperatura di funzionamento: 10-32,2 °C (50-90 °F)
Temperatura di conservazione: 15,6-32,2 °C (60-90 °F)
- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:



| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| 1 | Lato superiore | 254 mm (10 poll.) |
| 2 | Lato posteriore | 102 mm (4 poll.) |
| 3 | Lato destro | 305 mm (12 poll.) |

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| 4 | Lato anteriore | 508 mm (20 poll.) |
| 5 | Lato sinistro | 76 mm (3 poll.) |



Nota: Sono necessari 305 mm (12 poll.) sul lato destro e 508 mm (20 poll.) sul lato anteriore della stampante per l'eliminazione degli inceppamenti e per la sostituzione del toner e dell'unità immagini.


Collegamento dei cavi

⚠ ATTENZIONE – PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

⚠ ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica di potenza adeguata e dotata di messa a terra, vicino al prodotto e facilmente accessibile, e scollegare tutti i cavi di ingresso nella stampante.

⚠ ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Avvertenza – Potenziale danno: Per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare il cavo USB, eventuali adattatori di rete wireless o la stampante nelle aree mostrate mentre è in corso la stampa.



| | PORTA STAMPANTE | FUNZIONE |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | Porta Ethernet | Collegare la stampante a una rete. |
| 2 | Porta USB | Collegare una tastiera o una qualsiasi opzione compatibile. |
| 3 | Porta USB della stampante | Collegare la stampante a un computer. |
| 4 | Presca del cavo di alimentazione | Collegare la stampante a una presa elettrica. |

App Xerox® Easy Assist (XEA)

L'app Xerox Easy Assist consente di accedere alla stampante e configurarla dal proprio smartphone. Per accedere alla stampante dal proprio smartphone, scaricare e installare l'app Xerox Easy Assist sul proprio dispositivo mobile. Installando l'app Xerox Easy Assist sul proprio smartphone, è possibile installare facilmente la nuova stampante, gestirne la configurazione, visualizzare gli avvisi indicanti le esigenze di materiali di consumo e ordinarli e ottenere supporto dal vivo alla risoluzione dei problemi della stampante.

Per installare l'app Xerox Easy Assist sul proprio smartphone, è necessario scansionare un codice QR oppure cercare l'app nell'App Store di Apple o in Google Play Store. Esistono due tipi di codice QR per XEA:

- **Codice QR per acquisire l'app XEA:** Questo codice QR è relativo all'installazione iniziale dell'app. Per installare l'app Xerox Easy Assist la prima volta viene richiesto di scansionare questo codice QR con la fotocamera del proprio smartphone. Questo codice QR si trova sulla confezione di imballaggio o nella *Guida all'installazione* in dotazione con la stampante.
- **Codice QR per connettere il dispositivo mobile alla stampante:** Questo codice QR serve a configurare una connessione di rete wireless tra lo smartphone e la stampante. Ad esempio, la connessione a Wi-Fi Direct. Per le stampanti con interfaccia utente con touch screen, questo codice QR è reperibile sul pannello comandi della stampante all'interno della procedura di installazione guidata del dispositivo. Il codice QR fornisce tutte le informazioni chiave necessarie per connettere il proprio smartphone e la stampante senza dover inserire manualmente informazioni tecniche. Per eseguire il collegamento alla stampante, scansionare questo codice QR con l'app Xerox Easy Assist. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Dopo l'installazione iniziale: Connessione all'app Xerox Easy Assist per le stampanti esistenti.**

Se la stampante ha una connessione a Internet, è possibile connettersi all'app XEA del proprio smartphone digitando l'indirizzo IP della stampante.

Le funzioni principali dell'app Xerox Easy Assist sono:

Impostare una nuova stampante

Se si dispone del codice QR o dell'Indirizzo IP, è possibile configurare una nuova stampante Xerox con l'aiuto dell'app Xerox Easy Assist. Nella schermata My Printers (Le mie stampanti) dell'app, toccare l'icona **+**, quindi toccare **Unbox a New Printer** (disimballa una nuova stampante). Seguire le istruzioni contenute sull'app.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Aggiunta di più stampanti all'app Xerox Easy Assist.**

Avvisi

L'app Xerox Easy Assist può inviare notifica di eventuali errori o problemi con la stampante. Per visualizzare la notifica di errore, toccare l'icona **Campana**.

Stato della stampante

Lo stato mostra le informazioni sulla stampante, quali livello di operatività, livello dei toner e lo stato di ciascuno dei vassoi carta. Per visualizzare ulteriori informazioni sullo stato della stampante, toccare l'icona **(i)**.

Se si ha un proprio fornitore registrato, per eseguire un nuovo ordinativo di toner selezionare l'icona **Toner** e toccare **Reorder (Riordina)**.

Ordina materiali di consumo

È possibile ordinare parti e materiali di consumo tramite l'app Xerox Easy Assist. Se il livello del toner appare basso, per ordinare nuovo toner selezionare **Ordina materiali di consumo**. È possibile aggiungere il proprio

fornitore e ordinare a lui i materiali di consumo. Selezionando **Ordina materiali di consumo**, se non è stato aggiunto un proprio fornitore nell'app, viene visualizzato un messaggio indicante che è necessario configurare un fornitore. Dal prompt, toccare **Add Supplier** (Aggiungi fornitore), quindi seguire le istruzioni. Le istruzioni indirizzano a **Device Settings (Impostazioni del dispositivo) > Supplier Profile (Profilo fornitore)**. Nella pagina Supplier Profile (Profilo fornitore), inserire i dati del proprio fornitore, come nome, dati di contatto, numero di telefono e URL del sito web. Una volta completata la configurazione del proprio fornitore personalizzato, toccare **Buy** (Acquista). Si viene indirizzati alla pagina web del proprio fornitore di materiali di consumo.

Xerox Retail Store è l'opzione predefinita per ordinare materiali di consumo direttamente da Xerox. Inoltre, nella pagina Ordina materiali di consumo, è possibile visualizzare il piano di forniture e il registro forniture della propria stampante.

Stampa

È possibile eseguire un lavoro di stampa tramite l'app Xerox Easy Assist. Nell'app, selezionare la propria stampante e toccare **Stampa**. Selezionare il documento da stampare dal proprio dispositivo mobile, confermare le impostazioni di stampa e toccare **Stampa**.

Device Settings (Impostazioni del dispositivo)

È possibile visualizzare e modificare le impostazioni della stampante dalla scheda **Device Settings** (Impostazioni del dispositivo). Se durante la configurazione iniziale non è stata impostata una password, per poter visualizzare o modificare le impostazioni correnti della stampante è necessario impostare la password. La scheda **Device Settings** (Impostazioni del dispositivo) contiene:

- **About (Informazioni su)**
- **Lingua**
- **Wi-Fi Setup (Impostazione Wi-Fi)**
- **Unità di misura**
- **Data e ora**
- **Sound (Suoni)**
- **Risparmio energ.**
- **Supplier Profile (Profilo fornitore)**
- **Fax** (se applicabile)
- **Password amministratore**

Centro assistenza

È possibile richiedere assistenza e trovare soluzioni per problemi relativi alla stampante tramite l'app Xerox Easy Assist. **Centro assistenza** comprende i seguenti servizi:

- **Self Serve:** Per accedere a questa funzione nell'app, selezionare la propria stampante, quindi toccare **Centro assistenza > Self Serve**. L'opzione Self Serve indirizza a una nuova pagina di CareAR Instruct. È possibile scaricare, cercare e acquisire informazioni sulla stampante tramite l'app CareAR Instruct.
- **Chat:** Per accedere a questa funzione nell'app, selezionare la propria stampante, quindi toccare **Centro assistenza > Chat**. In tal modo si viene collegati al Chatbot live dell'agente di assistenza Xerox.

- **Printer's Website** (Sito web della stampante): Per accedere a questa funzione nell'app, selezionare la propria stampante, quindi toccare **Centro assistenza > Printer's Website (Sito web della stampante)**. Si viene indirizzati a una nuova pagina di Additional Printer Settings (Altre impostazioni della stampante). È possibile vedere la configurazione completa della stampante e accedere al sito web della stampante. La pagina Additional Printer Settings (Altre impostazioni della stampante) contiene anche l'opzione **Share Link** (Condividi link). Per consentire l'invio dell'indirizzo IP e di altre informazioni sulla stampante alla propria e-mail registrata, toccare **Share Link** (Condividi link).
- **Set Up My Computer** (Imposta il mio computer): Per accedere a questa funzione nell'app, selezionare la propria stampante, quindi toccare **Centro assistenza > Set Up My Computer (Imposta il mio computer)**. È possibile scaricare i driver di stampa e scansione per la propria stampante tramite l'app Xerox Easy Assist. Nel campo Email, digitare il proprio indirizzo e-mail registrato, quindi toccare l'icona **+** per aggiungere il proprio indirizzo e-mail. Per scaricare e installare i driver di stampa e scansione, l'app invia un collegamento rapido al proprio indirizzo e-mail.
- **Stampa pagina di prova**: Per accedere a questa funzione nell'app, selezionare la propria stampante, quindi toccare **Centro assistenza > Stampa pagina di prova**. È possibile stampare una pagina di prova contenente informazioni utili sulla propria stampante e confermare che tutte le impostazioni sono corrette.
- **Sustainability** (Sostenibilità): Per accedere a questa funzione nell'app, selezionare la propria stampante, quindi toccare **Centro assistenza > Sustainability (Sostenibilità)**. Si viene indirizzati a una nuova pagina che illustra le iniziative per la sostenibilità Xerox. È possibile visualizzare informazioni sulla gestione dei rifiuti, dati in tema di salute e sicurezza e altre iniziative. È possibile accedere alla pagina web sulla sostenibilità Xerox ([Environmental Health & Sustainability - Xerox](#)) con il browser predefinito sul dispositivo mobile.

Rimozione di una stampante

È possibile rimuovere una stampante dall'app Xerox Easy Assist. Nell'app, selezionare una stampante e toccare **Remove From My Printers** (Rimuovi dalle mie stampanti).

PRIMA DI INSTALLARE LA STAMPANTE: CONFIGURAZIONE INIZIALE CON L'APP XEROX® EASY ASSIST

Per completare questa configurazione iniziale e installare l'app Xerox Easy Assist per la prima volta, procedere come segue:

1. Per l'impostazione iniziale quando la stampante viene accesa per la prima volta, viene visualizzata la schermata di impostazione iniziale. Sul pannello comandi della stampante, eseguire questi passaggi:
 - a. Selezionare la propria **Lingua**, quindi toccare **Avanti**.
Viene visualizzata la schermata App mobile Xerox Easy Assist.
 - b. Per utilizzare il proprio dispositivo mobile per configurare e gestire la propria stampante, toccare **Sì**.
Viene visualizzata la schermata Get the App (Acquisisci l'app) per confermare il tipo di dispositivo mobile in uso. Scegliere una qualsiasi opzione:
 - **iOS**: Per installare l'app Xerox Easy Assist sul proprio iPhone, selezionare questa opzione.
 - **Android**: Per installare l'app Xerox Easy Assist sul proprio dispositivo mobile Android, selezionare questa opzione.

- **I have the App** (Possiedo l'app): Se l'app Xerox Easy Assist è già installata sul proprio dispositivo mobile, selezionare questa opzione.
2. Se è stata selezionata l'opzione iOS o Android, viene visualizzata una schermata di aiuto per il download dell'app. Sul pannello comandi, toccare l'opzione **Mostra codice QR**.

Viene visualizzata una schermata con il codice QR. Per installare l'app, scansionare il codice QR con la fotocamera del proprio smartphone.

3. Scaricare e installare l'app Xerox Easy Assist sul proprio smartphone:
 - Per telefoni Android: Andare su Google Play Store, quindi cercare l'app Xerox Easy Assist.
 - Per telefoni iOS o iPhone: Andare su Apple App Store, quindi cercare l'app Xerox Easy Assist.
4. Quando si installa l'app per la prima volta sullo smartphone, per l'Accordo di licenza per l'utente finale (EULA), toccare **I Agree (Accetto)**.



Nota: L'app Xerox Easy Assist fornisce istruzioni che aiutano a disimballare la stampante dalla confezione. Per guardare un utile video su come disimballare la stampante, scansionare il codice QR situato sulla confezione o nella *Guida all'installazione* fornita con la stampante utilizzando la fotocamera dello smartphone. Accettare l'Accordo di licenza per l'utente finale (EULA), quindi seguire le istruzioni che appaiono sull'app.

5. Per impostare una nuova stampante dall'app XEA del proprio smartphone, nella schermata Aggiungi stampante selezionare **Unbox a New Printer** (Disimballa nuova stampante). Seguire le istruzioni visualizzate sull'app.

Viene visualizzata la pagina Select Printer Model (Seleziona modello stampante).

6. Selezionare il proprio modello di stampante dall'elenco delle stampanti valide.

Viene visualizzata una schermata di benvenuto per Xerox Easy Assist.

7. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:
 - **Help Me Unpack My Printer** (Aiutami a disimballare la stampante): Selezionare questa opzione per visualizzare istruzioni che aiutano a disimballare la stampante dalla confezione.
 - **I've Unpacked My Printer** (Ho disimballato la stampante): Selezionare questa opzione per connettere l'app XEA alla stampante.
8. Nell'app, toccare **I've Unpacked My Printer** (Ho disimballato la stampante).

9. Per eseguire la connessione alla stampante, nell'app appaiono le seguenti opzioni:

- Connessione manuale:
 - **Scan QR Code** (Scansisci codice QR): Questa opzione consente di connettersi alla stampante mediante scansione del codice QR. Nell'app, toccare **Scan QR Code** (Scansisci codice QR), quindi seguire le istruzioni che appaiono sull'app. Sul pannello comandi, per connettersi all'app toccare l'opzione **Mostra codice QR**. Viene visualizzato il secondo codice, o codice QR di connessione. Scansire il codice QR tramite l'app Xerox Easy Assist. Seguire le istruzioni visualizzate sull'app.

Una volta configurata la connessione, lo smartphone e la stampante condividono temporaneamente la stessa rete wireless.
 - **Enter IP Address** (Inserisci indirizzo IP): Questa opzione consente di connettersi alla stampante digitando l'indirizzo IP della stampante. Connettere la stampante a una rete o a Internet utilizzando un cavo Ethernet. Seguire le istruzioni che appaiono sull'app per trovare l'indirizzo IP della stampante. Una volta individuato l'indirizzo IP, toccare **Enter IP Address** (Inserisci indirizzo IP). Digitare l'indirizzo IP nel campo Aggiungi stampante dell'app XEA, quindi toccare **OK**.
 - Connessione rapida – Ricerca di dispositivi: Quando la stampante è connessa a Internet tramite una connessione rapida, l'app XEA cerca le stampanti nelle vicinanze.

10. Con il supporto dell'app Xerox Easy Assist, completare le impostazioni generali e registrare la stampante sulla rete.

Le impostazioni generali comprendono Admin Password (Password amministratore), Connectivity (Connettività), Measurements (Misurazioni), Date and Time (Data e ora), Sound (Audio), Power Saver (Risparmio energetico), e altre.



Nota: Assicurati che lo smartphone sia connesso alla stessa rete wireless o cablata della stampante e che possano comunicare al termine della configurazione.

11. Per completare la configurazione iniziale nell'app, digitare le informazioni necessarie per la stampante e toccare **Complete Setup (Completa la configurazione)**.

Viene visualizzata la schermata di Benvenuto.

Una volta completata la configurazione iniziale, l'app Xerox Easy Assist consente di eseguire quanto segue:

- Impostazione di una nuova stampante
- Verifica dello stato della stampante.
- Ordinazione dei materiali di consumo
- Download di driver di stampa e di scansione
- Stampa
- Supporto online per la risoluzione dei problemi
- Accesso al sito Web della stampante.
- Accesso a informazioni su ambiente, salute e sicurezza
- Rimozione di una stampante dall'elenco delle Stampanti personali dell'app XEA

Per le funzionalità dell'app Xerox Easy Assist, consultare [App Xerox® Easy Assist \(XEA\)](#).

DOPO L'INSTALLAZIONE INIZIALE: CONNESSIONE ALL'APP XEROX EASY ASSIST PER LE STAMPANTI ESISTENTI

Per installare e utilizzare l'app Xerox Easy Assist (XEA) per una stampante già installata e connessa alla rete, è possibile trovare il codice QR sul pannello comandi.

Connessione tramite codice QR:

1. Scaricare l'app Xerox Easy Assist (XEA) da Apple App Store o Google Play Store.
2. Nella pagina Aggiungi stampante, toccare **Connect to Existing Printer** (Connetti a stampante esistente).
3. Selezionare il proprio modello di stampante dall'elenco delle stampanti valide.
4. L'app cerca stampanti nella rete. È possibile saltare questo passaggio. Per connettersi tramite codice QR, toccare **Skip** (Ignora), quindi toccare **Aggiungi una stampante**.
5. Nella schermata Connect to Existing Printer (Connetti a stampante esistente), toccare **Scan QR Code** (Scansisci codice QR). Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:
 - **Help Me Find the QR Code** (Aiutami a trovare il codice QR): Selezionare questa opzione e seguire le istruzioni per trovare il codice QR nel pannello comandi della stampante.
 - **I'm Ready to Scan** (Pronti a scansire): Selezionare questa opzione quando è stato trovato il codice QR nel pannello comandi della stampante e si è pronti per scansirlo tramite l'app.
6. Sul pannello comandi della stampante, toccare la barra di stato nella parte alta della schermata iniziale per accedere al Centro notifiche.
7. Dal Notification Center (Centro notifiche), toccare l'icona del codice QR per **Connected to Network** (Connesse alla rete). Si apre una nuova finestra per **Connettiti all'app mobile Xerox Easy Assist** che mostra il codice QR di connessione.
8. Scansire il codice QR utilizzando l'app XEA. In questo modo la stampante in uso viene aggiunta all'elenco delle Stampanti personali nell'app XEA.

Collegamento tramite indirizzo IP:

1. Scaricare l'app Xerox Easy Assist (XEA) da Apple App Store o Google Play Store.
2. Nella pagina Aggiungi stampante, toccare **Connect to Existing Printer** (Connetti a stampante esistente).
3. Selezionare il proprio modello di stampante dall'elenco delle stampanti valide.
4. L'app cerca stampanti nella rete. È possibile saltare questo passaggio. Per connettersi tramite indirizzo IP, toccare **Skip**, quindi toccare **Aggiungi una stampante**.
5. Nella schermata Connect to Existing Printer (Connetti a stampante esistente), toccare **Enter IP Address** (Inserisci indirizzo IP). Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:
 - **Help Me Find the IP Address** (Aiutami a trovare l'indirizzo IP): Selezionare questa opzione e seguire le istruzioni per trovare l'indirizzo IP della stampante nel pannello comandi della stampante.
 - **Enter IP Address** (Inserisci indirizzo IP): Selezionare questa opzione quando è stato trovato l'indirizzo IP della stampante e si è pronti a digitarlo nell'app.

6. Sul pannello comandi della stampante, fare riferimento all'indirizzo IP nella barra di stato nella parte alta della schermata iniziale della stampante.
7. Digitare l'indirizzo IP nella schermata Aggiungi stampante dell'app XEA, quindi toccare **OK**. In questo modo la stampante in uso viene aggiunta all'elenco delle Stampanti personali nell'app XEA.

AGGIUNTA DI PIÙ STAMPANTI ALL'APP XEROX EASY ASSIST

Se la stampante è già configurata sulla rete e la procedura di configurazione iniziale è completa, tramite l'app XEA è possibile aggiungere stampanti direttamente all'elenco delle Stampanti personali. È possibile vedere lo stato della stampante, ottenere driver di stampa e ottenere il supporto Chatbot. Per aggiungere stampanti in rete, aprire la home page dell'app XEA sul proprio smartphone. Nella schermata My Printers (Le mie stampanti), toccare l'icona **+** o **Add** (Aggiungi) nella parte alta dello schermo. Fare riferimento alle seguenti opzioni:

- **Impostazione di una nuova stampante:** Per impostare una nuova stampante dall'app XEA del proprio smartphone, nella schermata Aggiungi stampante selezionare **Unbox a New Printer** (Disimballa nuova stampante). Seguire le istruzioni che appaiono sul pannello comandi della stampante e sul proprio dispositivo mobile.
- **Aggiunta di una stampante esistente:** Per aggiungere una stampante esistente già connessa alla rete, nella schermata Aggiungi stampante selezionare **Connect to Existing Printer** (Connetti a stampante esistente). Seguire le istruzioni che appaiono sul pannello comandi della stampante e sul proprio dispositivo mobile.

È possibile aggiungere una stampante in uno qualsiasi dei seguenti modi:


- **Codice QR:** Per scansire il codice QR della stampante con lo scanner dell'app XEA, toccare **Codice QR**. Per trovare il codice QR della stampante, consultare **Dopo l'installazione iniziale: Connessione all'app Xerox Easy Assist per le stampanti esistenti**.
- **Indirizzo IP:** Per connettersi alla stampante digitando l'indirizzo IP manualmente, toccare **Indirizzo IP**. Digitare l'indirizzo IP della stampante, quindi toccare **OK**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Dopo l'installazione iniziale: Connessione all'app Xerox Easy Assist per le stampanti esistenti**.
- **Rilevamento di stampanti in rete vicine:** Quando il proprio smartphone è connesso alla stessa rete wireless o cablata della stampante, per Quick Connection (Connessione rapida) l'app cerca le stampanti in rete nelle vicinanze.
 - Se l'app rileva la stampante, è possibile selezionarla e aggiungerla direttamente.
 - Se l'app non riesce a trovare la stampante che si sta cercando, è possibile aggiungerla digitando il suo indirizzo IP.





Nota: Se la stampante e il dispositivo mobile non riescono a comunicare, assicurarsi che si trovino sulla stessa rete.


Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

USO DELLA SCHERMATA INIZIALE

 Nota: La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.



| ELEMEN-TO | NOME | DESCRIZIONE |
|-----------|------------------------|--|
| 1 | Banner di notifica | Vedere stato, notifiche, connettività di rete e avvertenze. |
| 2 | Pulsante Home | Questo pulsante consente di accedere al menu Home per selezionare le funzioni della stampante, ad esempio Stato/ Materiali di consumo, Coda lavori, Impostazioni e Unità USB. |
| 3 | Pulsante di accensione | Accendere o spegnere la stampante.  Nota: Per spegnere la stampante, tenere premuto il pulsante di alimentazione per cinque secondi. Impostare la stampante in modalità di sospensione. Attivare la stampante dalla modalità di sospensione o ibernazione. |
| 4 | Pulsante Indietro | Tornare alla schermata precedente. |
| 5 | Pulsante Avvio | Avvia il lavoro selezionato. |

| ELEMEN-TO | NOME | DESCRIZIONE |
|-----------|--------------------------|---|
| 6 | Indicatore di stato | <p>Questa spia lampeggia gradualmente con colore blu o ambra per indicare lo stato della stampante.</p> <p>Blu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lampeggia gradualmente una volta con colore blu per l'autenticazione della scheda di accesso quando si verifica un ritardo nella risposta da un server remoto. <p> Nota: Alcuni lettori schede non sono compatibili con questa funzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lampeggia gradualmente due volte lentamente per indicare che un lavoro è stato completato. Lampeggia gradualmente a ritmo elevato con colore blu quando la stampante si sta accendendo oppure per segnalare il rilevamento di una funzione Identifica stampante da AirPrint, quando applicabile. <p>Ambra:</p> <p>Lampeggia con colore ambra per indicare una condizione di errore o un avviso che richiede l'attenzione dell'utente o dell'amministratore di sistema. Ad esempio, questo colore può indicare una condizione di toner esaurito, un inceppamento carta o la mancanza di carta per il lavoro corrente.</p> |
| 7 | Display del touch screen | Lo schermo visualizza informazioni e fornisce accesso alle funzioni e alle app della stampante, come Stato/Materiali di consumo, Coda di stampa, Impostazioni e Unità USB. |

PERSONALIZZAZIONE DELLA SCHERMATA INIZIALE

- Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
 - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
 - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Icone schermata Home visibili**.
- Effettuare una o più delle seguenti operazioni:
 - Per aggiungere un'icona alla schermata iniziale, selezionare la casella di controllo, quindi fare clic su **Salva**.
 - Per rimuovere un'icona dalla schermata iniziale, deselezionare la casella di controllo, quindi fare clic su **Salva**.

GESTIONE DEI SEGNALIBRI

Creazione di segnalibri

Utilizzare i segnalibri per stampare documenti usati di frequente che sono memorizzati nei server o sul Web.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
 - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
 - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
2. Fare clic su **Segnalibri > Aggiungi segnalibro** e quindi digitare un nome di segnalibro.
3. Selezionare un tipo di protocollo di indirizzi, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Per HTTP e HTTPS, digitare l'URL che si desidera aggiungere ai segnalibri.
 - Per HTTPS, assicurarsi di utilizzare il nome host e non l'indirizzo IP. Ad esempio, digitare myWebsite.com/sample.pdf anziché 123.123.123.123/sample.pdf. Accertarsi che il nome host corrisponda anche al valore del nome comune (CN) nel certificato del server. Per ulteriori informazioni su come ottenere il valore CN nel certificato del server, consultare la guida del browser web.
 - Per FTP, digitare l'indirizzo FTP. Ad esempio, myServer/myDirectory. Immettere la porta FTP. La Porta 21 è quella predefinita per l'invio dei comandi.
 - Per SMB, digitare l'indirizzo della cartella di rete. Ad esempio, myServer/myShare/myFile.pdf. Digitare il nome del dominio di rete.
 - Se necessario, selezionare il tipo di autenticazione per FTP e SMB.

Per limitare l'accesso al segnalibro, inserire un PIN.



Nota: L'applicazione supporta i seguenti tipi di file: PDF, JPEG, TIFF e pagine Web basate su HTML. Altri tipi di file, quali DOCX e XLSX, sono supportati su alcuni modelli di stampante.

4. Fare clic su **Salva**.

Creazione di cartelle

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
 - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
 - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
2. Fare clic su **Segnalibri > Aggiungi cartella** e quindi digitare un nome di cartella.



Nota: Per limitare l'accesso alla cartella, inserire un PIN.

3. Fare clic su **Salva**.



Nota: È possibile creare cartelle o segnalibri all'interno di una cartella. Per creare un segnalibro, consultare [Creazione di segnalibri](#).

Caricamento della carta e dei supporti speciali

IMPOSTAZIONE DEL TIPO E DEL FORMATO CARTA

1. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta**, quindi selezionare un'origine carta.
2. Impostare il formato e il tipo di carta.

CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI CARTA UNIVERSALE

1. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Carta > Configurazione supporti > Impostazione Universale**.
2. Configurare le impostazioni.

CARICAMENTO DEL VASSOIO




ATTENZIONE – PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, tenere il vassoio chiuso quando non serve.

1. Rimuovere il vassoio.




Nota: Per evitare inceppamenti, non rimuovere il vassoio quando la stampante è occupata.



2. Regolare le guide in modo che corrispondano al formato della carta caricato.


 Nota: Utilizzare gli indicatori nella parte inferiore del vassoio per posizionare le guide.




3. Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.




4. Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto e in modo che il bordo superiore entri per ultimo nella stampante.




5. Per evitare inceppamenti della carta, accertarsi che l'altezza della pila di carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.




6. Inserire il vassoio.
7. Caricare le buste con il lembo su un lato lungo e i lembi rivolti verso il basso e chiusi. Tenere i lembi rivolti verso destra. Per evitare inceppamenti, appiattare le buste.



8. Caricare la carta con i fori rivolti verso il lato sinistro del vassoio.




9. Caricare le etichette rivolte verso l'alto nel vassoio, quindi regolare la lunghezza e la larghezza delle guide della carta per adattarle alle etichette. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.



10. Chiudere il vassoio.


CARICAMENTO DELL'ALIMENTATORE MANUALE

1. Regolare le guide del bordo in modo che corrispondano al formato della carta caricato.
Assicurarsi che le guide aderiscano perfettamente alla carta, ma che non stringano al punto da causare l'incurvamento della carta.




2. Caricare un foglio di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.
Accertarsi che la carta sia caricata diritta per evitare stampe oblique o storte.


- Per la stampa solo fronte, caricare carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso e in modo che il bordo superiore entri per primo nella stampante.




- Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto e in modo che il bordo superiore entri per ultimo nella stampante.



- Caricare le buste con il lembo rivolto verso l'alto e contro il lato destro della guida della carta.



- Caricare la carta con i fori rivolti verso il lato sinistro del vassoio.



Caricare la carta con i fori rivolti verso il lato sinistro del vassoio.


3. Inserire la carta finché il bordo di ingresso non viene intercettato e prelevato dalla stampante.

Avvertenza: Per evitare inceppamenti della carta, non forzarla nell'alimentatore manuale.


CARICAMENTO DELL'ALIMENTATORE MULTIUSO

1. Aprire l'alimentatore multiuso.

 Nota: L'alimentatore multiuso è disponibile solo se è installato il vassoio opzionale da 550+100 fogli.



2. Regolare la guida in modo che corrisponda al formato della carta caricata.




3. Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.




4. Caricare la carta.


- Per la stampa solo fronte, caricare carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso e in modo che il bordo superiore entri per primo nella stampante



- Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto e in modo che il bordo superiore entri per ultimo nella stampante




- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto e contro il lato destro della guida della carta




ATTENZIONE – PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi.

- Caricare la carta con i fori rivolti verso il lato sinistro del vassoio.



- Caricare le etichette rivolte verso il basso nel vassoio, quindi regolare la lunghezza e la larghezza delle guide della carta per adattarle alle etichette.



5. Dal menu Carta sul pannello comandi, impostare il formato e il tipo di carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nell'alimentatore multiuso.

COLLEGAMENTO DEI VASSOI

1. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi**, quindi selezionare un origine carta.
2. Impostare lo stesso formato e tipo di carta per i vassoi da collegare.
3. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Configurazione vassoi > Collegamento vassoi**.
4. Toccare **Automatico**.

Per scollegare i vassoi, assicurarsi che i vassoi non abbiano le stesse impostazioni di formato e tipo di carta.

Avvertenza: La temperatura del fusore varia in base al tipo di carta specificato. Per evitare problemi di stampa, far corrispondere l'impostazione del tipo di carta nella stampante con quella della carta caricata nel vassoio.

Installazione e aggiornamento di software, driver e firmware

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE DELLA STAMPANTE



Nota: Il driver di stampa è incluso nel pacchetto del programma di installazione del software.



Nota: Per i computer Macintosh con mac OS 10.7 o versione successiva, non è necessario installare il driver per stampare su una stampante certificata AirPrint. Se si desiderano funzioni di stampa personalizzate, scaricare il driver di stampa.

1. Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
 - Dal CD del software fornito con la stampante.
 - Andare a www.xerox.com.
2. Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.



Nota: Non sono consentiti downgrade del firmware.

AGGIUNTA DI STAMPANTI A UN COMPUTER

Prima di iniziare, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Collegare la stampante e il computer alla stessa rete. Per ulteriori informazioni sulla connessione della stampante a una rete, vedere [Connessione della stampante a una rete Wi-Fi](#)
- Collegare il computer alla stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Connessione di un computer alla stampante](#).
- Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Collegamento dei cavi](#).



Nota: Il cavo USB viene venduto separatamente.

Per gli utenti Windows

1. Su un computer, installare il driver di stampa.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Installazione del software della stampante](#).
2. Aprire la cartella Stampanti, quindi fare clic su **Aggiungi una stampante o uno scanner**.

3. A seconda del tipo di connessione della stampante, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Selezionare una stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi dispositivo**.
 - Fare clic su **Mostra stampanti Wi-Fi Direct**, selezionare una stampante, quindi fare clic su **Aggiungi dispositivo**.
 - Fare clic su **La stampante non è elencata**, quindi nella finestra Aggiungi stampante, procedere come segue:
 - Selezionare **Aggiungi una stampante utilizzando un nome host o un indirizzo TCP/IP**, quindi fare clic su **Avanti**.
 - Nel campo "Nome host o Indirizzo IP", immettere l'indirizzo IP della stampante, quindi fare clic su **Avanti**.
 - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
 - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
 - Selezionare un driver di stampa, quindi fare clic su **Avanti**.
 - Selezionare **Usa il driver attualmente installato (scelta consigliata)**, quindi fare clic su **Avanti**.
 - Digitare un nome di stampante, quindi fare clic su **Avanti**.
 - Selezionare un'opzione di condivisione stampante, quindi fare clic su **Avanti**.
 - Fare clic su **Fine**.

Per gli utenti Macintosh

1. Da un computer, aprire **Stampanti e scanner**.
2. Fare clic su **+**, quindi selezionare una stampante.
3. Dal menu Usa, selezionare un driver di stampa.
Per utilizzare il driver di stampa Macintosh, selezionare **AirPrint** o **AirPrint protetto**.
Se si desiderano funzioni di stampa personalizzate, selezionare il driver di stampa. Per installare il driver, fare riferimento a [Installazione del software della stampante](#).
4. Aggiungere la stampante.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Per migliorare le prestazioni della stampante e risolvere problemi, aggiornare regolarmente il firmware della stampante.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, contattare il rappresentante dell'assistenza clienti.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
 - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
 - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Aggiornamento software**.
3. Procedere con una delle operazioni seguenti:
 - Fare clic su **Controlla ora > Accetto, avvia l'aggiornamento**.
 - Per caricare il file flash, seguire questi passaggi:
 1. Individuare il file flash.



Nota: Verificare di avere estratto il file zip del software.

2. Fare clic su **Carica > Avvio**.

ESPORTAZIONE O IMPORTAZIONE DI UN FILE DI CONFIGURAZIONE

È possibile esportare le impostazioni di configurazione della stampante in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
 - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
 - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
2. Nel Server Web integrato, fare clic su **Esporta configurazione** o **Importa configurazione**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
4. Se la stampante supporta le applicazioni, effettuare le seguenti operazioni:
 - a. Fare clic su **App**, selezionare l'applicazione, quindi selezionare **Configura**.
 - b. Fare clic su **Esporta** o **Importa**.

AGGIUNTA DELLE OPZIONI DISPONIBILI NEL DRIVER DI STAMPA

Per gli utenti Windows

1. Da Gestione stampa, aprire la cartella **Tutte le stampanti**.
2. Selezionare la stampante da aggiornare, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Gestione > Proprietà stampante**, selezionare la scheda **Impostazione dispositivo** o la scheda **Configurazione**, a seconda del tipo di driver di stampa.
 - Esaminare o modificare le opzioni.
3. Selezionare **OK** per accettare le opzioni.

Per gli utenti Macintosh

1. Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.


-
2. Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
3. Applicare le modifiche.

Installazione dei vassoi opzionali

⚠ Attenzione: Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Se ci sono altri dispositivi collegati alla stampante, spegnerli e scollegare tutti i cavi di ingresso nella stampante.

1. Spegner la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e poi dalla stampante.
3. Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
4. Allineare la stampante al vassoio opzionale, quindi e abbassarla fino a bloccarla in posizione.

⚠ ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Se la stampante pesa più di 20 kg (44 lb), potrebbe richiedere due o più persone per essere sollevata in modo sicuro.



 Nota: Se si installano vassoi opzionali da 550 fogli, collocarli sotto il vassoio da 550+100 fogli opzionale.

5. Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e poi alla presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica di potenza adeguata e dotata di messa a terra, vicino al prodotto e facilmente accessibile, e scollegare tutti i cavi di ingresso nella stampante.

6. Accendere la stampante.
 Aggiungere il vassoio nel driver di stampa per renderlo disponibile per i lavori di stampa. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa](#).

Collegamento in rete

CONNESSIONE DELLA STAMPANTE A UNA RETE WI-FI

Accertarsi che Adattatore attivo sia impostato su Automatico. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Panoramica sulla rete > Adattatore attivo**.

Tramite la procedura guidata di configurazione wireless della stampante

Prima di utilizzare la procedura guidata, assicurarsi che il firmware della stampante sia aggiornato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Aggiornamento del firmware](#).

1. Nella schermata iniziale, toccare **Imposta ora**.
2. Selezionare una rete Wi-Fi e digitare la password di rete.
3. Toccare **Fine**.

Mediante il menu Impostazioni della stampante

1. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Configura su pannello stampante > Scegli rete**.
2. Selezionare una rete Wi-Fi e digitare la password di rete.



Nota: Per i modelli di stampante predisposti per la rete Wi-Fi, viene visualizzata una richiesta di configurazione della rete Wi-Fi durante l'installazione iniziale.

CONNESSIONE DELLA STAMPANTE A UNA RETE WIRELESS TRAMITE WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

Prima di iniziare, assicurarsi che:

- Il punto di accesso (router wireless) è certificato o compatibile con WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni fornite con l'adattatore.
- Adattatore attivo è impostato su Automatico. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Panoramica sulla rete > Adattatore attivo**.

Tramite il metodo a pulsante

1. Nella schermata Iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Wi-Fi Protected Setup > Avvia metodo a pulsante**.
2. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Tramite il metodo PIN (Personal Identification Number)

1. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Wi-Fi Protected Setup > Avvia metodo PIN**.
2. Copiare il PIN WPS a otto cifre.
3. Aprire un browser Web, quindi immettere l'indirizzo IP del proprio punto di accesso nel campo dell'indirizzo.
 - Per conoscere l'indirizzo IP, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
 - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
4. Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
5. Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare le modifiche.

CONFIGURAZIONE DI WI-FI DIRECT

Wi-Fi Direct è una tecnologia peer-to-peer Wi-Fi che consente a dispositivi wireless di connettersi direttamente a una stampante abilitata a Wi-Fi Direct senza utilizzare un punto di accesso (router wireless).

1. Dalla schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Wi-Fi Direct**.
2. Configurare le impostazioni.
 - **Abilita Wi-Fi Direct:** Abilita la stampante a trasmettere la propria rete Wi-Fi Direct.
 - **Nome Wi-Fi Direct:** Assegna un nome alla rete Wi-Fi Direct.
 - **Password Wi-Fi Direct:** Assegna la password di negoziazione della sicurezza wireless quando si utilizza la connessione peer-to-peer.
 - **Mostra password nella pagina Impostazioni:** Mostra la password nella Pagina delle impostazioni di rete.
 - **Accetta automaticamente le richieste pulsante di comando:** Consente alla stampante di accettare automaticamente le richieste di connessione.



Nota: Non è sicuro accettare automaticamente le richieste pulsante di comando.

- Per impostazione predefinita, la password della rete Wi-Fi Direct non è visibile sul display della stampante. Per mostrare la password, abilitare l'icona di visualizzazione password. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Protezione > Varie > Abilita visualizzazione password/PIN**.
- Per conoscere la password della rete Wi-Fi Direct senza che venga mostrata sul display della stampante, dal pannello comandi andare a **Impostazioni > Report > Rete > Pagina impostazioni rete**.

CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE ALLA STAMPANTE

Prima di connettere il proprio dispositivo mobile, assicurarsi che Wi-Fi Direct sia stato configurato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Configurazione di Wi-Fi Direct](#).

Connessione con Wi-Fi Direct per dispositivi mobili Android

 Nota: Queste istruzioni fanno riferimento soltanto ai dispositivi mobili Android.

1. Dal dispositivo mobile, andare al menu delle impostazioni.
2. Abilitare **Wi-Fi**, quindi toccare **Wi-Fi Direct**.
3. Selezionare il nome Wi-Fi Direct della stampante.
4. Confermare la connessione sul pannello comandi della stampante.

Connessione con Wi-Fi Direct per dispositivi mobili iOS


 Nota: Queste istruzioni fanno riferimento soltanto ai dispositivi mobili iOS.

1. Dal dispositivo mobile, andare al menu delle impostazioni.
2. Fare clic sull'icona Wireless e quindi selezionare il nome Wi-Fi Direct della stampante.
La stringa DIRECT-xy, dove x e y sono due caratteri casuali, precede il nome Wi-Fi Direct.
3. Digitare la password Wi-Fi Direct.

Una volta disconnesso il proprio dispositivo mobile dalla connessione Wi-Fi Direct, ricollegarlo alla rete precedente.

Connessione tramite Wi-Fi

1. Dal dispositivo mobile, andare al menu delle impostazioni.
2. Toccare **Wi-Fi** e quindi selezionare il nome Wi-Fi Direct della stampante.

 Nota: La stringa DIRECT-xy (dove x e y sono due caratteri casuali) precede il nome Wi-Fi Direct.

3. Digitare la password Wi-Fi Direct.

CONNESSIONE DI UN COMPUTER ALLA STAMPANTE

Prima di connettere il proprio computer, assicurarsi che Wi-Fi Direct sia stato configurato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Configurazione di Wi-Fi Direct](#).

Per gli utenti Windows

1. Aprire la cartella Stampanti, quindi fare clic su **Aggiungi una stampante o uno scanner**.
2. Fare clic su **Mostra stampanti Wi-Fi Direct** e quindi selezionare il nome Wi-Fi Direct della stampante.
3. Dal display della stampante, prendere nota del PIN a otto cifre della stampante.
4. Inserire il PIN sul computer.
Se il driver di stampa non è ancora installato, Windows provvede a scaricare il driver appropriato.

Per gli utenti Macintosh

1. Fare clic sull'icona Wireless e quindi selezionare il nome Wi-Fi Direct della stampante.
La stringa DIRECT-xy (dove x e y sono due caratteri casuali) precede il nome Wi-Fi Direct.
2. Digitare la password Wi-Fi Direct.
Una volta disconnesso il proprio computer dalla connessione Wi-Fi Direct, ricollegarlo alla rete precedente.

DISATTIVAZIONE DELLA RETE WI-FI

1. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Panoramica sulla rete > Adattatore attivo > Rete standard**.
2. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

VERIFICA DELLA CONNETTIVITÀ DELLA STAMPANTE

1. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Report > Rete > Pagina impostazioni rete**.
2. Nella prima sezione della pagina verificare che lo stato indichi che la stampante è connessa.

Se la stampante non risulta connessa, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete sia scollegato o non funzioni correttamente. Contattare l'amministratore per assistenza.


Protezione della stampante

Questo capitolo contiene:

| | |
|---|----|
| Individuazione dello slot di sicurezza | 78 |
| Cancellazione della memoria della stampante | 79 |
| Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica | 80 |

Individuazione dello slot di sicurezza

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di sicurezza. Connettere un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per proteggere la stampante.



Cancellazione della memoria della stampante

Per cancellare i dati memorizzati in memoria volatile o nella stampante, spegnere la stampante.

Per cancellare la memoria non volatile o le singole impostazioni, le impostazioni del dispositivo e di rete, le impostazioni di protezione e le soluzioni integrate, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Cancellazione fuori servizio > Cancella tutte le informazioni sulla memoria non volatile**.
2. In Cancella la memoria della stampante, selezionare la casella di controllo **Cancella tutte le informazioni sulla memoria non volatile** e toccare **OK**.
3. Toccare **Avvia configurazione iniziale** o **Lascia stampante non in linea**, quindi toccare **Avanti**.
4. Iniziare l'attività operativa.



Nota: Questo processo distrugge inoltre la chiave di crittografia utilizzata per proteggere i dati dell'utente. La distruzione della chiave di crittografia rende i dati irrecuperabili.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

1. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Ripristina valori predefiniti**.
2. Toccare **Ripristina impostazioni**, selezionare le impostazioni da ripristinare.
3. Toccare **Ripristina**.
4. Avviare l'operazione.

Stampa

Questo capitolo contiene:

| | |
|--|----|
| Stampa da un computer..... | 82 |
| Stampa da un dispositivo mobile..... | 83 |
| Stampa da un'unità flash | 84 |
| Unità flash e tipi di file supportati..... | 85 |
| Configurazione di lavori riservati (Stampa protetta) | 86 |
| Stampa di lavori riservati e in attesa | 87 |
| Inserimento di fogli separatori tra copie | 89 |
| Annullamento di un lavoro di stampa..... | 90 |
| Regolazione dell'intensità del toner | 91 |

Stampa da un computer



Nota: Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di stampare il documento.

1. Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
2. Se necessario, regolare le impostazioni.
3. Stampare il documento.

Stampa da un dispositivo mobile

Per stampare da uno smartphone utilizzando l'app Xerox® Easy Assist, consultare [App Xerox® Easy Assist \(XEA\)](#).

STAMPA DA UN DISPOSITIVO MOBILE CON MOPRIA™ PRINT SERVICE

Mopria Print Service è una soluzione di mobile printing per dispositivi mobili con Android™ 5.0 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.



Nota: Accertarsi di scaricare l'applicazione Mopria Print Service da Google Play Store e di abilitarla sul dispositivo mobile.

1. Dal dispositivo mobile Android, aprire un'app compatibile o selezionare un documento da Gestione file.
2. Toccare **Altre opzioni**, quindi **Stampa**.
3. Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
4. Toccare **Stampa**.

STAMPA DA UN DISPOSITIVO MOBILE CON AIRPRINT®

La funzione software AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi Apple su una stampante certificata AirPrint.



Nota:

- Assicurarsi che il dispositivo Apple e la stampante siano collegati alla stessa rete. Se la rete è dotata di più hub wireless, assicurarsi che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa subnet.
- Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.

1. Da un dispositivo mobile, selezionare un documento da File Manager o avviare un'applicazione compatibile.
2. Toccare **Condividi**, quindi **Stampa**.
3. Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
4. Stampare il documento.

STAMPA DA UN DISPOSITIVO MOBILE CON WI-FI DIRECT®

Wi-Fi Direct è un servizio di stampa che consente di stampare su qualsiasi stampante abilitata a Wi-Fi Direct.




Nota: Accertarsi che il dispositivo mobile sia connesso alla stampante tramite Wi-Fi Direct. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Connessione di un dispositivo mobile alla stampante](#).

1. Dal dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile o selezionare un documento da Gestione file.
2. Toccare **Altre opzioni**, quindi **Stampa**.
3. Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
4. Stampare il documento.

Stampa da un'unità flash

1. Inserire l'unità flash.




Nota:

- Se si inserisce l'unità flash quando è visualizzato un messaggio di errore, la stampante la ignora.
 - Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri lavori di stampa, sul display viene visualizzato il messaggio Occupata.
2. Sul display, toccare il documento che si desidera stampare.
Se necessario, configurare altre impostazioni di stampa.
 3. Stampare il documento.

Per stampare un altro documento, toccare **Unità USB**.

Avvertenza: Per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare l'unità flash o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria.



Unità flash e tipi di file supportati

UNITÀ FLASH

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB e 32 GB)
- SanDisk Cruzer Micro (16 GB e 32 GB)
- PNY Attache (16 GB e 32 GB)



Nota:



- La stampante supporta le unità flash ad alta velocità con standard Full-Speed.
- È necessario che le unità flash supportino il sistema FAT (File Allocation Table).

TIPI DI FILE

| DOCUMENTI | IMMAGINI |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • PDF (versione 1.7 o precedente) • HTML • XPS • Formati file Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX) | <ul style="list-style-type: none"> • JPEG o JPG • TIFF o TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX |

Configurazione di lavori riservati (Stampa protetta)

1. Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni > Protezione > Impostazione stampa riservata**.
2. Configurare le impostazioni.

| IMPOSTAZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| N. max tentativi PIN errati | <p>Impostare il limite di immissione di un PIN non valido.</p> <p> Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i lavori di stampa associati al nome utente vengono eliminati.</p> |
| Scadenza processo riservato | <p>Impostare una data di scadenza individuale per ogni lavoro trattenuto prima che venga eliminato automaticamente dalla memoria della stampante, dal disco rigido.</p> <p> Nota: Le opzioni possibili di un lavoro trattenuto sono Riservato, Ripeti, Prenota o Verifica.</p> |
| Scadenza processi da ripetere | Impostare la scadenza per i lavori di stampa che si desidera ripetere. |
| Scadenza processo di verifica | Impostare il tempo di scadenza per la stampa di una copia di un lavoro in modo da controllarne la qualità prima di stampare le copie restanti. |
| Scadenza processo prenotato | Impostare la data di scadenza per i lavori che si desidera archiviare nella stampante per stamparli successivamente. |
| Richiedi che tutti i processi siano messi in attesa | Impostare la stampante in modo da sospendere tutti i lavori di stampa. |
| Conserva documenti duplicati | Impostare la stampante per stampare tutti i documenti con lo stesso nome file. |

Stampa di lavori riservati e in attesa

PER GLI UTENTI WINDOWS

Per utilizzare il driver di stampa, procedere come segue:

1. Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
2. Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà > Preferenze > Opzioni > Imposta**.
3. Fare clic su **Stampa e mantieni**.
4. Selezionare **Usa Stampa e mantieni**, quindi assegnare un nome utente.
5. Selezionare il tipo di lavoro di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa).
Se si seleziona **Riservato**, proteggere il lavoro di stampa con un numero di identificazione personale (PIN).
6. Fare clic su **OK** o su **Stampa**.
7. Nella schermata iniziale della stampante, rilasciare il lavoro di stampa.
 - Per i lavori di stampa riservati, toccare **Lavori trattenuti**, selezionare il proprio nome utente, **Riservato**, immettere il PIN, selezionare il lavoro di stampa, configurare le impostazioni e **Stampa**
 - Per altri lavori di stampa, toccare **Lavori trattenuti**, selezionare il proprio nome utente, selezionare il lavoro di stampa, configurare le impostazioni e **Stampa**.

PER GLI UTENTI MACINTOSH

Tramite AirPrint

1. Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
2. Selezionare una stampante, quindi dal menu a discesa sotto il menu Orientamento, selezionare **Stampa PIN**.
3. Abilitare **Stampa con PIN**, quindi digitare un PIN a quattro cifre.
4. Fare clic su **Stampa**.
5. Nella schermata iniziale della stampante, rilasciare il lavoro di stampa. Toccare **Processi in attesa > selezionare il nome del proprio computer > Riservato > inserire il PIN > selezionare il lavoro di stampa > Stampa**.

Tramite il driver di stampa

1. Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
2. Selezionare una stampante, quindi dal menu a discesa sotto il menu Orientamento, selezionare **Stampa e mantieni**.
3. Selezionare **Stampa riservata**, quindi digitare un PIN a quattro cifre.
4. Fare clic su **Stampa**.

5. Nella schermata iniziale della stampante, rilasciare il lavoro di stampa. Toccare **Processi in attesa > selezionare il nome del proprio computer > Riservato > inserire il PIN > selezionare il lavoro di stampa > Stampa**.

Inserimento di fogli separatori tra copie

1. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Stampa > Layout > Fogli separatori > Tra copie**.
2. Stampare il documento.

Annullamento di un lavoro di stampa

1. Nella schermata iniziale, toccare **Annulla lavoro**.
2. Selezionare il lavoro da annullare.



Nota: È inoltre possibile annullare un lavoro toccando **Coda processi**.

Regolazione dell'intensità del toner

1. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Stampa > Qualità > Intensità toner**.
2. Selezionare un'impostazione.

Utilizzo dei menu della stampante

Questo capitolo contiene:

| | |
|--|-----|
| Mappa dei menu..... | 94 |
| Dispositivo | 96 |
| Stampa | 109 |
| Carta | 120 |
| Unità USB..... | 122 |
| Rete/Porte..... | 124 |
| Protezione..... | 144 |
| Report..... | 158 |
| Supplies Plan (Piano materiali di consumo) | 159 |
| Risoluzione dei problemi | 161 |

Mappa dei menu


Dal pannello comandi, selezionare **Impostazioni** per accedere alle opzioni dei menu.

| | | |
|--------------------|---|---|
| Dispositivo | <ul style="list-style-type: none"> • Preferenze • Modalità Risparmio • Pannello operatore remoto • Notifiche • Gestione alimentazione • Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica | <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione • Personalizzazione della schermata iniziale • Mappa sito • Aggiornamento software • Caricamento dati dei servizi remoti • Info sulla stampante |
| Stampa | <ul style="list-style-type: none"> • Layout • Imposta • Qualità • Contabilità processi | <ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • Immagine |
| Carta | <ul style="list-style-type: none"> • Configurazione vassoi | <ul style="list-style-type: none"> • Configurazione dei supporti |
| Unità USB | Stampa unità flash | |
| Rete/Porte | <ul style="list-style-type: none"> • Panoramica sulla rete • Wireless • Wi-Fi Direct • AirPrint • Gestione servizi mobili • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x | <ul style="list-style-type: none"> • Configurazione LPD • Impostazioni HTTP/FTP • USB • Limita accesso alla rete esterna • Stampa universale |
| Protezione | <ul style="list-style-type: none"> • Metodi di accesso • Gestione certificati • Programma periferiche USB • Registro controllo protezione • Limitazioni di accesso • Impostazione stampa riservata | <ul style="list-style-type: none"> • Crittografia disco • Cancellazione dei file dati temporanei • Impostazioni LDAP soluzioni • Aggiornamento firmare TPM • Varie |
| Report | <ul style="list-style-type: none"> • Pagina impostazioni menu • Dispositivo | <ul style="list-style-type: none"> • Rete |



| | | |
|--|--|---|
| <p>Supplies Plan (Piano materiali di consumo)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Plan Activation (Attivazione piano) • Plan Conversion (Conversione piano) | <ul style="list-style-type: none"> • Subscription Service (Servizio in abbonamento) |
| <p>Risoluzione dei problemi</p> | <p>Pagine di prova della qualità di stampa</p> | |



Dispositivo

 **Importante:** Alcune funzioni sono riservate all'amministratore di sistema e le relative opzioni sono nascoste. Per ulteriori informazioni, consultare www.xerox.com per vedere la *Guida per l'amministratore del Server Web integrato* e i driver per la propria stampante.


 **Nota:** Alcune opzioni di menu sono disponibili solo nel Server Web integrato.

PREFERENZE



| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Lingua schermo [Elenco delle lingue] | Impostare la lingua del testo visualizzato sul display. |
| Paese/Regione [Elenco dei paesi o regioni] | Identificare il Paese o la regione per cui è configurata la stampante. |
| Esegui impostazione iniziale <ul style="list-style-type: none"> Disattivato* Attivato | Eeguire la procedura guidata di impostazione. |
| Tastiera Tipo di tastiera [Elenco delle lingue] | Selezionare una lingua come tipo di tastiera.  Nota: Tutti i valori Tipo di tastiera potrebbero non essere visualizzati o richiedere un hardware speciale per essere visualizzati. |
| Informazioni visualizzate <ul style="list-style-type: none"> Testo visualizzato 1 (Indirizzo IP*) Testo visualizzato 2 (Data/Ora*) | Specificare le informazioni da visualizzare sulla schermata iniziale. |
| Data e ora <ul style="list-style-type: none"> Configura <ul style="list-style-type: none"> Data e ora correnti Imposta data e ora manualmente Formato data (GG-MM-AAAA*) Formato ora (12 ore A.M./P.M.*) Fuso orario Differenza UTC (GMT) Inizio ora legale Fine ora legale Differenza ora legale | Configurare la data e l'ora della stampante e il protocollo dell'ora di rete.  Nota: <ul style="list-style-type: none"> MM-GG-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. GG-MM-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Differenza UTC (GMT), Inizio ora legale, Fine ora legale e Differenza ora legale appaiono solo quando Fuso orario è impostato su (UTC+utente) Personalizzato. ID chiave e Password vengono visualizzati solo se l'opzione Abilita autenticazione è impostata su Chiave MD5. |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Protocollo orario rete <ul style="list-style-type: none"> – Abilita NTP (Attivato*) – Server NTP – Abilita autenticazione (Nessuna*) – ID chiave – Password | |
| Formati carta <ul style="list-style-type: none"> • U.S.* • Metrico | Specificare l'unità di misura per i formati carta.  Nota: La selezione del Paese o della regione nell'installazione guidata iniziale determina l'impostazione iniziale del formato della carta. |
| Luminosità schermo 20-100% (100*) | Regolare la luminosità del display. |
| Accesso unità flash <ul style="list-style-type: none"> • Disabilitato • Abilitato* | Abilitare l'accesso all'unità flash. |
| Timeout schermo 5-300 (60*) | Impostare il tempo di inattività in secondi prima che sul display venga visualizzata la schermata iniziale, o prima che la stampante disconnetta automaticamente un account utente. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

MODALITÀ RISPARMIO

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Stampa <ul style="list-style-type: none"> • Lati (1 lato*) • Pagine per lato (Disattivato*) • Intensità toner (4*) • Risparmio colore (Disattivato*) | Configurare le impostazioni di stampa della stampante. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |



PANNELLO OPERATORE REMOTO

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| Connessione VNC esterna <ul style="list-style-type: none"> • Non consentire* • Consenti | Consentire agli utenti di collegare un client VNC (Virtual Network Computing) esterno al pannello comandi remoto. |
| Tipo di autenticazione <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna* • Autenticazione standard | Impostare il tipo di autenticazione quando si accede al server client VNC. |
| Password VNC | Specificare la password per la connessione al server client VNC.  Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se Tipo di autenticazione è impostato su Autenticazione standard. |
| Avviare il Pannello operatore remoto | Avviare il pannello operatore remoto. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

NOTIFICHE


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| Materiali di consumo <ul style="list-style-type: none"> • Mostra stime materiali di consumo <ul style="list-style-type: none"> – Mostra stime* – Non mostrare stime • Notifiche materiali di consumo personalizzate | Visualizzare lo stato stimato dei materiali di consumo. |
| Impostazione avvisi e-mail <ul style="list-style-type: none"> • Configurazione e-mail <ul style="list-style-type: none"> – Gateway SMTP primario – Porta del gateway SMTP primario (25*) – Gateway SMTP secondario – Porta del gateway SMTP secondario (25*) – Timeout SMTP (30 secondi*) – Indirizzo per la risposta – Usa sempre indirizzo di risposta SMTP predefinito (Disattivato*) | Configurare le impostazioni e-mail della stampante. |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> – Usa SSL/TLS (Disabilitato*) – Richiedi certificato attendibile (Attivato*) – Autenticazione server SMTP (Autenticazione non richiesta*) – E-mail avviata da periferica (Nessuna*) – Utilizza credenziali periferica Active Directory (Disattivato*) – ID utente della periferica – Password periferica – Area di autenticazione Kerberos 5 – Dominio NTLM – Disabilita errore "Server SMTP non impostato" (Disattivato*) – Test di connessione (Il test di connessione supporta l'autenticazione basata su dispositivo.) – Indirizzo e-mail destinatario – Invia e-mail di prova al destinatario – Test • Imposta elenchi e allarmi e-mail <ul style="list-style-type: none"> – Elenco e-mail 1 – Elenco e-mail 2 – Testo dell'oggetto (Indirizzo IP*) – Eventi e-mail <ul style="list-style-type: none"> – Cartuccia – Kit/Unità immagini – Toner di scarto – Gestione carta | |
| <p>Prevenzione errori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza inceppamento <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato – Attivato* | <p>Impostare la stampante per il controllo automatico della carta inceppata.</p> |
| <p>Prevenzione errori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proseguimento automatico | <p>Consentire alla stampante di continuare l'elaborazione o la stampa di un lavoro</p> |


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato – Attivato* (5 secondi) | automaticamente dopo l'eliminazione di alcune condizioni di intervento. |
| Prevenzione errori <ul style="list-style-type: none"> • Riavvio auto <ul style="list-style-type: none"> – Riavvio auto (Riavvia mai*) | Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore. |
| Prevenzione errori <ul style="list-style-type: none"> • Riavvio auto <ul style="list-style-type: none"> – N. massimo riavvii automatici (2*) | Impostare il numero di riavvii automatici che la stampante è in grado di eseguire. |
| Prevenzione errori <ul style="list-style-type: none"> • Riavvio auto <ul style="list-style-type: none"> – Finestra Riavvio automatico (720*) | Impostare il numero di secondi prima che la stampante esegua un riavvio automatico. |
| Prevenzione errori <ul style="list-style-type: none"> • Riavvio auto <ul style="list-style-type: none"> – Contatore riavvii automatici | Mostrare informazioni di sola lettura del contatore di riavvii. |
| Prevenzione errori <ul style="list-style-type: none"> • Riavvio auto <ul style="list-style-type: none"> – Ripristinare Contatore auto-riavvii | Ripristinare il contatore per il riavvio automatico. |
| Prevenzione errori <ul style="list-style-type: none"> • Mostra errore carta corta <ul style="list-style-type: none"> – Attivato – Cancellazione automatica* | Impostare la stampante in modo da visualizzare un messaggio quando si verifica un errore carta corta.  Nota: Carta corta si riferisce al formato della carta caricata. |
| Prevenzione errori <ul style="list-style-type: none"> • Protezione pagina <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato* – Attivato | Impostare la stampante per elaborare l'intera pagina nella memoria prima di rilasciare il lavoro per la stampa. |
| Ripristino contenuto inceppato <ul style="list-style-type: none"> • Rimozione inceppamento <ul style="list-style-type: none"> – Automatica* – Disattivato – Attivato | Impostare la stampante per la ristampa delle pagine inceppate. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

GESTIONE ALIMENTAZIONE

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Profilo modalità sospensione <ul style="list-style-type: none"> • Stampa da modalità sospensione <ul style="list-style-type: none"> – Rimani attiva dopo la stampa – Attiva modalità sospensione dopo la stampa* | Impostare la stampante in modo che resti in modalità pronta o entri in modalità sospensione dopo la stampa. |
| Profilo modalità sospensione <ul style="list-style-type: none"> • Tocca per riattivare dalla modalità Sospensione profonda <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato – Attivato* | Riattivare la stampante dalla modalità Sospensione profonda toccando il display della stampante. |
| Timeout Modalità Sospensione 1-114 minuti (15*) | Impostare il tempo di inattività prima che la stampante inizi a funzionare in modalità Sospensione. |
| Timeout <ul style="list-style-type: none"> • Timeout ibernazione <ul style="list-style-type: none"> – Disabilitato – 1 ora – 2 ore – 3 ore – 6 ore – 1 giorno – 2 giorni – 3 giorni* – 1 settimana – 2 settimane – 1 mese | Impostare il tempo che deve trascorrere prima che la stampante si spenga. |
| Timeout <ul style="list-style-type: none"> • Timeout ibernazione alla connessione <ul style="list-style-type: none"> – Ibernazione – Non attivare ibernazione* | Impostare il Timeout ibernazione per spegnere la stampante mentre esiste una connessione Ethernet attiva. |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| Programma modalità di alimentazione <ul style="list-style-type: none"> • Programmazioni <ul style="list-style-type: none"> – Aggiungi nuova pianificazione | Programmare la stampante per entrare in modalità di pausa o sospensione. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |



RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DI FABBRICA

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Ripristina impost. <ul style="list-style-type: none"> • Ripristinare tutte le impostazioni <ul style="list-style-type: none"> – Ripristina impost. stamp. – Ripristina impost. di rete – Ripristina impost. fax – Ripristina impost. app | Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. |
|  Nota: Alcune opzioni di menu sono disponibili solo nel Server Web integrato. | |


MANUTENZIONE


Menu Configurazione

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| Configurazione USB <ul style="list-style-type: none"> • PnP USB <ul style="list-style-type: none"> – 1* – 2 | Modificare la modalità driver USB della stampante per migliorarne la compatibilità con un personal computer. |
| Configurazione USB <ul style="list-style-type: none"> • Velocità USB <ul style="list-style-type: none"> – Massima – Automatica* | Consente di utilizzare la porta USB alla velocità massima e ne disattiva le funzioni ad alta velocità. |
| Configurazione vassoi <ul style="list-style-type: none"> • Collegamento vassoi | Impostare la stampante in modo da collegare i vassoi che hanno le stesse impostazioni relative al tipo e al formato della carta. |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Automatico* - Disattivato | |
| Configurazione vassoio <ul style="list-style-type: none"> • Mostra messaggio: cassetto del vassoio <ul style="list-style-type: none"> - Disattivato - Solo per formati sconosciuti* - Sempre | Viene visualizzato un messaggio che consente all'utente di modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta dopo aver inserito il vassoio. |
| Configurazione vassoio <ul style="list-style-type: none"> • Messaggi carta <ul style="list-style-type: none"> - Automatica* - Carta manuale | Impostare l'origine carta che l'utente dovrà riempire quando viene visualizzato il messaggio per il caricamento della carta.  Nota: Per visualizzare l'alimentatore multiuso, nel menu Carta, impostare Configura alimentatore multiuso su Cassetto. |
| Configurazione vassoio <ul style="list-style-type: none"> • Messaggi busta <ul style="list-style-type: none"> - Automatica* - Busta manuale | Impostare l'origine carta che l'utente dovrà riempire quando viene visualizzato il messaggio per il caricamento delle buste.  Nota: Per visualizzare l'alimentatore multiuso, nel menu Carta, impostare Configura alimentatore multiuso su Cassetto. |
| Configurazione vassoio <ul style="list-style-type: none"> • Azione per richieste <ul style="list-style-type: none"> - Richiedi conferma* - Continua - Usa corrente | Impostare la stampante in modo da risolvere i messaggi di modifica relativi alla carta o alle buste. |
| Configurazione vassoio Più formati universali Disattivato* Attivato | Abilita ciascun vassoio a supportare un formato universale (personalizzato) univoco. |
| Report <ul style="list-style-type: none"> • Pagina impostazioni menu • Registro eventi • Riepilogo Registro eventi | Stampare report sulle impostazioni dei menu, sullo stato e sui registri eventi della stampante. |
| Utilizzo e contatori materiali di consumo Cancella cronologia uso materiali di consumo | Reimpostare la cronologia dell'utilizzo dei materiali di consumo al livello predefinito di fabbrica. |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| <p>Utilizzo e contatori materiali di consumo</p> <p>ITM Reset (Ripristino ITM)</p> | <p>Ripristinare il contatore dopo l'installazione di un nuovo materiale di consumo.</p> |
| <p>Emulazioni stampante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emulazione PPDS <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato* – Attivato | <p>Impostare la stampante in modo da utilizzare i flussi di dati PPDS.</p> |
| <p>Emulazioni stampante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emulazione PS <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato – Attivato* | <p>Impostare la stampante in modo da riconoscere e utilizzare il flusso di dati PS.</p> |
| <p>Emulazioni stampante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abilita Prescribe <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato* – Attivato | <p>Abilitare l'emulazione Prescribe.</p> |
| <p>Emulazioni stampante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protezione emulatore <ul style="list-style-type: none"> – Timeout pagina (60 minuti) – Ripristina emulatore dopo il processo (Disattivato*) – Disabilita accesso ai messaggi della stampante (Attivato*) | <p>Configurare le impostazioni di protezione della stampante durante la modalità di emulazione</p> |
| <p>Configurazione stampa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalità Solo nero <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato* – Attivato | <p>Ripristinare l'emulatore dopo un lavoro di stampa.</p> |
| <p>Configurazione stampa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrazione colore <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato – 1 – 2* – 3 – 4 – 5 | <p>Ottimizzare l'output stampato per compensare i difetti di registrazione della stampante.</p> |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| Configurazione stampa Aumento contrasto font 0-150 (24*) | Impostare la dimensione in punti del testo su un valore al di sotto del quale vengono utilizzate le schermate ad alta frequenza per la stampa dei dati dei font. Ad esempio, se il valore è 24, tutti i font con dimensioni massime di 24 punti utilizzano schermate ad alta frequenza. |
| Operazioni periferica <ul style="list-style-type: none"> • Modalità silenziosa <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato* – Attivato | Impostare la stampante per il funzionamento in Modalità silenziosa.  Nota: L'abilitazione di questa impostazione rallenta le prestazioni della stampante. |
| Operazioni periferica <ul style="list-style-type: none"> • Menu pannello <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato – Attivato* | Consentire l'accesso ai menu del pannello comandi. |
| Operazioni periferica <ul style="list-style-type: none"> • Modalità provvisoria <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato* – Attivato | Impostare la stampante in modo da funzionare in una speciale modalità per continuare a offrire la maggiore quantità di funzionalità possibile nonostante i problemi noti. Ad esempio, quando questa opzione è attivata e il motore di stampa fronte/retro non è in funzione, la stampante esegue la stampa su un solo lato anche se il lavoro prevede la stampa fronte/retro. |
| Operazioni periferica Cancella stato personalizzato | Cancellare le stringhe definite dall'utente per i messaggi personalizzati Predefinito o Alternativo. |
| Operazioni periferica Cancella tutti i messaggi installati in remoto | Cancellare i messaggi che sono stati installati in remoto. |
| Operazioni periferica <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzazione automatica errore <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato – Attivato* | Mostrare messaggi di errore esistenti sul display dopo che la stampante è rimasta inattiva sulla schermata iniziale per un periodo di tempo. |
| Operazioni periferica <ul style="list-style-type: none"> • Memoria non volatile di servizio <ul style="list-style-type: none"> – Stato di crittografia | Visualizzare lo stato di crittografia della stampante nel display. |
| Impostazione sensore patch toner | Impostare la stampante in modo da erogare la |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Preferenza frequenza calibrazione <ul style="list-style-type: none"> – Disabilitato – Regolazione colore minima – Regolazione colore ridotta – Normale* – Migliore accuratezza colore – Accuratezza colore ottimale | corretta quantità di toner necessaria per mantenere l'uniformità del colore. |
| Impostazione sensore patch toner <ul style="list-style-type: none"> • Calibrazione completa | Eeguire la calibrazione completa del colore. |
| Impostazione sensore patch toner <ul style="list-style-type: none"> • Stampa pagina informazioni TPS | Stampare una pagina di diagnostica contenente informazioni sulla calibrazione del sensore patch del toner. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

Cancellazione fuori servizio

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| Cancella la memoria della stampante <ul style="list-style-type: none"> • Cancella tutte le informazioni sulla memoria non volatile <ul style="list-style-type: none"> – Cancella tutte le impostazioni della stampante e di rete – Cancella tutte le app e impostazioni delle app | Eliminare tutte le impostazioni e le applicazioni che sono memorizzate nella stampante. |

ICONE DELLA SCHERMATA INIZIALE VISIBILI

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|----------------------------|--|
| Stato/Materiali di consumo | Specificare le icone che verranno visualizzate sulla schermata principale. |
| Coda di stampa | |
| Modifica lingua | |
| Segnalibri | |
| Processi in attesa | |
| USB | |

MAPPA SITO

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Impostazione collegamenti utili <ul style="list-style-type: none"> • Pagina Home • Registrazione • Ordina materiali di consumo • Download e aggiornamenti • Assistenza tecnica • Manuali stampanti | <p>La pagina Collegamenti utili fornisce collegamenti diretti alle pagine Web su www.xerox.com. Questo collegamenti forniscono informazioni utili relative alla stampante.</p> |

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato Versione corrente: CSNGV.230.078 | <p>Fare clic su Controlla ora per verificare la versione corrente del software.</p> |
| Remote Services Policies (Criteri servizi remoti) Allow device to receive updates (Consenti al dispositivo di ricevere aggiornamenti) <ul style="list-style-type: none"> • Sì (la casella di controllo è selezionata) • No (la casella di controllo non è selezionata) • Daily Check Time (Ora controllo giornaliero) <ul style="list-style-type: none"> – Ora – Minuto • Installation Schedule (Pianificazione installazione) <ul style="list-style-type: none"> – Automatico – Giornaliera – Settimanale • Ora <ul style="list-style-type: none"> – Ora – Minuto | |
| Upload a Software File (Carica un file software) Cercare il file desiderato | <p>Per individuare il file software da caricare, fare clic su Sfoglia, quindi andare alla cartella in cui si trova il file software. Fare clic su Carica o Ripristina.</p> |

CARICAMENTO DATI DEL SERVIZI REMOTI


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| <p>Stato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ultimo caricamento • Caricamento successivo | <p>Ultimo caricamento indica la data e l'ora in cui si è verificato l'ultimo caricamento.</p> <p>Caricamento successivo indica la data e l'ora del caricamento successivo programmato.</p> <p>Per scaricare le informazioni dall'ultimo caricamento, fare clic su Scarica dati.</p> <p>Per caricare immediatamente un file pianificato, fare clic su Carica ora.</p> |
| <p>Impostazioni dei servizi remoti</p> <p>Consenti caricamento dati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consenti caricamento dati <ul style="list-style-type: none"> – Sì (la casella di controllo è selezionata) – No (la casella di controllo non è selezionata) • Prova connessione <ul style="list-style-type: none"> – Prova ora | |

INFO SULLA STAMPANTE

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|----------------------------------|--|
| Etichetta risorse Xerox | Specificare l'identità del dispositivo. La lunghezza massima è 32 caratteri. |
| Etichetta risorse cliente | Visualizzare il numero di serie della stampante. La lunghezza massima è 32 caratteri. |
| Posizione della stampante | Specificare la posizione della stampante. La lunghezza massima è 63 caratteri. |
| Contatto | Specificare le informazioni di contatto per la stampante. La lunghezza massima è 63 caratteri. |


Stampa

 **Importante:** Alcune funzioni sono riservate all'amministratore di sistema e le relative opzioni sono nascoste. Per ulteriori informazioni, consultare www.xerox.com per vedere la *Guida per l'amministratore del Server Web integrato* e i driver per la propria stampante.


 **Nota:** Alcune opzioni di menu sono disponibili solo nel Server Web integrato.




LAYOUT



| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| Lati <ul style="list-style-type: none"> • 1 lato* • 2 lati | Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi i lati. |
| Stile rotazione <ul style="list-style-type: none"> • Lato lungo* • Lato corto | Determinare il lato del foglio (lato lungo o lato corto) rilegato durante la stampa fronte/retro. |
| Pagine vuote <ul style="list-style-type: none"> • Stampa • Non stampare* | Stampare pagine vuote incluse in un lavoro di stampa. |
| Fascicola <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato (1,1,1,2,2,2) • Attivato (1,2,1,2,1,2)* | Mantenere l'ordine delle pagine di un lavoro di stampa, in particolare quando si stampano più copie del lavoro. |
| Fogli separatori <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna* • Tra copie • Tra processi • Tra pagine | Inserire fogli separatori vuoti durante la stampa. |
| Origine foglio separatore Vassoio 1 | Specificare l'origine carta del foglio separatore. |
| Pagine per lato <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • 2 pagine per lato • 3 pagine per lato • 4 pagine per lato • 6 pagine per lato • 9 pagine per lato • 12 pagine per lato • 16 pagine per lato | Stampare le immagini di più pagine su un unico lato del foglio di carta. |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| Ordinamento pagine per lato <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale* • Orizzontale inverso • Verticale • Verticale inverso | Specificare la disposizione di più immagini di pagina quando si utilizza l'opzione Pagine per lato. |
| Orientamento pagine per lato <ul style="list-style-type: none"> • Automatica* • Orizzontale • Verticale | Specificare l'orientamento di un documento di più pagine quando si utilizza l'opzione Pagine per lato. |
| Bordo pagine per lato <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna* • Solido | Stampare un bordo attorno a ciascuna immagine di pagina quando si utilizza l'opzione Pagine per lato. |
| Copie 1-9999 (1*) | Specificare il numero di copie per ogni lavoro di stampa. |
| Area di stampa <ul style="list-style-type: none"> • Normale* • Adatta a pagina • Pagina intera | Impostare l'area di stampa su un foglio di carta. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

IMPOSTA

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| Linguaggio stampante <ul style="list-style-type: none"> • Emulazione PCL • Emulazione PS* | Impostare il linguaggio della stampante.  Nota: La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa lavori che utilizzano un altro linguaggio. |
| Utilizzo stampante <ul style="list-style-type: none"> • Velocità massima • Massima resa* | Determinare la modalità di funzionamento delle cartucce di stampa a colori durante la stampa. |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| | <p> Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando sono impostate su Massima resa, le cartucce di stampa a colori rallentano o si arrestano durante la stampa di gruppi di pagine in bianco e nero. • Quando sono impostate su Velocità massima, le cartucce di stampa a colori sono sempre in funzione durante la stampa di pagine a colori o in bianco e nero. |
| <p>Salvataggio risorse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | <p>Determinare in che modo la stampante utilizza le risorse scaricate, ad esempio font e macro, quando riceve un lavoro che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.</p> <p> Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se questa opzione è impostata su Disattivato, la stampante conserva le risorse scaricate solo finché la memoria lo consente. Le risorse associate al linguaggio della stampante non attiva vengono eliminate. • Se questa opzione è impostata su Attivato, la stampante conserva tutte le risorse permanenti scaricate per tutte le lingue. Quando necessario, la stampante visualizza dei messaggi di memoria piena anziché eliminare le risorse permanenti. |
| <p>Ordine Stampa tutto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alfabetico* • Dal più recente • Dal meno recente | <p>Specificare l'ordine in cui vengono stampati i lavori trattenuti e riservati quando l'opzione Stampa tutto è selezionata.</p> <p> Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco rigido.</p> |
| <p>Controllo di accesso al file PJJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato • Attivato* | <p>Consentire agli utenti di impostare il controllo dell'accesso ai file della lingua del lavoro di stampa.</p> |
| <p>Eliminazione automatica dei lavori di stampa sospesi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | <p>Annulla o elimina automaticamente i lavori di stampa in coda che sono stati interrotti a causa di errori quali inceppamenti della carta e materiali di consumo mancanti.</p> |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| Tempo di attesa per l'eliminazione automatica dei lavori di stampa sospesi | <p>Tempo di attesa scaduto il quale la stampante annulla i lavori di stampa in coda che sono stati interrotti a causa di errori. Intervallo compreso tra 1 e 60 minuti.</p> <p> Nota: Questa voce di menu viene visualizzata quando l'opzione Eliminazione automatica dei lavori di stampa sospesi è abilitata.</p> |
| <p> Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> | |

QUALITÀ







| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| Modalità di stampa <ul style="list-style-type: none"> • Bianco e nero • A colori* | Imposta il modo in cui la stampante genera contenuti a colori. |
| Risoluzione di stampa <ul style="list-style-type: none"> • QC 4800* • 1200 dpi | <p>Impostare la risoluzione per la pagina stampata.</p> <p> Nota: QC 4800 offre stampe di elevata qualità a una velocità massima.</p> |
| Intensità toner Da 1 a 5 (4*) | Determinare la luminosità delle immagini di testo. |
| Mezzitoni <ul style="list-style-type: none"> • Normale* • Dettagli | Ottimizzare l'output stampato per ottenere linee più uniformi con bordi più nitidi. |
| Risparmio colore <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Ridurre la quantità di toner utilizzata per stampare elementi grafici e immagini. |
| Luminosità RGB Da -6 a 6 (0*) | <p>Regolare la luminosità, il contrasto e la saturazione della stampa a colori.</p> <p> Nota: Questa impostazione non ha effetto sui file in cui vengono utilizzate le specifiche del colore CMYK.</p> |
| Contrasto RGB Da 6 a 6 (0*) | |
| Saturazione RGB Da 0 a 5 (0*) | |
| <p> Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> | |



Immagine avanzata

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| Tabella colori | Identifica la tabella colori attualmente in uso sul dispositivo. Può essere cambiata installando un pacchetto di tabelle colori. |
| Bilanciamento colore <ul style="list-style-type: none"> • Ciano (0*) • Magenta (0*) • Giallo (0*) • Nero (0*) | Regolare la quantità di toner utilizzata per ciascun colore. |
| Bilanciamento colore Ripristina valori predefiniti | Ripristina tutte le impostazioni a colori sui valori di fabbrica. |
| Correzione colore <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato • Automatica* • Manuale | Modificare le impostazioni del colore utilizzate per stampare i documenti. <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione Disattivato consente alla stampante di ricevere la correzione del colore dal software. • L'opzione Auto consente alla stampante di applicare diversi profili colore a ciascun oggetto della pagina stampata. • L'opzione Manuale consente di personalizzare le conversioni del colore RGB o CMYK applicate a ciascun oggetto sulla pagina stampata. • Contenuto correzione colore è disponibile solo quando l'opzione Correzione colore è impostata su Manuale. |
| Campioni colore <ul style="list-style-type: none"> • Campioni colore • Predefinito • Avanzata | Stampare pagine campione per ciascuna tabella di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante. |
| Regolazione colore | Calibrare la stampante per regolare le variazioni di colore della pagina stampata. |
| Sostituzione area colore | Assegnare valori CMYK specifici a venti aree di colore denominate. |


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| Sostituzione RGB | <p>Creare una corrispondenza con i colori della stampa e quelli del documento originale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu richiede di selezionare la tabella dei colori Visual. - Nero effettivo. • Questa voce di menu viene visualizzata solo sul Server Web integrato. |
| <p> Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> | |

CONTABILITÀ PROCESSI





| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Contabilità processi <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | <p>Impostare la stampante per la creazione di un registro dei processi di stampa ricevuti.</p> <p> Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco rigido o una memoria flash.</p> |
| Frequenza registro account <ul style="list-style-type: none"> • Giornaliera • Settimanale • Mensile* | <p>Specificare la frequenza con cui la stampante crea un file di registro.</p> |
| Azione registro a fine frequenza <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna* • Invia per e-mail log corrente • Invia per e-mail ed elimina log corrente • Pubblicare log corrente • Pubblicare ed eliminare log corrente | <p>Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza.</p> <p> Nota: Il valore definito in Frequenza registro account determina quando deve essere attivata questa azione.</p> |
| Livello azione registro quasi pieno <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna* • Invia per e-mail log corrente • Invia per e-mail ed elimina log corrente • Invia per e-mail ed elimina log meno recente • Pubblicare log corrente • Pubblicare ed eliminare log corrente • Pubblicare ed eliminare log meno recente • Elimina log corrente • Elimina log meno recente • Elimina tutti tranne quello corrente | <p>Determinare la risposta della stampante quando la memoria del disco rigido è quasi piena.</p> |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Elimina tutti i log | |
| Livello azione registro pieno <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna* • Invia per e-mail ed elimina log corrente • Invia per e-mail ed elimina log meno recente • Pubblicare ed eliminare log corrente • Pubblicare ed eliminare log meno recente • Elimina log corrente • Elimina log meno recente • Elimina tutti tranne quello corrente • Elimina tutti i log | Determinare la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco rigido raggiunge il limite massimo (100 MB). |
| URL da pubbl. | Determinare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi. |
| Indirizzo e-mail per invio registri | Specificare l'indirizzo e-mail a cui la stampante invia i registri di contabilità lavori. |
| Prefisso file di registro | Specificare il prefisso per i file di registro.  Nota: Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso predefinito dei file di registro. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |




PDF





| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Adatta a pagina <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. |
| Annotazioni <ul style="list-style-type: none"> • Stampa • Non stampare* | Specificare se stampare le annotazioni nel PDF. |
| Stampa errore PDF <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato • Attivato* | Abilitare la stampa dell'errore PDF. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |


POSTSCRIPT

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| <p>Stampa errore PS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | <p>Stampare una pagina con una descrizione dell'errore PostScript.</p> <p> Nota: Quando si verifica un errore, l'elaborazione del lavoro si arresta, la stampante stampa un messaggio di errore e il resto del lavoro di stampa viene rimosso.</p> |
| <p>Spessore linea minimo</p> <p>1-30 (2*)</p> | <p>Impostare la larghezza minima del tratto.</p> <p> Nota: I lavori stampati con una risoluzione di 1200 dpi utilizzano la metà del valore automaticamente.</p> |
| <p>Blocca modalità avvio PS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | <p>Disattivare il file SysStart.</p> |
| <p>Affina immagine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | <p>Migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione.</p> <p> Nota: Questa impostazione non ha alcun effetto sulle immagini con una risoluzione di 300 dpi o superiore.</p> |
| <p>Timeout attesa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato • Attivato* <p>15-65535 (40*)</p> | <p>Impostare la stampante affinché attenda la ricezione di ulteriori dati prima che un lavoro di stampa venga annullato.</p> |
| <p> Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> | |





PCL

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Origine font <ul style="list-style-type: none"> • Residente* • Tutti | Selezionare l'origine che contiene la selezione font predefinita.  Nota: <ul style="list-style-type: none"> • Le opzioni per disco rigido e unità flash appaiono solo quando è installato un disco rigido non difettoso, non protetto contenente font. • L'opzione di download appare solo se nella memoria della stampante sono presenti font scaricati. |
| Nome font [Elenco dei font disponibili] (Courier*) | Selezionare un font dall'origine dei font specificata. |
| Set di simboli [Elenco dei set di simboli disponibili] (10U PC-8*) | Specificare il set di simboli per ogni nome font.  Nota: Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. |
| Passo 0,08-100,00 (10,00*) | Specificare il passo per font fissi o a spaziatura fissa.  Nota: Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice in orizzontale. |
| Orientamento <ul style="list-style-type: none"> • Verticale* • Orizzontale • Verticale inverso • Orizzontale inverso | Specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. |
| Righe per pagina 1-255 (60*) | Specificare il numero di righe di testo per ogni pagina stampata attraverso il flusso di dati PCL. |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| | <p> Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu attiva il meccanismo che spazia le righe in verticale e che determina la stampa del numero di righe selezionate tra i margini predefiniti della pagina. • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. |
| <p>Spessore linea minimo PCL5 1-30 (2*)</p> | <p>Impostare la larghezza minima del tratto iniziale.</p> <p> Nota: I lavori stampati con una risoluzione di CQ 4800 utilizzano la metà del valore.</p> |
| <p>Spessore linea minimo PCLXL 1-30 (2*)</p> | |
| <p>Larghezza A4</p> <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm* • 203 mm | <p>Impostare la larghezza della pagina logica su carta di formato A4.</p> <p> Nota: La pagina logica è lo spazio sulla pagina fisica in cui vengono stampati i dati.</p> |
| <p>CR automatico dopo LF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato • Disattivato* | <p>Impostare la stampante per eseguire un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.</p> <p> Nota: Il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.</p> |
| <p>LF automatico dopo CR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato • Disattivato* | <p>Impostare la stampante per eseguire un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.</p> |
| <p>Rinumerazione vassoio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assegna Vassoio 1 • Assegna carta manuale • Assegna busta manuale | <p>Configurare la stampante in modo che possa funzionare con un driver di stampa o un'applicazione personalizzata differente che utilizza un set diverso di assegnazioni di origini per richiedere una determinata origine carta</p> |
| <p>Rinumerazione vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica</p> | <p>Mostrare il valore predefinito di fabbrica assegnato per ogni origine carta.</p> |
| <p>Rinumerazione vassoio Ripristina impostazioni predefinite</p> | <p>Ripristinare i valori predefiniti della rinumerazione dei vassoi.</p> |


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Timeout stampa <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato • Attivato* 1-255 (90*) | Impostare la stampante per terminare un lavoro di stampa dopo che è stata inattiva per il periodo di tempo specificato espresso in secondi. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

IMMAGINE


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| Adatta automaticam. <ul style="list-style-type: none"> • Attivato • Disattivato* | Selezionare la migliore impostazione possibile per il formato e l'orientamento della carta per un'immagine.  Nota: Se è selezionata l'opzione Attivato, questa voce di menu sovrascrive le impostazioni di proporzioni e orientamento per l'immagine. |
| Inverti <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali.  Nota: Questa voce di menu non è applicabile ai formati immagine GIF o JPEG. |
| Proporzioni <ul style="list-style-type: none"> • Ancoraggio sup. sin. • Migliore adattamento* • Ancoraggio centrale • Adatta altezza/largh. • Adatta altezza • Adatta larghezza | Regolare l'immagine per adattarla all'area di stampa.  Nota: Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Migliore adattamento. |
| Orientamento <ul style="list-style-type: none"> • Verticale* • Orizzontale • Verticale inverso • Orizzontale inverso | Specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

Carta



 **Importante:** Alcune funzioni sono riservate all'amministratore di sistema e le relative opzioni sono nascoste. Per ulteriori informazioni, consultare www.xerox.com per vedere la *Guida per l'amministratore del Server Web integrato* e i driver per la propria stampante.

 **Nota:** Alcune opzioni di menu sono disponibili solo nel Server Web integrato.



CONFIGURAZIONE VASSOI

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| Origine predefinita <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1* • Carta manuale • Busta manuale | Impostare il vassoio carta per tutti i lavori di stampa. |
| Formato/tipo carta <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 • Carta manuale • Busta manuale | Specificare il formato carta o il tipo di carta caricato in ciascun vassoio carta. |
| Sostituisci formato <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato • Statement/A5 • Letter/A4 • Intero elenco* | Impostare la stampante in modo da sostituire un formato carta specificato qualora il formato richiesto non sia caricato in nessun vassoio carta. <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione Disattivato richiede di caricare il formato carta richiesto. • Intero elenco consente tutte le sostituzioni disponibili. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |


CONFIGURAZIONE DEI SUPPORTI

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Unità di misura <ul style="list-style-type: none"> • Pollici • Millimetri | Specificare l'unità di misura per la carta universale.  Nota: Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. |
|  Nota: Alcune opzioni di menu sono disponibili solo nel Server Web integrato. | |

Impostazione universale


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Fonte Tutti i vassoi di alimentazione | |
| Larghezza <ul style="list-style-type: none"> • 3,00-14,17 poll. (8,50*) • 76-360 mm (216*) | Impostare la larghezza verticale della carta universale. |
| Altezza <ul style="list-style-type: none"> • 3,00-14,17 poll. (14*) • 76-360 mm (356*) | Impostare l'altezza verticale della carta universale. |
| Direzione alimentazione <ul style="list-style-type: none"> • Lato corto* • Lato lungo | Impostare la stampante in modo che la carta venga prelevata dal lato corto o dal lato lungo.  Nota: L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il lato più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

Tipi di supporto

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale • Cartoncino • Riciclata • Lucida • Etichette • Etichette viniliche • Carta di qualità • Busta • Carta intestata • Carta prestampata • Carta colorata • Carta leggera • Carta pesante • Ruvida/cotonata • Tipo personalizzato [x] | Specificare la grana, la grammatura e l'orientamento della carta caricata.  Nota: "Tipo personalizzato" è supportata solo su alcuni modelli di stampante. |


Unità USB

 **Importante:** Alcune funzioni sono riservate all'amministratore di sistema e le relative opzioni sono nascoste. Per ulteriori informazioni, consultare www.xerox.com per vedere la *Guida per l'amministratore del Server Web integrato* e i driver per la propria stampante.

 **Nota:** Alcune opzioni di menu sono disponibili solo nel Server Web integrato.


STAMPA UNITÀ FLASH

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| Numero di copie 1-9999 (1*) | Impostare il numero di copie. |
| Origine carta <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1* • Carta manuale • Busta manuale | Impostare l'origine carta per il lavoro di stampa. |
| A colori <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato • Attivato* | Stampa un file a colori dall'unità flash. |
| Fascicola <ul style="list-style-type: none"> • Attivato [1,2,1,2,1,2]* • Disattivato [1,1,1,2,2,2] | Mantenere l'ordine delle pagine di un lavoro di stampa, in particolare quando si stampano più copie del lavoro. |
| Lati <ul style="list-style-type: none"> • 1 lato* • 2 lati | Specificare se stampare su un solo lato del foglio o su entrambi i lati. |
| Stile rotazione <ul style="list-style-type: none"> • Lato lungo* • Lato corto | Determinare il lato del foglio rilegato durante la stampa fronte/retro. |
| Pagine per lato <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • 2 pagine per lato • 3 pagine per lato • 4 pagine per lato • 6 pagine per lato • 9 pagine per lato • 12 pagine per lato • 16 pagine per lato | Stampare le immagini di più pagine su un unico lato del foglio di carta. |
| Ordinamento pagine per lato | Specificare la disposizione delle immagini di più |



| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale* • Orizzontale inverso • Verticale inverso • Verticale | <p>pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.</p> |
| <p>Orientamento pagine per lato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica* • Orizzontale • Verticale | <p>Specificare l'orientamento delle immagini su più pagine quando si utilizza il menu Pagine per lato.</p> |
| <p>Bordo pagine per lato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna* • Solido | <p>Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza il menu Pagine per lato.</p> |
| <p>Fogli separatori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Tra copie • Tra processi • Tra pagine | <p>Inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.</p> |
| <p>Origine foglio separatore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1* | <p>Specificare l'origine carta del foglio separatore.</p> |
| <p>Pagine vuote</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non stampare* • Stampa | <p>Stampare le pagine vuote in un lavoro di stampa.</p> |
| <p> Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> | |


Rete/Porte

 **Importante:** Alcune funzioni sono riservate all'amministratore di sistema e le relative opzioni sono nascoste. Per ulteriori informazioni, consultare www.xerox.com per vedere la *Guida per l'amministratore del Server Web integrato* e i driver per la propria stampante.


 **Nota:** Alcune opzioni di menu sono disponibili solo nel Server Web integrato.


PANORAMICA SULLA RETE

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Adattatore attivo <ul style="list-style-type: none"> • Automatica* • Rete standard • Wireless | Specificare la modalità di connessione di una rete.  Nota: Wireless è disponibile solo sulle stampanti connesse a una rete wireless. |
| Stato rete | Visualizzare lo stato di connessione della rete della stampante. |
| Visualizza stato di rete sulla stampante <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato • Attivato* | Mostrare lo stato di rete sul display. |
| Velocità, Fronte/Retro | Mostrare la velocità della scheda di rete attualmente attiva. |
| IPv4 | Mostra l'indirizzo IPv4. |
| Tutti gli indirizzi IPv6 | Mostrare tutti gli indirizzi IPv6. |
| Reimposta server di stampa | Ripristinare tutte le connessioni di rete attive sulla stampante.  Nota: Questa impostazione rimuove tutte le impostazioni di configurazione di rete. |
| Timeout processo di rete <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato • Attivato* (90 secondi) | Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante annulli un lavoro di stampa in rete. |
| Pagina di intestazione <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Stampare una pagina di intestazione. |
| Abilita connessioni di rete <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato • Attivato* | Abilitare il collegamento della stampante a una rete. |





| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Abilita LLDP <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Abilitare il protocollo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sulla stampante. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

WIRELESS

 Nota: Questo menu è disponibile solo sulle stampanti connesse a una rete Wi-Fi o sui modelli di stampante dotati di un adattatore di rete wireless.



| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| Configurazione connessione wireless Nome rete | Configurare la connessione Wi-Fi con il pannello comandi. |
| Configurazione connessione wireless Compatibilità <ul style="list-style-type: none"> • 802.11 b/g/n (2,4 GHz) • 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* • 802.11 a/n/ac (5 GHz) | Specificare lo standard per la rete Wi-Fi.  Nota: Le voci di menu 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) e 802.11 a/n/ac (5 GHz) vengono visualizzate solo se è installata un'opzione Wi-Fi. |
| Modalità di protezione wireless <ul style="list-style-type: none"> • Disabilitato* • WPA2/WPA-Personal <ul style="list-style-type: none"> – Modalità di crittografia WPA2/WPA-PSK <ul style="list-style-type: none"> – AES – Imposta chiave precondivisa • WPA2-Personal <ul style="list-style-type: none"> – Modalità di crittografia WPA2-PSK <ul style="list-style-type: none"> – AES – Imposta chiave precondivisa • WPA2/WPA3 - Personale <ul style="list-style-type: none"> – WPA2/WPA3 - Modalità di crittografia PSK – Imposta chiave precondivisa • WPA3 - Personale <ul style="list-style-type: none"> – WPA3 - Modalità di crittografia PSK – Imposta chiave precondivisa | Impostare il tipo di protezione per il collegamento della stampante ai dispositivi wireless. Abilitare la protezione wireless tramite WPA (Wi-Fi Protected Access) o tramite lo standard 802.1x. Quando è impostata la modalità protezione WPA, per la chiave precondivisa, immettere la password per la connessione wireless protetta. Se l'impostazione è su 802.1x-RADIUS, assicurarsi di configurare le impostazioni di autenticazione 802.1x al fine di evitare la disconnessione della rete. PMF è l'acronimo di Protected Management Frames. |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 802.1x - RADIUS <ul style="list-style-type: none"> – Modalità di crittografia 802.1x – WPA + – WPA2* – WPA2 + PMF | |
| <p>IPv4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abilita DHCP <ul style="list-style-type: none"> – Attivato* – Disattivato • Imposta indirizzo IP statico <ul style="list-style-type: none"> – Indirizzo IP – Netmask – Gateway | <p>Abilitare e configurare le impostazioni IPv4 nella stampante.</p> |
| <p>IPv6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abilita IPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Attivato* – Disattivato • Abilita DHCPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Attivato – Disattivato* • Configurazione automatica indirizzo senza stato <ul style="list-style-type: none"> – Attivato* – Disattivato • Indirizzo server DNS • Indirizzo IPv6 assegnato manualmente • Router IPv6 assegnato manualmente • Prefisso dell'indirizzo • Tutti gli indirizzi IPv6 • Tutti gli indirizzi router IPv6 | <p>Abilitare e configurare le impostazioni IPv6 nella stampante.</p> |
| <p>Indirizzo di rete</p> <ul style="list-style-type: none"> • UAA • LAA | <p>Visualizzare gli indirizzi di rete.</p> |
| <p>Indirizzo di rete</p> | <p>Impostare il passaggio automatico della stampante</p> |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • PCL SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato – Attivato* | <p>all'emulazione PCL quando un lavoro di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p> Nota: Se PCL SmartSwitch è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.</p> |
| <p>Indirizzo di rete</p> <ul style="list-style-type: none"> • PS SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato – Attivato* | <p>Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un lavoro di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p> Nota: Se PS SmartSwitch è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.</p> |
| <p>Indirizzo di rete</p> <ul style="list-style-type: none"> • PS binario MAC <ul style="list-style-type: none"> – Automatico* – Attivato – Disattivato | <p>Consente di impostare la stampante per elaborare lavori di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.</p> <p> Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i lavori di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattivato, i lavori di stampa vengono filtrati tramite il protocollo standard. |
| <p> Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> | |

WI-FI DIRECT

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| <p>Abilita Wi-Fi Direct</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato • Disattivato* | <p>Impostare la stampante in modo che si connetta direttamente a dispositivi Wi-Fi.</p> |
| <p>Nome Wi-Fi Direct</p> | <p>Specificare il nome della rete Wi-Fi Direct.</p> |
| <p>Password Wi-Fi Direct</p> | <p>Impostare la password per autenticare e convalidare gli utenti su una connessione Wi-Fi.</p> |
| <p>Mostra password nella pagina Impostazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato | <p>Mostrare la password Wi-Fi Direct nella Pagina delle impostazioni di rete.</p> |


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Attivato* | |
| Numero di canale preferito <ul style="list-style-type: none"> • 1-11 • Automatica* | Impostare il canale preferito della rete Wi-Fi. |
| Indirizzo IP proprietario gruppo | Specificare l'indirizzo IP del proprietario gruppo. |
| Accetta automaticamente le richieste pulsante di comando <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Accettare automaticamente le richieste di connessione alla rete.  Nota: Non è sicuro accettare automaticamente i client. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |


AIRPRINT

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| AirPrint <ul style="list-style-type: none"> • Abilitato* • Disabilitato | |
| Nome Bonjour | Il nome da utilizzare per identificare la stampante su AirPrint. |
| Nome organizzazione | |
| Unità aziendale | |
| Posizione della stampante | |
| Latitudine stampante | Latitudine GPS della stampante. L'intervallo è compreso fra -90 e 90. |
| Longitudine stampante | Longitudine GPS della stampante. L'intervallo è compreso fra -180 e 180. |
| Altitudine stampante | Altitudine GPS della stampante. L'intervallo è compreso fra -100000 e 100000. |
| Altre opzioni | Dal Server Web integrato, andare a Impostazioni > Rete/Porte > AirPrint > Altre opzioni per le seguenti opzioni. |
| Materiali di consumo Cartuccia nero | Questo menu mostra le notifiche/lo stato dei materiali di consumo. |


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| Cartuccia ciano Cartuccia magenta Cartuccia giallo Kit immagini Contenitore toner di scarto | |
| Stampante Tipo di dispositivo Velocità del dispositivo Livello firmware Vassoio 1 Raccogliore standard | Questo menu elenca le specifiche della stampante e le notifiche/lo stato del vassoio di alimentazione/uscita. |
| Metodi di accesso | Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Metodi di accesso . |
| Gestione certificati | Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Gestione certificati . |
| Impostazione stampa riservata | Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Impostazione stampa riservata . |
| Aggiornamento del firmware | |




GESTIONE SERVIZI MOBILI

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| Abilita Stampa IPP <ul style="list-style-type: none"> • Attivato* • Disattivato | Abilita l'impostazione Stampa IPP nella stampante. |
| Abilita IPP su USB <ul style="list-style-type: none"> • Attivato* • Disattivato | Impostazione di Abilita IPP su USB nella stampante.  Nota: Dopo aver modificato questa impostazione, è necessario riavviare la stampante. |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Abilita Rilevamento Mopria Print <ul style="list-style-type: none"> • Attivato* • Disattivato | Abilita l'impostazione Rilevamento Mopria Print nella stampante. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

ETHERNET

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Velocità di rete | Mostra la velocità di un adattatore di rete attivo. |
| IPv4 <ul style="list-style-type: none"> • Abilita DHCP (Attivato*) • Imposta indirizzo IP statico | Configurare le impostazioni IPv4. |
| IPv6 <ul style="list-style-type: none"> • Abilita IPv6 (Attivato*) • Abilita DHCPv6 (Disattivato*) • Configurazione automatica indirizzo senza stato (Attivato*) • Indirizzo server DNS • Indirizzo IPV6 assegnato manualmente • Router IPV6 assegnato manualmente • Prefisso dell'indirizzo (64*) • Tutti gli indirizzi IPv6 • Tutti gli indirizzi router IPv6 | Configurare le impostazioni IPv6. |
| Indirizzo di rete <ul style="list-style-type: none"> • UAA • LAA | Specificare l'indirizzo di rete. |
| Indirizzo di rete PCL SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato • Attivato* | Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un lavoro di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  Nota: Quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni. |
| Indirizzo di rete PS SmartSwitch | Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PostScript quando un lavoro di stampa lo richiede, indipendentemente dal |


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | linguaggio predefinito della stampante.  Nota: Quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni. |
| PS binario MAC <ul style="list-style-type: none"> • Automatica* • Attivato • Disattivato | Consente di impostare la stampante per elaborare lavori di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.  Nota: <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione Automatico consente di stampare i lavori di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che da quelli Macintosh. • Se si seleziona Disattivato, i lavori di stampa PostScript vengono filtrati tramite il protocollo standard. |
| Ethernet a risparmio energetico <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato • Attivato • Automatica* | Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |



TCP/IP



Nota: Questo menu viene visualizzato solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Imposta nome host | Impostare il nome host TCP/IP corrente. |
| Nome dominio | Impostare il nome di dominio. |
| Consenti a DHCP/BOOTP di aggiornare il server NTP <ul style="list-style-type: none"> • Attivato* • Disattivato | Consentire ai client DHCP e BOOTP di aggiornare le impostazioni NTP della stampante. |
| Nome configurazione Zero | Specificare un nome di servizio per la rete a configurazione zero. |
| Abilita Auto IP <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato | Assegnare un indirizzo IP automaticamente. |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Attivato* | |
| Indirizzo server DNS | Specificare l'attuale indirizzo del server DNS (Domain Name System). |
| DNS di backup | Specificare gli indirizzi del server DNS di backup. |
| DNS di backup | |
| DNS di backup | |
| Ordine di ricerca dominio | Specificare un elenco di nomi di dominio per individuare la stampante e le risorse che risiedono in domini diversi sulla rete. |
| Abilita DDNS <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Aggiornare le impostazioni Dynamic DNS. |
| DDNS TTL | Specificare le impostazioni DDNS correnti. |
| TTL predefinito | |
| Durata aggiornamento DDNS | |
| Abilita mDNS <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato • Attivato* | Aggiornare le impostazioni DNS multicast. |
| Indirizzo WINS | Specificare un indirizzo server per WINS (Windows Internet Naming Service). |
| Abilita BOOTP <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Consentire a BOOTP di assegnare un indirizzo IP stampante. |
| Elenco server con limitazioni | Specificare un indirizzo IP per le connessioni TCP.  Nota: <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare una virgola per separare ciascun indirizzo IP. • È possibile aggiungere fino a 50 indirizzi IP. |
| Opzioni elenco server protetti <ul style="list-style-type: none"> • Blocca tutte le porte* • Blocca solo stampa • Blocca solo stampa e HTTP | Specificare l'opzione di accesso per gli indirizzi IP non presenti in elenco. |
| MTU | Specificare un parametro MTU (Maximum Transmission Unit) per le connessioni TCP. |


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| 256-1500 Ethernet (1500*) | |
| Porta di stampa raw 1-65535 (9100*) | Specificare un numero di porta raw per le stampanti collegate in rete. |
| Velocità massima traffico in uscita <ul style="list-style-type: none"> Disattivato* Attivato | Impostare la velocità di trasferimento massima della stampante.  Nota: Quando è abilitata, l'opzione per questa impostazione è 100-1000000 Kilobit/secondo. |
| Supporto TLS <ul style="list-style-type: none"> TLSv1.3 è supportato per impostazione predefinita Abilitare TLSv1.0 (Disattivato*) Abilita TLSv1.1 (Disattivato*) Abilita TLSv1.2 (Attivato*) | Abilita il protocollo TLS (Transport Layer Security). |
| Elenco crittografie SSL | Elenco di sola lettura degli algoritmi numerici usati per le connessioni TLS. |
| Elenco crittografie SSL per TLSv1.3 | Elenco di sola lettura degli algoritmi numerici usati per le connessioni TLSv1.3. |
| Accesso porta TCP/IP [Nomi porta x] <ul style="list-style-type: none"> Attivato Disattivato | Gli elenchi di tutte le porte disponibili e il loro stato. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

SNMP

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| <p>SNMP versioni 1 e 2c</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abilitato <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato – Attivato* • Consenti impostazione SNMP <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato – Attivato* • Abilita MIB PPM (Printer Port Monitor) <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato – Attivato* • Comunità SNMP GET • Comunità SNMP SET | <p>Configurare le versioni 1 e 2c di SNMP (Simple Network Management Protocol) per installare i driver di stampa e le applicazioni.</p> |
| <p>SNMP versione 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abilitato <ul style="list-style-type: none"> – Disattivato – Attivato* • Nome contesto • Imposta credenziali lettura/scrittura <ul style="list-style-type: none"> – Nome utente – Password di autenticazione – Password per la privacy • Imposta credenziali di sola lettura <ul style="list-style-type: none"> – Nome utente – Password di autenticazione – Password per la privacy • Hash di autenticazione <ul style="list-style-type: none"> – MD5 – SHA1* • Livello minimo di autenticazione <ul style="list-style-type: none"> – No autenticazione, no privacy – Autenticazione, no privacy* – Autenticazione, privacy* | <p>Configurare SNMP versione 3 per installare e aggiornare la protezione della stampante.</p> |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Algoritmo di privacy <ul style="list-style-type: none"> – DES – AES-128* | |
| <p>Configura trap SNMP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destinazione trap: 1-20 • Indirizzo IP • Raccoglitore di uscita pieno <ul style="list-style-type: none"> – Attivato – Disattivato* • Caricamento della carta <ul style="list-style-type: none"> – Attivato – Disattivato* • Inceppamento carta <ul style="list-style-type: none"> – Attivato – Disattivato* • Toner in esaurimento <ul style="list-style-type: none"> – Attivato – Disattivato* • Assistenza richiesta <ul style="list-style-type: none"> – Attivato – Disattivato* • Copertura aperta <ul style="list-style-type: none"> – Attivato – Disattivato* • Errore di complessità pagina <ul style="list-style-type: none"> – Attivato – Disattivato* • Offline <ul style="list-style-type: none"> – Attivato – Disattivato* • MIB stampante (RFC 1759) | Configura trap SNMP in certe condizioni. |


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Attivato - Disattivato* • MIB MPS - Attivato - Disattivato* | |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

IPSEC



Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| Abilita IPsec <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Attiva IPsec (Internet Protocol Security). |
| Configurazione di base <ul style="list-style-type: none"> • Predefinita* • Compatibilità • Protetta | Impostare la configurazione base IPsec. |
| Proposta gruppo DH (Diffie-Hellman) <ul style="list-style-type: none"> • modp2048 (14)* • modp3072 (15) • modp4069 (16) • modp6144 (17) | Impostare la configurazione base IPsec. |
| Metodo di crittografia proposto <ul style="list-style-type: none"> • 3DES • AES* | Impostare il metodo di crittografia. |
| Metodo di autenticazione proposto <ul style="list-style-type: none"> • SHA1 • SHA256* • SHA512 | Impostare il metodo di autorizzazione. |
| Ciclo di vita IKE SA (ore) <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 4 | Specificare il periodo della scadenza IKE SA. |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 8 • 24* | |
| Ciclo di vita IPsec SA (ore) <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 4 • 8* • 24 | Specificare il periodo della scadenza IPsec SA. |
| Certificato periferica IPsec | Specificare un certificato IPsec. |
| Connessioni autenticate con chiave precondivisa <ul style="list-style-type: none"> • Host [x] | Configurare le connessioni autenticate della stampante. |
| Connessioni autenticate con certificato <ul style="list-style-type: none"> • Host [x] Indirizzo[/subnet] | |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

802.1X



 Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.



| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Attivo <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Consentire alla stampante di collegarsi alle reti che richiedono l'autenticazione prima di consentire l'accesso. |
| Autenticazione 802.1x <ul style="list-style-type: none"> • Nome utente di accesso al dispositivo • Password di accesso al dispositivo • Convalida certificato server (Attivato*) • Abilita registrazione evento (Disattivato*) • Certificato dispositivo 802.1x | Configurare le impostazioni per l'autenticazione della connessione 802.1x. |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Meccanismi di autenticazione <ul style="list-style-type: none"> • EAP-MD5 (Attivato*) • EAP-MSCHAPv2 (Attivato*) • LEAP (Attivato*) • PEAP (Attivato*) • EAP-TLS (Attivato*) • EAP-TTLS (Attivato*) • Metodo di autenticazione TTLS <ul style="list-style-type: none"> – CHAP – MSCHAP – MSCHAPv2* – PAP | Configurare i meccanismi di autenticazione consentiti per la connessione 802.1x. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |


CONFIGURAZIONE LPD

 Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.





| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Timeout LPD 0-65535 secondi (90*) | Impostare il valore di timeout per interrompere l'attesa indefinita del server LPD (Line Printer Daemon) in presenza di lavori di stampa non validi o bloccati. |
| Pagina intestazione LPD <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Stampare una pagina di intestazione LPD per tutti i lavori di stampa.  Nota: Una pagina di intestazione è la prima pagina di un lavoro di stampa utilizzata come separatore dei lavori di stampa e per identificare l'autore della richiesta del lavoro di stampa. |
| Pagina trailer LPD <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Stampare una pagina trailer per tutti i lavori di stampa LPD.  Nota: La pagina trailer è l'ultima pagina di un lavoro di stampa. |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Conversione ritorno a capo LPD <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Abilitare la conversione ritorno a capo.  Nota: Il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |


IMPOSTAZIONI HTTP/FTP

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Proxy <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo IP proxy HTTP • Porta IP predefinita HTTP • Indirizzo IP proxy FTP • Porta IP predefinita FTP • Autenticazione • Nome utente • Password • Domini locali | Configurare le impostazioni del server HTTP e FTP. |
| Altre impostazioni | |
| Abilita server HTTP (Attivato*) | Accedere al Server Web integrato per monitorare e gestire la stampante. |
| Abilita HTTPS (Attivato*) | Abilitare HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) per crittografare il trasferimento dati al e dal server di stampa. |
| Forza connessioni HTTPS (Disattivato*) | Forza la stampante a usare connessioni HTTPS. |
| Abilita FTP/TFTP (Attivato*) | Inviare file tramite FTP/TFTP. |
| Certificato periferica HTTP (predefinito*) | Visualizzare il certificato periferica HTTP usato sulla stampante. |
| Timeout per richieste HTTP/FTP (30*) | Specificare l'intervallo di tempo prima che la connessione al server si arresti. |
| Tentativi per richieste HTTP/FTP (3*) | Impostare il numero di tentativi per la connessione al server HTTP/FTP. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

USB

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| <p>PCL SmartSwitch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato • Attivato* | <p>Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal lavoro di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p> Nota: Quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.</p> |
| <p>PS SmartSwitch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato • Attivato* | <p>Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal lavoro di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p> Nota: Quando questa impostazione è disattivata, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.</p> |
| <p>PS binario MAC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica* • Attivato • Disattivato | <p>Consente di impostare la stampante per elaborare lavori di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.</p> <p> Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione Automatico consente di stampare i lavori di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che da quelli Macintosh. • Se si seleziona Disattivato, i lavori di stampa PostScript vengono filtrati tramite il protocollo standard. |
| <p>Attiva porta USB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabilita • Abilita* | <p>Abilitare la porta USB standard.</p> |
| <p> Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> | |

LIMITA ACCESSO ALLA RETE ESTERNA

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| Limita accesso alla rete esterna <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Se abilitato, la stampante verifica l'eventuale presenza di una limitazione delle connessioni esterne. Una volta rilevata, la stampante disabilita la connessione di rete e invia una notifica e-mail. |
| Indirizzo della rete esterna | Specificare gli indirizzi di rete con accesso limitato. |
| Indirizzo e-mail di notifica | Specificare un indirizzo e-mail per l'invio di una notifica degli eventi registrati. |
| Frequenza ping 1-300 (10*) | Specificare l'intervallo per le query di rete in secondi. |
| Oggetto | Specificare l'oggetto e il testo del messaggio e-mail di notifica. |
| Messaggio | |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

STAMPA UNIVERSALE




Stampa universale è un protocollo di stampa basato su cloud che fornisce una soluzione di stampa semplice e sicura per gli utenti Microsoft® 365. Stampa universale consente agli amministratori di gestire le stampanti senza la necessità di server di stampa in sede. Stampa universale consente agli utenti di accedere a stampanti cloud senza la necessità di driver di stampa.

È possibile utilizzare la pagina Stampa universale per registrare il proprio dispositivo Xerox® a Stampa universale.

Prerequisiti

- Account Microsoft Azure AD
- Windows 10 Client versione 1903 o successiva

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|-----------------------|---|
| Stato | Il dispositivo non è attualmente registrato a Stampa universale. |
| Registrazione | Gli utenti possono utilizzare la pagina Stampa universale per registrare il dispositivo Xerox® a Stampa universale. |
| Nome stampante | Viene visualizzato il nome predefinito della stampante. L'utente può inoltre aggiornare il nome della stampante Xerox®. |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|-----------------|--|
| Registra | <p>Per eseguire la registrazione, completare i seguenti passaggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Andare a Impostazioni > Rete/Porte > Stampa universale, quindi fare clic su Registra. La procedura di registrazione autentica il dispositivo con Microsoft® Azure® Active Directory. 2 Viene visualizzata la finestra Register Device (Registra il dispositivo). Per copiare il codice di registrazione, fare clic su Copia, quindi fare clic sul link https://microsoft.com/devicelogin. <p> Nota: Il codice di registrazione scade dopo 15 minuti. La procedura di registrazione deve essere completata prima che il codice scada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Viene visualizzata una pagina web gestita da Microsoft. Completare i seguenti passaggi: <ol style="list-style-type: none"> a Incollare il codice di registrazione nel campo del codice nella finestra Enter code (Inserisci codice), quindi fare clic su Avanti. b Selezionare l'account Microsoft® appropriato nella finestra Pick an account (Scegli un account). <p> Nota: Per la registrazione, selezionare un account Microsoft® disponibile. L'account selezionato viene utilizzato esclusivamente per stabilire una connessione affidabile per il dispositivo con il servizio Stampa universale. Dopo la registrazione, Stampa universale non utilizza più l'account.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Viene visualizzata una finestra Stampa universale Xerox. Fare clic su Continua e chiudere la finestra. |
| | <p> Nota: Per ulteriori informazioni, consultare la <i>Guida per l'amministratore del Server Web integrato</i>.</p> |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Stato | Il dispositivo è online e registrato a Stampa universale. |
| Registrazione | L'utente può utilizzare la pagina Stampa universale per annullare la registrazione del dispositivo Xerox® a Stampa universale. |
| Nome stampante | Appare il nome della stampante registrata. |
| Deregister (Annulla registrazione) | Utilizzare questa funzione per annullare la registrazione del dispositivo a Stampa universale. |

Ulteriori informazioni per Stampa universale

Per aggiungere una stampante dal server Windows:


1. Andare a **Impostazioni > Stampanti e scanner**, quindi fare clic su **Aggiungi una stampante o uno scanner**.
2. Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi dispositivo**. Se la stampante non appare nell'elenco, procedere come segue:
 - a. Andare a **Search for printers in my organization (Cerca stampanti nella mia organizzazione)**.
 - b. Digitare il nome registrato nel campo di testo e fare clic su **Cerca**. Quando la stampante appare nell'elenco, fare clic su **Aggiungi dispositivo**.



Nota: Windows 11 supporta la stampa protetta mediante PIN. Ad esempio, per proteggere le stampe è possibile utilizzare un PIN a 4 cifre compreso tra 0 e 9.

Protezione

 **Importante:** Alcune funzioni sono riservate all'amministratore di sistema e le relative opzioni sono nascoste. Per ulteriori informazioni, consultare www.xerox.com per vedere la *Guida per l'amministratore del Server Web integrato* e i driver per la propria stampante.

 **Nota:** Alcune opzioni di menu sono disponibili solo nel Server Web integrato.

METODI DI ACCESSO

Pubblico

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| <p>Gestisci autorizzazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesso alle funzioni <ul style="list-style-type: none"> – Gestisci scelte rapide – Crea profili – Gestione segnalibri – Stampa unità flash – Stampa a colori da unità flash – Accesso ai processi in attesa – Usa profili – Annulla processi nella periferica – Modifica lingua – IPP (Internet Printing Protocol) – Stampa B/N – Stampa a colori | <p>Controllare l'accesso alle funzioni della stampante.</p> |
| <p>Gestisci autorizzazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menu amministrativi <ul style="list-style-type: none"> – Menu Protezione – Menu Rete/Porte – Menu Carta – Menu Report – Menu di configurazione delle funzioni – Menu Materiali di consumo – Menu Scheda opzionale – Menu SE – Menu Periferica – Menu Supplies Plan (Piano materiali di consumo) | <p>Controllare l'accesso ai menu della stampante.</p> |
| <p>Gestisci autorizzazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione periferiche <ul style="list-style-type: none"> – Gestione remota | <p>Controllare l'accesso alle opzioni di gestione della stampante.</p> |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|-------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Aggiornamenti firmware- Accesso al Server Web integrato- Importa/Esporta tutte le impostazioni- Cancellazione fuori servizio | |

Account locali

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| Aggiungi utente <ul style="list-style-type: none">• Nome utente/Password• Nome utente• Password• PIN | Creare account locali per gestire l'accesso alle funzioni della stampante. |
| Gestisci gruppi/autorizzazioni | Mostrare un elenco di tutti i gruppi salvati nella stampante. |

Account di rete

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| <p>Aggiungi metodo di accesso</p> <p>Active Directory</p> <p>Lo stato è Joined (Aggiunto) o Not Joined (Non aggiunto).</p> <p>Collegamento a un dominio Active Directory:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dominio • Nome utente • Password • Unità aziendale | <p>Controllare l'accesso utente o gruppo alle funzioni, applicazioni e impostazioni di protezione della stampante.</p> |
| <p>Aggiungi metodo di accesso</p> <p>Configurazione LDAP</p> <p>Tipo di autenticazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • LDAP • LDAP + GSSAPI <p>Informazioni generali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configura nome • Indirizzo server • Porta server • Input utente richiesto <ul style="list-style-type: none"> – Nome utente e password | <p>Controllare l'accesso utente o gruppo alle funzioni, applicazioni e impostazioni di protezione della stampante.</p> |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> – Nome utente <p>Credenziali periferica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Associazione LDAP anonima • Nome utente dispositivo • Password periferica <p>Opzioni avanzate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usa SSL/TLS • Richiedi certificato • Attributo ID utente • Attributo e-mail • Attributo numero fax • Attributo nome completo • Attributo directory home • Attributo membro di gruppo • Base di ricerca • Timeout ricerca • Segui riferimenti LDAP <p>Search Specific Object Classes (Cerca specifiche classi oggetto)</p> <ul style="list-style-type: none"> • persona • Classe oggetto personalizzata 1 • Classe oggetto personalizzata 2 • Classe oggetto personalizzata 3 <p>Impostazione Rubrica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome visualizzato • Limite max risultati ricerca • Utilizza credenziali utente • Attributi di ricerca <ul style="list-style-type: none"> – cn – sn – givenName – samaccountname – uid – [attributo e-mail] – [attributo fax] – Attributo personalizzato 1 | |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> – Attributo personalizzato 2 – Attributo personalizzato 3 – Custom Filter (Filtro personalizzato) | |
| <p>Aggiungi metodo di accesso</p> <p>Impostazione Kerberos</p> <p>File Kerberos semplice generale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo KDC • Porta KDC • Area di autenticazione <p>Importa file Kerberos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sfoglia <p>Impostazioni varie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Codifica caratteri <ul style="list-style-type: none"> – UTF-8 – PC-858 – ISO 8859–2 – ISO 8859–5 – ISO 8859–9 • Disabilitare le ricerche IP inverse | Controllare l'accesso utente o gruppo alle funzioni, applicazioni e impostazioni di protezione della stampante. |

Ulteriori metodi di accesso

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| <p>Cloud Fleet Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestisci autorizzazioni | Creare account locali per gestire l'accesso alle funzioni della stampante. |

GESTIONE CERTIFICATI



Importante: Gestione certificati è una funzione per l'amministratore di sistema. A volte questa opzione è nascosta. Per ulteriori informazioni, consultare www.xerox.com per vedere la *Guida per l'amministratore del Server Web integrato* e i driver per la propria stampante.

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Configura aggiornamento automatico certificati <ul style="list-style-type: none"> • Attivato • Disattivato | Per configurare l'aggiornamento automatico dei certificati, la stampante deve essere collegata a un dominio Active Directory. |
| Configura valori predefiniti certificato <ul style="list-style-type: none"> • Nome comune • Nome organizzazione • Nome unità • Paese/Regione • Nome provincia • Nome città • Nome alternativo oggetto | Impostare i valori predefiniti per i certificati generati. |
| Certificati dispositivo | Generare, eliminare o visualizzare i certificati del dispositivo. |
| Gestisci certificati CA | Caricare, eliminare o visualizzare i certificati dell'Autorità di certificazione (CA). |

PROGRAMMA PERIFERICHE USB


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Programma periferiche USB Aggiungi nuova pianificazione | Consente di programmare l'accesso alla porta USB anteriore. |

REGISTRO CONTROLLO PROTEZIONE


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Consenti controllo Disattivato* Attivato | Registrare gli eventi nel registro di controllo protetto e nel syslog remoto. |
| Consenti syslog remoto Disattivato* Attivato | Inviare i registri di controllo a un server remoto. |
| Server syslog remoto | Specificare il server syslog remoto. |
| Porta syslog remoto 1-65535 (514*) | Specificare la porta syslog remoto. |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| Metodo syslog remoto UDP normale* Stunnel | Specificare un metodo syslog per trasmettere gli eventi registrati a un server remoto. |
| Funzione di syslog remoto 0 - Messaggi kernel 1 - Messaggi livello utente 2 - Sistema di posta 3 - Daemon di sistema 4 - Messaggi di protezione/autorizzazione* 5 - Messaggi generati internamente da syslog 6 - Sottosistema stampante linea 7 - Sottosistema notizie rete 8 - Sottosistema UUCP 9 - Daemon clock 10 - Messaggi di protezione/autorizzazione 11 - Daemon FTP 12 - Sottosistema NTP 13 - Verifica registro 14 - Avviso registro 15 - Daemon clock 16 - Uso locale 0 (local0) 17 - Uso locale 1 (local1) 18 - Uso locale 2 (local2) 19 - Uso locale 3 (local3) 20 - Uso locale 4 (local4) 21 - Uso locale 5 (local5) 22 - Uso locale 6 (local6) 23 - Uso locale 7 (local7) | Specificare un codice che la stampante utilizza durante l'invio degli eventi di registro a un server remoto. |
| Gravità degli eventi da registrare 0 - Emergenza | Specificare il livello di priorità limite per la registrazione di messaggi ed eventi. |



| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| 1 - Avviso 2 - Critico 3 - Errore 4 - Avvertenza* 5 - Nota 6 - Informativa 7 - Debug | |
| Eventi non registrati nel syslog remoto Disattivato* Attivato | Inviare tutti gli eventi, indipendentemente dal livello di gravità, al server remoto. |
| Indirizzo e-mail amministratore | Inviare e-mail di notifica degli eventi registrati all'amministratore. |
| Invia tramite e-mail avviso registro cancellato Disattivato* Attivato | Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando una voce del registro viene eliminata. |
| Invia tramite e-mail avviso registro con ritorno a capo Disattivato* Attivato | Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando il registro è pieno e inizia a sovrascrivere le voci meno recenti. |
| Comportamento registro pieno Sovrascrivi voci meno recenti* Invia registro tramite e-mail, quindi elimina tutte le voci | Risolvere problemi di archiviazione del registro quando il registro riempie la memoria assegnata. |
| Invia tramite e-mail avviso % completamento Disattivato* Attivato | Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando il registro occupa tutta la memoria assegnata. |
| Livello avviso completamento % 1–99 (90*) | |
| Invia tramite e-mail avviso registro esportato Disattivato* Attivato | Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando un registro viene esportato. |


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Invia tramite e-mail avviso impostazioni registro modificate Disattivato* Attivato | Inviare un'e-mail di notifica all'amministratore quando viene attivata l'opzione Consenti controllo. |
| Registra fine riga LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n) | Consente di specificare il modo in cui il file di registro termina alla fine di ogni riga. |
| Esportazione con firma digitale Disattivato* Attivato | Consente di aggiungere una firma digitale per ogni file di log esportato. |
| Elimina registro | Eliminare tutti i registri di controllo. |
| Esporta registro Syslog (RFC 5424)* Syslog (RFC 3164) CSV | Esportare un registro protezione su un'unità flash. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

LIMITAZIONI DI ACCESSO

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Errori di accesso 1-10 (3*) | Specificare il numero di tentativi di accesso non riusciti prima del blocco dell'utente. |
| Intervallo di tempo errore 1-60 minuti (5*) | Specificare l'intervallo di tempo tra i tentativi di accesso non riusciti prima del blocco dell'utente. |
| Periodo di blocco 1-60 minuti (5*) | Specificare la durata del blocco. |
| Timeout di accesso al Web 1-120 minuti (10*) | Specificare il ritardo per un accesso remoto prima della disconnessione automatica dell'utente. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

IMPOSTAZIONE STAMPA RISERVATA

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| N. max tentativi PIN errati 2-10. Disattivato = 0 | Impostare il limite di immissione di un PIN non valido.  Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente vengono eliminati. |
| Scadenza processo riservato <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • 1 ora • 4 ore • 24 ore • 72 ore • 1 settimana | Impostare una data di scadenza individuale per ogni lavoro trattenuto prima che venga eliminato automaticamente dal disco rigido.  Nota: Le opzioni possibili di un lavoro trattenuto sono Riservato, Ripeti, Prenota o Verifica. |
| Scadenza processi da ripetere <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • 1 ora • 4 ora • 24 ora • 72 ora • 1 settimana | Impostare la scadenza di un lavoro di stampa che si desidera ripetere. |
| Scadenza processo di verifica <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • 1 ora • 4 ora • 24 ora • 72 ora • 1 settimana | Impostare il tempo di scadenza per la stampa di una copia di un lavoro in modo da controllarne la qualità prima di stampare le copie restanti. |
| Scadenza processo prenotato <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • 1 ora • 4 ora • 24 ora • 72 ora • 1 settimana | Impostare la data di scadenza per i lavori che si desidera archiviare nella stampante per stamparli successivamente. |
| Richiedi che tutti i processi siano messi in attesa <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Impostare la stampante in modo da sospendere tutti i lavori di stampa. |


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Conserva documenti duplicati <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Impostare la stampante in modo da conservare tutti i documenti con lo stesso nome file. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |


CRITTOGRAFIA

 Nota: Questa applicazione è supportata solo sulle stampanti dotate del kit di produttività opzionale.


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| Archiviazione interna Crittografia abilitata | Quando viene installata un'unità di memoria, la crittografia viene eseguita automaticamente. |

CANCELLAZIONE DEI FILE DATI TEMPORANEI


 Nota: Questa applicazione è supportata solo sulle stampanti dotate del kit di produttività opzionale.

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Salvati nella memoria interna <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Eliminare tutti i file memorizzati nella memoria della stampante. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |


IMPOSTAZIONI LDAP SOLUZIONI


| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Segui riferimenti LDAP <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Cercare i diversi server nel dominio per l'account utente collegato. |
| Verifica certificato LDAP <ul style="list-style-type: none"> • Sì • No* | Abilitare la verifica dei certificati LDAP. |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

AGGIORNAMENTO FIRMARE TPM

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Aggiornamento firmare TPM <ul style="list-style-type: none"> • Versione corrente • Versione disponibile • Aggiornare il firmware TPM. | Il TPM può essere aggiornato con il firmware più recente disponibile. |
|  Nota: Alcune opzioni di menu sono disponibili solo nel Server Web integrato. | |


VARIE

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Funzioni protette <ul style="list-style-type: none"> • Mostra* • Nascondi | Mostrare tutte le funzioni protette dal controllo di accesso alla funzione (FAC, Function Access Control) indipendentemente dall'autorizzazione di protezione dell'utente.  Nota: L'opzione Nascondi visualizza solo le funzioni protette da FAC a cui l'utente ha accesso. |
| Autorizzazione di stampa <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | Consente all'utente di stampare a colori o in bianco e nero a seconda della configurazione delle autorizzazioni dell'utente. Se utilizzato con il controllo dell'accesso alla funzione Stampa a colori, limiterà l'accesso alla stampa a colori a uno specifico gruppo di utenti autenticati. |
| Accesso autorizzazione stampa predefinito <ul style="list-style-type: none"> • Nome utente/Password* • Nome utente | Impostare l'accesso predefinito per l'autorizzazione di stampa. Seleziona il tipo di accesso predefinito. Visualizzato solo quando sul dispositivo è stato abilitato più di un tipo di accesso all'account utente. |
| Ponticello di ripristino protezione <ul style="list-style-type: none"> • Abilita accesso "Guest" • Nessun effetto | Abilita l'utilizzo del Ponticello di ripristino protezione sul PWBA del controller per ripristinare la password dell'amministratore. |
| Ripristina modalità periferica <ul style="list-style-type: none"> • Consenti con FAC • Consenti* • Non consentire | Abilita l'accesso al menu Cancellazione fuori servizio per riportare le impostazioni della stampante ai valori di fabbrica. |
| Lunghezza minima password | Specificare la lunghezza della password. |

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| 0-32 (0*) | |
| Abilita visualizzazione password/PIN <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | <p>Mostrare la password o il numero di identificazione personale.</p> <p>Se abilitata, la schermata di accesso dell'utente sul pannello comandi includerà la possibilità di mostrare/ nascondere la password inserita nella finestra di accesso.</p> |
| Consenti crittografia della memoria non volatile del servizio <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato* • Attivato | <p>Abilita la crittografia della memoria non volatile del servizio.</p> |
|  Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

Report

 **Importante:** Alcune funzioni sono riservate all'amministratore di sistema e le relative opzioni sono nascoste. Per ulteriori informazioni, consultare www.xerox.com per vedere la *Guida per l'amministratore del Server Web integrato* e i driver per la propria stampante.

 **Nota:** Alcune opzioni di menu sono disponibili solo nel Server Web integrato.



PAGINA IMPOSTAZIONI MENU

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--------------------------|---|
| Pagina impostazioni menu | Stampare un report contenente i menu della stampante. |


DISPOSITIVO

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|-------------------------------|---|
| Informazioni sulla periferica | Stampare un report contenente informazioni sulla stampante. |
| Statistiche periferica | Stampare un report sull'uso della stampante e sullo stato dei materiali di consumo. |
| Elenco profili | Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante. |
| Report risorse | Stampare un report contenente il nome del modello e il numero di serie della stampante. |

RETE

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|----------------------------------|---|
| Pagina impostazioni rete | Stampare una pagina con le impostazioni wireless e di rete configurate sulla stampante.  Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa. |
| Client connessi con Wi-Fi Direct | Stampare una pagina con l'elenco dei dispositivi connessi alla stampante mediante Wi-Fi Direct.  Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita Wi-Fi Direct è attivata. |

Supplies Plan (Piano materiali di consumo)

 Nota: Alcune opzioni di menu sono disponibili solo nel Server Web integrato.

PLAN ACTIVATION (ATTIVAZIONE PIANO)

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sequence Number (Numero sequenza) • Device Serial Number (Numero di serie dispositivo) • Activation Code (Codice attivazione) | <p>Illustra i dettagli della procedura di attivazione per il piano materiali di consumo acquistato. Contattare il proprio rappresentante Xerox per ottenere un codice di attivazione materiali di consumo.</p> <p>Per ulteriori informazioni sui piani di servizio e forniture Xerox®, rivolgersi al proprio rappresentante Xerox.</p> |

PLAN CONVERSION (CONVERSIONE PIANO)

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Current Plan (Piano corrente) • Device Serial Number (Numero di serie dispositivo) • Total Impressions (Impressioni totali) • Conversion Code (Codice conversione) | <p>Illustra i dettagli della procedura di conversione per il piano materiali di consumo esistente. Contattare il proprio rappresentante Xerox per ottenere un codice di conversione materiali di consumo.</p> <p>Per ulteriori informazioni sui piani di servizio e forniture Xerox®, rivolgersi al proprio rappresentante Xerox.</p> |

SUBSCRIPTION SERVICE (SERVIZIO IN ABBONAMENTO)

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Stato | <p>Indica lo stato dell'abbonamento.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Check Subscription (Controlla abbonamento) | <p>Per attivare un piano di assistenza in abbonamento, procedere come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Andare a Impostazioni > Supplies Plan (Piano materiali di consumo) > Subscription Service (Servizio in abbonamento). 2 Per Subscription Service (Servizio in abbonamento), fare clic su Check Subscription (Controlla abbonamento), quindi seguire le istruzioni fornite dal proprio rappresentante Xerox. <p>I piani di servizio in abbonamento non vengono offerti in tutte le aree geografiche.</p> |

Risoluzione dei problemi

| VOCE DI MENU | DESCRIZIONE |
|--|---|
| Pagine di prova della qualità di stampa | Stampare pagine di prova per identificare e risolvere i problemi relativi alla qualità di stampa. |

Manutenzione

Questo capitolo contiene:

| | |
|--|-----|
| Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante | 164 |
| Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo | 165 |
| Configurazione degli avvisi e-mail..... | 166 |
| Visualizzazione dei report..... | 167 |
| Ordinazione dei materiali di consumo | 168 |
| Sostituzione dei materiali di consumo | 169 |
| Pulizia delle parti della stampante | 178 |
| Risparmio energetico e della carta..... | 181 |
| Spostamento della stampante in un'altra posizione..... | 182 |

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

1. Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Materiali di consumo**.
2. Selezionare i componenti o materiali di consumo da controllare.



Nota: È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
 - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
 - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
2. Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Notifiche**.
3. Dal menu Materiali di consumo, fare clic su **Notifiche pers. materiali cons..**
4. Selezionare una notifica per ogni materiale di consumo.
5. Salvare le modifiche.

Configurazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta oppure quando si verifica un inceppamento della carta.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
 - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
 - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
2. Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Notifiche > Impostazione avvisi e-mail**, quindi configurare le impostazioni.



Nota: Per ulteriori informazioni sulle impostazioni SMTP, contattare il proprio provider di servizi e-mail.

3. Salvare le modifiche.
4. Fare clic su **Imposta elenchi e allarmi e-mail**, quindi configurare le impostazioni.
5. Salvare le modifiche.

Visualizzazione dei report

1. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Report**.
2. Selezionare il report che si desidera visualizzare.

Ordinazione dei materiali di consumo

Per visualizzare e ordinare materiali di consumo per la propria stampante, andare su <https://www.xerox.com/supplies>, quindi inserire il nome del proprio prodotto nel campo di ricerca.



Nota: La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Avvertenza: La mancata manutenzione ottimale della stampante o sostituzione di materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

UTILIZZO DI MATERIALI DI CONSUMO XEROX ORIGINALI

La stampante Xerox è progettata per funzionare al meglio con materiali di consumo Xerox originali. L'utilizzo di materiali di consumo di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. Inoltre, può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo di terze parti non sono coperti dalla garanzia.


Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali di consumo Xerox e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali di consumo di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Xerox o a componenti associati.

Avvertenza: Materiali di consumo non coperti dai termini del contratto del Return Program si possono azzerare e rigenerare. Tuttavia, la garanzia del produttore non copre gli eventuali danni causati da materiali di consumo non originali. L'azzeramento dei contatori del materiale di consumo senza un'adeguata rigenerazione può causare danni alla stampante. Dopo l'azzeramento del contatore del materiale di consumo, la stampante potrebbe visualizzare un messaggio di errore per evidenziare la presenza della voce azzerata.


Sostituzione dei materiali di consumo

SOSTITUZIONE DI UNA CARTUCCIA TONER

1. Aprire lo sportello B.




2. Rimuovere la cartuccia di toner usata.




3. Estrarre la nuova cartuccia toner dalla confezione.

4. Inserire la nuova cartuccia toner finché non scatta in posizione.




5. Chiudere lo sportello B.




SOSTITUZIONE DEL CONTENITORE DEL TONER DI SCARTO

1. Aprire gli sportelli A e B.




2. Rimuovere il contenitore del toner di scarto usato.



Nota: Per evitare fuoriuscite di toner, tenere il contenitore in posizione verticale.

3. Estrarre dalla confezione il nuovo contenitore del toner di scarto.
4. Inserire un nuovo contenitore del toner di scarto.



SOSTITUZIONE DEL KIT IMMAGINI


Quando è il momento di sostituire l'unità immagini, viene visualizzato un messaggio sul pannello comandi della stampante.

Utilizzare il kit immagini per sostituire l'unità immagini. Sono disponibili due tipi di kit imaging per la stampante in uso:


- Kit immagini nero
- Kit immagini a colori per ciano, magenta, giallo e nero

Avvertenza: Non eseguire questa procedura mentre sono in corso operazioni di stampa.


1. Aprire gli sportelli A e B.



2. Rimuovere il contenitore del toner di scarto.




3. Rimuovere la cartuccia del toner dalla stampante.





4. Per rimuovere il kit immagini esistente, procedere come segue:

- a. Per sbloccare il kit immagini, sollevare la leva.




- b. Estrarre lentamente il kit immagini dalla stampante afferrando le maniglie su entrambi i lati.


 Nota: Fare riferimento alle istruzioni di installazione contenute nel kit immagini.



5. Disimballare e rimuovere i materiali di imballaggio dal nuovo kit di imaging.


 **Attenzione:** Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

Avvertenza: Non toccare il tamburo del fotoconduttore luccicante sotto l'unità immagini. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei lavori di stampa futuri.





- Sbloccare i fermi e rimuovere le cinghie dal nuovo kit di imaging.

Kit immagini a colori per ciano, magenta, giallo e nero




Per il kit immagini nero.


-  Nota: Quando si sostituisce il kit imaging nero, assicurarsi di inserire le unità immagini a colori esistenti nel nuovo vassoio ricevuto con il kit imaging nero.




- Afferrare le maniglie del kit immagini e reinserirlo nella stampante.




8. Per bloccare il kit immagini, abbassare la leva.




9. Reinscrivere la cartuccia toner nel kit immagini.


 Nota: Fare riferimento alle istruzioni di installazione contenute nel kit immagini.



10. Inserire il contenitore toner di scarto nella stampante.



11. Chiudere gli sportelli B e A.



AZZERAMENTO DEI CONTATORI DI UTILIZZO DEI MATERIALI DI CONSUMO

1. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Utilizzo e contatori materiali di consumo**.
2. Selezionare il contatore da azzerare.

Avvertenza: Materiali di consumo e componenti non coperti dai termini del contratto del Return Program si possono azzerare e rigenerare. Tuttavia, la garanzia del produttore non copre gli eventuali danni causati da materiali di consumo o componenti non originali. L'azzeramento dei contatori del materiale di consumo o dei componenti senza un'adeguata rigenerazione può causare danni alla stampante. Dopo l'azzeramento del contatore del materiale di consumo o del componente, la stampante potrebbe visualizzare un messaggio di errore per evidenziare la presenza della voce azzerata.

Pulizia delle parti della stampante

PULIZIA DELLA STAMPANTE



ATTENZIONE – PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA: Per evitare il rischio di scosse elettriche durante la pulizia dell'esterno della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e scollegare tutti i cavi dalla stampante prima di procedere.

- Eseguire questa operazione a intervalli regolari di pochi mesi.
 - I danni provocati da un'errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.
1. Spegnerla stampante, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 2. Rimuovere la carta dal raccogliatore standard e dall'alimentatore multiuso.
 3. Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
 4. Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido, umido e privo di lanugine.
 - Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
 - Assicurarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.
 5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica, quindi accendere la stampante.



ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica di potenza adeguata e dotata di messa a terra, vicino al prodotto e facilmente accessibile, e scollegare tutti i cavi di ingresso nella stampante.

PULIZIA DEL TOUCH SCREEN



ATTENZIONE – PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.


1. Spegnerla stampante, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
2. Utilizzando un panno morbido, umido e privo di lanugine, pulire il pannello comandi.
 - Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare lo schermo del pannello comandi.
 - Al termine della pulizia, verificare che lo schermo del pannello comandi sia asciutto.
3. Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica, quindi accendere la stampante.




ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica di potenza adeguata e dotata di messa a terra, vicino al prodotto e facilmente accessibile, e scollegare tutti i cavi di ingresso nella stampante.


PULIZIA DEI RULLI DI ALIMENTAZIONE


1. Spegner la stampante, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
2. Rimuovere il vassoio.



3. Ruotando i rulli di alimentazione, pulirli con un panno pulito e privo di lanugine inumidito con acqua.



 **Importante:** Se i rulli di alimentazione si staccano durante la pulizia, assicurarsi di reinstallarli correttamente come mostrato. Un'installazione non corretta dei rulli di alimentazione può causare inceppamenti della carta.



4. Inserire il vassoio.

5. Collegare il cavo di alimentazione prima alla stampante e poi alla presa elettrica, quindi accendere la stampante.



ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica di potenza adeguata e dotata di messa a terra, vicino al prodotto e facilmente accessibile, e scollegare tutti i cavi di ingresso nella stampante.

Risparmio energetico e della carta

CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DELLA MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

Modalità Sospensione

1. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Gestione alimentazione > Timeout > Modalità Sospensione**.
2. Specificare l'intervallo di tempo durante il quale la stampante rimane inattiva prima di entrare in modalità Sospensione.

Modalità Ibernazione

1. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Gestione alimentazione > Timeout > Timeout ibernazione**.
2. Selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la stampante rimane inattiva prima di entrare in modalità ibernazione.
 - Affinché Timeout ibernazione possa funzionare, impostare Timeout ibernazione alla connessione su Attiva ibernazione.
 - Il Server Web integrato è disattivato quando la stampante è in modalità Ibernazione.

REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ DEL DISPLAY

1. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Periferica > Preferenze**.
2. Nel menu Luminosità schermo, regolare l'impostazione.

CONSERVAZIONE DEI MATERIALI DI CONSUMO


- Stampare su entrambi i lati del supporto.




Nota: La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.

- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una sola copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

Spostamento della stampante in un'altra posizione

 **ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI:** Se la stampante pesa più di 20 kg (44 lb), potrebbe richiedere due o più persone per essere sollevata in modo sicuro.

 **ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI:** Quando si sposta la stampante, attenersi alle seguenti linee guida per evitare infortuni o danni alla stampante:

- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
- Spegnerla stampante, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi dalla stampante.
- Se alla stampante sono collegati vassoi opzionali da pavimento o opzioni di uscita separati, scollegarli prima di spostare la stampante.
- Se la stampante è dotata di una base con rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si oltrepassano soglie e punti di rottura nella pavimentazione.
- Se la stampante non dispone di una base con rotelle ma è configurata con vassoi o unità di uscita opzionali, rimuovere le unità di uscita opzionali e sollevare la stampante per sganciare i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le unità opzionali contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Qualsiasi carrello utilizzato per spostare la stampante deve avere una superficie in grado di supportare l'intero spazio di ingombro della stampante.
- Qualsiasi carrello utilizzato per spostare le unità hardware opzionali deve avere una superficie in grado di supportare le dimensioni delle unità.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

 Nota: I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo contiene:

| | |
|--|-----|
| Problemi di qualità di stampa | 184 |
| Problemi di stampa..... | 185 |
| La stampante non risponde..... | 230 |
| Impossibile leggere l'unità flash..... | 232 |
| Attivazione della porta USB..... | 233 |
| Problemi di connessione di rete..... | 234 |
| Problemi con i materiali di consumo | 238 |
| Rimozione degli inceppamenti..... | 240 |
| Problemi di alimentazione della carta..... | 247 |
| Problemi di qualità dei colori | 251 |
| Come contattare l'assistenza clienti..... | 255 |

Problemi di qualità di stampa


Individuare l'immagine che presenta il problema di qualità di stampa che si è verificato, quindi fare clic sul collegamento riportato di seguito per scoprire quali sono i passaggi di risoluzione dei problemi.

- [Pagine vuote o bianche](#)
- [Stampa scura](#)
- [Immagini sfocate](#)
- [Sfondo grigio o a colori](#)
- [Margini errati](#)
- [Stampa chiara](#)
- [Colori mancanti](#)
- [Macchie e punti sulle stampe](#)
- [Arricciamento della carta](#)
- [Stampa storta o inclinata](#)
- [Immagini a colori o in nero a tinta unita](#)
- [Testo o immagini tagliate](#)
- [Il toner si stacca facilmente](#)
- [La densità di stampa non è uniforme](#)
- [Linee scure orizzontali](#)
- [Righe scure verticali](#)
- [Linee bianche orizzontali](#)
- [Linee bianche verticali](#)
- [Difetti ricorrenti](#)

Problemi di stampa

QUALITÀ DI STAMPA SCARSA


Pagine vuote o bianche



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa.

Per stampare pagine di prova, fare riferimento alle seguenti informazioni:

1. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa**.
2. Per i modelli di stampante privi di touch-screen, per navigare tra le impostazioni premere il pulsante **OK**.

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|---|-------------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <p>1 Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia toner Xerox originale e supportata.</p> <p> Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <p>1 Rimuovere il kit immagini a colori, quindi rimuovere l'unità immagini nero.</p> <div data-bbox="204 987 582 1424" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Avvertenza – Potenziale danno: Non esporre l'unità immagini a colori e l'unità immagini nero alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> </div> <div data-bbox="204 1447 582 1809" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Avvertenza: Non toccare il tamburo del fotoconduttore sotto il kit immagini a colori e l'unità immagini nero. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei lavori di stampa futuri.</p> </div> <p>2 Inserire l'unità immagini nero, quindi inserire il kit immagini a colori.</p> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |




| AZIONE | SÌ | NO |
|---|----|----|
| <p>3 Stampare il documento.</p> <p>La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?</p> | | |


Stampa scura



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine campione di qualità per stabilire il colore mancante. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.


| AZIONE | SÌ | NO |
|---|------------------------|------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <p>1 Eseguire la regolazione del colore.</p> <p>Dal pannello comandi, andare a: Impostazioni > Stampa > Qualità > Immagine avanzata > Regolazione colore.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>La stampa è troppo scura?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passaggio 2</p> <p>1 A seconda del sistema operativo in uso, ridurre l'intensità del toner nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> | Andare al passaggio 3. | Il problema è stato risolto. |



| AZIONE | SÌ | NO |
|--|------------------------|------------------------------|
| <p> Nota: È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello comandi della stampante. Selezionare: Impostazioni > Stampa > Qualità > Intensità toner.</p> <p>2 Stampare il documento. La stampa è troppo scura?</p> | | |
| <p>Passaggio 3</p> <p>1 A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p> Nota: Accertarsi che le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato nel vassoio.</p> <p> Nota: È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello comandi della stampante. Andare a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/ tipo carta.</p> <p>2 Stampare il documento. La stampa è troppo scura?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passaggio 4</p> <p>Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p> | Andare al passaggio 5. | Il problema è stato risolto. |

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|---|------------------------------|
| La stampa è troppo scura? | | |
| Passaggio 5 1 Sostituire la carta con grana o ruvida con carta normale. 2 Stampare il documento. La stampa è troppo scura? | Andare al passaggio 6. | Il problema è stato risolto. |
| Passaggio 6 1 Caricare carta estratta da una risma nuova.  Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. 2 Stampare il documento. La stampa è troppo scura? | Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti. | Il problema è stato risolto. |

Immagini sfocate



-  Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.


| AZIONE | SÌ | NO |
|--|--|-------------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Caricare il vassoio con il tipo e la grammatura carta corretti. 2 Stampare il documento. <p>Sulle stampe sono presenti immagini sfocate?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. <p> Nota: Accertarsi che le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato nel vassoio.</p> <p> Nota: È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello comandi della stampante. Andare a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/ tipo carta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Stampare il documento. <p>Sulle stampe sono presenti immagini sfocate?</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Eseguire la regolazione del colore. <p>Dal pannello comandi, andare a: Impostazioni > Stampa > Qualità > Immagine avanzata > Regolazione colore.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Stampare il documento. | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|----|----|
| Sulle stampe sono presenti immagini sfocate? | | |

Sfondo grigio o a colori



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.



| AZIONE | SÌ | NO |
|--|--|-------------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <p>1 A seconda del sistema operativo in uso, regolare l'intensità del toner nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p> Nota: È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello comandi della stampante. Selezionare: Impostazioni > Stampa > Qualità > Intensità toner.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio o a colori?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <p>1 Eseguire la regolazione del colore.</p> <p>Dal pannello comandi, andare a: Impostazioni > Stampa > Qualità > Immagine avanzata > Regolazione colore.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio o a colori?</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 3</p> <p>1 Rimuovere il kit immagini a colori, quindi rimuovere l'unità immagini nero.</p> <div data-bbox="204 1688 580 1944" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avvertenza – Potenziale danno: Non esporre l'unità immagini a colori e l'unità immagini nero alla luce diretta</p> </div> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|----|----|
| <p>per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Avvertenza: Non toccare il tamburo del fotoconduttore sotto il kit immagini a colori e l'unità immagini nero. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei lavori di stampa futuri.</p> <p>2 Inserire l'unità immagini nero, quindi inserire il kit immagini a colori.</p> <p>3 Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio o a colori?</p> | | |

Margini errati





Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.



| AZIONE | SÌ | NO |
|--|-------------------------------------|--|
| <p>Passaggio 1</p> <p>1 Regolare le guide della carta nel vassoio nella posizione corretta per la carta caricata.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>I margini sono corretti?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <p>1 A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p> Nota: Accertarsi che le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato nel vassoio.</p> <p> Nota: È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello comandi della stampante. Andare a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/ tipo carta.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>I margini sono corretti?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> |


Stampa chiara



 Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <p>1 Eeguire la regolazione del colore.</p> <p>Dal pannello comandi, andare a: Impostazioni > Stampa > Qualità > Immagine avanzata > Regolazione colore.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <p>1 A seconda del sistema operativo in uso, aumentare l'intensità del toner nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p> Nota: È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello comandi della stampante. Selezionare: Impostazioni > Stampa > Qualità > Intensità toner.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Passaggio 3</p> <p>1 Disattivare l'opzione Risparmio colore.</p> <p>Dal pannello comandi, andare a: Impostazioni > Stampa > Qualità > Risparmio colore.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p> | <p>Andare al passaggio 4.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 4</p> <p>1 A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p> Nota: Accertarsi che le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato nel vassoio.</p> <p> Nota: È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello comandi della stampante. Andare a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/ tipo carta.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p> | <p>Andare al passaggio 5.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 5</p> <p>Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>1 Sostituire la carta con grana o ruvida con carta normale.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p> | <p>Andare al passaggio 6.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|---|-------------------------------------|
| <p>Passaggio 6</p> <p>1 Caricare carta estratta da una risma nuova.</p> <p> Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p> | <p>Andare al passaggio 7.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 7</p> <p>1 Rimuovere il kit immagini a colori, quindi rimuovere l'unità immagini nero.</p> <div data-bbox="204 987 582 1422" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Avvertenza – Potenziale danno: Non esporre l'unità immagini a colori e l'unità immagini nero alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> </div> <div data-bbox="204 1451 582 1809" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avvertenza: Non toccare il tamburo del fotoconduttore sotto il kit immagini a colori e l'unità immagini nero. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei lavori di stampa futuri.</p> </div> <p>2 Inserire l'unità immagini nero, quindi inserire il kit immagini a colori.</p> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|----|----|
| 3 Stampare il documento. La stampa è chiara? | | |

Colori mancanti




Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.




| AZIONE | SÌ | NO |
|--|--|-------------------------------------|
| <p>1 Rimuovere il kit immagini a colori, quindi rimuovere l'unità immagini nero.</p> <div data-bbox="204 483 582 920" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avvertenza – Potenziale danno: Non esporre l'unità immagini a colori e l'unità immagini nero alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> </div> <div data-bbox="204 943 582 1305" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avvertenza: Non toccare il tamburo del fotoconduttore sotto il kit immagini a colori e l'unità immagini nero. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei lavori di stampa futuri.</p> </div> <p>2 Rimuovere la cartuccia di toner del colore mancante.</p> <p>3 Rimuovere, quindi inserire l'unità sviluppatore del colore mancante.</p> <p>4 Inserire la cartuccia di toner del colore mancante.</p> <p>5 Inserire il kit immagini a colori.</p> <p>6 Stampare il documento.</p> <p>Alcuni colori risultano mancanti sulle stampe?</p> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

Macchie e punti sulle stampe



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.



| AZIONE | SÌ | NO |
|--|------------------------|---|
| <p>Passaggio 1</p> <p>Verificare che la stampante non sia contaminata dalla perdita di toner.</p> <p>Sono presenti perdite di toner nella stampante?</p> | Andare al passaggio 2. | Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti . |
| <p>Passaggio 2</p> <ol style="list-style-type: none"> Dal pannello comandi, andare a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta Verificare se le impostazioni relative al formato e al tipo di carta corrispondono alla carta caricata. <p> Nota: Verificare che la carta non abbia superficie ruvida o poco levigata.</p> <p>Le impostazioni corrispondono?</p> | Andare al passaggio 4. | Andare al passaggio 3. |
| <p>Passaggio 3</p> <ol style="list-style-type: none"> A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |


| AZIONE | SÌ | NO |
|--|------------------------|------------------------------|
| <p> Nota: Accertarsi che le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato nel vassoio.</p> <p> Nota: È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello comandi della stampante. Andare a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/ tipo carta.</p> <p>2 Stampare il documento. La stampa contiene macchie?</p> | | |
| <p>Passaggio 4</p> <p>1 Caricare carta estratta da una risma nuova.</p> <p> Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p>2 Stampare il documento. La stampa contiene macchie?</p> | Andare al passaggio 5. | Il problema è stato risolto. |

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|--|-------------------------------------|
| <p>Passaggio 5</p> <p>1 Rimuovere il kit immagini a colori, quindi rimuovere l'unità immagini nero.</p> <div data-bbox="204 517 582 954" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avvertenza – Potenziale danno: Non esporre l'unità immagini a colori e l'unità immagini nero alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> </div> <div data-bbox="204 981 582 1344" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avvertenza: Non toccare il tamburo del fotoconduttore sotto il kit immagini a colori e l'unità immagini nero. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei lavori di stampa futuri.</p> </div> <p>2 Inserire l'unità immagini nero, quindi inserire il kit immagini a colori.</p> <p>3 Stampare il documento.</p> <p>La stampa contiene macchie?</p> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

Arricciamiento della carta





| AZIONE | SÌ | NO |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <p>1 Regolare le guide nel vassoio adattandole alla posizione corretta della carta.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <p>1 A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p> Nota: Accertarsi che le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato nel vassoio.</p> <p> Nota: È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello comandi della stampante. Andare a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/ tipo carta.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|---|------------------------------|
| <p>Passaggio 3</p> <p>Stampare sull'altro lato della carta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la carta, rovesciarla, quindi ricaricarla. 2 Stampare il documento. <p>La carta è arricciata?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passaggio 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Caricare carta estratta da una risma nuova. <p> Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Stampare il documento. <p>La carta è arricciata?</p> | Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti. | Il problema è stato risolto. |

Stampa storta o inclinata



-  Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|---|------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Estrarre il vassoio. 2 Rimuovere la carta, quindi caricare carta estratta da una risma nuova. <p> Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Regolare le guide della carta nel vassoio nella posizione corretta per la carta caricata. 4 Inserire il vassoio. 5 Stampare il documento. <p>La stampa è storta o inclinata?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passaggio 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Accertarsi che si stia stampando su carta supportata. 2 Stampare il documento. <p>La stampa è storta o inclinata?</p> | Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti. | Il problema è stato risolto. |

Immagini a colori o in nero a tinta unita





Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|--|-------------------------------------|
| <p>1 Rimuovere il kit immagini a colori, quindi rimuovere l'unità immagini nero.</p> <div data-bbox="204 483 580 920" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avvertenza – Potenziale danno: Non esporre l'unità immagini a colori e l'unità immagini nero alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> </div> <div data-bbox="204 943 580 1308" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avvertenza: Non toccare il tamburo del fotoconduttore sotto il kit immagini a colori e l'unità immagini nero. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei lavori di stampa futuri.</p> </div> <p>2 Inserire l'unità immagini nero, quindi inserire il kit immagini a colori.</p> <p>3 Stampare il documento.</p> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

Testo o immagini tagliate




Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.



| AZIONE | SÌ | NO |
|--|--|-------------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Regolare le guide della carta nel vassoio nella posizione corretta per la carta caricata. 2 Stampare il documento. <p>Il testo o l'immagine sono troncati?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa. <p> Nota: Accertarsi che le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato nel vassoio.</p> <p> Nota: È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello comandi della stampante. Andare a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/ tipo carta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Stampare il documento. <p>Il testo o l'immagine sono troncati?</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere il kit immagini a colori, quindi rimuovere l'unità immagini nero. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Avvertenza – Potenziale danno: Non esporre l'unità immagini a colori e</p> </div> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|----|----|
| <p>l'unità immagini nero alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Avvertenza: Non toccare il tamburo del fotoconduttore sotto il kit immagini a colori e l'unità immagini nero. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei lavori di stampa futuri.</p> <p>2 Inserire l'unità immagini nero, quindi inserire il kit immagini a colori.</p> <p>3 Stampare il documento.</p> <p>Il testo o l'immagine sono troncati?</p> | | |

Il toner si stacca facilmente




 Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|-------------------------------------|--|
| <p>1 A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p> Nota: Accertarsi che le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato nel vassoio.</p> <p> Nota: È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello comandi della stampante. Andare a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/ tipo carta.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>Il toner si stacca?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> |

La densità di stampa non è uniforme






 Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|---|-------------------------------------|
| <p>1 Rimuovere il kit immagini a colori, quindi rimuovere l'unità immagini nero.</p> <div data-bbox="204 483 580 920" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avvertenza – Potenziale danno: Non esporre l'unità immagini a colori e l'unità immagini nero alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> </div> <div data-bbox="204 943 580 1308" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avvertenza: Non toccare il tamburo del fotoconduttore sotto il kit immagini a colori e l'unità immagini nero. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei lavori di stampa futuri.</p> </div> <p>2 Inserire l'unità immagini nero, quindi inserire il kit immagini a colori.</p> <p>3 Stampare il documento.</p> <p>La densità di stampa non è uniforme?</p> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

Linee scure orizzontali



- Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.
- Se sulle stampe continuano a essere presenti linee scure orizzontali, consultare l'argomento [Difetti ricorrenti](#).




| AZIONE | SÌ | NO |
|---|--|-------------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <p>1 A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p> Nota: Accertarsi che le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato nel vassoio.</p> <p> Nota: È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello comandi della stampante. Andare a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/ tipo carta.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee scure orizzontali?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <p>1 Caricare carta estratta da una risma nuova.</p> <p> Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee scure orizzontali?</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 3</p> <p>1 Rimuovere il kit immagini a colori, quindi rimuovere l'unità immagini nero.</p> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|----|----|
| <p>Avvertenza – Potenziale danno: Non esporre l'unità immagini a colori e l'unità immagini nero alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Avvertenza: Non toccare il tamburo del fotoconduttore sotto il kit immagini a colori e l'unità immagini nero. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei lavori di stampa futuri.</p> <p>2 Inserire l'unità immagini nero, quindi inserire il kit immagini a colori.</p> <p>3 Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee scure orizzontali?</p> | | |

Righe scure verticali



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.



| AZIONE | SÌ | NO |
|---|--|-------------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <p>1 A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p> Nota: Accertarsi che le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato nel vassoio.</p> <p> Nota: È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello comandi della stampante. Andare a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/ tipo carta.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee scure verticali?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <p>1 Caricare carta estratta da una risma nuova.</p> <p> Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee scure verticali?</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 3</p> <p>1 Rimuovere il kit immagini a colori, quindi rimuovere l'unità immagini nero.</p> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|----|----|
| <p>Avvertenza – Potenziale danno: Non esporre l'unità immagini a colori e l'unità immagini nero alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Avvertenza: Non toccare il tamburo del fotoconduttore sotto il kit immagini a colori e l'unità immagini nero. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei lavori di stampa futuri.</p> <p>2 Inserire l'unità immagini nero, quindi inserire il kit immagini a colori.</p> <p>3 Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee scure verticali?</p> | | |

Linee bianche orizzontali




- Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.
- Se sulle stampe continuano a essere presenti linee bianche orizzontali, consultare [Difetti ricorrenti](#).



| AZIONE | SÌ | NO |
|--|--|-------------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <p>1 A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p> Nota: Accertarsi che le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato nel vassoio.</p> <p> Nota: È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello comandi della stampante. Andare a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/ tipo carta.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche orizzontali?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <p>1 Caricare l'origine carta specificata con il tipo di carta consigliato.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche orizzontali?</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 3</p> <p>1 Rimuovere il kit immagini a colori, quindi rimuovere l'unità immagini nero.</p> <div data-bbox="204 1738 580 1928" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Avvertenza – Potenziale danno: Non esporre l'unità immagini a colori e</p> </div> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|----|----|
| <p>l'unità immagini nero alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Avvertenza: Non toccare il tamburo del fotoconduttore sotto il kit immagini a colori e l'unità immagini nero. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei lavori di stampa futuri.</p> <p>2 Inserire l'unità immagini nero, quindi inserire il kit immagini a colori.</p> <p>3 Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche orizzontali?</p> | | |

Linee bianche verticali



-  Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|--|-------------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <p>1 A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p> Nota: Accertarsi che le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato nel vassoio.</p> <p> Nota: È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello comandi della stampante. Andare a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/ tipo carta.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <p>Assicurarsi che si stia utilizzando il tipo di carta consigliato.</p> <p>1 Caricare l'origine carta specificata con il tipo di carta consigliato.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 3</p> <p>1 Rimuovere il kit immagini a colori, quindi rimuovere l'unità immagini nero.</p> <div data-bbox="204 1839 582 1951" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Avvertenza – Potenziale danno: Non</p> </div> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|----|----|
| <p>esporre l'unità immagini a colori e l'unità immagini nero alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Avvertenza: Non toccare il tamburo del fotoconduttore sotto il kit immagini a colori e l'unità immagini nero. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei lavori di stampa futuri.</p> <p>2 Inserire l'unità immagini nero, quindi inserire il kit immagini a colori.</p> <p>3 Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?</p> | | |

Difetti ricorrenti



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|--|-------------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <p>Stabilire quanti colori presentano difetti.</p> <p>È interessato un solo colore?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <p>1 Utilizzando lo strumento di misurazione difetti di manutenzione, misurare la distanza tra i difetti ricorrenti nella pagina del colore interessato.</p> <p>2 Sostituire il materiale di consumo che corrisponde alla misurazione sulla pagina a colori interessata.</p> <p>Kit immagini a colori o kit immagini nero</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94,5 mm (3,72 poll.) • 29,9 mm (1,18 poll.) • 23,2 mm (0,91 poll.) <p>Unità sviluppatore</p> <ul style="list-style-type: none"> • 43,6 mm (1,72 poll.) • 45,0 mm (1,77 poll.) <p>3 Stampare le pagine di verifica della qualità di stampa.</p> <p>I difetti continuano ad apparire?</p> | <p>Annotare la distanza, quindi contattare il proprio rappresentante dell'assistenza o fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 3</p> <p>1 Utilizzando lo strumento di misurazione difetti di manutenzione, misurare la distanza tra i difetti ricorrenti nella pagina del colore interessato.</p> <p>2 Sostituire il materiale di consumo che corrisponde alla misurazione sulla pagina a colori interessata.</p> <p>Modulo di trasferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • 37,7 mm (1,48 poll.) | <p>Annotare la distanza, quindi contattare il proprio rappresentante dell'assistenza o fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|----|----|
| <ul style="list-style-type: none"> • 78,5 mm (3,09 poll.) • 55,0 mm (2,17 poll.) • 28,3 mm (1,11 poll.) <p>Fusore</p> <ul style="list-style-type: none"> • 79,8 mm (3,14 poll.) • 94,3 mm (3,71 poll.) <p>3 Stampare le pagine di verifica della qualità di stampa.</p> <p>I difetti continuano ad apparire?</p> | | |




I LAVORI NON VENGONO STAMPATI


| AZIONE | SÌ | NO |
|--|------------------------------|------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <p>a. Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa, quindi verificare che sia selezionata la stampante corretta.</p> <p>b. Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passaggio 2</p> <p>a. Verificare se la stampante è accesa.</p> <p>b. Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display.</p> <p>c. Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 3. |
| <p>Passaggio 3</p> <p>a. Verificare se le porte funzionano e se i cavi sono collegati correttamente al computer e alla stampante.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 4. |

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|------------------------------|--|
| <p>relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>b. Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p> | | |
| <p>Passaggio 4</p> <p>a. Spegnerla stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p>b. Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 5. |
| <p>Passaggio 5</p> <p>a. Rimuovere e poi reinstallare il driver di stampa.</p> <p>b. Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p> | Il problema è stato risolto. | Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti . |

STAMPA LENTA


| AZIONE | SÌ | NO |
|---|------------------------|------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <p>Verificare che il cavo della stampante sia collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, all'unità opzionale o ad altro dispositivo di rete.</p> <p>La stampante è lenta?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passaggio 2</p> <p>a. Accertarsi che la stampante non sia in Modalità silenziosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dal pannello comandi, andare a: Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Operazioni periferica > Modalità silenziosa. | Andare al passaggio 3. | Il problema è stato risolto. |

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|------------------------|------------------------------|
| <p>Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.</p> <p>b. Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p> | | |
| <p>Passaggio 3</p> <p>a. A seconda del sistema operativo in uso, specificare la risoluzione di stampa nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>b. Impostare la risoluzione su QC 4800.</p> <p>c. Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passaggio 4</p> <p>a. A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p> Nota: Accertarsi che le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato nel vassoio.</p> <p> Nota: È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello comandi della stampante. Andare a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/ tipo carta.</p> <p> Nota: Per i tipi di carta più pesante, la velocità di stampa diminuisce.</p> | Andare al passaggio 5. | Il problema è stato risolto. |

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| <p> Nota: Con tipi di carta con una larghezza inferiore ai formati Letter, A4 e Legal, la velocità di stampa potrebbe diminuire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello comandi della stampante. Andare a Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni. <p>b. Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p> | | |
| <p>Passaggio 5</p> <p>a. Verificare che le impostazioni della stampante relative alla grana e alla grammatura corrispondano alle caratteristiche della carta caricata.</p> <p>Dal pannello comandi, andare a: Impostazioni > Carta > Configurazione supporti > Impostazione del tipo di supporto.</p> <p>Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.</p> <p>b. Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p> | <p>Andare al passaggio 6.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |


| AZIONE | SÌ | NO |
|---|---|------------------------------|
| <p>Passaggio 6</p> <p>Rimuovere i lavori in attesa.</p> <p>La stampante è lenta?</p> | Andare al passaggio 7. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passaggio 7</p> <p>a. Accertarsi che la stampante non si stia surriscaldando.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attendere che la stampante si raffreddi dopo un lavoro di stampa lungo. • Controllare la temperatura ambiente consigliata per la stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Scelta della posizione per la stampante. <p>b. Stampare il documento.</p> <p>La stampante è lenta?</p> | Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti. | Il problema è stato risolto. |

LA CARTA O IL VASSOIO UTILIZZATO PER LA STAMPA DEL LAVORO NON SONO CORRETTI

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|-------------------------------------|--|
| <p>Passaggio 1</p> <p>a. Verificare che la carta utilizzata sia di tipo corretto.</p> <p>b. Stampare il documento.</p> <p>Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo corretto di carta?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Caricare carta di formato e tipo corretti.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <p>a. A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato e il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p> Nota: È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello comandi della stampante. Andare a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/ tipo carta.</p> <p>Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.</p> <p>b. Accertarsi che le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato.</p> <p>c. Stampare il documento.</p> <p>Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo corretto di carta?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> |
| <p>Passaggio 3</p> <p>1 Verificare se i vassoi sono collegati.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> |

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|----|----|
| <p>Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Collegamento dei vassoi.</p> <p>2 Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato dal vassoio corretto?</p> | | |

La stampante non risponde

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|---|--------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <p>Verificare che il cavo di alimentazione della stampante sia collegato alla presa elettrica.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>ATTENZIONE – PERICOLO DI LESIONI:</p> <p>Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica di potenza adeguata e dotata di messa a terra, vicino al prodotto e facilmente accessibile, e scollegare tutti i cavi di ingresso nella stampante.</p> </div> <p>La stampante risponde?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <p>Assicurarsi che la presa elettrica sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p> | <p>Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> |
| <p>Passaggio 3</p> <p>Verificare se la stampante è accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p> | <p>Andare al passaggio 4.</p> | <p>Accendere la stampante.</p> |
| <p>Passaggio 4</p> <p>Controllare se la stampante è in modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>La stampante è in modalità di sospensione o ibernazione?</p> | <p>Premere il pulsante di accensione per attivare la stampante.</p> | <p>Andare al passaggio 5.</p> |

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|------------------------------|---|
| <p>Passaggio 5</p> <p>Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer sono inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p> | Andare al passaggio 6. | Inserire i cavi nelle porte corrette. |
| <p>Passaggio 6</p> <p>Installare il driver di stampa corretto.</p> <p>La stampante risponde?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 7. |
| <p>Passaggio 7</p> <p>Spegnere la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p>La stampante risponde?</p> | Il problema è stato risolto. | Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti. |

Impossibile leggere l'unità flash

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|------------------------------|---|
| <p>Passaggio 1</p> <p>Controllare se la stampante non è occupata a elaborare un altro lavoro di stampa, copia, scansione o fax.</p> <p>La stampante è pronta?</p> | Andare al passaggio 2. | Attendere che la stampante completi l'elaborazione dell'altro lavoro. |
| <p>Passaggio 2</p> <p>Controllare se l'unità flash è inserita nella porta USB anteriore.</p> <p>La porta USB posteriore non supporta le unità flash.</p> <p>L'unità flash è inserita nella porta corretta?</p> | Andare al passaggio 3. | Inserire l'unità flash nella porta corretta. |
| <p>Passaggio 3</p> <p>Controllare se l'unità flash è supportata. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Unità flash e tipi di file supportati.</p> <p>L'unità flash è supportata?</p> | Andare al passaggio 4. | Inserire un'unità flash supportata. |
| <p>Passaggio 4</p> <p>1 Verificare se la porta USB è attivata. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Attivazione della porta USB.</p> <p>2 Rimuovere, quindi inserire l'unità flash.</p> <p>La stampante riconosce l'unità flash?</p> | Il problema è stato risolto. | Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti . |

Attivazione della porta USB



Dal pannello comandi, andare a:

Impostazioni > Rete/Porte > USB > Attiva porta USB.


Problemi di connessione di rete


IMPOSSIBILE APRIRE IL SERVER WEB INTEGRATO

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Verificare se la stampante è accesa. 2 Accedere al Server Web integrato (EWS) sulla stampante. <p>È possibile aprire EWS?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Controllare che l'indirizzo IP della stampante sia corretto. <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale. • l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. 2 Accedere a EWS. <p>È possibile aprire EWS?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> |
| <p>Passaggio 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Accertarsi di utilizzare un browser supportato con una versione rilasciata negli ultimi due anni: <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Edge • Versione di Safari • Google Chrome™ • Versione di Mozilla Firefox • Opera • Brave 2 Accedere a EWS. <p>È possibile aprire EWS?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 4.</p> |
| <p>Passaggio 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Verificare che la connessione di rete funzioni. | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 5.</p> |

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|-------------------------------------|--|
| <p> Nota: Se la connessione non funziona, contattare l'amministratore.</p> <p>2 Accedere a EWS.</p> <p>È possibile aprire EWS?</p> | | |
| <p>Passaggio 5</p> <p>1 Verificare che i collegamenti dei cavi alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il server di stampa.</p> <p>2 Accedere a EWS.</p> <p>È possibile aprire EWS?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 6.</p> |
| <p>Passaggio 6</p> <p>1 Verificare se i server proxy Web sono disattivati.</p> <p> Nota: Se i server sono disabilitati, contattare l'amministratore.</p> <p>2 Accedere a EWS.</p> <p>È possibile aprire EWS?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> |

IMPOSSIBILE CONNETTERE LA STAMPANTE ALLA RETE WI-FI

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <p>Accertarsi che Adattatore attivo sia impostato su Automatico.</p> <p>Dal pannello comandi, andare a: Impostazioni > Rete/Porte > Panoramica sulla rete > Adattatore attivo > Auto.</p> <p>Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.</p> <p>La stampante riesce a connettersi alla rete Wi-Fi?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <p>Verificare che sia selezionata la rete Wi-Fi corretta.</p> <p> Nota: Alcuni router possono condividere l'SSID predefinito.</p> <p>Ci si sta connettendo alla rete Wi-Fi corretta?</p> | <p>Andare al passaggio 4.</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> |
| <p>Passaggio 3</p> <p>Connettersi alla rete Wi-Fi corretta. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Connessione della stampante a una rete Wi-Fi.</p> <p>La stampante riesce a connettersi alla rete Wi-Fi?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 4.</p> |
| <p>Passaggio 4</p> <p>Controllare la modalità di protezione wireless.</p> <p>Dal pannello comandi, andare a: Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Modalità di protezione wireless.</p> <p>Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per</p> | <p>Andare al passaggio 6.</p> | <p>Andare al passaggio 5.</p> |

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|-------------------------------------|--|
| <p>scorrere le impostazioni. È stata selezionata la modalità di protezione wireless corretta?</p> | | |
| <p>Passaggio 5 Selezionare la modalità di protezione wireless corretta. La stampante riesce a connettersi alla rete Wi-Fi?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 6.</p> |
| <p>Passaggio 6 Assicurarsi si aver inserito la password di rete corretta.  Nota: Prendere nota di spazi, numeri e lettere maiuscole contenute nella password. La stampante riesce a connettersi alla rete Wi-Fi?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> |

Problemi con i materiali di consumo

SOSTITUIRE CARTUCCIA REGIONE STAMPANTE NON CORRISPONDENTE

C'è un errore di mancata corrispondenza tra la regione della stampante e la regione della cartuccia. Per risolvere il problema, acquistare una cartuccia con la regione corretta corrispondente a quella della stampante oppure acquistare una cartuccia universale.

Per trovare le impostazioni della regione della stampante e della cartuccia di Stampa, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello comandi, andare a: **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa.**

- Il primo numero nel messaggio dopo il 42 indica la regione della stampante.
- Il secondo numero nel messaggio dopo il 42 indica la regione della cartuccia.

| REGIONE | CODICE NUMERICO |
|--|-----------------|
| Universale | 0 |
| Nord America ed Europa occidentale | 1 |
| Non applicabile | 2 |
| Non applicabile | 3 |
| America latina, Europa orientale, Medio Oriente e Africa | 4 |
| Non applicabile | 5 |
| Non applicabile | 6 |
| Non applicabile | 7 |
| Non applicabile | 8 |
| Non applicabile | 9 |



Nota: Per trovare le impostazioni della regione della stampante e la cartuccia di toner, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello comandi, andare a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Pagine di prova della qualità di stampa.**

MATERIALI DI CONSUMO NON XEROX

La stampante ha rilevato un materiale di consumo non Xerox installata nella stampante.

La stampante Xerox è progettata per funzionare al meglio con materiali di consumo Xerox originali. L'utilizzo di materiali di consumo di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali di consumo Xerox e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali di consumo di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Xerox o a componenti associati.

Avvertenza – Potenziale danno: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale di consumo o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente Xerox originale. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Utilizzo di materiali di consumo Xerox originali](#).

Se la stampante non stampa dopo aver cancellato il messaggio di errore, azzerare il contatore dell'utilizzo dei materiali di consumo.

1. Sul pannello comandi, andare a **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Utilizzo e contatori materiali di consumo**.
2. Selezionare il componente o il materiale di consumo da ripristinare, quindi toccare **Avvio**.
3. Leggere il messaggio di avvertenza, quindi toccare **Continua**.
4. Usando due dita, toccare il display per 15 secondi per eliminare il messaggio.




Nota: Se non si è in grado di azzerare i contatori di utilizzo delle forniture, restituire il materiale di consumo al punto vendita.

Rimozione degli inceppamenti


COME EVITARE GLI INCEPPAMENTI

Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.




- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta; accertarsi che l'altezza della pila di carta sia al di sotto dell'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.



- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata


- Utilizzare solo carta o supporti speciali consigliati.
- Non caricare carta che sia piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.



- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, grammature o formati di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello comandi della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INCEPPAMENTO


- Quando l'opzione Assistenza inceppamento è impostata su **Attivato**, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante potrebbe tentare di espellere le pagine vuote o parzialmente stampate. Verificare se nell'output di stampa sono presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppamento è impostata su **Attivato** o su **Automatico**, le pagine inceppate vengono ristampate.



1. Vassoio di uscita standard
2. Sportello A
3. Vassoio da 250 fogli standard e vassoi da 550 fogli opzionali
4. Alimentatore multiuso
5. Alimentatore manuale


INCEPPAMENTO DELLA CARTA NEL VASSOIO STANDARD

1. Rimuovere il vassoio e l'alimentatore manuale.



2. Rimuovere la carta inceppata.

 Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




3. Inserire l'alimentatore manuale e il vassoio.

INCEPPAMENTO DELLA CARTA NEL VASSOIO DI USCITA STANDARD


Rimuovere la carta inceppata.

 Nota: Verificare che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




INCEPPAMENTO DELLA CARTA NELL'ALIMENTATORE MANUALE

1. Rimuovere il vassoio e l'alimentatore manuale.



2. Rimuovere la carta inceppata.

 Nota: Verificare che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3. Inserire l'alimentatore manuale e il vassoio.


INCEPPAMENTO CARTA NELLO SPORETTO A

1. Aprire lo sportello A.



ATTENZIONE – SUPERFICIE SURRISCALDATA: L'area interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie dei componenti prima di toccarla.



Avvertenza – Potenziale danno: Per evitare danni causati da scariche elettrostatiche, toccare una parte in metallo esposta del telaio prima di accedere o toccare le parti interne della stampante.




2. Rimuovere la carta inceppata da una qualsiasi delle seguenti aree:

 Nota: Verificare che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.


- Area del fusore




- Sotto l'area del fusore



- Unità fronte/retro




3. Chiudere lo sportello A.



Problemi di alimentazione della carta


LE BUSTE SI INCOLLANO DURANTE LA STAMPA

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|---|------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <p>a. Utilizzare buste conservate in un ambiente asciutto</p> <p> Nota: La stampa su buste con un alto tasso di umidità può causare l'incollamento dei lembi.</p> <p>b. Inviare il lavoro di stampa.</p> <p>La busta si incolla durante la stampa?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passaggio 2</p> <p>a. Accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Busta.</p> <p>Dal pannello comandi, andare a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta</p> <p>Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.</p> <p>b. Inviare il lavoro di stampa.</p> <p>La busta si incolla durante la stampa?</p> | Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti. | Il problema è stato risolto. |

FASCICOLAZIONE NON FUNZIONANTE

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|-------------------------------------|--|
| <p>Passaggio 1</p> <p>a. Dal pannello comandi, andare a Impostazioni > Stampa > Layout > Fascicola.</p> <p>Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.</p> <p>b. Selezionare Attivato [1,2,1,2,1,2].</p> <p>c. Stampare il documento.</p> <p>Il documento è stato fascicolato correttamente?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <p>a. Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa, quindi selezionare Fascicola.</p> <p>b. Stampare il documento.</p> <p>Il documento è stato fascicolato correttamente?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> |
| <p>Passaggio 3</p> <p>a. Ridurre il numero di pagine da stampare.</p> <p>b. Stampare il documento.</p> <p>Le pagine sono fascicolate correttamente?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> |

SI VERIFICANO NUMEROSI INCEPPAMENTI CARTA

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|--|-------------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <p>a. Rimuovere il vassoio.</p> <p>b. Controllare se la carta è stata caricata correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente. • Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Assicurarsi di stampare sul formato e tipo di carta consigliato. <p>c. Inserire il vassoio.</p> <p>d. Stampare il documento.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <p>a. Dal pannello comandi, andare a: Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi > Formato/tipo carta</p> <p>Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.</p> <p>b. Impostare il formato e il tipo di carta corretti.</p> <p>c. Stampare il documento.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 3</p> <p>a. Caricare carta estratta da una risma nuova.</p> <p> Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione</p> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|----|----|
| <p>originale finché non viene utilizzata.</p> <p>b. Stampare il documento.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?</p> | | |

PAGINE INCEPPATE NON RISTAMPATE

| AZIONE | SÌ | NO |
|---|-------------------------------------|--|
| <p>1 Dal pannello comandi, andare a: Impostazioni > Periferica > Notifiche > Rimozione contenuto inceppato.</p> <p>Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.</p> <p>2 Nel menu Rimozione inceppamento, selezionare Attivato o Automatico.</p> <p>3 Stampare il documento.</p> <p>Le pagine inceppate sono state ristampate?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> |

Problemi di qualità dei colori

MODIFICA DEI COLORI SULLA PAGINA STAMPATA

Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

1. Nella schermata iniziale, andare a **Impostazioni > Stampa > Qualità > Immagine avanzata > Correzione colore**.
2. Dal menu Correzione colore, selezionare **Manuale > Contenuto correzione colore**.
3. Scegliere l'impostazione di conversione del colore appropriata.

| TIPO DI OGGETTO | TABELLE DI CONVERSIONE DEL COLORE |
|---|--|
| Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB | <ul style="list-style-type: none"> • Vivace – Produce colori più luminosi e saturi e può essere applicata a tutti i formati colore in entrata. • Schermo sRGB – Produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. L'utilizzo di toner nero è ottimizzato per la stampa di fotografie. • Visual. - Nero effettivo – Produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. Questa impostazione utilizza solo il toner nero per creare tutte le scale di grigio neutrale. • Vivace sRGB – Produce una maggiore saturazione dei colori per la correzione del colore schermo sRGB. L'utilizzo del toner nero è ottimizzato per la stampa di grafica aziendale. • Disattivato |
| Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK | <ul style="list-style-type: none"> • CMYK US – Applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • CMYK Euro – Applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard Euroscale. • CMYK vivace – Aumenta la saturazione dei colori dell'impostazione di correzione CMYK US. • Disattivato |

DOMANDE FREQUENTI SULLA STAMPA A COLORI

Che cos'è il colore RGB?

"Colore RGB" è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di rosso, verde o blu utilizzata per

riprodurre un colore. Il rosso, il verde e il blu chiaro possono essere aggiunti in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Gli schermi dei computer, gli scanner e le fotocamere digitali utilizzano questo metodo per visualizzare i colori.

Che cos'è il colore CMYK?

"Colore CMYK" è un metodo di descrizione dei colori indicante la quantità di ciano, magenta, giallo e nero utilizzata per riprodurre un particolare colore. Gli inchiostri o i toner ciano, magenta, giallo e nero possono essere stampati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Macchine da stampa, stampanti a getto d'inchiostro e stampanti laser a colori creano i colori in questo modo.

Come viene specificato il colore in un documento da stampare?

I programmi software vengono utilizzati per specificare e modificare il colore del documento che utilizza le combinazioni di colori RGB o CMYK. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del programma software.

Quale metodo utilizza la stampante per riconoscere il colore da stampare?

Durante la stampa di un documento, le informazioni relative al tipo e al colore di ciascun oggetto vengono inviate alla stampante e alle tabelle di conversione del colore. Il colore viene convertito nelle giuste quantità di toner ciano, magenta, giallo e nero utilizzate per riprodurre il colore desiderato. L'applicazione delle tabelle di conversione del colore si basa sulle informazioni relative all'oggetto. È possibile, ad esempio, applicare un tipo di tabella di conversione del colore al testo e un altro alle immagini fotografiche.

Cosa si intende per correzione manuale del colore?

Quando è abilitata la correzione manuale del colore, la stampante utilizza le tabelle di conversione del colore selezionate dall'utente per elaborare gli oggetti. Le impostazioni di correzione del colore manuale sono specifiche per il tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini). Sono specifiche anche per la modalità in cui il colore dell'oggetto viene indicato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK). Per applicare manualmente una tabella di conversione del colore diversa, consultare [Modifica dei colori sulla pagina stampata](#).

La correzione del colore manuale è inutile se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK. Risulta inefficace anche se il programma software o il sistema operativo del computer controlla le regolazioni dei colori. Nella maggior parte dei casi, se si imposta Correzione del colore su Automatica, vengono generati i colori preferiti per i documenti.

Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?

Nel menu Qualità della stampante sono disponibili nove tipi di set di campioni di colore. I set sono disponibili anche nella pagina Campioni colore del Server Web integrato. Se si seleziona un set di campioni, vengono stampate più pagine contenenti centinaia di caselle colorate. Ciascuna casella contiene una combinazione CMYK o RGB, a seconda della tabella selezionata. Il colore di ciascuna casella è il risultato ottenuto facendo passare la combinazione CMYK o RGB attraverso la tabella di conversione del colore selezionata.

Osservando i set di campioni di colore, è possibile individuare la casella con il colore più appropriata per il colore che viene abbinato. La combinazione di colori della casella può quindi essere utilizzata per modificare il colore dell'oggetto in un programma software. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del programma software. È possibile che sia necessaria la correzione manuale del colore per utilizzare la tabella di conversione

del colore selezionata per un oggetto particolare.

La scelta del set di campioni di colore da utilizzare per un determinato problema di corrispondenza dei colori dipende da:

- L'impostazione di Correzione colore selezionata (Automatica, Disattivata o Manuale)
- Il tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini)
- La modalità in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK)

Le pagine dei campioni di colore sono inutili se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK. Inoltre, alcuni programmi software regolano le combinazioni RGB o CMYK specificate tramite la gestione dei colori. In queste situazioni, il colore stampato potrebbe non corrispondere esattamente al colore delle pagine dei campioni colore.

PRESENZA DI UNA DOMINANTE SULLA STAMPA

| AZIONE | SÌ | NO |
|--|--|-------------------------------------|
| <p>Passaggio 1</p> <p>Eeguire la regolazione del colore.</p> <p>a. Dal pannello comandi, andare a: Impostazioni > Stampa > Qualità > Immagine avanzata > Regolazione colore.</p> <p>Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.</p> <p>b. Stampare il documento.</p> <p>La dominante è presente sulla stampa?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passaggio 2</p> <p>Eeguire il bilanciamento del colore.</p> <p>a. Dal pannello comandi, andare a: Impostazioni > Stampa > Qualità > Immagine avanzata > Bilanciamento colore.</p> <p>Per i modelli di stampante senza touch screen, premere OK per scorrere le impostazioni.</p> <p>b. Regolare le impostazioni.</p> <p>c. Stampare il documento.</p> <p>La dominante è presente sulla stampa?</p> | <p>Fare riferimento a Come contattare l'assistenza clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

Come contattare l'assistenza clienti

Per accedere ai numeri di telefono dell'assistenza clienti, andare su <https://www.xerox.com/office/worldcontacts>. Prima di contattare l'assistenza clienti, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Per accedere all'assistenza clienti, eseguire ricerche nella Knowledge base, sfogliare la documentazione utente o scaricare software della stampante, andare su <https://support.xerox.com>, e inserire i dati del prodotto nel campo di ricerca.

Informazioni sulle normative

Questa appendice contiene:

| | |
|---|-----|
| Normative di base | 258 |
| Certificazione di sicurezza | 266 |
| Schede sulla sicurezza dei materiali..... | 267 |

Normative di base

Xerox ha collaudato questa stampante per verificarne la conformità agli standard in materia di immunità ed emissioni elettromagnetiche. Tali standard sono finalizzati a mitigare le interferenze causate o ricevute da questa stampante in tipici ambienti aziendali.

Qualsiasi modifica apportata a questo dispositivo che non sia stata espressamente approvata da Xerox® Corporation può invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

NORMATIVE FCC PER GLI STATI UNITI

La presente macchina è stata testata ed è risultata conforme ai limiti fissati per i dispositivi di classe A, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC (Federal Communications Commission). Tali limiti sono intesi a garantire una sufficiente protezione contro interferenze pericolose in ambienti commerciali. La macchina genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza. Se non installata e utilizzata in conformità con il manuale di istruzioni, la macchina può generare interferenze dannose alle comunicazioni radio. In una zona residenziale, la macchina può causare interferenze dannose. In tal caso, il cliente dovrà correggere le interferenze e farsi carico dei relativi costi.

Qualsiasi modifica apportata dall'utente ma non espressamente approvata da Xerox può invalidare il diritto dell'utente stesso a utilizzare il prodotto.

Per mantenere la conformità alle normative FCC, questa apparecchiatura richiede l'utilizzo di cavi schermati. Il funzionamento con apparecchiature non approvate o cavi non schermati può causare interferenze alla ricezione radio e TV.

Avvertenza: Per garantire la conformità con la sezione 15 delle normative FCC, utilizzare cavi di interfaccia schermati.

Stampanti a colori Xerox® C320

Le stampanti a colori Xerox® C320 sono conformi alla Parte 15 delle normative FCC. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni:

- I dispositivi non devono essere utilizzati per causare interferenze dannose.
- I dispositivi devono accettare eventuali interferenze ricevute, incluse interferenze che possono causare un funzionamento non previsto.

Soggetto responsabile: Xerox Corporation

Indirizzo: 800 Phillips Road, Webster, NY 14580 USA

Informazioni di contatto via Internet: www.xerox.com/en-us/about/ehs.

INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE PER ADATTATORI DI RETE WIRELESS A 2,4 GHZ E 5 GHZ

Il prodotto è dotato di un modulo trasmettitore radio LAN wireless a 2,4 GHz e 5 GHz conforme alla Parte 15 delle normative FCC, alle specifiche Industry Canada RSS-210 nonché alla direttiva 2014/53/EU del Consiglio

europeo. La potenza di uscita delle frequenze radio di questo dispositivo non supererà 20 dBm in nessuna delle due bande di frequenza.

Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Il dispositivo non deve causare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento non previsto.

Qualsiasi modifica apportata a questo dispositivo che non sia stata espressamente approvata da Xerox può invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

Questo trasmettitore non deve essere posizionato o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo dell'utente.

AVVISO SUI PRODOTTI LASER

La stampante è certificata negli Stati Uniti come conforme ai requisiti della normativa DHHS 21 CFR, Capitolo I, Sottocapitolo J per prodotti laser di Classe I (1), ed altrove è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti della normativa IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza. La stampante è dotata di un gruppo testine di stampa non soggetto a manutenzione che contiene un laser con le seguenti specifiche:

Classe: IIIb (3b) AlGaAs

Potenza di uscita nominale (milliwatt): 12

Lunghezza d'onda (nanometri): 770-800

CANADA

Questo dispositivo digitale di classe A è conforme alle normative ICES-003 e ICES-001 del Canada.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 et NMB-001 du Canada.

Il prodotto è dotato di un modulo trasmettitore radio LAN wireless a 2,4 GHz e a 5 GHz conforme alle specifiche Industry Canada RSS-210.

Ce produit contient un module émetteur radio LAN sans fil de 2,4 GHz et 5 GHz conforme aux exigences spécifiées dans la réglementation Industrie du Canada RSS-210.

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non deve causare interferenze.
2. Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento non previsto del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Esistono restrizioni operative per i dispositivi License-Exempt Local Area Network (LE-LAN): il dispositivo per il funzionamento nella banda 5150-5250 MHz è solo per uso in ambienti interni per ridurre il potenziale di interferenze dannose ai sistemi satellitari mobili co-canale.

Il y a des restrictions opérationnelles pour dispositifs de réseaux locaux exempts de licence (RL-EL): les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150–5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA E DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO



Il marchio CE applicato a questo prodotto indica la conformità alle direttive UE applicabili

Il testo completo della Dichiarazione di conformità della UE è disponibile su www.xerox.com/en-us/about/ehs.

Questo prodotto contiene un modulo trasmettitore radio LAN wireless a 2,4 GHz e 5 GHz.

La potenza di uscita delle frequenze radio di questo dispositivo non supererà 20 dBm in nessuna delle due bande di frequenza.

Con la presente, Xerox dichiara che i modelli di apparecchiatura radio delle stampanti a colori Xerox® C320 sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE.

Questa stampante, se utilizzata in conformità con le istruzioni, non è pericolosa né per il consumatore né per l'ambiente.

Avvertenza:

- Qualsiasi modifica apportata al dispositivo dall'utente ma non espressamente approvata da Xerox Corporation può invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.
- Le radiazioni esterne provenienti da apparecchiature industriali, scientifiche e mediche (ISM, Industrial, Scientific, and Medical) potrebbero interferire con il funzionamento di questo dispositivo. Qualora radiazioni esterne provenienti da apparecchiature ISM interferissero con il dispositivo, contattare il fornitore per assistenza.
- questo è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico, il prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso è responsabilità dell'utente adottare le opportune contromisure.
- Per garantire la massima conformità alle normative dell'Unione Europea, utilizzare cavi di interfaccia schermati.

Accordo dell'Unione Europea sui dispositivi per il trattamento d'immagini, Lotto 4

Xerox® ha accettato di progettare criteri per l'efficienza energetica e le prestazioni ambientali dei propri prodotti che rientrano nell'ambito della Direttiva sui prodotti energetici dell'Unione Europea (UE), in particolare il Lotto 4 - Apparecchiature di riproduzione di immagini.

I prodotti interessati includono apparecchiature domestiche e da ufficio rispondenti ai criteri seguenti:

- Prodotti di formato in bianco e nero standard con velocità massima inferiore a 66 immagini A4 al minuto.
- Prodotti di formato a colori standard con velocità massima inferiore a 51 immagini A4 al minuto.

| PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU | CONSULTARE |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Consumo energetico e tempi di attivazione • Impostazioni di risparmio energetico predefinite | <p><i>Documentazione dell'utente o Guida per gli amministratori del sistema</i></p> <p>www.xerox.com/office/C320docs</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vantaggi dell'acquisto di prodotti con qualifica ENERGY STAR® | <p>https://www.energystar.gov</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vantaggi ambientali della stampa fronte/retro • Vantaggi dell'uso di carte con grammatura più leggera (60 g/m²) e Riciclabilità • Smaltimento e trattamento delle cartucce • Partecipazione di Xerox a iniziative di sostenibilità | <p>www.xerox.com/en-us/about/ehs</p> |

ENERGY STAR



Il programma ENERGY STAR è uno schema volontario per promuovere lo sviluppo e l'acquisto di modelli efficienti dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre l'impatto sull'ambiente. Ulteriori informazioni sul programma ENERGY STAR e sui modelli con certificazione ENERGY STAR sono disponibili visitando il sito Web: <https://www.energystar.gov>.

ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti.

Il programma ENERGY STAR per i dispositivi di riproduzione di immagini è un'iniziativa congiunta dei governi di Stati Uniti, Unione Europea e Giappone e dei produttori di apparecchiature per ufficio il cui scopo è la promozione di copiatrici, stampanti, apparecchi fax, stampanti multifunzione, PC e monitor efficienti dal punto di vista energetico. La riduzione del consumo energetico del prodotto aiuta a combattere smog, piogge acide e cambiamenti climatici a lungo termine, riducendo il numero di emissioni risultanti dalla generazione di elettricità.

Per ulteriori informazioni sul tema dei consumi energetici e su altri argomenti correlati, visitare www.xerox.com/environment o www.xerox.com/environment_europe.

Consumo energetico e tempo di attivazione

La quantità di energia elettrica consumata da un dispositivo dipende dall'uso del dispositivo. Questo dispositivo è sviluppato e configurato per consentire di ridurre i costi energetici.

Per ridurre il consumo di energia elettrica, il dispositivo è configurato per l'utilizzo delle modalità di risparmio energetico. Dopo l'ultima stampa, il dispositivo passa alla modalità Pronto. In modalità Pronto, il dispositivo può eseguire altre stampe immediatamente. Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo di tempo, passa in modalità Sospensione. Per ridurre il consumo di corrente, in modalità Sospensione rimangono attive solo le funzioni essenziali. Rispetto alla modalità Pronto, il dispositivo impiega un tempo maggiore per produrre la prima stampa quando esce dalla modalità Sospensione. Il ritardo è dovuto al tempo richiesto dalla stampante per riattivarsi, e ciò avviene per la maggior parte dei dispositivi di imaging sul mercato.

Per risparmiare energia, è possibile configurare le modalità di risparmio energetico. Le opzioni disponibili sono:

- **Attivato dal lavoro:** il dispositivo si attiva quando rileva un'attività. Per impostare l'intervallo di tempo superato il quale il dispositivo entra in modalità Sospensione, inserire il numero di minuti.
- **Economizzatore e riattivazione a orari prestabiliti:** il dispositivo si attiva e poi ritorna in modalità Sospensione in base alla programmazione specificata.
- **Spegnimento automatico:** Per consentire lo spegnimento del dispositivo dopo un periodo di tempo in modalità Sospensione, selezionare Spegnimento automatico. Per impostare il ritardo prima dello spegnimento della stampante dalla modalità Sospensione, immettere il numero di ore.

Per modificare le impostazioni del risparmio energetico, fare riferimento alla *Guida per l'utente* su www.xerox.com/office/C320docs. Per ulteriore assistenza, contattare l'amministratore del sistema oppure consultare la *Guida per l'amministratore del sistema*.

Per abilitare la modalità di spegnimento automatico, contattare l'amministratore del sistema. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida per l'amministratore del sistema* all'indirizzo www.xerox.com/office/C320docs.

Per ulteriori informazioni sulla partecipazione di Xerox alle iniziative per la sostenibilità, visitare: www.xerox.com/environment oppure www.xerox.com/environment_europe.



Nota: La modifica dei tempi di attivazione del risparmio energetico predefiniti potrebbe aumentare i livelli complessivi di consumo energetico del dispositivo. Prima di disattivare le modalità Risparmio energetico o di definire un tempo di attivazione lungo, considerare l'impatto che questi interventi hanno sul consumo energetico.

Impostazioni di risparmio energetico predefinite

Questo dispositivo dispone della certificazione ENERGY STAR® in conformità al programma ENERGY STAR Program Requirements for Imaging Equipment. Il tempo di transizione dal modo Pronto al modo Sospensione può essere impostato su un valore che va da 0 a 60 minuti o da 0 a 120 minuti, a seconda del modello di stampante. Il valore predefinito è impostato su 0 minuti. Il tempo di transizione massimo dal modo Pronto al modo Sospensione può arrivare fino a 120 minuti, a seconda del modello di stampante e della configurazione del sistema.

Per modificare le impostazioni del risparmio energetico o abilitare la funzione Standby automatico, contattare l'amministratore del sistema oppure consultare la *Guida per l'amministratore del sistema* all'indirizzo www.xerox.com/office/C320docs.

EPEAT

Questo dispositivo è registrato nella directory EPEAT in quanto conforme alle proprietà del marchio di qualità ecologica (Ecolabel). È inclusa l'abilitazione della modalità Sospensione predefinita in fabbrica. In modalità Sospensione, la stampante utilizza meno di 1 W di corrente.

Per maggiori informazioni sulle iniziative di sostenibilità a cui partecipa Xerox, visitare <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs> o www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html.

Vantaggi ambientali della stampa fronte/retro

La maggior parte dei prodotti Xerox offre la funzionalità di stampa fronte/retro, chiamata anche duplex. Ciò consente di stampare automaticamente su entrambi i lati, riducendo il consumo di carta e in tal modo limitando l'utilizzo di risorse preziose. L'accordo sui dispositivi per il trattamento d'immagini, Lotto 4, richiede che, sui modelli superiori o uguali a 40 ppm a colori, o superiori o uguali a 45 ppm in bianco e nero, la funzione fronte/retro sia automaticamente abilitata durante l'impostazione e l'installazione del driver. Anche alcuni modelli Xerox con velocità inferiore possono essere abilitati con le impostazioni di stampa fronte/retro predefinite al momento dell'installazione. L'uso continuato della funzione fronte/retro riduce l'impatto ambientale del lavoro svolto. Se per qualsiasi ragione si ha la necessità di stampare su un solo lato del foglio, l'impostazione può essere modificata nel driver.

Tipi di carta

Questo prodotto può essere utilizzato per stampare sia su carta riciclata che su carta vergine, approvato secondo uno schema di tutela dell'ambiente, conforme allo standard EN12281 o a uno standard di qualità simile. La carta più leggera (60 g/m²), che contenendo meno materiale grezzo comporta un consumo di risorse inferiore, può essere utilizzata per talune applicazioni. Xerox consiglia di valutare questa possibilità per le proprie esigenze di stampa.

CERTIFICAZIONE COMUNITÀ ECONOMICA EURASIATICA (EAC)



Il marchio EAC applicato a questo prodotto indica la certificazione per l'uso nei mercati degli Stati membri dell'Unione doganale.

GERMANIA

Germania - Blue Angel



RAL, l'Istituto Tedesco per il Controllo di Qualità e l'Etichettatura, ha conferito l'etichetta ambientale Blue Angel a questo dispositivo:

Stampante di rete dotata di funzionalità di stampa fronte/retro automatica e connettività USB o di rete.

Questa etichetta certifica che il dispositivo soddisfa i criteri Blue Angel per l'accettabilità ambientale in termini di progettazione del dispositivo, fabbricazione e funzionamento. Per ulteriori informazioni, visitare www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

NORMATIVA ROHS TURCHIA

In conformità con l'articolo 7 (d), si certifica che "è conforme alle normative EEE."

"EEE yönetmeliğine uygundur."

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA ROHS UCRAINA

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti della Regolamentazione tecnica, approvata dalla risoluzione del gabinetto del ministero dell'Ucraina del 3 dicembre 2008, in termini di restrizioni per l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Certificazione di sicurezza

Questo dispositivo è conforme agli standard di sicurezza dei prodotti IEC ed EN certificati da un National Regulatory Test Laboratory (NRTL).

Schede sulla sicurezza dei materiali

Per informazioni relative alla sicurezza dei materiali per la stampante, visitare i siti sottoelencati:

- Indirizzo Web: [Documenti sulla sicurezza Xerox e informazioni sulla conformità](#)
- Solo Stati Uniti e Canada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Per altri mercati, inviare una richiesta via e-mail a: EHS-Europe@xerox.com

Riciclaggio e smaltimento

Questa appendice contiene:

| | |
|----------------------|-----|
| Tutti i paesi | 270 |
| Nord America | 271 |
| Unione Europea | 272 |
| Altri paesi..... | 273 |

Tutti i paesi

Se si gestisce lo smaltimento del prodotto Xerox, tenere presente che la stampante contiene piombo, mercurio perclorato e altri materiali il cui smaltimento deve essere eseguito nel rispetto delle norme regolamentari per la tutela dell'ambiente. La presenza di questi materiali è conforme alle normative internazionali in vigore all'immissione del prodotto sul mercato.

Per informazioni sul riciclaggio e sullo smaltimento, contattare le autorità locali.

Materiale perclorato: Questo prodotto può contenere uno o più dispositivi con perclorato, quali ad esempio batterie. In questo caso, i materiali possono richiedere una gestione speciale. Per ulteriori informazioni, visitare www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

RIMOZIONE BATTERIA

La sostituzione delle batterie deve essere effettuata solo da un'infrastruttura di assistenza approvata dal produttore.

Nord America

Xerox gestisce un programma di ritiro e riutilizzo/riciclaggio dei prodotti. Per verificare se il prodotto Xerox è incluso nel programma, rivolgersi al rivenditore Xerox locale.

Per maggiori informazioni sui programmi ambientali Xerox, visitare www.xerox.com/environment.

Per informazioni sul riciclaggio e sullo smaltimento, contattare le autorità locali.

Unione Europea



Questi simboli indicano che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (2012/19/UE), della Direttiva sulle batterie (2006/66/CE) e della legislazione nazionale vigente in attuazione di tali direttive.

Se sotto il simbolo mostrato in alto appare stampato un simbolo di agente chimico, in conformità con la Direttiva sulle batterie ciò indica che in questa batteria o accumulatore è presente un metallo pesante (Hg = mercurio, Cd = cadmio, Pb = piombo) a una concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva sulle batterie.

Alcune apparecchiature sono idonee per l'utilizzo in ambienti sia domestici che aziendali/professionali. I privati residenti all'interno dell'Unione Europea possono consegnare a titolo gratuito le apparecchiature elettriche ed elettroniche agli enti preposti. Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di prodotti e batterie usati, contattare il comune di residenza, l'ente di smaltimento rifiuti locale o il rivenditore. In alcuni stati membri, quando si acquista un apparecchio nuovo, il rivenditore ha l'obbligo di ritirare a titolo gratuito il vecchio apparecchio. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore.

Utenti aziendali nell'Unione europea: in conformità con la legislazione europea, le apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine ciclo di vita devono essere smaltite conformemente alle normative vigenti. Se si desidera smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il proprio rivenditore o fornitore, il rivenditore locale o il rappresentante Xerox per informazioni sul ritiro del prodotto a fine vita prima dello smaltimento.

Una gestione impropria di questo tipo di rifiuti potrebbe avere un possibile impatto sull'ambiente e sulla salute dell'uomo a causa di sostanze potenzialmente pericolose generalmente associate alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Collaborare a un corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà all'uso efficace delle risorse naturali.

SMALTIMENTO AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA

Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione europea. Per smaltire questi elementi, rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore e informarsi sulla procedura di smaltimento corretta.

Altri paesi

Per richiedere istruzioni sullo smaltimento, rivolgersi all'autorità di smaltimento dei rifiuti locale.

