

Instalación de controladores de impresión para Netware

Consulte la Guía del administrador del sistema, en el CD de documentación del usuario para obtener instrucciones completas para la carga de controladores.

Información sobre instalación de controladores de impresión para AppleTalk

Tipo de impresora: Adobe PS

Nombre de la impresora: WorkCentre M24

Selección PPD: Haga clic dos veces en el archivo adecuado, dentro de la carpeta MAC en el CD de software del controlador.

Use AdobePS Inst - 8.7.3 para OS 8.6 o posterior.

Use AdobePS Inst - 8.7.0 para OS 8.5

Use AdobePS Inst - 8.5.1 para OS 7.1 a 8.1

Use AdobePS Inst - OSX para OS X

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla, haga clic en "Instalar" y reinicie la estación de trabajo cuando se le indique.

Abra Chooser (selector), seleccione Impresora PS Adobe y localice su impresora en la lista que aparece.

Haga clic en "Crear" para instalaciones iniciales o "Configuración" para las instalaciones posteriores.

Haga clic en "Seleccionar PPD", seleccione el PPD de su impresora y haga clic en "Aceptar".

Macintosh OSX

Haga doble clic en la carpeta MacOSX y copie el archivo ".hqx" en el escritorio. Haga doble clic en el archivo para "desempaquetarlo". Haga doble clic en el archivo instalador y siga las sencillas instrucciones para instalar el software de la impresora. Abra el Centro de impresión (Print Center), haga clic en "Agregar impresora" y siga las instrucciones para terminar la instalación.

Consulte la Guía del administrador del sistema en el CD de documentación del usuario para obtener instrucciones completas para la carga de los controladores.

Información sobre la instalación de controladores de impresión para SMB

Asistente para agregar impresora

Impresora de red

Explorar red para buscar impresora: Consulte la lista de opciones para obtener el nombre de grupo de trabajo / impresora.

Para servidores cliente, explore la red para buscar servidor / cola.

Cola de impresión: "Nombre de impresora"-p (Prefijado: fx-0d9496-p)

Para obtener instrucciones completas para configurar la impresora, en un ambiente Net BIOS por IP (también conocido como SMB), consulte la Guía del administrador del sistema en el CD de documentación del usuario.

WorkCentre M24

GUÍA DE CONEXIÓN RÁPIDA

Propósito: Modificación de las opciones de red de la impresora, en la pantalla de interfaz del usuario. Para obtener instrucciones completas consulte el CD de documentación del usuario.

Nota: Un administrador de redes debe verificar que la impresora esté configurada correctamente.

Para configurar la impresora correctamente, el administrador de redes debe suministrar una dirección IP, una máscara de subred y una dirección de puerta de enlace, si fuera aplicable. Para obtener información acerca de cómo configurar la impresora en una red Novell, consulte la Guía del administrador del sistema, en el CD de documentación del usuario.

Procedimiento: La WorkCentre M24 ha sido diseñada para conectarse a la mayoría de las redes realizando un mínimo de cambios. Conecte la impresora a la red y revise las Opciones prefijadas de la impresora. Continúe con los pasos 2 a 6 y efectúe cualquier cambio que sea necesario, en las opciones del puerto /red de la impresora.

Paso 1 Estas son las opciones prefijadas de la impresora

Opciones prefijadas del puerto

Paralelo: Activado

LPD: Activado

Netware: Activado

SMB: Activado

IPP: Activado

Ethertalk: Activado

Saludo: Activado

Puerto 9100: Activado

SNMP: Activado

Cliente FTP: Activado

Servicios de Internet: Activado

Opciones prefijadas de la red

Dirección IP: Obtener dirección IP (DHCP)

Nombre de la impresora: FX-0D9496

Grupo de trabajo: "WORKGROUP"

Cola de impresión: fx-0d9496

Paso 2 Configuración del puerto

Realice este procedimiento si desea modificar la configuración del puerto. Si no es necesario hacer modificaciones, continúe con el paso 3.

1. Pulse el botón "Acceso" en el panel de control de la interfaz del usuario.
2. Introduzca la clave del "Administrador del sistema". (Prefijado - 11111)
3. Pulse "Confirmar"
4. Pulse "Opciones del sistema"
5. Pulse "Opciones del sistema"
6. Pulse "Opciones de red"
7. Seleccione "Opciones de puerto"
8. Seleccione el puerto deseado.
9. Seleccione "Cambiar opciones"
10. Siga las instrucciones en pantalla para modificar las opciones de puerto.
11. Seleccione "Cerrar" para regresar a la pantalla "Opciones de red" y continúe con la instrucción 7 del Paso 3 "Configuración del protocolo".
12. Si no se requieren más cambios, seleccione "Cerrar" hasta salir de Configuración del sistema.
13. Continúe con el Paso 4.

Paso 3 Configuración del protocolo IP

Auto IP (DHCP) - No se requiere ninguna acción

Realice este procedimiento si desea hacer cambios a las Opciones del protocolo. Si no se requieren cambios, continúe con el Paso 4.

Configuración estática de IP

1. Pulse el botón "Acceso" en el panel de control de la interfaz del usuario.
2. Introduzca la clave del "Administrador del sistema". (Prefijada - 11111)
3. Pulse "Confirmar"
4. Pulse "Opciones del sistema"
5. Pulse "Opciones del sistema"
6. Pulse "Opciones de red"
7. Pulse "Opciones del protocolo"
8. Seleccione las opciones que deben cambiarse.
9. Seleccione "Cambiar opciones"
10. Realice los cambios deseados
11. Pulse "Guardar"
12. Repita las instrucciones 8-11 para realizar otros cambios.
13. Seleccione "Cerrar" para salir.

WorkCentre 24
System Settings List



Muestra de lista
de opciones

Opciones de comunicación

Opción Ethernet	
Tipo de conexión	Auto
Dirección Mac	08:xx:xx
TCP/IP	
Obtener dirección IP en	DHCP / Manual
Dirección IP	xxx.xxx.xxx.xxx
Máscara de subred	xxx.xxx.xxx.xxx
Dirección de puerta de enlace	xxx.xxx.xxx.xxx

SMB

Estado del puerto	Activado
Modo de impresión	Automático
PJL	Activado
Protocolo de transporte	TCP/IP, NetBEUI
Filtro TB CP	Desactivado
Grupo de trabajo	WORKGROUP(prefijado)
Nombre del Host	FX-0D9496 (prefijado)
Transfe. auto. controlador	Activado
Modo principal automático	Sí
Codificar clave	Sí

Paso 4 Impresión de una lista de opciones

1. Pulse el botón "Estado de la máquina" en el panel de control de la interfaz del usuario.
2. Seleccione Contador de facturación / imprimir informe
3. Seleccione "Imprimir informe / lista"
4. Seleccione "Opciones de modo de impresión"
5. Seleccione "Lista de opciones (elementos comunes)"
6. Pulse el botón "Comenzar" para imprimir una lista de opciones.
7. Consulte la muestra de lista de opciones que hay en la página siguiente.

Paso 5 Instrucciones de la interfaz de usuario de la red

Se requiere un PC cliente conectado a la red para configurar la impresora en la red. Siga este procedimiento para modificar la configuración de la impresora.

Procedimiento

1. Abra un explorador/navegador de Web (Internet Explorer)
 2. Verifique que haya direcciones de Web locales evitando los servidores Proxy.
 3. Introduzca la dirección TCP/IP asignada a la impresora en la ventana URL. (Consulte la lista de opciones para obtener la dirección TCP/IP)
 4. Seleccione la ficha "Propiedades".
 5. Realice los cambios deseados.
- Nota:** Nombre de usuario prefijado: admin / clave prefijada: admin
6. Reinicie el servidor de impresión.
 7. Imprima una nueva lista de opciones.

Paso 6 Carga de los controladores de impresión

Información sobre instalación de controladores para LPR

Win 95 / 98 / Me

Se requiere software de utilidad de impresión (Spooler) de otro fabricante para que se pueda crear un puerto LPR.

Windows NT

Asistente para agregar impresora Agregar puerto LPR Nombre o dirección del servidor (Consulte la dirección IP en la lista de opciones). Nombre de impresora o cola de impresión ("raw")

Windows 2000

Asistente para agregar impresora Impresora local
Crear un nuevo puerto (Puerto LPR)
Nombre o dirección del servidor (Consulte la dirección IP en la lista de opciones).
Nombre de la impresora o de la cola de impresión ("raw")

Windows XP

Asistente de agregar impresora / Seleccione Impresora local.
Cree un puerto nuevo: Puerto TCP/IP estándar.
Nombre del servidor / Dirección; consulte Dirección IP en Lista de opciones.
Seleccione Tarjeta de red genérica.
Para instalar software, seleccione "Utilizar disco" y use Examinar para ir a la carpeta de controladores CDROM / WinXP.
Siga las instrucciones de la pantalla para terminar la instalación.