

## Instalação do driver de impressão para Netware

Consulte o Guia do Administrador do Sistema no CD da documentação do usuário para obter instruções completas sobre como instalar os drivers.

## Instalação do driver de impressão para AppleTalk

**Tipo de impressora:** Adobe PS

**Nome da impressora** WorkCentre M24

**Seleção do PPD** – Clique duas vezes no arquivo apropriado da pasta MAC do CD do software do driver.

Use AdobePS Inst - 8.7.3 para OS 8.6 ou superior.

Use AdobePS Inst - 8.7.0 para OS 8.5

Use AdobePS Inst - 8.5.1 para OS 7.1 até 8.1

Use AdobePS Inst - OSX para OS X

Siga as instruções na tela, clique em “Instalar” e reinicie a estação de trabalho quando solicitado.

Abra o Chooser, selecione Adobe PS printer e localize a impressora na lista exibida.

Clique em “Create” para as primeiras instalações ou “Setup” para todas as instalações subsequentes.

Clique em “Select PPD”, marque o PPD da impressora e clique em “ok”.

### Para Macintosh OSX

Clique duas vezes na pasta MacOSX e copie o “arquivo .hqx” para a área de trabalho.

Clique duas vezes no arquivo para “descompactá-lo”. Clique duas vezes no arquivo de instalação e siga as instruções simples de instalação para instalar o software da impressora. Abra o Print Center e clique em “Add Printer”; em seguida, siga as instruções para concluir a instalação.

Consulte o Guia do Administrador do Sistema no CD da documentação do cliente para obter instruções completas sobre a instalação dos drivers.

## Instalação do driver de impressão para SMB

Assistente para adicionar impressora

Impressora de rede

Procurar impressora na rede: consulte na Lista de configurações o grupo de trabalho / nome da impressora.

Para Servidor cliente, procure na rede por Servidor / fila.

Fila de impressão: “Nome da impressora”-p (Padrão: fx-0d9496-p)

Para obter instruções completas sobre a configuração da impressora em um ambiente Net BIOS IP (também chamado de SMB), consulte o Guia do Administrador do Sistema, no CD da documentação do cliente.

# WorkCentre M24

## GUIA DE CONEXÃO RÁPIDA

**Objetivo:** Consulte este guia para modificar as configurações de rede da impressora na tela de interface com o usuário, se necessário. Para obter instruções completas, consulte o CD de documentação do cliente.

**Nota:** É necessário um Administrador de rede para configurar a impressora adequadamente.

Para configurar a impressora corretamente, o Administrador de rede deve fornecer Endereço IP, Máscara de subrede e Endereço de gateway, se aplicável. Para obter informações sobre como configurar a impressora em uma rede Novell, consulte o Guia de Administração do Sistema no CD de documentação do cliente.

**Procedimento:** A WorkCentre M24 foi projetada para conectar-se à maioria das redes com um mínimo de alterações. Conecte a impressora à rede e confira as configurações padrão da impressora. Execute as etapas 2-6 e faça alterações nas configurações da porta/rede da impressora, se necessário, para ativar o equipamento na rede.

### Etapa 1 - Configurações padrão da impressora

#### Configurações padrão da porta

Paralela—Ativado  
LPD—Ativado  
Netware—Desativado  
SMB—Ativado  
IPP—Ativado  
Ethertalk—Ativado  
Saudação—Ativado  
Port 9100—Ativado  
SNMP—Ativado  
Cliente FTP—Ativado  
Serviço de Internet—Ativado

#### Configurações padrão da rede

Endereço IP: Obter endereço IP (DHCP)  
Nome da Impressora: FX-0D9496  
Grupo de trabalho: “WORKGROUP”  
Fila de impressão: fx-0d9496

### Etapa 2 Configuração da porta

Siga este procedimento para fazer alterações nas configurações da porta. Se não for necessário efetuar alterações, passe para a etapa 3.

1. Pressione o botão “Acessar” no Painel de controle da interface com o usuário.
2. Digite a senha do “Administrador do sistema” (Padrão – 11111).
3. Pressione “Confirmar”.
4. Pressione “Configurações do sistema”.
5. Pressione “Configurações do sistema”.
6. Pressione “Configurações da rede”.
7. Selecione “Configurações da porta”.
8. Selecione a porta desejada.
9. Selecione “Alterar configurações”.
10. Siga as instruções da tela para alterar as configurações da porta.
11. Selecione “Fechar” para retornar à tela “Configurações da rede” e passe para o item 7 da etapa 3, “Configuração do protocolo”.
12. Se não forem necessárias alterações, selecione “Fechar” para sair da Configuração do sistema.
13. Passe para a etapa 4.

### Etapa 3 Configuração do protocolo IP

**IP Automático (DHCP)** - Nenhuma ação necessária

Siga este procedimento se você desejar alterar as configurações do protocolo. Se não forem necessárias alterações, passe para a etapa 4.

#### Configuração para IP estático

1. Pressione o botão “Acessar” no Painel de controle da interface com o usuário.
2. Digite a senha do “Administrador do sistema” (Padrão – 11111).
3. Pressione “Confirmar”.
4. Pressione “Configurações do sistema”.
5. Pressione “Configurações do sistema”.
6. Pressione “Configurações da rede”.
7. Pressione “Configurações do protocolo”.
8. Selecione as configurações a serem alteradas.
9. Selecione “Alterar configurações”.
10. Faça as alterações desejadas.
11. Pressione “Salvar”.
12. Repita as etapas 8-11 para fazer qualquer outra alteração.
13. Selecione “Fechar” para sair.

### Etapa 4 Imprimir uma lista de configurações

1. Pressione o botão “Status da máquina” no Painel de controle da interface com o usuário.
2. Seleção Medidor de faturamento / Imprimir relatório
3. Selecione “Imprimir lista/relatório”
4. Selecione “Configurações do modo de impressão”
5. Selecione “Lista de configurações (itens comuns)”
6. Pressione o botão “Iniciar” para imprimir uma lista de configurações.
7. Consulte uma amostra da Lista de configurações na página oposta.

### Etapa 5 Instruções da Interface com o usuário na WEB

É necessário ter um PC cliente conectado à rede para efetuar a configuração da impressora na rede. Siga este procedimento se desejar fazer qualquer outra alteração na configuração da impressora.

#### Procedimento

1. Abra um navegador da web (Internet Explorer).
2. Verifique se os servidores proxy estão sendo ignorados nos endereços da web local.
3. Digite o endereço TCP/IP atribuído à impressora na janela do URL (consulte a Lista de configurações para Endereços TCP/IP).
4. Selecione a guia “Propriedades”.
5. Faça as alterações desejadas.

**Nota:** Nome do usuário padrão: admin / Senha padrão: admin

6. Reinicie o servidor de impressão.
7. Imprima uma nova Lista de configurações.

WorkCentre 24  
System Settings List

Exemplo de  
páginas da  
Lista de  
configuração

#### Configurações de comunicação

Configurações de Ethernet	
Tipo de conexão	Auto
Endereço de Mac	08:xx xx
TCP/IP	
Obter endereço IP de	DHCP/Manual
Endereço IP	xxx.xxx.xxx.xxx
Máscara de sub-rede	xxx.xxx.xxx.xxx
Endereço do gateway	xxx.xxx.xxx.xxx

#### SMB

Status da porta	Ativado
Modo de impressão	Auto
PJL	Ativado
Protocolo de transporte	TCP/IP, NetBEUI
Filtro TBCP	Desativado
Grupo de trabalho	WORKGROUP (Padrão)
Nome do host	FX-0D9496 (Padrão)
Download de driver auto	Ativado
Modo mestre auto	Ligado
Criptografar senha	Ligado

### Etapa 6 Instalação de drivers de impressão

#### Informações de instalação do driver para impressão com LPR

##### Win 95 / 98 / Me

Necessita de um software utilitário de impressão (spooler) de terceiros para ativar a criação de uma porta LPR.

##### Windows NT

Assistente para adicionar impressora Adicionar porta LPR Nome ou endereço do servidor – consulte o Endereço IP na Lista de configurações. Impressora ou fila de impressão —”raw”

##### Windows 2000

Assistente para adicionar impressora Impressora local Criar nova porta—porta LPR Nome ou endereço do servidor – consulte o Endereço IP na Lista de configurações. Nome da impressora ou fila de impressão —”raw”

##### Windows XP

Assistente para adicionar impressora / Selecione Impressora local Criar uma nova porta—Porta TCP/IP padrão Nome do servidor / Endereço – Consulte o Endereço IP na lista Configurações. Selecione a Placa de rede Genérica. Para instalar o software, selecione “Com disco” e vá até a pasta de drivers CDROM / WinXP. Siga as instruções da tela para concluir a instalação.