



Serveur d'impression Xerox CX  
Equipé de la technologie de serveur couleur Creo  
pour l'imprimante Xerox Color 700

# Connexions des câbles pour l'ordinateur du serveur d'impression CX




# Kit d'accessoires CX700i






# Kits facultatifs pour le serveur d'impression CS

Le serveur d'impression CX propose trois kits facultatifs, chacun requérant une clé d'accès USB.



\* Le kit Imposition Power doit être installé par le client.

# Mise sous tension du serveur d'impression CX et de l'imprimante



# Installation du kit Imposition Power


1 Connectez-vous à votre ordinateur en tant qu'Administrateur.

2 Procurez-vous les fichiers logiciels. Le fichier **Preps\_6-0-0\_Win\_Installer.exe** se trouve sur le DVD.

3 Insérez le DVD, puis double-cliquez sur le fichier **.exe**.

4 Cliquez sur **Installer** et suivez les instructions qui s'affichent jusqu'à ce que l'installation soit terminée.


5 Lorsque la fenêtre du pilote iKey apparaît, saisissez votre clé de licence pour terminer l'installation.




# Configuration d'une imprimante réseau - Windows 2008/2003/XP

Cette procédure s'applique à Windows Server 2008, à Windows Server 2003 et à Windows XP.

- 1 Sélectionnez **Démarrer > Paramètres > Imprimantes et télécopieurs**.




- 2 Double-cliquez sur **Ajouter une imprimante**.




- 3 Dans l'Assistant Ajout d'imprimante, cliquez sur **Suivant**.




- 4 Sélectionnez **Imprimante réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.



- 5 Saisissez le nom du serveur d'impression CX ou cliquez sur **Suivant** et recherchez le serveur.




- 7 Sélectionnez l'une des imprimantes réseau, par exemple **ProcessPrint**, puis cliquez sur **Suivant**.



- 8 Choisissez si vous souhaitez qu'elle soit l'imprimante par défaut, puis cliquez sur **Suivant**.



- 9 Cliquez sur **Terminer** pour terminer la configuration.




- 6 Dans la zone **Imprimantes partagées**, double-cliquez sur le nom du serveur pour afficher la liste des imprimantes réseau.

**Remarque :** quand vous ajoutez une imprimante réseau, le logiciel du pilote d'imprimante est installé sur votre ordinateur.


# Configuration d'une imprimante réseau - Windows 7/Vista

Cette procédure s'applique à Windows 7 et à Windows Vista.


- 1** Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Périphériques et imprimantes**.




- 2** Sélectionnez **Ajouter une imprimante**.




- 3** Dans l'Assistant Ajout d'imprimante, sélectionnez **Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth**.




- 4** Sélectionnez **L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée**.




- 5** Dans la zone **Sélectionner une imprimante partagée par nom**, saisissez le nom du serveur d'impression CX, puis cliquez sur **Suivant**.



- 6** Cliquez sur **Suivant**.



- 7** Indiquez si vous voulez qu'il s'agisse de l'imprimante par défaut, puis cliquez sur **Terminer** pour terminer la configuration.




**Remarque :** quand vous ajoutez une imprimante réseau, le logiciel du pilote d'imprimante est ajouté à votre ordinateur.

# Installation du logiciel du pilote d'imprimante sur Mac OS X 10.4.x

1 Choisissez **Atteindre > Se connecter au serveur**.


2 Dans le champ **Adresse du serveur**, saisissez l'adresse de votre serveur, puis cliquez sur **Se connecter**.




3 Sélectionnez **Hôte**, puis cliquez sur **Se connecter**.



4 Sélectionnez **Utilitaires**, puis cliquez sur **OK**.



5 Sélectionnez le dossier **Utilitaires Mac**.




6 Double-cliquez sur le fichier **ColorServerPrintDriverInstaller.dmg**.

7 Double-cliquez sur le fichier **ColorServerPrintDriverInstaller.mpkg**.



# Installation du logiciel du pilote d'imprimante sur Mac OS X 10.4.x (suite)

**8** Cliquez sur **Continuer**.




**9** Dans la fenêtre Accord de licence logicielle, cliquez sur **Continuer**.



**10** Cliquez sur **Accepter** pour accepter les termes et continuer la procédure d'installation.




**11** Cliquez sur **Installer**.



**12** Entrez vos nom et mot de passe (si nécessaire), puis cliquez sur **OK**.



**13** Cliquez sur **Fermer**.



Le logiciel du pilote d'imprimante est installé.

# Définition d'une imprimante avec le logiciel du pilote d'imprimante sur Mac OS X 10.4.x

Pendant l'installation du logiciel Print Driver, le fichier PPD est copié automatiquement dans votre ordinateur.

## Configuration requise :


Avant d'exécuter cette procédure, vérifiez que les informations suivantes sont disponibles :

- L'adresse IP et le nom d'ordinateur de votre serveur d'impression CX
- Le nom de l'imprimante virtuelle que vous voulez utiliser avec le logiciel du pilote d'imprimante


- 1** Sur votre ordinateur Mac, ouvrez la fenêtre Préférences système, puis double-cliquez sur l'option **Impression et télécopie**.




- 2** Dans la fenêtre Impression et télécopie, cliquez sur le bouton **Ajouter (+)**.



- 3** Dans la fenêtre Ajout d'imprimante, saisissez les informations suivantes.
- Dans la zone **Adresse**, saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de votre serveur d'impression CX. Dans le champ **File d'attente**, saisissez le nom du serveur d'impression CX et le nom exact de l'imprimante virtuelle à utiliser avec le logiciel du pilote d'imprimante, par exemple `CreoCS_Process`.
  - Dans la zone **Nom**, saisissez exactement le même nom que dans la zone **File d'attente**.
  - Dans la liste **Imprimer avec**, sélectionnez **Autre**.




- 4** Recherchez le dossier `en.lproj` dans **Bibliothèque/Imprimantes/PPDS/Contenu/Ressources** ; sélectionnez le dossier `Europe-A4` ou `US-Letter`, puis sélectionnez le fichier PPD.



- 5** Cliquez sur **Ouvrir**.


- 6** Cliquez sur **Ajouter**.




La nouvelle imprimante est ajoutée.

# Définition d'une imprimante avec le logiciel du pilote d'imprimante sur Mac OS X 10.4.x (suite)


- 7** Dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs, sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Ouvrir la file d'attente d'impression**.



- 8** Cliquez sur **Configuration de l'imprimante**.




- 9** Cliquez sur **Utilitaire**, puis sur **Ouvrir l'utilitaire d'impression**.



- 10** Dans la liste **Activer l'interface utilisateur améliorée**, vérifiez que l'option **Activé** est sélectionnée.

- 11** Dans la zone **Nom d'hôte du serveur**, saisissez l'adresse IP du serveur.

- 12** Cliquez sur **Appliquer**.



- 13** Fermez la boîte de dialogue Utilitaire de l'imprimante.

- 14** Cliquez sur **OK**.

- 15** Fermez toutes les fenêtres de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur les produits **Creo**, contactez votre représentant local ou rendez-vous sur le site [www.creoservers.com](http://www.creoservers.com).

**Amériques**

42-06A Bell Blvd.  
Box 101  
Bayside, NY 11361, États-Unis  
Tél. : +1.866.793.4178  
[info-us@creoservers.com](mailto:info-us@creoservers.com)

**Israël**

Ha'Tnufa 7 St.  
P.O. Box 10193  
Petach Tikva 49002, Israël  
Tél. : +972.3.916.7222  
Fax : +972.3.928.6000  
[info@creoservers.com](mailto:info@creoservers.com)

**Europe, Moyen-Orient, Afrique  
et Asie-Pacifique**

Rue Général de Gaulle 62  
B-1310 La Hulpe, Belgique  
Tél. : +32.2.352.2878  
Fax : +32.2.357.3111  
[info-eu@creoservers.com](mailto:info-eu@creoservers.com)