

Notas de versão do cliente

Xerox EX Print Server, otimizado pelo Fiery, para a Xerox 700 Digital Color Press, versão 1.0

Este documento fornece informações sobre o Xerox EX Print Server, otimizado pelo Fiery, para a Xerox 700 Digital Color Press versão 1.0. Antes de utilizar o Xerox EX Print Server, otimizado pelo Fiery, para a Xerox 700 Digital Color Press, faça uma cópia destas *Notas de versão do cliente* para distribui-las a todos os usuários.

NOTA: Este documento utiliza o termo “EX Print Server” para se referir ao Xerox EX Print Server, otimizado pelo Fiery, para a Xerox 700 Digital Color Press. O termo “impressora digital” é utilizado para se referir à Xerox 700 Digital Color Press.

Sistema

Desligar a impressora digital

Quando a impressora digital for desligada manualmente, ela poderá falhar ao iniciar, pois o EX Print Server Painel de controle parecerá estar Ligado.

Atualização de opções instaladas no EX Print Server

Quando você alterar os Módulos de acabamento na impressora digital, deverá atualizar as opções instaladas no EX Print Server para que o computador cliente possa atualizar o driver da impressora utilizando a Comunicação de duas vias.

PARA ATUALIZAR A FILA DE IMPRESSORAS NO EX PRINT SERVER

- 1 Clique com o botão direito do mouse na fila de impressão no EX Print Server.**
- 2 Clique na guia Acessórios.**
- 3 Desmarque a caixa de seleção Atualizar driver do Fiery quando aberto.**
- 4 Selecione as opções incorretas do módulo de acabamento na lista Opções instaladas e clique em Remover.**
- 5 Selecione as opções corretas do módulo de acabamento na lista Opções disponíveis e clique em Adicionar.**
- 6 Clique em Aplicar e, em seguida, em OK.**

Manipulação de tarefas com opções incompatíveis de módulos de acabamento

O EX Print Server não exibe uma mensagem de erro para tarefas que tenham opções incompatíveis de módulos de acabamento para o tamanho de página e a gramatura de mídia selecionados.

Command WorkStation

Tarefas impostas

Quando você imprimir uma tarefa imposta, deverá definir manualmente as opções de impressão, como Ordem das páginas e Impressão face p/baixo.

Para algumas tarefas impressas em gramaturas de mídia pesadas (especialmente papel de capa), defina Ordem das páginas como Impressão face p/baixo reversa para Face para baixo. Isso ajuda a evitar o atolamento da mídia.

Impressão de uma tarefa com uma Marca d'água de rascunho

Quando uma tarefa tem uma Marca d'água de rascunho e é impressa utilizando a Command WorkStation, os meios-tones da marca d'água podem não ficar uniformes.

Utilização de Imprimir próxima para alterar a ordem de impressão da tarefa

Quando uma tarefa estiver aguardando para ser processada e estiver destacada em “amarelo” na fila Tarefas ativas da Command WorkStation, a ordem de impressão poderá ser alterada com a opção Imprimir próxima. As tarefas que estão aguardando para serem impressas ou que estão destacadas em “verde” não podem ser movidas porque já estão na fila de impressão da impressora digital.

WebTools

Configurar a Configuração de serviços de rede

WebTools Configure > Rede > Serviços exibe Descoberta de difusão seletiva, mas quando a Página de configuração é impressa, ela exibe SLP.

Visualização de arquivos .TIFF digitalizados

As tarefas digitalizadas no formato de arquivo .TIFF não podem ser abertas com o visualizador de imagens padrão em computadores Mac OS X e Windows.

Impressora digital

Tamanhos de páginas personalizados na bandeja de alimentação manual.

Quando você imprime uma tarefa em um tamanho de página personalizado na Bandeja 5, a impressora digital espera um tamanho de página em que as dimensões são transpostas do original. Por exemplo, se o tamanho personalizado for 9x11 polegadas, a impressora digital esperará 11x9 polegadas.

Driver de impressora

Número de cópias no driver de impressora do Mac OS X 10.4

Nas Preferências da impressora > Informações sobre a tarefa, o campo do número de cópias não está disponível. Você pode visualizar o número, mas não pode alterá-lo. Defina o número de cópias para a tarefa na caixa de diálogo Imprimir do aplicativo.

Duplexação de uma tarefa de Mídia mista

Tarefas com configurações de Mídia mista podem ser duplexadas.

Atualização dos drivers de impressora no EX Print Server

Os drivers de impressora no EX Print Server devem ser atualizados para reconhecer as alterações na configuração da impressora digital, como Módulos de acabamento, para que os drivers de impressora possam ser atualizados nos computadores cliente utilizando a Comunicação de duas vias.

O procedimento a seguir deve ser utilizado para atualizar as Filas de impressão no EX Print Server e corrigir as opções de acabamento e de alimentação do papel instaladas bidirecionalmente no driver de impressora SMB.

PARA ATUALIZAR AS FILAS DE IMPRESSORAS NO EX PRINT SERVER

- 1 Clique com o botão direito do mouse na fila de impressão no EX Print Server.
- 2 Clique na guia Acessórios.
- 3 Clique em Atualizar.
- 4 Clique em Aplicar e, em seguida, em OK.

Impressão de tarefas em retrato de 11x17 polegadas com perfuração

Você pode imprimir tarefas em retrato de 11x17 polegadas com perfuração quando a opção de impressão Posição do furo estiver definida como Parte superior.

Impressão em tamanhos de página personalizados

Quando você imprime uma tarefa em tamanho de página personalizado e especifica Seleção automática para a opção de impressão Origem do papel, a tarefa não é impressa na bandeja de papel correta.

Nível de brilho

Embora a documentação do usuário descreva “Nível de brilho,” não há suporte para esse recurso.

Booklet Maker

Tamanho do documento e Orientação

Em Propriedades da tarefa na Command WorkStation e no driver de impressora do Mac OS X, as opções Tamanho do documento e Orientação estão ausentes no Assistente de Criação de livreto. Isso é devido a uma limitação do Mac OS.

Em Propriedades da tarefa, você não pode alterar o Tamanho do documento ou a Orientação de uma tarefa. No entanto, você pode substituir o Tamanho do papel.

Aplicativos

Plug-in Acrobat 8 TWAIN

O plug-in Acrobat 8 TWAIN não pode obter uma tarefa do Remote Scan.

Documentos em tamanhos de página mistos do Adobe Acrobat 8

Para imprimir documentos com tamanhos de página mistos a partir do Acrobat 8, você deve definir o tamanho Página personalizada na impressora digital.

Impressão de documentos em tamanhos de página mistos do Acrobat

Se você imprimir uma tarefa do Acrobat 8.0 e selecionar “Choose Paper Source by PDF page size” (Escolher origem de papel por tamanho de página do PDF), a Command WorkStation exibirá “No Paper Custom size” (Sem tamanho personalizado de papel) no monitor de atividades. Para solucionar esse problema, não selecione “Choose Paper Source by PDF page size” (Escolher origem de papel por tamanho de página do PDF). Ou então, imprima sua tarefa do Acrobat 7.0.

Driver de impressora do Microsoft Word 2007 e do Windows Vista

Quando você imprimir uma tarefa Legal no Microsoft Word e especificar a Bandeja 3 no driver de impressora do Windows Vista, a impressora digital tentará imprimir a tarefa na Bandeja 5, que não possui o papel correto carregado.