

التحكم المدمج لـ McAfee®

دليل تكوين McAfee® ePO™

حقوق النشر © عام 2021 لصالح شركة Xerox Corporation. جميع الحقوق محفوظة. الحقوق غير المنشورة محفوظة بموجب قوانين حقوق النشر السارية بالولايات المتحدة. لا يجوز نسخ محتويات هذا المنشور بأي صورة دون تصريح من Xerox Corporation.

وتتضمن حماية حقوق النشر المطالب بها جميع صور المواد والمعلومات القابلة للحماية بحقوق النشر والمسموح بها الآن بموجب قانون تشريعي أو قضائي أو تم منحها فيما يلي في هذه الاتفاقيات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المواد التي تم إنشاؤها من تطبيقات برمجية معروضة على الشاشة مثل الأساليب والنماذج والرموز وعروض الشاشة والمظاهر وما إلى ذلك.

Xerox® و Xerox and Design®، Phaser®، PhaserSMART®، PhaserMatch®، PhaserCal®، PhaserMeter™، CentreWare®، PagePack®، eClick®، PrintingScout®، Walk-Up®، WorkCentre®، FreeFlow®، Scan to PC Desktop®، MeterAssistant®، SuppliesAssistant®، Xerox Secure Access Unified ID System®، Xerox Extensible Interface®، Platform®، ColorQube®، ConnectKey®، Global Print Driver®، VersaLink®، AltaLink®، Mobile Express Driver® هي علامات تجارية لشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة وأو بلدان أخرى.

تُعد العلامات Adobe® Reader®، Adobe® Type Manager®، ATM™، Flash®، Macromedia®، Photoshop®، PostScript® هي علامات تجارية لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة وأو دول أخرى.

Microsoft®، Windows Vista®، Windows®، Windows Server® هي علامات تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة ودول أخرى.

McAfee®، ePolicy Orchestrator®، McAfee ePO™ هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة McAfee, Inc. بالولايات المتحدة ودول أخرى.

SGI® و IRIX® هما علامات تجارية لشركة Silicon Graphics International Corp. أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وأو دول أخرى.

Sun Microsystems® و Solaris® هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Oracle و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة ودول أخرى.

UNIX® هي علامة تجارية في الولايات المتحدة ودول أخرى، مرخصة بشكلك حصري عبر شركة X/Open Company Limited.

إن تقنية Wi-Fi Direct® المعتمدة من Wi-Fi هي علامة تجارية لصالح Wi-Fi Alliance.

جدول المحتويات

5	1 التحكم المدمج لـ McAfee
6	نظرة عامة على لوحة التحكم المدمج لـ McAfee
7	إعداد مستوى الأمان
8	إعداد خيارات التنبيه
9	2 تهيئة تنبيهات حدث أمان McAfee ePO
10	نظرة عامة على العملية
10	تهيئة تنبيهات حدث الأمان في McAfee ePO
11	تنزيل وتثبيت امتدادات McAfee ePO لـ Xerox
12	توفير مفاتيح الترخيص في McAfee ePO
13	تغيير منفذ اتصال تنشيط العميل في McAfee ePO
14	تغيير الحد الأقصى لحد حجم تحميل الملف على ملقم McAfee ePO
15	إنشاء وتعيين سياسة في McAfee ePO
16	تهيئة الاستجابة التلقائية في McAfee ePO
17	تهيئة إعدادات ملقم McAfee ePolicy Orchestrator
18	تخصيص الطابعات كـ "عقد فائقة"
18	إضافة إدخالات DNS إلى One أو المزيد من النطاقات الموجودة
18	إضافة إدخالات DNS إلى نطاق جديد واحد
19	التأكد من أن الجهاز تتم إدارته في McAfee ePO
21	3 تهيئة وكالة McAfee ePO
22	تهيئة وكالة McAfee ePO
23	4 إزالة امتدادات McAfee ePO وتثبيتها
24	إزالة امتدادات McAfee ePO وتثبيتها

1

التحكم المدمج لـ McAfee

يحتوي هذا الفصل على:

- نظرة عامة على لوحة التحكم المدمج لـ McAfee6
- إعداد مستوى الأمان7
- إعداد خيارات التنبيه8

نظرة عامة على لوحة التحكم المدمج لـ McAfee

عند تثبيت ePO (McAfee® ePolicy Orchestrator™) على الملقم، استخدم هذا الدليل لدمج الطابعات متعددة الوظائف من Xerox التي تحتوي على ميزة أمان "لوحة التحكم المدمج لـ McAfee".

تتكون لوحة التحكم المدمج لـ McAfee من ميزات أمان:

- يحافظ الأمان المحسّن على سلامة برامج الطابعة من خلال مراقبة ملفات النظام وتنبهك في حالة حدوث أي تغيير غير مصرح به بأحد ملفات النظام.
- "التحكم في السلامة" هو خيار البرنامج الذي يجمع ميزات "الأمان المحسّن" مع القدرة على مراقبة الملفات القابلة للتنفيذ غير المصرح بها ومنعها من العمل. لتتمكن من هذا الخيار، يمكنك تقديم مفتاح تثبيت الميزة على صفحة "تثبيت الميزة". للحصول على "مفتاح تثبيت الميزة"، اتصل بممثل Xerox.
- يمكنك تهئية الطابعة على إرسال تنبيهات بريد إلكتروني عند وقوع حدث متعلق بالأمان. العديد من طرق التنبه متوفرة.
- يمكنك إرسال تنبيهات البريد الإلكتروني مباشرةً إليك أو إلى تطبيق إدارة مركزي، مثل:

- (McAfee® ePolicy Orchestrator™) (ePO)
- Xerox® CentreWare® Web
- Xerox® Device Manager

لمعرفة تفاصيل حول McAfee ePO و"التحكم المدمج لـ McAfee"، يُرجى زيارة www.mcafee.com.

إعداد مستوى الأمان

ما لم تحصل على "لوحة التحكم المدمج لـ McAfee"، توصي Xerox بأن تحافظ على مستوى الأمان الذي تم تعيينه على الإعداد الافتراضي، الأمان المحسن.

تحتوي لوحة التحكم المدمج لـ McAfee على مستويين للأمان:

- الأمان المحسن
- التحكم في الدمج

ملاحظة: فقط قم بتعيين مستوى الأمان إذا لزم الأمر. تأتي الطباعة مزودة بمستوى "الأمان المحسن"، وهو دقيق في العديد من الحالات.

1. في ملقم الويب المضمن للطباعة متعددة الوظائف، انقر فوق الخصائص > الأمان.
2. انقر فوق التحكم المدمج لـ McAfee.
3. لتمكين ميزات "التحكم المدمج لـ McAfee"، وتهيئة خيارات "ملاحظات التنبيهات" لتحديد "مستويات أمان الجهاز"، انقر فوق تحرير.
4. لتعيين مستوى الأمان، ضمن "مستوى الأمان"، حدد الأمان المحسن أو التحكم في الدمج.
5. إذا قمت بتحديد "الأمان المحسن" كمستوى الأمان، انقر فوق حفظ.
6. إذا حددت "التحكم في الدمج" كمستوى الأمان، انقر فوق التالي، وأدخل مفتاح تثبيت مجهزة البرنامج، ثم انقر فوق تطبيق.

ملاحظة: عند القيام بتغيير إعداد مستوى الأمان، تتم إعادة تشغيل الطباعة. تستغرق العملية عدة دقائق.

إعداد خيارات التنبيه

يمكنك تهيئة الطابعة على تنبيهك عند وقوع حدث متعلق بالأمان. لتعيين خيارات التنبيه:

1. في ملقم الويب المضمن للطابعة متعددة الوظائف، انقر فوق الخصائص > الأمان.
 2. انقر فوق التحكم المدمج لـ McAfee.
 3. لتهيئة خيارات "ملاحظات التنبيه"، انقر فوق تحرير.
 4. لتهيئة الطابعة لإرسال تنبيهات البريد الإلكتروني:
 - a. ضمن "محلّي على الجهاز"، انقر فوق تنبيهات البريد الإلكتروني، ثم حفظ.
 - b. بجوار "تنبيهات البريد الإلكتروني"، ضمن "الإجراء"، انقر فوق تحرير.
 - c. ضمن "عناوين مجموعة المسمّلمين"، أدخل عناوين البريد الإلكتروني الصالحة لكل مجموعة قابلة للتطبيق 1، أو 2، أو 3.
 - d. لكل مجموعة بعناوين بريد إلكتروني، حدد تمكين مجموعة.
 - e. ضمن "تفضيلات مجموعة المسمّلمين"، لـ "لوحة التحكم المدمج لـ McAfee"، حدد كل مجموعة تريد أن تستقبل التنبيهات: المجموعة 1، والمجموعة 2 والمجموعة 3.
 - f. انقر فوق تطبيق.
 - g. عند المطالبة، انقر فوق موافق.
 5. قم بتهيئة طريقة ملاحظات التنبيهات:
 - لتهيئة الطابعة لإرسال تنبيهات البريد الإلكتروني إلى ملقم ePolicy Orchestrator لـ McAfee، ضمن "الحلول البعيدة لـ McAfee"، حدد ملقم ePolicy Orchestrator لـ McAfee.
 - إذا كنت تستخدم ويب Xerox® CentreWare® لإدارة الطابعات الخاصة بك، قم بتهيئة تنبيهات الأمان في ويب Xerox® CentreWare®.
 - إذا كانت Xerox تدير الطابعات الخاصة بك، استخدم Xerox® Device Manager لإرسال تنبيهات الأمان من الطابعات المسجلة.
-  **ملاحظة:** عند تمكين ميزات "التحكم المدمج لـ McAfee"، تقوم الطابعة أيضاً بتسجيل الطابعة أحداث الأمان في سجل التدقيق.

2

تهيئة تنبيهات حدث أمان McAfee ePO

يحتوي هذا الفصل على:

- نظرة عامة على العملية..... 10
- تنزيل وتثبيت امتدادات Xerox لـ McAfee ePO..... 11
- توفير مفاتيح الترخيص في McAfee ePO..... 12
- تغيير منفذ اتصال تنشيط العميل في McAfee ePO..... 13
- تغيير الحد الأقصى لحد حجم تحميل الملف على ملقم McAfee ePO..... 14
- إنشاء وتعديل سياسة في McAfee ePO..... 15
- تهيئة الاستجابة التلقائية في McAfee ePO..... 16
- تهيئة إعدادات ملقم McAfee ePolicy Orchestrator..... 17
- تخصيص الطابعات كـ "عقد فائقة"..... 18
- التأكد من أن الجهاز تتم إدارته في McAfee ePO..... 19

نظرة عامة على العملية

تقدم هذه النظرة العامة الإجراءات، بالترتيب المحدد المطلوب، لتهئية تنبيهات الأمان في McAfee ePO.

تهئية تنبيهات حدث الأمان في McAfee ePO

لتهئية تنبيهات أحداث الأمان في McAfee ePO، أكمل كل إجراء بالترتيب المقدم:

1. قم بشراء برنامج ملقم McAfee ePO وتثبيته. لمعرفة التفاصيل، اتصل بممثل McAfee أو تفضل بزيارة www.mcafee.com.
2. تتطلب امتدادات Xerox® لـ McAfee ePO إطار عمل Microsoft .NET. قم بتنزيل إطار عمل Microsoft .NET، الإصدار 4.0 أو الأحدث. لمعرفة التفاصيل، تفضل بزيارة www.microsoft.com.
3.  **ملاحظة:** يعتمد إصدار NET المطلوب على SQL المُستخدم في ملقم ePO.
4.  **ملاحظة:** إذا لم تكمل هذا الإجراء، سيُنْتِج عن ذلك ظهور رسالة Error-2 عند فتح امتداد Xerox MFP.
5. قم بتنزيل امتدادات Xerox® لـ McAfee ePO وتثبيته. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [تنزيل وتثبيت امتدادات Xerox لـ McAfee ePO](#).
6. قم بتوفير مفاتيح الترخيص في McAfee ePO. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [توفير مفاتيح الترخيص في McAfee ePO](#).
7. لضمان أن الطابعة يمكنها الاتصال بملقم McAfee ePO، قم بتغيير منفذ اتصال تنشيط العميل الافتراضي في McAfee ePO. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [تنشيط العميل الاتصال تنشيط العميل في McAfee ePO](#).
8. للسماح بتحديثات برامج الطابعة، قم بتغيير الحد الأقصى لحد تحميل حجم الملف على ملقم McAfee ePO. يجب أن يكون الحد الأقصى لحد تحميل حجم الملف أكبر من حجم ملف تحديث برنامج طابعة Xerox®. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [تغيير الحد الأقصى لحد حجم تحميل الملف على ملقم McAfee ePO](#).
9. تأكد من أنه تم إرسال تنبيهات حدث الأمان عند حدوثها بدلاً من على فترات منتظمة. أنشئ سياسة أمان، ثم اربط السياسة بطابعات Xerox® في McAfee ePO. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [إنشاء وتعيين سياسة في McAfee ePO](#).
10. لضمان أنك تتلقى رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً في حدث تنبيه الأمان، قم بتهئية الاستجابة التلقائية في McAfee ePO. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [تهئية الاستجابة التلقائية في McAfee ePO](#).
11. في ملقم الويب المضمن للطابعة متعددة الوظائف، على صفحة "لوحة التحكم المدمج لـ McAfee"، قم بتقديم التفاصيل بشأن ملقم McAfee ePO. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [ملاحظة McAfee ePolicy Orchestrator](#).
12. خصص الطابعات كـ "عقد فائقة" على شبكتك. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [تخصيص الطابعات كـ "عقد فائقة"](#).
13. تأكد من أن الجهاز تتم إدارته داخل McAfee ePO. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [التأكد من أن الجهاز تتم إدارته في McAfee ePO](#).
14. قم بتهئية وكالة McAfee ePO. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [تهئية وكالة McAfee ePO](#).

تنزيل وتثبيت امتدادات Xerox لـ McAfee ePO

1. حدد موقع امتدادات Xerox® ثم قم بتنزيلها. الامتدادات مضمنة في ملف zip.
 - a. للانتقال إلى موقع ويب دعم Xerox®، افتح متصفح الويب ثم اكتب www.xerox.com/office/support.
 - b. للانتقال إلى صفحة الدعم لجهازك المحدد، في حقل البحث، اكتب طراز جهازك، ثم اضغط على **Enter**.
 - c. من قائمة النتائج التي تظهر لجهازك، انقر فوق برامج التشغيل والتنزيلات.
 - d. من القائمة المنسدلة لنظام التشغيل، حدد نظام التشغيل للخادم الخاص بك.
 **ملاحظة:** تأكد من تحدي نظام التشغيل للملقم، وليس نظام التشغيل لجهاز الكمبيوتر.
 - e. ضمن "الأدوات المساعدة والتطبيقات"، انقر فوق امتداد Xerox لـ McAfee ePolicy (Orchestrator (ePO).
 - f. اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي، ثم انقر فوق قبول.
 2. افتح ملف zip، ثم انقل ملفي الامتداد المضمغوظين إلى مجلد مؤقت. لا تفتح ملفات امتداد zip.
 3. في McAfee ePO، ثبت ملفات امتداد zip.
 - a. الوصول إلى واجهة ويب McAfee ePO على <https://servername> النطاق:8443.
 - b. انتقل إلى القائمة < البرنامج < الامتدادات.
 - c. في الزاوية العلوية اليسرى، انقر فوق تثبيت امتداد.
 - d. انتقل إلى المجلد المؤقت، وحدد ملف امتداد zip، ثم افتحه.
 - e. انقر فوق موافق.
 **ملاحظة:** إذا ظهرت رسالة أثناء التثبيت تشير إلى أنه تم تثبيت امتداد Solidcore بالفعل، أزل امتداد Solidcore الموجود. بعد اكتمال التثبيت، أعد تثبيت البرنامج المزود من Xerox وقم بتحديث امتداد Solidcore. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [إزالة امتدادات McAfee ePO وتثبيتها](#).
 - f. ثبت ملف امتداد zip الآخر.
4. للاستمرار في تهئية تنبیهات الأمان، تابع إلى [توفير مفاتيح الترخيص في McAfee ePO](#).

توفير مفاتيح الترخيص في McAfee ePO

1. الوصول إلى واجهة ويب McAfee ePO على <https://servername> النطاق: 8443.
2. انتقل إلى القائمة > التهئية > إعدادات الملقم.
3. انقر فوق **Solidcore**.
4. في الزاوية السفلية اليمنى، انقر فوق تحرير.
5. أدخل مفاتيح الترخيص التالية:
 - قم بتغيير التحكم: XL17-ZCWK-K7E2-9PZY-OT6V
 - التحكم في التطبيق: ZM7H-FX52-3SFL-TR5Z-MAG3
 - التحكم في الدمج: K5DA-AG51-5AR3-OB99-WTDG
6. انقر فوق حفظ.
7. لاس تمرار في تهئية تنبيهات الأمن، تابع إلى [تغيير منفذ اتصال تنشيط العميل في McAfee ePO](#).

تغيير منفذ اتصال تنشيط العميل في McAfee ePO

1. الوصول إلى واجهة ويب McAfee ePO على <https://servername> النطاق:8443.
2. انتقل إلى القائمة < التهئية < إعدادات الملقم.
3. انقر فوق المنفذ.
4. في الزاوية السفلية اليمنى، انقر فوق تحرير.
5. بجوار منفذ اتصال تنشيط العميل، الكتب **8083**، أو أي منفذ غير مُستخدم بخلاف الأفتراضى، 8081.
6. انقر فوق حفظ.
7. لاس تمرار في تهئية تنبيهات الأمان، تابع إلى [تغيير الحد الأقصى لحد حجم تحميل الملف على ملقم McAfee ePO](#).

تغيير الحد الأقصى لحد حجم تحميل الملف على ملقم McAfee ePO

1. قم بالوصول إلى ملقم McAfee ePO، ثم انتقل إلى `C:\Program Files (x86)\McAfee\Policy Orchestrator\Server\conf\orion`.
2. اسخدم تطبيق محرر نص، افتح الملف `.orion.properties`.
3. تغيّر النص `orion.upload.max.size=90000000` إلى `orion.upload.max.size=500000000`.
4. احفظ ملف النص.
5. أعد تشغيل ملقم ePO.
6. لاس تمرار في تهئية تنبيهات الأمن، تابع إلى إنشاء وتعيين سياسة في McAfee ePO.

إنشاء وتعيين سياسة في McAfee ePO

1. الوصول إلى واجهة ويب McAfee ePO على <https://servername> النطاق: 8443.
2. انتقل إلى القوائم > السياسة > كتالوج السياسة.
3. بجوار "المنتج"، حدد عميل McAfee.
4. بجوار "الفئة"، حدد عام.
5. لإنشاء السياسة، بجوار "الافتراضي الخاص بي"، ضمن عمود "الإجراءات"، انقر فوق تكرر.
 - a. بجوار "الاسم"، اكتب عميل MFP.
 - b. بجوار "الملاحظات"، اكتب لنقاط نهاية Xerox.
 - c. انقر فوق موافق.
6. لتحرير السياسة، ضمن "الاسم"، انقر فوق عميل MFP.
7. انقر فوق علامة التبويب الأحداث.
 - a. إذا لم يتم التحديث مسبقاً، حدد تمكين إعادة توجيه حدث ذي أولوية.
 - b. بجوار إعادة توجيه أحداث بأولوية تساوي أو أكبر من، حدد معلوماتي.
 - c. بجوار الفاصل الزمني بين التحميلات، اكتب 1.
 - d. بجوار الحد الأقصى لعدد الأحداث لكل تحميل، اكتب 20.
 - e. انقر فوق حفظ.
8. انتقل إلى القوائم > السياسة > قواعد تعيين السياسة.
9. انقر فوق قاعدة تعيين جديدة.
 - a. بجوار "الاسم"، اكتب عميل McAfee.
 - b. انقر فوق التالي.
 - c. انقر فوق إضافة سياسة.
 - d. ضمن "المنتج"، حدد عميل McAfee، وضمن "الفئة"، حدد عام، ثم ضمن "السياسة" حدد سياستك الجديدة، عميل MFP.
 - e. انقر فوق التالي.
 - f. ضمن "الخصائص المتوفرة"، انقر فوق العلامة.
 - g. ضمن "المقارنة" انقر فوق بعلمة.
 - h. ضمن "القيمة"، حدد Xerox MFP.
 - i. انقر فوق موافق.
 - z. انقر فوق التالي.
10. انقر فوق حفظ.
11. للاستمرار في تهئية تنبيهات الأمان، تابع إلى [تهئية الاستجابة للتلقائية في McAfee ePO](#).

تهيئة الاستجابة التلقائية في McAfee ePO

لتزويد مسؤولي الأمان بقدرة استجابة لإخطارات التنبيه التلقائية، تثبت ميزة "الاستجابة التلقائية". يتم إرسال هذه الإخطارات متى اكتشفت لوحة التحكم المدمج لـ McAfee حدث أمان على جهاز Xerox. عند التنبيه، يطبق نظام الاستجابة هذا على كل الأجهزة المزودة حاليا بواسطة ملقم EPO. الأحداث التي تشغل الاستجابة التلقائية لتنبيهات Xerox MFP هي: تم رفض قراءة الملف، أو تم رفض كتابة الملف، أو تم رفض التنفيذ.

بشكل افتراضي، يتم تعطيل الاستجابة التلقائية. لتمكينها، يجب أن يضمن مسؤول أمان عنوان بريد إلكتروني صالح.

لإضافة عنوان بريد إلكتروني وتمكين الاستجابة:

1. في McAfee ePO، حدد القوائم > التشغيل التلقائي > الاستجابات التلقائية.
 2. انقر فوق الاستجابة الجديدة.
 - a. بجوار "الاسم"، اكتب تنبيهات Xerox MFP.
 - b. بجوار "الوصف"، اكتب أحداث التهديد.
 - c. بالنسبة لمجموعة الحدث، حدد أحداث Solidcore.
 - d. بالنسبة لنوع الحدث، حدد أحداث العميل.
 - e. بالنسبة لـ "الحالة"، حدد مُمكنة.
 - f. انقر فوق التالي.
 3. انقر فوق الحدث.
 - a. ضمن "القيمة"، حدد الملف الذي تم إنشاؤه، والملف الذي تم حذفه، والملف الذي تم تعديله، والتنفيذ الذي تم رفضه، وتم رفض قراءة الملف، ثم انقر فوق أيقونة علامة الجمع (+) لإنشاء صف.
 - b. ضمن "المسؤولون"، اكتب عناوين البريد الإلكتروني.
 - c. انقر فوق التالي، ثم انقر فوق حفظ.
 4. ضمن "التجميع"، لـ "التقيد"، حدد تشغيل هذه الاستجابة إذا حدثت عدة أحداث كل ساعة واحدة.
 5. ضمن علامة التبويب "الإجراءات"، حدد إرسال بريد إلكتروني.
 6. انقر فوق التالي، ثم انقر فوق حفظ.
 7. للاستمرار في تهيئة تنبيهات الأمان، تابع إلى تهيئة إعدادات ملقم McAfee ePolicy Orchestrator.

تهيئة إعدادات ملقم McAfee ePolicy Orchestrator

1. في ملقم الويب المضمن للطباعة متعددة الوظائف، انقر فوق الخصائص > الأمان.
2. انقر فوق التحكم المدمج لـ McAfee.
3. على صفحة "لوحة التحكم المدمج لـ McAfee"، بجوار "مستويات أمان الجهاز"، انقر فوق تحرير.
4. حدد ملقم McAfee ePolicy Orchestrator، ثم انقر فوق حفظ.
5. حدد ملقم McAfee ePolicy Orchestrator، ثم انقر فوق تحرير.
6. حدد نوع عنوان. اكتب العنوان المُنسَق أو اسم مضيف الملقم بشكل مناسب وقيم بتغيّر رقم المنفذ الافتراضي حسب الحاجة.
7. ضمن "اسم المستخدم"، اكتب الاسم الذي تستخدمه للطباعة للوصول إلى تطبيق ملقم McAfee ePO.
8. اكتب كلمة المرور، ثم اكتب كلمة المرور مرة أخرى للتحقق من صحتها.
9. انقر فوق حفظ.
10. لاستمرار في تهيئة تنبيهات الأمان، تابع إلى [تخصيص الطابعات كـ "عقد فائقة"](#).

تخصيص الطابعات كـ "عقد فائقة"

يستخدم امتداد Xerox® لـ McAfee ePO ما يصل إلى ثلاث طابعات من Xerox® كعقد فائقة للاتصال بطابعات Xerox® الأخرى التي تراقبها. توصي Xerox بأن تخصص أكثر من طابعة Xerox® واحدة كعقد فائقة. إذا لم يتم تشغيل عقدة فائقة واحدة أو كانت في وضع إيقاف التشغيل، يمكنك أن تستخدم McAfee ePO العقد الأخرى للاتصال بالطابعات الأخرى. يمكنك تخصيص الطابعات كعقد فائقة بإضافة إدخال معيّن إلى ملقم DNS.

ملاحظة: 


- يجب أن تستخدم طابعات Xerox® الخاصة بك وملقم McAfee ePO نفس ملقم DNS.
- أكمل الإجراءات التالية على ملقم DNS، وليس ملقم McAfee ePO. لإضافة إدخال DNS، قم بأي مما يلي:

إضافة إدخلات DNS إلى One أو المزيد من النطاقات الموجودة

إذا كان لديك عدد قليل من النطاقات في شبكتك، استخدم هذه الطريقة لإضافة إدخلات DNS لكل نطاق.

1. على ملقم DNS، اعثر على نطاق كل طابعة تريد تخصيصها كعقد فائقة.
2. لكل نطاق، أضف إدخلات لكل العقد الفائقة، ثم قم بتسميتها:

- XeroxDiscoverySuperNode1
- XeroxDiscoverySuperNode2
- XeroxDiscoverySuperNode3

ملاحظة:  الإدخلات لكل العقد الفائقة ليست حساسة لحالة الأحرف.

3. إذا كانت شبكتك تستخدم أكثر من ملقم DNS واحد، كرر الخطوة السابقة لكل ملقمات DNS الأخرى.
4. للاستمرار في تهئية تنبيهات الأمان، تابع إلى [التأكد من أن الجهاز تتم إدارته في McAfee ePO](#).

إضافة إدخلات DNS إلى نطاق جديد واحد

إذا كان لديك عدد كبير من النطاقات في شبكتك، استخدم هذه الطريقة لإضافة إدخلات DNS لنطاق واحد.

1. على ملقم DNS، أنشئ نطاقاً باسم Xerox.local. يبحث امتداد Xerox لـ McAfee ePO عن نطاق بهذا الاسم.
2. لـ Xerox.local، أضف إدخلات لكل عقدة فائقة، ثم قم بتسميتها:

- XeroxDiscoverySuperNode1
- XeroxDiscoverySuperNode2
- XeroxDiscoverySuperNode3

3. للاستمرار في تهئية تنبيهات الأمان، تابع إلى [التأكد من أن الجهاز تتم إدارته في McAfee ePO](#).

التأكد من أن الجهاز تتم إدارته في McAfee ePO

1. في McAfee ePO، انقر فوق شجرة النظام.
2. انقر فوق م فوق وتم العثور عليه.
3. ضمن "الإعدادات مسابقة الضبط"، حدد هذه المجموعة وكل المجموعات الفرعية.
4. تحقق من ظهور جهاز Xerox الخاص بك.
5. تحقق من ظهور جهاز Xerox الخاص بك كـ "مُدار" ضمن "الحالة المُدارة":
6. في نافذة McAfee ePO، ضمن "القائمة"، حدد طرف ثالث، ثم انقر فوق امتداد Xerox MFP.
7. للتحصول على وصول McAfee ePO مناسب، قم بسحب وإسقاط أيقونة امتداد Xerox MFP إلى الشعار العلوي.
8. للاستمرار في تهئية تنبيهات الأمان، تابع إلى تهئية وكالة McAfee ePO.

3


تهيئة وكالة McAfee ePO

يحتوي هذا الفصل على:

- تهيئة وكالة McAfee ePO22

تهيئة وكالة McAfee ePO

إذا تم استخدام سياسة، يجب تهيئتها باستخدام McAfee ePO.

1. في McAfee ePO، ضمن "القائمة"، حدد التهيئة.
 2. حدد إعدادات الملقم.
 3. حدد إعدادات الوكالة.
 4. في الزاوية السفلية اليمنى، انقر فوق تحرير.
 5. ضمن "النوع"، حدد تهيئة إعدادات الوكالة يدوياً.
 6. ضمن إعدادات ملقم الوكالة، قم بتهيئة يدوياً لمطابقة الإعدادات الفرعية لموقعك.
 7. انقر فوق حفظ.
 8. أعد تشغيل ملقم ePO.
-  **ملاحظة:** إذا لم تكمل هذا الإجراء، سيُنْتِج عن ذلك ظهور رسالة Error-2 عند فتح امتداد Xerox MFP.

4

إزالة امتدادات McAfee ePO وتثبيتها

يحتوي هذا الفصل على:

- إزالة امتدادات McAfee ePO وتثبيتها.....24

إزالة امتدادات McAfee ePO وتثبيتها

إذا ظهرت رسالة أثناء التثبيت تشير إلى أنه تم تثبيت امتداد Solidcore بالفعل، أزل امتداد Solidcore الموجود. بعد اكتمال التثبيت، أعد تثبيت البرنامج المزود من Xerox وقم بتحديث امتداد Solidcore. يؤدي إجراء هاتين الخطواتين إلى إنشاء الأساس الضروري لتحديث البرنامج إلى أحدث إصدار.

1. أزل البرنامج الحالي.
2. شَبِّت البرنامج المزود من Xerox.
3. أكْمَل إجراء الإعداد بالكامل باستخدام إصدار البرنامج الذي تم تثبيته للتو.
4. إذا كان متوفرًا، قم بالترقية إلى الإصدار الحالي.

