

Versjon 2.1  
November 2021  
702P08318

# McAfee® Embedded Control

McAfee® ePO™  
konfigurasjonsveiledning

© 2021 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i denne publikasjonen kan ikke gjengis i noen form uten tillatelse fra XeroxCorporation.

Opphavsretten dekker alle versjoner av materiale og informasjon som er, eller vil bli, opphavsrettsbeskyttet i henhold til loven om opphavsrett. Dette gjelder også uavkortet for materiale basert på programvaren som er vist her, som stiler, maler, skjermbilder, symboler osv.

Xerox® og Xerox og figurativt merke®, Phaser®, PhaserSMART®, PhaserMatch®, PhaserCal®, PhaserMeter™, CentreWare®, PagePack®, eClick®, PrintingScout®, Walk-Up®, WorkCentre®, FreeFlow®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Xerox Extensible Interface Platform®, ColorQube®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink®, AltaLink® og Mobile Express Driver® er registrerte varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land.

Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® og PostScript® er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® og Windows Server® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® og McAfee ePO™ er varemerker eller registrerte varemerker for McAfee, Inc. i USA og andre land.

SGI® and IRIX® er varemerker for Silicon Graphics International Corp. eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Sun, Sun Microsystems og Solaris er varemerker eller registrerte varemerker for Oracle og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land.

UNIX® er et varemerke i USA og andre land og er lisensiert utelukkende via X/Open Company Limited.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® er varemerke for Wi-Fi Alliance.

# Innholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| 1 McAfee Embedded Control .....   | 5  |
| Oversikt over McAfee Embedded Control .....                               | 6  |
| Sette sikkerhetsnivået.....   | 7  |
| Angi innstillinger for varslinger .....                                   | 8  |
| 2 McAfee ePO konfigurasjon av varsler av sikkerhetshendelser.....         | 9  |
| Prosessoversikt .....   | 10 |
| Konfigurering for varsler av sikkerhetshendelser i McAfee ePO .....       | 10 |
| Nedlastning og installering av Xerox-tillegg for McAfee ePO .....         | 11 |
| Angi lisensnøkler i McAfee ePO .....                                      | 12 |
| Endre kommunikasjonsport for vekking av agent i McAfee ePO.....           | 13 |
| Endre maksimumsgrensen for filoplasting på McAfee ePO-serveren .....      | 14 |
| Lage og tildele kriterier i McAfee ePO .....                              | 15 |
| Konfigurere automatisk respons i McAfee ePO.....                          | 16 |
| Konfigurering av innstillinger i McAfee ePolicy Orchestrator Server ..... | 17 |
| Angi skrivere som supernoder .....  | 18 |
| Legge til DNS-oppføringer til en eller flere eksisterende domener.....    | 18 |
| Legge til DNS-oppføring til et enkelt nytt domene .....                   | 18 |
| Påse at enheten administreres av McAfee ePO .....                         | 19 |
| 3 Konfigurere McAfee ePO proxy.....                                       | 21 |
| Konfigurer din McAfee ePO proxy .....                                     | 22 |
| 4 Fjerne og installere tillegg til McAfee ePO på nytt.....                | 23 |
| Fjerne og installere tillegg til McAfee ePO på nytt.....                  | 24 |



# McAfee Embedded Control

Dette kapitlet inneholder:

- [Oversikt over McAfee Embedded Control](#) ..... 6
- [Sette sikkerhetsnivået](#)..... 7
- [Angi innstillinger for varslinger](#)..... 8

## Oversikt over McAfee Embedded Control

Når McAfee® ePolicy Orchestrator™ (ePO) er installert på din server, bruk denne veiledningen for å integrere Xerox multifunksjonsskrivere som har funksjonen McAfee Embedded Control.

McAfee Embedded Control består av to sikkerhetsfunksjoner:

- Utvidet sikkerhet opprettholder integriteten til skriverprogramvaren ved å overvåke systemfiler og varsle deg hvis det foretas en uautorisert endring i en systemfil.
- Integritetskontroll er et programvarealternativ som kombinerer funksjoner for utvidet sikkerhet med muligheten til å overvåke og hindre at uautoriserte kjørbare filer kjører. For å aktivere dette alternativet, må du oppgi en funksjonsinstallasjonsnøkkel på siden Funksjonsinstallasjon. Kontant Xerox-representanten din for å få en funksjonsinstallasjonsnøkkel.

Du kan konfigurere skriveren til å sende e-postvarsler når det oppstår en sikkerhetshendelse. Flere varselsmetoder er tilgjengelige.

E-postvarsler kan sendes direkte til deg, eller en sentralisert administreringsapplikasjon, som:

- McAfee® ePolicy Orchestrator™ (ePO)
- Xerox® CentreWare® Web
- Xerox® Enhetsadministrator

Hvis du vil ha mer informasjon om McAfee ePO og McAfee Embedded Control, besøk [www.mcafee.com](http://www.mcafee.com).

## Sette sikkerhetsnivået

Om du ikke har kjøpt McAfee integritetskontroll, anbefaler Xerox at du lar sikkerhetsnivået forbli standardinnstillingen, utvidet sikkerhet.

McAfee Embedded Control har to sikkerhetsnivåer:

- Utvidet sikkerhet
- Integritetskontroll



**Merk:** Sett bare sikkerhetsnivået om det er nødvendig. Skriveren kommer med utvidet sikkerhetsnivå som standard, som er tilstrekkelig i mange tilfeller.

1. I den innebygde webserveren til skriveren med støtte for flere funksjoner, klikk **Egenskaper > Sikkerhet**.
2. Klikk **McAfee Embedded Control**.
3. Hvis du vil aktivere McAfee Embedded Control-funksjoner og konfigurere alternativer for varseltilbakemelding, klikker du på **Rediger**.
4. For å sette sikkerhetsnivået, velg **Utvidet sikkerhet** eller **Integritetskontroll** under sikkerhetsnivå.
5. Om du valgte utvidet sikkerhet, klikk **Lagre**.
6. Om du valgte integritetskontroll som sikkerhetsnivå, klikk **Neste**, angi installasjonsnøkkelen til programvarefunksjonen, og klikk så **Bruk**.



**Merk:** Når du endrer innstillingen for sikkerhetsnivået, starter skriveren på nytt. Denne prosessen tar flere minutter.

## Angi innstillinger for varslinger

Du kan konfigurere skriveren til å varsle deg når det oppstår en sikkerhetshendelse.

For å angi innstillinger for varslinger:

1. I den innebygde webserveren til skriveren med støtte for flere funksjoner, klikk **Egenskaper > Sikkerhet**.
2. Klikk **McAfee Embedded Control**.
3. For å konfigurere innstillinger for varslingstilbakemeldinger, klikk på **Rediger**.
4. For å konfigurere skriveren til å sende e-postvarsler:
  - a. Under lokalt på enheten, klikk **E-postvarsler**, så **Lagre**.
  - b. Ved siden av e-postvarsler, under Handlinger, klikk **Rediger**.
  - c. Under mottakergruppe adresser, angi gyldige e-postadresser for hver gruppe, 1, 2 eller 3.
  - d. For hver gruppe med e-postadresser, velg **Aktiver gruppe**.
  - e. Under egenskaper for mottakergruppe, velg gruppen du ønsker at skal få varsler for McAfee Embedded Control: **Gruppe 1**, **Gruppe 2** og **Gruppe 3**.
  - f. Klikk på **Bruk**.
  - g. Velg **OK** når meldingen kommer opp.
5. Konfigurer tilbakemeldingsmetode for varsler.
  - Hvis du vil tillate at skriveren sender e-postvarsler til McAfee ePolicy Orchestrator Server, velger du **McAfees ePolicy Orchestrator Server** under McAfee eksternløsninger.
  - Om du bruker Xerox® CentreWare® på nett for å administrere skrivers dine, konfigurer sikkerhetsvarsler i Xerox® CentreWare® på nett.
  - Om Xerox administrerer skrivers dine, bruk Xerox® enhetsadministrator til å sende sikkerhetsvarsler fra registrerte skrivere.



**Merk:** Når McAfee Embedded Control er aktivert, registrerer skriveren også sikkerhetshendelser i kontrolloggen.



# McAfee ePO konfigurasjon av varsler av sikkerhetshendelser

Dette kapitlet inneholder:



- [Prosessoversikt .....](#) 10
- [Nedlastning og installering av Xerox-tillegg for McAfee ePO .....](#) 11
- [Angi lisensnøkler i McAfee ePO .....](#) 12
- [Endre kommunikasjonsport for vekking av agent i McAfee ePO .....](#) 13
- [Endre maksimumsgrensen for filoplasting på McAfee ePO-serveren .....](#) 14
- [Lage og tildele kriterier i McAfee ePO .....](#) 15
- [Konfigurere automatisk respons i McAfee ePO.....](#) 16
- [Konfigurering av innstillinger i McAfee ePolicy Orchestrator Server.....](#) 17
- [Angi skrivere som supernoder .....](#) 18
- [Påse at enheten administreres av McAfee ePO .....](#) 19

## Prosessoversikt



Denne oversikten gir deg operasjonene, i nødvendig rekkefølge, for å konfigurere sikkerhetsvarsler i McAfee ePO.

# Konfigurering for varsler av sikkerhetshendelser i McAfee ePO

For å konfigurere sikkerhetsvarsler i McAfee ePO, fullfør hver operasjon i den gitte rekkefølgen:

1. Kjøp og installer McAfee ePO server-programvaren. For detaljer, ta kontakt med en representant fra McAfee eller besøk [www.mcafee.com](http://www.mcafee.com).
  2. Xerox® tillegg for McAfee ePO krever at Microsoft .NET Framework er installert. Last ned og installer Microsoft .NET Framework, versjon 4.0 eller senere. For detaljer, gå til [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).
    -  **Merk:** Hvilken .NET-versjon som kreves kommer an på hvilken SQL-server som er brukt i din ePO-server.
    -  **Merk:** Om du ikke fullfører denne operasjonen, vil det føre til en **Error-2**-beskjed når du åpner Xerox MFP-tillegget.
  3. Last ned og installer Xerox®-tillegg for McAfee ePO. Se [Nedlastning og installering av Xerox-tillegg for McAfee ePO](#) hvis du vil ha mer informasjon.
  4. Angi lisensnøkler i McAfee ePO. Se [Angi lisensnøkler i McAfee ePO](#) hvis du vil ha mer informasjon.
  5. For å forsikre at skriveren kan kommunisere med din McAfee ePO-server, endre standard kommunikasjonsport for vekking av agent i McAfee ePO. Se [Endre kommunikasjonsport for vekking av agent i McAfee ePO](#) hvis du vil ha mer informasjon.
  6. For å tillate oppdateringer av skriverprogramvare, endre maksimumsgrensen for filopplasting på McAfee ePO-serveren. Maksimumsgrensen for filopplasting må være større en filstørrelsen til oppdateringsfilen for Xerox®-skriverens programvare. Se [Endre maksimumsgrensen for filopplasting på McAfee ePO-serveren](#) hvis du vil ha mer informasjon.
  7. Påse at varsler om sikkerhetshendelser sendes når de skjer, heller enn ved jevne mellomrom. Opprett et kriterium, og knytt kriteriet til din Xerox® skriver i McAfee ePO. Se [Lage og tildele kriterier i McAfee ePO](#) hvis du vil ha mer informasjon.
  8. For å forsikre at du får automatisk e-post når det skjer en sikkerhetshendelse, konfigurere automatisk respons i McAfee ePO. Se [Konfigurere automatisk respons i McAfee ePO](#) hvis du vil ha mer informasjon.
  9. I den innebygde webserveren til skriveren med støtte for flere funksjoner, angi detaljene for din McAfee ePO-server på siden for McAfee Embedded Control. Se [Konfigurering av innstillinger i McAfee ePolicy Orchestrator Server](#) hvis du vil ha mer informasjon.
  10. Angi skrivere som supernoder på nettverket ditt. Se [Angi skrivere som supernoder](#) hvis du vil ha mer informasjon.
  11. Påse at enheten administreres av McAfee ePO. Se [Påse at enheten administreres av McAfee ePO](#) hvis du vil ha mer informasjon.
  12. Konfigurer din McAfee proxy. Se [Konfigurer din McAfee ePO proxy](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- 10 McAfee® Embedded Control  
McAfee® ePO™ konfigurasjonsveiledning

## Nedlastning og installering av Xerox-tillegg for McAfee ePO

1. Finn og last ned Xerox® tillegg. Tilleggene er i en **.zip** fil.
  - a. For å til Xerox® nettside for brukerstøtte, åpne en nettleser og skriv [www.xerox.com/office/support](http://www.xerox.com/office/support).
  - b. For å navigere til støttesiden for din spesifikke enhet, skriv inn enhetsmodellen i søkefeltet og trykk så **Enter**.
  - c. Fra listen over resultater som vises for din enhet, klikk **Drivere og nedlastninger**.
  - d. Fra rullegardinmenyen operativsystem, velg operativsystemet til din server.  
 **Merk:** På se at du velger operativsystemet til din server, ikke operativsystemet til maskinen din.
  - e. Under verktøy og applikasjoner, klikk på **Xerox-tillegg for McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)**.
  - f. Les lisensavtalen og klikk så på **Aksepter**.
2. Åpne **.zip** filen, og flytt så de to komprimerte tilleggsfilene til en midlertidig mappe. Åpne ikke **.zip** tilleggsfilene.
3. I McAfee ePO, installer **.zip** tilleggsfilene.
  - a. Gå til nettgrensesnittet for McAfee ePO på <https://servername.domain:8443>.
  - b. Naviger til **Meny > Programvare > Tillegg**.
  - c. Øverst til venstre, klikk **Installer tillegg**.
  - d. Naviger til den midlertidige mappen, velg en **.zip** tilleggsfil, og åpne den.
  - e. Trykk på **OK**.  
 **Merk:** Om det kommer en beskjed under installasjonen at Solidcore-tillegget allerede er installert, fjern eksisterende Solidcore-tillegg. Etter at installasjonen er komplett, installer programvaren fra Xerox på nytt og oppdater Solidcore-tillegget. Se [Fjerne og installere tillegg til McAfee ePO på nytt](#) hvis du vil ha mer informasjon.
  - f. Installer den andre **.zip** tilleggsfilen.
4. For å fortsette å konfigurere sikkerhetsvarsler, gå til [Angi lisensnøkler i McAfee ePO](#).

## Angi lisensnøkler i McAfee ePO

1. Gå til nettgrensesnittet for McAfee ePO på <https://servername.domain:8443>.
2. Naviger til **Meny > Konfigurasjon > Serverinnstillinger**.
3. Klikk på **Solidcore**.
4. Nederst til høyre, klikk **Rediger**.
5. Angi følgende lisensnøkler:
  - Endringskontroll: XL17-ZCWK-K7E2-9PZY-OT6V
  - Applikasjonskontroll: ZM7H-FX52-3SFL-TR5Z-MAG3
  - Integritetskontroll: K5DA-AG51-5AR3-OB99-WTDG
6. Klikk på **Lagre**.
7. For å fortsette å konfigurere sikkerhetsvarsler, gå til [Endre kommunikasjonsport for vekking av agent i McAfee ePO](#).

## Endre kommunikasjonsport for vekking av agent i McAfee ePO

1. Gå til nettgrensesnittet for McAfee ePO på <https://servername.domain:8443>.
2. Naviger til **Meny > Konfigurasjon > Serverinnstillinger**.
3. Klikk **Porter**.
4. Nederst til høyre, klikk **Rediger**.
5. Ved siden av kommunikasjonsport for vekking av agent, skriv **8083**, eller en annen port som ikke er i bruk, utenom standarden, 8081.
6. Klikk på **Lagre**.
7. For å fortsette å konfigurere sikkerhetsvarsler, gå til [Endre maksimumsgrensen for filoplasting på McAfee ePO-serveren](#).

## Endre maksimumsgrensen for filopplasting på McAfee ePO-serveren

1. Gå til McAfee ePO server og naviger så til `C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\Server\conf\orion`.
2. Åpne filen **orion.properties** i en tekstbehandler.
3. Endre teksten `orion.upload.max.size=90000000` til `orion.upload.max.size=500000000`.
4. Lagre tekstfilen.
5. Start ePO-serveren på nytt.
6. For å fortsette å konfigurere sikkerhetsvarsler, gå til [Lage og tildele kriterier i McAfee ePO](#).

## Lage og tildele kriterier i McAfee ePO

1. Gå til nettgrensesnittet for McAfee ePO på <https://servername.domain:8443>.
2. Naviger til **Meny > Kriterier > Kriteriumkatalog**.
3. Ved siden av Produkt, velg **McAfee agent**.
4. Ved siden av kategori, velg **Generelt**.
5. For å opprette kriterier, klikk **Kopier** i kolonnen Handlinger, ved siden av Mine standardstandardinnstillinger.
  - a. Ved siden av navn, skriv **MFP agent**.
  - b. Ved siden av merknader, skriv **For Xerox endepunkter**.
  - c. Trykk på **OK**.
6. For å redigere kriteriet, klikk **MFP agent** under Navn.
7. Klikk på fanen **Hendelser**.
  - a. Om ikke tidligere valgt, velg **Aktiver videresending av viktige hendelser**.
  - b. Ved siden av videresend hendelser med en prioritet lik eller større enn, velg **Informativ**.
  - c. Ved siden av mellomrom mellom opplastninger, skriv **1**.
  - d. Ved siden av maksimum antall hendelser per opplastning, skriv **20**.
  - e. Klikk på **Lagre**.
8. Naviger til **Meny > Regel > Regler for kriterier**.
9. Klikk **Ny tildelingsregel**.
  - a. Ved siden av navn, skriv **MFP agent**.
  - b. Klikk på **Neste**.
  - c. Klikk på **Legg til kriterium**.
  - d. Under produkt, velg **McAfee agent**, under kategori, velg **Generelt**, og under Kriterier, velg ditt nye kriterium, **MFP agent**.
  - e. Klikk på **Neste**.
  - f. Under tilgjengelige egenskaper, klikk **Etikett**.
  - g. Under sammenligning, klikk **Har etikett**.
  - h. Under verdi, velg **Xerox MFP**.
  - i. Trykk på **OK**.
  - j. Klikk på **Neste**.
10. Klikk på **Lagre**.
11. For å fortsette å konfigurere sikkerhetsvarsler, gå til [Konfigurere automatisk respons i McAfee ePO](#).

## Konfigurere automatisk respons i McAfee ePO

For å gi sikkerhetsadministratorer muligheten til å motta automatiske e-postbeskjeder, installer funksjonen automatisk respons. Disse varslene sendes når McAfee Embedded Control registrerer en sikkerhetshendelse på en Xerox-enhet. Når det er installert, vil responssystemet gjelde for alle enheter som er knyttet til EPO-serveren. Hendelsene som aktiverer en automatisk respons fra Xerox MFP er: Benektet fillesing, benektet filskrivning, eller benektet kjøring.

Automatisk respons er deaktivert som standard. For å aktivere det, må en sikkerhetsadministrator inkludere en gyldig e-postadresse.

For å legge til en e-postadresse og aktivere responsen:

1. I McAfee ePO, velg **Meny > Automasjon > Automatisk respons**.
2. Klikk på **Ny respons**.
  - a. Ved siden av navn, skriv **Xerox MFP varsler**.
  - b. Ved siden av beskrivelse, skriv **Trusselhendelser**.
  - c. For hendelsesgruppe, velg **Solidcore-hendelser**.
  - d. For hendelsestype, velg **Klienthendelser**.
  - e. For status, velg **Aktivert**.
  - f. Klikk på **Neste**.
3. Klikk på **Hendelse**.
  - a. Under verdi, velg **Fil opprettet**, **Fil slettet**, **Fil modifisert**, **Benektet kjøring**, og **Benektet fillesing**, og klikk så på pluss-ikonet (+) for å legge til en rad.
  - b. Under mottakere, angi e-postadresser.
  - c. Klikk **Neste**, klikk så **Lagre**.
4. Under aggregering, for struping, velg **Utløs denne responsen om det skjer flere hendelser hver time**.
5. Under Handlinger-fanen, velg **Send e-post**.
6. Klikk **Neste**, klikk så **Lagre**.
7. For å fortsette å konfigurere sikkerhetsvarsler, gå til [Konfigurering av innstillinger i McAfee ePolicy Orchestrator Server](#).



## Konfigurering av innstillinger i McAfee ePolicy Orchestrator Server

1. I den innebygde webserveren til skriveren med støtte for flere funksjoner, klikk **Egenskaper > Sikkerhet**.
2. Klikk **McAfee Embedded Control**.
3. På siden McAfee Embedded Control, ved siden av sikkerhetsnivåer for enhet, klikk **Rediger**.
4. Velg **McAfee ePolicy Orchestrator Server**, og klikk på **Lagre**.
5. Velg **McAfee ePolicy Orchestrator Server**, og klikk på **Rediger**.
6. Velg en adrestype. Skriv inn den riktig formaterte adressen eller vertsnavnet på serveren, og endre det standard portnummeret etter behov.
7. Under brukernavn, skriv navnet som skriveren bruker for å få tilgang til McAfee ePO serverapplikasjonen.
8. Skriv inn passordet, og skriv deretter inn passordet på nytt for å bekrefte det
9. Klikk på **Lagre**.
10. For å fortsette å konfigurere sikkerhetsvarsler, gå til [Angi skrivere som supernoder](#).

## Angi skrivere som supernoder

Xerox®-tillegget for McAfee ePO bruker opp til tre Xerox®-skrivere som supernoder for å kommunisere med de andre Xerox®-skriverne den overvåker. Xerox anbefaler at du angir mer enn en Xerox®-skriver som supernode. Om en supernode ikke fungerer eller er avkoblet kan McAfee ePO bruke de andre supernodene til å kommunisere med andre skrivere. Du kan angi skrivere som supernoder ved å legge til oppføringer i DNS-serveren din.

### Merk:

- Dine Xerox®-skrivere og din McAfee ePO-server må bruke samme DNS-server.
- Fullfør følgende operasjoner på DNS-serveren, ikke på McAfee ePO-serveren.

For å legge til en DNS-oppføring, gjør en av følgende:

## Legge til DNS-oppføringer til en eller flere eksisterende domener

Om du har et lite antall domener i nettverket ditt, bruk denne metoden for å legge til DNS-oppføringer til hvert domene.

1. På DNS-serveren din, finn domenet til hver skriver du vil angi som supernode.
2. Hvor hvert domene, legg til oppføringer for alle supernodene og gi dem navnene:
  - XeroxDiscoverySuperNode1
  - XeroxDiscoverySuperNode2
  - XeroxDiscoverySuperNode3

 **Merk:** Oppføringene for alle supernodene skiller ikke mellom store og små bokstaver.

3. Om nettverket ditt bruker mer enn en DNS-server, gjenta forrige steg for alle de andre DNS-serverne.
4. For å fortsette å konfigurere sikkerhetsvarsler, gå til [Påse at enheten administreres av McAfee ePO](#).

## Legge til DNS-oppføring til et enkelt nytt domene

Om du har et stort antall domener i nettverket ditt, bruk denne metoden for å legge til DNS-oppføringer til et enkelt domene.

1. På DNS-serveren din, opprett et domene som kalles **Xerox.local**. Xerox-tillegget for McAfee ePO ser etter et domene med dette navnet.
2. For Xerox.local, legg til oppføringer for alle supernodene, og gi dem navnene:
  - XeroxDiscoverySuperNode1
  - XeroxDiscoverySuperNode2
  - XeroxDiscoverySuperNode3
3. For å fortsette å konfigurere sikkerhetsvarsler, gå til [Påse at enheten administreres av McAfee ePO](#).

## Påse at enheten administreres av McAfee ePO

1. I McAfee ePO, klikk **Systemtre**.
2. Klikk **Hittegods**.
3. Under forhåndsinnstillinger, velg **Denne gruppen og alle undergrupper**.
4. Bekreft at din Xerox-enhet vises.
5. Bekreft at Xerox-enheten vises som administrert under status for administrering.
6. I vinduet McAfee ePO, under meny, velg **Tredjepart**, klikk så tillegget **Xerox MFP**.
7. For enkel tilgang til McAfee ePO, dra og slipp **Xerox MFP**-tilleggets ikon til toppfanen.
8. For å fortsette å konfigurere sikkerhetsvarsler, gå til [Konfigurer din McAfee ePO proxy](#).



# Konfigurere McAfee ePO proxy

Dette kapitlet inneholder:

- [Konfigurer din McAfee ePO proxy .....](#) 22

## Konfigurer din McAfee ePO proxy

Om det brukes proxy, må den konfigureres med McAfee ePO.

1. I McAfee ePo, under meny, velg **Konfigurasjon**.
2. Velg **Serverinnstillinger**.
3. Velg **Proxyinnstillinger**.
4. Nederst til høyre, klikk **Rediger**.
5. Under type, velg **Konfigurer proxyinnstillinger manuelt**.
6. Under innstillinger for proxyserver, konfigurert manuelt for å samsvare med de unike innstillingene for ditt område.
7. Klikk på **Lagre**.
8. Start ePO-serveren på nytt.



**Merk:** Om du ikke fullfører denne operasjonen, vil det føre til en **Error-2**-beskjed når du åpner Xerox MFP-tillegget.

# Fjerne og installere tillegg til McAfee ePO på nytt

Dette kapitlet inneholder:

- [Fjerne og installere tillegg til McAfee ePO på nytt.....](#) 24

## Fjerne og installere tillegg til McAfee ePO på nytt

Om det kommer en beskjed under installasjonen at Solidcore-tillegget allerede er installert, fjern eksisterende Solidcore-tillegg. Etter at installasjonen er komplett, installer programvaren fra Xerox på nytt og oppdater Solidcore-tillegget. Å utføre disse to stegene legger den nødvendige basisen for å oppdatere programvaren til en nyere versjon.

1. Fjern gjeldende programvare.
2. Installer programvaren fra Xerox.
3. Fullfør hele oppsettsoperasjonen med programvareversjonen du akkurat installerte.
4. Oppgrader til en nyere versjon om en er tilgjengelig.





