

Trellix® Embedded Trellix® ePO و Control

دليل التهيئة

Xerox Corporation. All rights reserved. Unpublished rights reserved under the copyright laws of 2024©
the United States. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of
.Xerox Corporation

Copyright protection claimed includes all forms of matters of copyrightable materials and information
now allowed by statutory or judicial law or hereinafter granted, including without limitation, material
generated from the software programs which are displayed on the screen such as styles, templates,
.icons, screen displays, looks, and so on

Xerox® and CentreWare® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other
.countries

.Microsoft® is a trademark of Microsoft group of companies

.Trellix, ePolicy Orchestrator, and ePO are trademarks Musarubra US LLC


المحتويات

5.....	Trellix Embedded Control
6.....	نظرة عامة على Trellix Embedded Control
7.....	تعيين مستوى الأمان
8.....	تعيين خيارات التنبيه
9.....	تهيئة تنبيهات أحداث أمن Trellix ePO
10.....	نظرة عامة على العملية
10.....	تهيئة تنبيهات حدث الأمان في Trellix ePO
11.....	تنزيل امتدادات Xerox لـ Trellix ePO
12.....	تزويد مفاتيح الترخيص في Trellix ePO
13.....	تغيير منفذ اتصال تنشيط الوكيل في Trellix ePO
14.....	تغيير الحد الأقصى لحد حجم تحميل الملف على ملقم Trellix ePO
15.....	إنشاء سياسة وتعيينها في Trellix ePO
16.....	تهيئة الاستجابة التلقائية في Trellix ePO
17.....	تهيئة إعدادات ملقم Trellix ePolicy Orchestrator
18.....	تخصيص الطابعات كخُقد فائقة
18.....	إضافة مدخلات DNS إلى مجال واحد موجود أو أكثر من المجالات الموجودة
18.....	إضافة مدخلات DNS إلى مجال جديد فردي
19.....	التأكد من إدارة الجهاز ضمن Trellix
21.....	تهيئة وكيل Trellix ePO
22.....	تهيئة وكيل Trellix ePO الخاص بك
23.....	إزالة امتدادات Trellix ePO وإعادة تثبيتها
24.....	إزالة امتدادات Trellix ePO وإعادة تثبيتها

Trellix Embedded Control

يحتوي هذا الفصل على:

- 6..... نظرة عامة على Trellix Embedded Control
- 7..... تعيين مستوى الأمان
- 8..... تعيين خيارات التنبيه

ملاحظة:  Trellix® المعروفة في السابق باسم McAfee®.

نظرة عامة على Trellix Embedded Control

عند تثبيت Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO) على ملقمك، استخدم هذا الدليل لدمج طابعات Xerox متعددة الوظائف التي تحتوي على ميزة أمان Trellix Embedded Control.

تتكون Trellix Embedded Control من ميزتي أمان:

- يحافظ الأمان المحسّن على سلامة برامج الطابعة من خلال مراقبة ملفات النظام وتنبهك في حالة حدوث أي تغيير غير مصرّح به بأحد ملفات النظام.
- "التحكم في السلامة" هو خيار البرنامج الذي يجمع ميزات الأمان المحسّن مع القدرة على مراقبة الملفات القابلة للتنفيذ غير المصرّح بها ومنعها من العمل. لتمكين هذا الخيار، قم بتقديم مفتاح تثبيت الميزة على صفحة تثبيت الميزة. للحصول على مفتاح تثبيت الميزة، اتصل بممثل Xerox.

يمكنك تهيئة الطابعة على إرسال تنبيهات بريد إلكتروني عند وقوع حدث متعلق بالأمان. تتوفر طرق التنبيه المتعددة.

يمكن إرسال تنبيهات البريد الإلكتروني مباشرةً إليك أو إلى تطبيق إدارة مركزية، مثل:

- Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO)
- Xerox® CentreWare® Web
- Xerox® Device Manager


لمعرفة التفاصيل حول Trellix ePO و Trellix Embedded Control، قم بزيارة www.trellix.com.


تعيين مستوى الأمان

ما لم تستحوذ على Trellix Integrity Control، توصي Xerox بأن تحافظ على تعيين مستوى الأمان إلى المستوى الافتراضي، الأمان المحسّن.

يحتوي Trellix Embedded Control على مستويين للأمان:

- الأمان المحسّن
- التحكم في السلامة

ملاحظة: فقط عيّن مستوى الأمان إذا لزم الأمر. تأتي الطابعة بشكل قياسي وهي مزودة بمستوى أمان محسّن، دقيق في العديد من الحالات. 

1. في Embedded Web Server للطابعة متعددة الوظائف، انقر فوق الخصائص <ال>أمان.
 2. انقر فوق **Trellix Embedded Control**.
 3. لتمكين ميزات Trellix Embedded Control، وتهيئة خيارات ملاحظات التنبيهات، انقر فوق تحرير.
 4. لتعيين مستوى الأمان، ضمن مستوى الأمان، حدد الأمان المحسّن أو التحكم في السلامة.
 5. إذا حددت الأمان المحسّن كمستوى الأمان، انقر فوق حفظ.
 6. إذا حددت التحكم في السلامة كمستوى الأمان، انقر فوق التالي، وأدخل مفتاح تثبيت الميزة للبرنامج، ثم انقر فوق تطبيق.
- ملاحظة: عند القيام بتغيير إعداد مستوى الأمان، تتم إعادة تشغيل الطابعة. تستغرق العملية عدة دقائق. 

تعيين خيارات التنبيه

يمكنك تهيئة الطابعة على تنبيهك عند وقوع حدث متعلق بالأمان.

لتعيين خيارات التنبيه:

1. في Embedded Web Server للطابعة متعددة الوظائف، انقر فوق الخيارات <الأمان>.
 2. انقر فوق **Trellix Embedded Control**.
 3. لتهيئة خيارات ملاحظات التنبيهات، انقر فوق تحرير.
 4. لتهيئة الطابعة لإرسال تنبيهات البريد الإلكتروني:
 - a. ضمن "محلّيًا" على الجهاز، انقر فوق تنبيهات البريد الإلكتروني، ثم حفظ.
 - b. بجوار تنبيهات البريد الإلكتروني، ضمن الإجراء، انقر فوق تحرير.
 - c. ضمن عناوين مجموعة المستلمين، أدخل عناوين بريد إلكتروني صالحة لكل مجموعة قابلة للتطبيق 1، أو 2، أو 3.
 - d. لكل مجموعة بعناوين بريد إلكتروني، حدد تمكين مجموعة.
 - e. ضمن تفضيلات مجموعة المستلمين، لـ Trellix Embedded Control، حدد كلك مجموعة تريد استلام تنبيهات لها: المجموعة 1، والمجموعة 2، والمجموعة 3.
 - f. انقر فوق تطبيق.
 - g. عند الطلب، انقر فوق موافق.
 5. قم بتهيئة طريقة ملاحظات التنبيهات الخاصة بك.
 - لتهيئة الطابعة لإرسال تنبيهات إلى ملقم Trellix ePolicy Orchestrator، ضمن الحلول البعيدة لـ Trellix، حدد ملقم Trellix ePolicy Orchestrator.
 - إذا كنت تستخدم Xerox® CentreWare® Web لإدارة طابعاتك، قم بتهيئة تنبيهات الأمان في Xerox® CentreWare® Web.
 - إذا أدارت Xerox طابعاتك، فاستخدم Xerox® Device Manager لإرسال تنبيهات الأمان من الطابعات المسجلة.
- ملاحظة: عند تمكين ميزات Trellix Embedded Control، تقوم الطابعة أيضًا بتسجيل أحداث الأمان في سجل التدقيق. 

تهيئة تنبيهات أحداث أمان Trellix ePO

يحتوي هذا الفصل على:

- 10 نظرة عامة على العملية
- 11 تنزيل امتدادات Xerox لـ Trellix ePO
- 12 تزويد مفاتيح الترخيص في Trellix ePO
- 13 تغيير منفذ اتصال تنشيط الوكيل في Trellix ePO
- 14 تغيير الحد الأقصى لحد حجم تحميل الملف على ملقم Trellix ePO
- 15 إنشاء سياسة وتعيينها في Trellix ePO
- 16 تهيئة الاستجابة التلقائية في Trellix ePO
- 17 تهيئة إعدادات ملقم Trellix ePolicy Orchestrator
- 18 تخصيص الطابعات كعقد فائقة
- 19 التأكد من إدارة الجهاز ضمن Trellix

نظرة عامة على العملية

توفر هذه النظرة العامة الإجراءات، بالترتيب المحدد المطلوب، لتهيئتها لتنبيهات الأمان في Trellix ePO.

تهيئة تنبيهات حدث الأمان في TRELLIX EPO

لتهيئة تنبيهات الأمان في Trellix ePO، أكمل كل إجراء بالترتيب المزود:

1. قم بشراء برنامج ملقم Trellix ePO وتثبيته. لمعرفة التفاصيل، تواصل مع ممثل Trellix أو قم بزيارة www.trellix.com.
2. تتطلب امتدادات Xerox® لـ Trellix ePO Microsoft .NET Framework. قم بتنزيل وتثبيت Microsoft .NET Framework، الإصدار 4.0 أو الأحدث. لمعرفة التفاصيل، قم بزيارة www.microsoft.com.
 ملاحظة: يعتمد إصدار .NET المطلوب على ملقم SQL المستخدم في ملقم ePO الخاص بك.
3. ملاحظة: إذا لم تكمل هذا الإجراء، ينتج عنه رسالة الخطأ-2 عندما تفتح امتداد Xerox MFP.

3. قم بتنزيل امتدادات Xerox® وتثبيتها لـ Trellix ePO. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى تنزيل امتدادات Xerox وتثبيتها لـ Trellix ePO.
4. قم بتزويد مفاتيح الترخيص في Trellix ePO. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى تزويد مفاتيح الترخيص في Trellix ePO.
5. لضمان أن الطابعة يمكنها الاتصال بملقم Trellix ePO، قم بتغيير منفذ اتصال تنشيط الوكيل الافتراضي في Trellix ePO. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى تغيير منفذ اتصال تنشيط الوكيل في Trellix ePO.
6. للسماح بتحديثات برنامج الطابعة، قم بتغيير الحد الأقصى لحد تحميل حجم الملف على ملقم Trellix ePO. يجب أن يكون الحد الأقصى لحد تحميل حجم الملف أكبر من حجم ملف تحديث برنامج طابعة Xerox®. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى تغيير الحد الأقصى لحد حجم تحميل الملف على ملقم Trellix ePO.
7. تأكد من أنه يتم إرسال تنبيهات حدث الأمان عندما تحدث بدلاً من في الفواصل الزمنية المنتظمة. أنشئ سياسة أمان، ثم اربط السياسة بطابعات Xerox® الخاصة بك في Trellix ePO. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى إنشاء سياسة وتعيينها في Trellix ePO.
8. لضمان أنك تتلقى رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً في حدث تنبيه الأمان، قم بتهيئة الاستجابة التلقائية في Trellix ePO. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى تهيئة الاستجابة التلقائية في Trellix ePO.
9. في Embedded Web Server في الطابعة متعددة الوظائف، على صفحة Trellix Embedded Control، قم بتزويد التفاصيل عن ملقم Trellix ePO الخاص بك. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى تهيئة إعدادات ملقم Trellix ePolicy Orchestrator.
10. قم بتخصيص الطابعات كعقد فائقة على شبكتك. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى تخصيص الطابعات كعقد فائقة.
11. تأكد من إدارة الجهاز ضمن Trellix ePO. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى التأكد من إدارة الجهاز في Trellix ePO.
12. قم بتهيئة وكيل Trellix ePO الخاص بك. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى تهيئة وكيل Trellix ePO الخاص بك.

تنزيل امتدادات Xerox لـ Trellix ePO

1. حدد موقع امتدادات Xerox® ثم قم بتنزيلها. ترد الامتدادات في ملف zip.
 - a. للانتقال إلى موقع ويب دعم Xerox®، افتح مستعرض ويب، ثم اكتب www.xerox.com/office/support.
 - b. للانتقال إلى صفحة الدعم لجهازك المحدد، في حقل البحث، اكتب طراز جهازك، ثم اضغط على إدخال.
 - c. من قائمة النتائج التي تظهر لجهازك، انقر فوق برامج التشغيل والتهيئة.
 - d. من القائمة المنسدلة نظام التشغيل، حدد نظام التشغيل للملصق الخاص بك.

 ملاحظة: تأكد من أنك تحدد نظام التشغيل للملصق الخاص بك، وليس لنظام تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

 - e. ضمن الأدوات المساعدة والتطبيقات، انقر فوق امتداد Xerox لـ Trellix ePolicy Orchestrator (ePO).
 - f. اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي، ثم انقر فوق قبول.
2. افتح ملف zip، ثم انقل ملفي الامتداد المضغوطين إلى مجلد مؤقت. لا تفتح ملفات امتداد zip.
 - a. قم بالوصول إلى واجهة ويب Trellix ePO على <https://servername.domain:8443>.
 - b. انتقل إلى القائمة «البرامج» الامتدادات.
 - c. في الزاوية العلوية اليسرى، انقر فوق تثبيت امتداد.
 - d. استعرض للوصول إلى المجلد المؤقت، وحدد ملف امتداد zip، ثم افتحه.
 - e. انقر فوق موافق.

 ملاحظة: إذا ظهرت رسالة أثناء التثبيت تشير إلى أنه تم تثبيت امتداد Solidcore بالفعل، فقم بإزالة امتداد Solidcore الموجود. بعد استكمال التثبيت، أعد تثبيت البرنامج الذي تزوده Xerox وقم بتحديث امتداد Solidcore. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى إزالة امتدادات Trellix ePO وإعادة تثبيتها.

 - f. ثبت ملف امتداد zip الآخر.
4. متابعة تهيئة تنبيهات الأمان لديك، تابع إلى تزويد مفاتيح الترخيص في Trellix ePO.

تزويد مفاتيح الترخيص في Trellix ePO

1. قم بالوصول إلى واجهة ويب Trellix ePO على <https://servername.domain:8443>.
2. انتقل إلى القائمة «التهيئة» إعدادات الملقم.
3. انقر فوق **Solidcore**.
4. في الزاوية السفلية اليمنى، انقر فوق تحرير.
5. أدخل مفاتيح الترخيص التالية:
 - التحكم في التغيير: XL17-ZCWK-K7E2-9PZY-OT6V
 - التحكم في التطبيق: ZM7H-FX52-3SFL-TR5Z-MAG3
 - التحكم في السلامة: K5DA-AG51-5AR3-OB99-WTDG
6. انقر فوق حفظ.
7. لمتابعة تهيئة تنبيهات الأمان لديك، تابع إلى **تغيير منفذ اتصال تنشيط الوكيل في Trellix ePO**.

تغيير منفذ اتصال تنشيط الوكيل في Trellix ePO

1. قم بالوصول إلى واجهة ويب Trellix ePO على <https://servername.domain:8443>.
2. انتقل إلى القائمة «التهيئة» إعدادات الملقم.
3. انقر فوق المضاف.
4. في الزاوية السفلية اليمنى، انقر فوق تحرير.
5. بجوار منفذ اتصال تنشيط الوكيل، اكتب 8083، أو أي منفذ غير مُستخدم بخلاف المنفذ الافتراضي، 8081.
6. انقر فوق حفظ.
7. لمتابعة تهيئة تنبيهات الأمان لديك، تابع إلى [تغيير الحد الأقصى لحد حجم تحميل الملف على ملقم Trellix ePO](#).

تغيير الحد الأقصى لحد حجم تحميل الملف على ملقم Trellix ePO

1. قم بالوصول إلى ملقم Trellix ePO، ثم انتقل إلى `C:\Program Files (x86)\Trellix\ePolicy\Orchestrator\Server\conf\orion`.
2. باستخدام تطبيق محرر النصوص، افتح الملف `.orion.properties`.
3. قم بتغيير النص `orion.upload.max.size=900000000` إلى `orion.upload.max.size=500000000`.
4. احفظ ملف النص.
5. أعد تشغيل ملقم ePO.
6. لمتابعة تهيئة تنبيهات الأمان لديك، تابع إلى [إنشاء سياسة وتعيينها في Trellix ePO](#).

إنشاء سياسة وتعيينها في Trellix ePO

1. قم بالوصول إلى واجهة ويب Trellix ePO على <https://servername.domain:8443>.
2. انتقل إلى القوائم >السياسة >كتالوج السياسة.
3. بجوار المنتج، حدد **Trellix Agent**.
4. بجوار الفئة، حدد عام.
5. لإنشاء السياسة، بجوار الإعداد الافتراضي الخاص بي، ضمن عمود الإجراءات، انقر فوق مراجعة.
 - a. بجوار الاسم، اكتب MFP Agent.
 - b. بجوار الملاحظات، اكتب لنقاط نهاية Xerox.
 - c. انقر فوق موافق.
6. لتحرير السياسة، ضمن الاسم، انقر فوق **MFP Agent**.
7. انقر فوق علامة تبويب الأحداث.
 - a. إذا لم يتم التحديد مسبقًا، فحدد تمكين إعادة توجيه الحدث ذي الأولوية.
 - b. بجوار إعادة توجيه الأحداث ذات أولوية تساوي أو أكبر من، حدد معلوماتية.
 - c. بجوار الفاصل الزمني بين التعميلات، اكتب 1.
 - d. بجوار الحد الأقصى لعدد الأحداث لكل تحميل، اكتب 20.
 - e. انقر فوق حفظ.
8. انتقل إلى القوائم >السياسة >قواعد تعيين السياسة.
9. انقر فوق قاعدة التعيين الجديدة.
 - a. بجوار الاسم، اكتب MFP Agent.
 - b. انقر فوق التالي.
 - c. انقر فوق إضافة سياسة.
 - d. ضمن المنتج، حدد **Trellix Agent**، ضمن الفئة، حدد عام، ثم ضمن السياسة حدد سياستك الجديدة، **MFP Agent**.
 - e. انقر فوق التالي.
 - f. ضمن الخصائص المتوفرة، انقر فوق العلامة.
 - g. ضمن المقارنة، انقر فوق تحوي على علامة.
 - h. ضمن القيمة، حدد **Xerox MFP**.
 - i. انقر فوق موافق.
 - j. انقر فوق التالي.
10. انقر فوق حفظ.
11. لمتابعة تهيئة تنبيهات الأمان لديك، تابع إلى [تهيئة الاستجابة التلقائية في Trellix ePO](#).

تهيئة الاستجابة التلقائية في Trellix ePO

لتزويد مسؤولي الأمان بالقدرة على استلام إشعارات البريد الإلكتروني التلقائية، قم بتنصيب ميزة الاستجابة التلقائية. يتم إرسال هذه الإشعارات عندما يكتشف Trellix Embedded Control حدث أمان على جهاز Xerox. عند التنصيب، يطبق نظام الاستجابة هذا على جميع الأجهزة التي يزودها ملقم ePO حاليًا. الأحداث التي تشغل الاستجابة التلقائية لتنبيهات Xerox MFP هي تم رفض قراءة الملف، أو تم رفض كتابة الملف، أو تم رفض التنفيذ.

وبشكل افتراضي، يتم تعطيل الاستجابة التلقائية. لتمكينها، يجب أن يدرج مسؤول أمان عنوان بريد إلكتروني صالحًا. لإضافة عنوان بريد إلكتروني وتمكين الاستجابة:

1. في Trellix ePO، حدد القوائم > الأتمتة > الاستجابات التلقائية.
 - a. بجوار الاسم، اكتب تنبيهات Xerox MFP.
 - b. بجوار الوصف، اكتب أحداث التهديدات.
 - c. بالنسبة إلى مجموعة الأحداث، حدد أحداث Solidcore.
 - d. بالنسبة إلى نوع الحدث، حدد أحداث العميل.
 - e. بالنسبة إلى الحالة، حدد مُمكّن.
 - f. انقر فوق التالي.
3. انقر فوق الحدث.
 - a. ضمن القيمة، حدد تم إنشاء الملف، وتم حذف الملف، وتم تعديل الملف، وتم رفض التنفيذ، وتم رفض قراءة الملف، ثم انقر فوق رمز الجمع (+) لإنشاء صف.
 - b. ضمن المستلمون، اكتب عناوين البريد الإلكتروني.
 - c. انقر فوق التالي، ثم انقر فوق حفظ.
4. ضمن التجميع، لا التصييق، حدد تشغيل هذه الاستجابة إذا وقعت عدة أحداث كل ساعة واحدة.
5. ضمن علامة تبويب الإجراءات، حدد إرسال البريد الإلكتروني.
6. انقر فوق التالي، ثم انقر فوق حفظ.
7. لمتابعة تهيئة تنبيهات الأمان لديك، تابع إلى تهيئة إعدادات ملقم Trellix ePolicy Orchestrator.

تهيئة إعدادات ملقم Trellix ePolicy Orchestrator

1. في Embedded Web Server للطابعة متعددة الوظائف، انقر فوق الخصائص > الأمان.
2. انقر فوق **Trellix Embedded Control**.
3. على صفحة Trellix Embedded Control، بجوار مستويات أمان الجهاز، انقر فوق تحرير.
4. حدد ملقم **Trellix ePolicy Orchestrator**، ثم انقر فوق حفظ.
5. حدد ملقم **Trellix ePolicy Orchestrator**، ثم انقر فوق تحرير.
6. حدد نوع عنوان. اكتب العنوان المُنسق أو اسم مضيف الملقم بشكل مناسب وقم بتغيير رقم المنفذ الافتراضي حسب الحاجة.
7. ضمن اسم المستخدم، اكتب الاسم الذي تستخدمه الطابعة للوصول إلى تطبيق ملقم Trellix ePO.
8. اكتب كلمة المرور، ثم اكتب كلمة المرور مرة أخرى للتحقق من صحتها.
9. انقر فوق حفظ.
10. لمتابعة تهيئة تنبيهات الأمان لديك، تابع إلى **تخصيص الطابعات كقصد فائقة**.

تخصيص الطابعات كعقد فائقة

يستخدم امتداد Xerox® لـ Trellix ePO ما يصل إلى ثلاث طابعات Xerox® كعقد فائقة للاتصال بطابعات Xerox® الأخرى التي تراقبها. توصي Xerox بأن تخصص أكثر من طابعة Xerox® واحدة كعقد فائقة. إذا لم تعمل عقدة فائقة واحدة أو كانت في وضع عدم الاتصال، يمكن ان يستخدم Trellix ePO العقد الفائقة الأخرى للاتصال بالطابعات الأخرى. أنت تخصص الطابعات كعقد فائقة بإضافة مدخلات محددة إلى ملقم DNS الخاص بك

ملاحظة: 

- يجب أن تستخدم طابعات Xerox® الخاصة بك وملقم Trellix ePO الخاص بك ملقم DNS نفسه.
 - أكمل الإجراءات التالية على ملقم DNS، وليس على ملقم Trellix ePO.
- لإضافة مدخل DNS، قم بأي مما يلي:

إضافة مدخلات DNS إلى مجال واحد موجود أو أكثر من المجالات الموجودة

إذا كان لديك عدد قليل من المجالات في شبكتك، فاستخدم هذه الطريقة لإضافة مدخلات DNS إلى كل مجال.

1. على ملقم DNS الخاص بك، ابحث عن المجال لكل طابعة تريد تخصيصها كعقد فائقة.
2. بالنسبة إلى كل مجال، أضف مدخلات لكل العقد الفائقة، ثم قم بتسميتها:

- XeroxDiscoverySuperNode1
- XeroxDiscoverySuperNode2
- XeroxDiscoverySuperNode3

ملاحظة:  مدخلات جميع العقد الفائقة ليست حساسة للأحرف.

3. إذا استخدمت شبكتك أكثر من ملقم DNS واحد، فكرر الخطوة السابقة لجميع ملقمات DNS الأخرى.
4. للمتابعة في تهيئة تنبيهات الأمان لديك، تابع إلى [ضمان إدارة الجهاز في Trellix ePO](#).

إضافة مدخلات DNS إلى مجال جديد فردي

إذا كان لديك عدد كبير من المجالات في شبكتك، فاستخدم هذه الطريقة لإضافة مدخلات DNS إلى مجال فردي.

1. على ملقم DNS الخاص بك، أنشئ مجالاً بالاسم Xerox.local. يبحث امتداد Xerox® لـ Trellix ePO عن مجال بهذا الاسم.
2. بالنسبة إلى Xerox.local، أضف مدخلات لكل عقدة فائقة، ثم قم بتسميتها:

- XeroxDiscoverySuperNode1
- XeroxDiscoverySuperNode2
- XeroxDiscoverySuperNode3

3. للمتابعة تهيئة تنبيهات الأمان لديك، تابع إلى [ضمان إدارة الجهاز في Trellix ePO](#).

التأكد من إدارة الجهاز ضمن Trellix

1. في Trellix ePO، انقر فوق شجرة النظام.
2. انقر فوق المفقودات والموجودات.
3. ضمن الإعداد المسبق، حدد هذه المجموعة وجميع المجموعات الفرعية.
4. تحقق من ظهور جهاز Xerox الخاص بك.
5. تحقق من ظهور جهاز Xerox كمدار ضمن الحالة المُدارة.
6. في نافذة Trellix ePO، ضمن القائمة، حدد الجهة الخارجية، ثم انقر فوق امتداد Xerox MFP.
7. للوصول Trellix ePO السهل، اسحب رمز امتداد Xerox MFP وأسقطه في الأعلى.
8. لمتابعة تهيئة تنبيهات الأمان لديك، تابع إلى [تهيئة وكيل Trellix ePO الخاص بك](#).

تهيئة وكيل Trellix ePO


يحتوي هذا الفصل على:

22 تهيئة وكيل Trellix ePO الخاص بك

تهيئة وكيل Trellix ePO الخاص بك

إذا تم استخدام وكيل، يجب تهيئته مع Trellix ePO.

1. في Trellix ePO، ضمن القائمة، حدد التهيئة.
2. حدد إعدادات الملقم.
3. حدد إعدادات الوكيل.
4. في الزاوية السفلية اليمنى، انقر فوق تحرير.
5. ضمن النوع، حدد تهيئة إعدادات الوكيل يدويًا.
6. ضمن إعدادات ملقم الوكيل، قم بالتهيئة يدويًا لمطابقة الإعدادات الفريدة لموقعك.
7. انقر فوق حفظ.
8. أعد تشغيل ملقم ePO.

ملاحظة:  إذا لم تكمل هذا الإجراء، ينتج عنه رسالة الخطأ-2 عندما تفتح امتداد Xerox MFP.

إزالة امتدادات Trellix ePO وإعادة تثبيتها

يحتوي هذا الفصل على:

إزالة امتدادات Trellix ePO وإعادة تثبيتها 24

إزالة امتدادات Trellix ePO وإعادة تثبيتها

إذا ظهرت رسالة أثناء التثبيت تشير إلى أنه تم تثبيت امتداد Solidcore بالفعل، فقم بإزالة امتداد Solidcore الموجود. بعد استكمال التثبيت، أعد تثبيت البرنامج الذي تزوده Xerox وقم بتحديث امتداد Solidcore. يؤدي تنفيذ هاتين الخطوتين إلى إنشاء الأساس الضروري لتحديث البرنامج إلى إصدار أحدث.

1. أزل البرنامج الحالي.
2. قم بتثبيت البرنامج الذي تزوده Xerox.
3. أكمل إجراء الإعداد بأكمله باستخدام إصدار البرنامج المثبت للتو.
4. إذا كان متوفرًا، فقم بالترقية إلى إصدار أحدث.

