

VERZE 1.0
ŘÍJEN 2024
702P09325

Trellix[®] Embedded Control a Trellix[®] ePO

Konfigurační příručka

©2024 Xerox Corporation. All rights reserved. Unpublished rights reserved under the copyright laws of the United States. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation.

Copyright protection claimed includes all forms of matters of copyrightable materials and information now allowed by statutory or judicial law or hereinafter granted, including without limitation, material generated from the software programs which are displayed on the screen such as styles, templates, icons, screen displays, looks, and so on.

Xerox® and CentreWare® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft® is a trademark of Microsoft group of companies.

Trellix, ePolicy Orchestrator, and ePO are trademarks Musarubra US LLC.

Obsah

Trellix Embedded Control	5
Základní informace o softwaru Trellix Embedded Control	6
Nastavení úrovně zabezpečení	7
Nastavení možností výstrah	8
Konfigurování výstrah bezpečnostních událostí v systému Trellix ePO	9
Základní informace o pracovních postupech	10
Konfigurování výstrah bezpečnostních událostí v systému Trellix ePO	10
Stažení a instalace rozšíření Xerox pro systém Trellix ePO	11
Zadání licenčních klíčů v systému Trellix ePO	12
Změna výchozího portu komunikace aktivace agenta na serveru Trellix ePO	13
Změna limitu maximální velikosti souboru pro odeslání na serveru Trellix ePO	14
Vytváření a přiřazování zásad v systému Trellix ePO	15
Konfigurování funkce Automatizovaná odezva v systému Trellix ePO	16
Konfigurování nastavení serveru Trellix ePolicy Orchestrator	17
Označení tiskáren jako superuzly	18
Přidání záznamů DNS do jedné nebo více existujících domén	18
Přidání záznamů DNS do jedné nové domény	18
Zajištění toho, aby bylo zařízení spravováno v rámci serveru Trellix ePO	19
Konfigurace proxy pro server Trellix ePO	21
Konfigurace proxy pro server Trellix ePO	22
Odebrání a opětovná instalace rozšíření Trellix ePO	23
Odebrání a opětovná instalace rozšíření Trellix ePO	24

Trellix Embedded Control

Tato kapitola obsahuje:

Základní informace o softwaru Trellix Embedded Control	6
Nastavení úrovně zabezpečení	7
Nastavení možností výstrah	8



Poznámka: Systém Trellix® byl dříve znám pod názvem McAfee®.

Základní informace o softwaru Trellix Embedded Control

Pokud je na vašem serveru nainstalovaná platforma Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO), proveďte pomocí této příručky integraci multifunkčních tiskáren Xerox, které jsou vybaveny bezpečnostní funkcí Trellix Embedded Control.

Systém Trellix Embedded Control sestává ze dvou bezpečnostních funkcí:

- Rozšířené zabezpečení zajišťuje integritu softwaru tiskárny monitorováním systémových souborů a zasíláním výstrah, pokud došlo k neoprávněné změně systémového souboru.
- Kontrola integrity je softwarová možnost, která kombinuje funkce Rozšířeného zabezpečení se schopností monitorovat neoprávněné spustitelné soubory a bránit jejich spuštění. Abyste povolili tuto možnost, musíte zadat instalační klíč funkce na stránce Instalace funkce. Instalační klíč funkce vás poskytne váš zástupce společnosti Xerox.

Tiskárnu můžete nakonfigurovat tak, aby vám odesílala výstrahy e-mailem, pokud dojde k bezpečnostní události. K dispozici je několik způsobů zasílání výstrah.

Výstrahy e-mailem mohou být zasílány přímo vám nebo do aplikace centralizované správy, jako je například:

- Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO)
- Web Xerox® CentreWare®
- Xerox® Device Manager


Další informace o platformě Trellix ePO a systému Trellix Embedded Control najdete na webu www.trellix.com.

Nastavení úrovně zabezpečení


Pokud jste si nepořídili systém Trellix Integrity Control, společnost Xerox doporučuje, abyste ponechali výchozí úroveň zabezpečení neboli Rozšířené zabezpečení.

Systém Trellix Embedded Control má dvě úrovně zabezpečení:

- Rozšířené zabezpečení
- Kontrola integrity

 Poznámka: Úroveň zabezpečení nastavte pouze v případě, že je to nutné. Tiskárna je standardně dodávána s nastavenou úrovní Rozšířené zabezpečení, která je v mnoha případech dostatečná.

1. V rozhraní Embedded Web Server multifunkční tiskárny klikněte na **Vlastnosti > Zabezpečení**.
2. Klikněte na **Trellix Embedded Control**.
3. Chcete-li povolit funkce Trellix Embedded Control a nakonfigurovat možnosti pro Zpětnou vazbu výstrahy, klikněte na tlačítko **Upravit**.
4. Provedte nastavení úrovně zabezpečení - pod položkou Úroveň zabezpečení zvolte možnost **Rozšířené zabezpečení** nebo **Kontrola integrity**.
5. Pokud zvolíte jako úroveň zabezpečení Rozšířené zabezpečení, klikněte na tlačítko **Uložit**.
6. Pokud zvolíte jako úroveň zabezpečení možnost Kontrola integrity, klikněte na tlačítko **Další**, zadejte instalační klíč funkce softwaru, a poté klikněte na tlačítko **Použít**.

 Poznámka: Pokud změníte nastavení úrovně zabezpečení, tiskárna se restartuje. Tento proces může trvat několik minut.

Nastavení možností výstrah

Tiskárnu můžete nakonfigurovat tak, aby vás varovala, pokud dojde k bezpečnostní události.

Nastavení možností výstrah:

1. V rozhraní Embedded Web Server multifunkční tiskárny klikněte na **Vlastnosti > Zabezpečení**.
2. Klikněte na **Trellix Embedded Control**.
3. Chcete-li nakonfigurovat možnosti pro Zpětnou vazbu výstrahy, klikněte na tlačítko **Upravit**.
4. Konfigurace tiskárny pro odesílání výstrah e-mailem:
 - a. Pod položkou Místně na zařízení klikněte na **Výstrahy e-mailem**, poté na **Uložit**.
 - b. Vedle položky Výstrahy e-mailem pod položkou Akce klikněte na tlačítko **Upravit**.
 - c. Pod položkou Adresy skupiny příjemců zadejte platné e-mailové adresy pro každou příslušnou skupinu 1, 2 nebo 3.
 - d. Pro každou skupinu s e-mailovými adresami zvolte **Povolit skupinu**.
 - e. Pod položkou Předvolby skupiny příjemců pro systém Trellix Embedded Control zvolte všechny skupiny, které mají dostávat výstrahy: **Skupina 1, Skupina 2 a Skupina 3**.
 - f. Klikněte na tlačítko **Použít**.
 - g. Po zobrazení výzvy klikněte na tlačítko **OK**.
5. Nakonfigurujte způsob zpětné vazby vaší výstrahy.
 - Chcete-li nakonfigurovat tiskárnu, aby odesílala výstrahy na server platformy Trellix ePolicy Orchestrator, pod položkou Trellix Remote Solutions zvolte možnost **Trellix's ePolicy Orchestrator Server**.
 - Pokud ke správě svých tiskáren používáte web Xerox® CentreWare®, nakonfigurujte bezpečnostní výstrahy na webu Xerox® CentreWare®.
 - Pokud správu vašich tiskáren provádí Xerox, použijte k odesílání bezpečnostních výstrah z registrovaných tiskáren Xerox® Device Manager.



Poznámka: Pokud jsou povoleny funkce Trellix Embedded Control, bude tiskárna také zaznamenávat bezpečnostní události do kontrolního protokolu.

Konfigurování výstrah bezpečnostních událostí v systému Trellix ePO

Tato kapitola obsahuje:



Základní informace o pracovních postupech	10
Stažení a instalace rozšíření Xerox pro systém Trellix ePO	11
Zadání licenčních klíčů v systému Trellix ePO.....	12
Změna výchozího portu komunikace aktivace agenta na serveru Trellix ePO	13
Změna limitu maximální velikosti souboru pro odeslání na serveru Trellix ePO.....	14
Vytváření a přiřazování zásad v systému Trellix ePO	15
Konfigurování funkce Automatizovaná odezva v systému Trellix ePO.....	16
Konfigurování nastavení serveru Trellix ePolicy Orchestrator.....	17
Označení tiskáren jako superuzly	18
Zajištění toho, aby bylo zařízení spravováno v rámci serveru Trellix ePO	19

Základní informace o pracovních postupech

Tento přehled obsahuje popis jednotlivých kroků v požadovaném pořadí, které je třeba provést ke konfiguraci bezpečnostních upozornění při použití platformy Trellix ePO.


KONFIGUROVÁNÍ VÝSTRAH BEZPEČNOSTNÍCH UDÁLOSTÍ V SYSTÉMU TRELIX EPO

Chcete-li nakonfigurovat bezpečnostní výstrahy v systému Trellix ePO, proveďte jednotlivé postupy v uvedeném pořadí:


1. Zakupe si a nainstalujte software pro server Trellix ePO. Další informace vám sdělí zástupce společnosti Trellix nebo můžete navštívit web www.trellix.com.
2. Rozšíření Xerox® pro Trellix ePO vyžadují Microsoft .NET Framework. Stáhněte si a nainstalujte Microsoft .NET Framework, verzi 4.0 nebo novější. Další informace najdete na webu www.microsoft.com.
 Poznámka: Vyžadovaná verze rámce .NET závisí na serveru SQL použitém ve vašem serveru ePO.
 Poznámka: Pokud neprovedete tyto kroky, při otevření rozšíření Xerox MFP se zobrazí zpráva Chyba-2.
3. Stáhněte si a nainstalujte rozšíření Xerox® pro systém Trellix ePO. Další informace najdete v části [Stážení a instalace rozšíření Xerox pro systém Trellix ePO](#).
4. Zadejte licenční klíče v systému Trellix ePO. Další informace najdete v části [Zadání licenčních klíčů v systému Trellix ePO](#).
5. Abyste zajistili, že tiskárna může komunikovat s vaším serverem Trellix ePO, změňte výchozí port komunikace aktivace agenta v systému Trellix ePO. Další informace najdete v části [Změna výchozího portu komunikace aktivace agenta na serveru Trellix ePO](#).
6. Abyste povolili aktualizace softwaru tiskárny, změňte limit maximální velikosti souboru pro odeslání na serveru Trellix ePO. Limit maximální velikosti souboru pro odeslání musí být větší než je velikost souboru aktualizace softwaru tiskárny Xerox®. Další informace najdete v části [Změna limitu maximální velikosti souboru pro odeslání na serveru Trellix ePO](#).
7. Zajistěte, aby byly výstrahy bezpečnostních událostí odesílány, když k události dojde, spíše než v pravidelných intervalech. Vytvořte bezpečnostní zásady a poté je na serveru Trellix ePO přiřadte ke svým tiskárnám Xerox®. Další informace najdete v části [Vytváření a přiřazování zásad v systému Trellix ePO](#).
8. Abyste zajistili, že budete v případě výskytu bezpečnostních výstrah automaticky dostávat e-maily, nakonfigurujte v systému Trellix ePO funkci Automatizovaná odezva. Další informace najdete v části [Konfigurování funkce Automatizovaná odezva v systému Trellix ePO](#).
9. Na stránce Trellix Embedded Control na integrovaném webovém serveru multifunkční tiskárny zadejte údaje o svém serveru Trellix ePO. Další informace najdete v části [Konfigurování nastavení serveru Trellix ePolicy Orchestrator](#).
10. Označte tiskárny v síti jako superuzly. Další informace najdete v části [Označení tiskáren jako superuzly](#).
11. Zajistěte, aby bylo zařízení spravováno v systému Trellix ePO. Další informace najdete v části [Zajištění toho, aby bylo zařízení spravováno v rámci serveru Trellix ePO](#).
12. Proveďte konfiguraci proxy pro server Trellix ePO. Další informace najdete v části [Konfigurování proxy pro sever Trellix ePO](#).

Stážení a instalace rozšíření Xerox pro systém Trellix ePO

1. Vyhledejte a poté stáhněte rozšíření Xerox®. Rozšíření jsou uložena v souboru .zip.
 - a. Přejděte na web podpory Xerox® - otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu www.xerox.com/office/support.
 - b. Abyste se dostali na stránku podpory pro vaše konkrétní zařízení, zadejte v poli pro vyhledávání model svého zařízení a stiskněte klávesu **Enter**.
 - c. V seznamu výsledků, který se zobrazí pro vaše zařízení, klikněte na **Ovladače a soubory ke stažení**.
 - d. V rozevírací nabídce Operační systém vyberte operační systém pro váš server.

 Poznámka: Zkontrolujte, zda jste vybrali operační systém pro váš server, a nikoliv operační systém vašeho počítače.

 - e. Pod položkou Nástroje a aplikace klikněte na **Rozšíření Xerox pro Trellix ePolicy Orchestrator (ePO)**.
 - f. Přečtěte si licenční smlouvu pro koncového uživatele a klikněte na tlačítko **Přijmout**.
2. Otevřete soubor .zip a přesuňte dva komprimované soubory (.zip) rozšíření do dočasné složky. Soubory rozšíření ve formátu .zip neotevírejte.
3. V systému Trellix ePO nainstalujte soubory rozšíření ve formátu .zip.
 - a. Připojte se k webovému rozhraní Trellix ePO na adrese <https://servername.domain:8443>.
 - b. Přejděte na možnosti **Nabídka > Software > Rozšíření**.
 - c. V levém horním rohu klikněte na možnost **Nainstalovat rozšíření**.
 - d. Přejděte do dočasné složky, zvolte soubor rozšíření ve formátu .zip a otevřete ho.
 - e. Klikněte na tlačítko **OK**.

 Poznámka: Pokud se během instalace zobrazí zpráva, že rozšíření Solidcore je již nainstalováno, odeberte stávající rozšíření Solidcore. Po dokončení instalace znovu nainstalujte software poskytnutý společností Xerox a aktualizujte rozšíření Solidcore. Další informace najdete v části [Odebrání a opětovná instalace rozšíření pro Trellix ePO](#).

 - f. Nainstalujte druhý soubor rozšíření ve formátu .zip.
4. Chcete-li pokračovat v konfiguraci bezpečnostních výstrah, pokračujte na část Zadání licenčních klíčů v systému Trellix ePO.

Zadání licenčních klíčů v systému Trellix ePO

1. Připojte se k webovému rozhraní Trellix ePO na adrese <https://servername.domain:8443>.
2. Přejděte na možnosti **Nabídka > Konfigurace > Nastavení serveru**.
3. Klikněte na možnost **Solidcore**.
4. V pravém dolním rohu klikněte na tlačítko **Upravit**.
5. Zadejte následující licenční klíče:
 - Change Control: XL17-ZCWK-K7E2-9PZY-OT6V
 - Application Control: ZM7H-FX52-3SFL-TR5Z-MAG3
 - Integrity Control: K5DA-AG51-5AR3-OB99-WTDG
6. Klikněte na tlačítko **Uložit**.
7. Chcete-li pokračovat v konfiguraci bezpečnostních výstrah, pokračujte na část [Změna výchozího portu komunikace aktivace agenta na serveru Trellix ePO](#).

Změna výchozího portu komunikace aktivace agenta na serveru Trellix ePO

1. Připojte se k webovému rozhraní Trellix ePO na adrese <https://servername.domain:8443>.
2. Přejděte na možnosti **Nabídka > Konfigurace > Nastavení serveru**.
3. Klikněte na **Porty**.
4. V pravém dolním rohu klikněte na tlačítko **Upravit**.
5. Vedle položky Port komunikace aktivace agenta zadejte 8083 nebo číslo jakéhokoliv nevyužívaného portu jiné než výchozí hodnota 8081.
6. Klikněte na tlačítko **Uložit**.
7. Chcete-li pokračovat v konfiguraci bezpečnostních výstrah, přejděte na část [Změna limitu maximální velikosti souboru pro odeslání na serveru Trellix ePO](#).

Změna limitu maximální velikosti souboru pro odeslání na serveru Trellix ePO

1. Připojte se k serveru Trellix ePO a poté přejděte do složky `C:\Program Files (x86)\Trellix\Policy Orchestrator\Server\conf\orion`.
2. V aplikaci textového editoru otevřete soubor **orion.properties**.
3. Změňte text `orion.upload.max.size=90000000` na text `orion.upload.max.size=500000000`.
4. Textový soubor uložte.
5. Restartujte server ePO.
6. Chcete-li pokračovat v konfiguraci bezpečnostních výstrah, pokračujte na část [Vytváření a přiřazování zásad v systému Trellix ePO](#).

Vytváření a přiřazování zásad v systému Trellix ePO

1. Připojte se k webovému rozhraní Trellix ePO na adrese <https://servername.domain:8443>.
2. Přejděte na možnosti **Nabídka > Zásady > Katalog zásad**.
3. Vedle položky Produkt zvolte možnost **Trellix Agent**.
4. Vedle položky Kategorie zvolte možnost **Všeobecné**.
5. Chcete-li vytvořit zásady, vedle položky Moje výchozí ve sloupci Akce klikněte na tlačítko **Duplikovat**.
 - a. Vedle položky Název zadejte **MFP agent**.
 - b. Vedle položky Poznámky zadejte **Pro Xerox koncové body**.
 - c. Klikněte na tlačítko **OK**.
6. Pokud chcete zásady upravit, pod položkou Název klikněte na možnost **MFP agent**.
7. Klikněte na kartu **Události**.
 - a. Pokud již není vybraná, zvolte položku **Povolit prioritu přesměrování událostí**.
 - b. Vedle položky Přesměrovat události s prioritou stejnou nebo větší než zvolte možnost **Informační**.
 - c. Vedle položky Interval mezi odesláními zadejte **1**.
 - d. Vedle položky Maximální počet událostí na odeslání zadejte **20**.
 - e. Klikněte na tlačítko **Uložit**.
8. Přejděte na možnosti **Nabídka > Zásady > Pravidla přiřazování zásad**.
9. Klikněte na **Nové pravidlo přiřazování**.
 - a. Vedle položky Název zadejte **MFP agent**.
 - b. Klikněte na tlačítko **Další**.
 - c. Klikněte na položku **Přidat zásady**.
 - d. Pod položkou Produkt zvolte možnost **Trellix agent**, pod položkou Kategorie zvolte možnost **Všeobecné**, a poté pod položkou Zásady zvolte své nové zásady, **MFP agent**.
 - e. Klikněte na tlačítko **Další**.
 - f. Pod položkou Dostupné vlastnosti klikněte na možnost **Štítek**.
 - g. Pod položkou Porovnání klikněte na možnost **Má štítek**.
 - h. Pod položkou Hodnota zvolte možnost **Xerox MFP**.
 - i. Klikněte na tlačítko **OK**.
 - j. Klikněte na tlačítko **Další**.
10. Klikněte na tlačítko **Uložit**.
11. Chcete-li pokračovat v konfiguraci bezpečnostních výstrah, pokračujte na část [Konfigurování funkce Automatizovaná odezva v systému Trellix ePO](#).

Konfigurování funkce Automatizovaná odezva v systému Trellix ePO

Chcete-li správcům zabezpečení poskytnout možnost přijímat automatická oznámení e-mailem, nainstalujte funkci Automatizovaná odezva. Tato oznámení jsou odesílána pokaždé, když systém Trellix Embedded Control detekuje na zařízení Xerox bezpečnostní událost. Pokud je tento systém odezvy nainstalovaný, lze ho použít pro všechna zařízení, která jsou v současné době spravována serverem ePO. Automatizovanou odezvu výstrah Xerox MFP spouštějí následující události: Čtení souboru odepřeno, Zápis souboru odepřeno nebo Spuštění odepřeno.

Ve výchozím nastavení je funkce Automatizovaná odezva zakázána. Chcete-li ji povolit, musí bezpečnostní správce zadat platnou e-mailovou adresu.

Přidání e-mailové adresy a povolení odezvy:

1. V systému Trellix ePO zvolte možnosti **Nabídka > Automatizace > Automatické odezvy**.
2. Klikněte na možnost **Nová odezva**.
 - a. Vedle položky **Název** zadejte **Xerox MFP výstrahy**.
 - b. Vedle položky **Popis** zadejte **Události hrozby**.
 - c. Pro položku **Skupina události** zvolte **Události Solidcore**.
 - d. Pro položku **Typ události** zvolte **Události klienta**.
 - e. Pro položku **Stav** zvolte **Povoleno**.
 - f. Klikněte na tlačítko **Další**.
3. Klikněte na tlačítko **Událost**.
 - a. Pod položkou **Hodnota** zvolte **Soubor vytvořen, Soubor odstraněn, Soubor změněn, Spuštění odepřeno a Čtení souboru odepřeno**, a poté kliknutím na ikonu plus (+) vytvořte řádek.
 - b. Pod položkou **Příjemci** zadejte e-mailové adresy.
 - c. Klikněte na tlačítko **Další** a poté na tlačítko **Uložit**.
4. Pod položkou **Agregace** pod položkou **Řízení pomocí mezistupňů** zvolte možnost **Spustit tuto odezvu, pokud dojde k více událostem každou 1 hodinu**.
5. Na kartě **Akce** zvolte možnost **Odeslat e-mail**.
6. Klikněte na tlačítko **Další** a poté na tlačítko **Uložit**.
7. Chcete-li pokračovat v konfiguraci bezpečnostních výstrah, přejděte na část **Konfigurování nastavení serveru Trellix ePolicy Orchestrator**.

Konfigurování nastavení serveru Trellix ePolicy Orchestrator

1. V rozhraní Embedded Web Server multifunkční tiskárny klikněte na **Vlastnosti > Zabezpečení**.
2. Klikněte na **Trellix Embedded Control**.
3. Na stránce Trellix Embedded Control vedle položky Úroveň zabezpečení zařízení klikněte na tlačítko **Upravit**.
4. Zvolte možnost **Trellix ePolicy Orchestrator Server** a klikněte na tlačítko **Uložit**.
5. Zvolte možnost **Trellix ePolicy Orchestrator Server** a klikněte na tlačítko **Upravit**.
6. Zvolte typ adresy. Zadejte správně naformátovanou adresu nebo název hostitele vašeho serveru a v případě potřeby číslo výchozího portu.
7. Pod položkou Uživatelské jméno zadejte jméno, které tiskárna používá k přístupu k aplikaci serveru Trellix ePO.
8. Zadejte heslo, a poté heslo zadejte znovu pro ověření.
9. Klikněte na tlačítko **Uložit**.
10. Chcete-li pokračovat v konfiguraci bezpečnostních výstrah, přejděte na část **Označení tiskáren jako superuzly**.

Označení tiskáren jako superuzly

Rozšíření Xerox® pro Trellix ePO používá až tři tiskárny Xerox® jako superuzly ke komunikaci s jinými tiskárnami Xerox®, které monitoruje. Společnost Xerox doporučuje, abyste označili jako superuzel více než jednu tiskárnu Xerox®. Pokud jeden ze superuzlů nefunguje nebo je offline, může server Trellix ePO použít ke komunikaci s ostatními tiskárnami jiné super uzly. Tiskárny označíte jako superuzly přidáním specifických záznamů na váš server DNS.



Poznámka:

- Vaše tiskárny Xerox® a váš server Trellix ePO musí používat stejný server DNS.
- Proveďte následující kroky na serveru DNS, nikoliv na serveru Trellix ePO.

Chcete-li přidat záznam DNS, proveďte některý z následujících postupů:

PŘIDÁNÍ ZÁZNAMŮ DNS DO JEDNÉ NEBO VÍCE EXISTUJÍCÍCH DOMÉN

Pokud máte ve vaší síti malý počet domén, použijte tento způsob k přidání záznamů DNS do každé domény.

1. Na svém serveru DNS najdete doménu každé tiskárny, kterou chcete označit za superuzel.
2. Přidejte pro každou doménu záznamy pro všechny superuzly, a poté je pojmenujte:
 - XeroxDiscoverySuperNode1
 - XeroxDiscoverySuperNode2
 - XeroxDiscoverySuperNode3



Poznámka: V záznamech pro všechny superuzly nejsou rozlišována malá a velká písmena.

3. Pokud je ve vaší síti používán více než jeden server DNS, zopakujte předchozí krok pro všechny ostatní servery DNS.
4. Chcete-li pokračovat v konfiguraci bezpečnostních výstrah, pokračujte na část [Zajištění toho, aby bylo zařízení spravováno v rámci serveru Trellix ePO](#).

PŘIDÁNÍ ZÁZNAMŮ DNS DO JEDNÉ NOVÉ DOMÉNY

Pokud máte ve vaší síti velký počet domén, použijte tento způsob k přidání záznamů DNS do jediné domény.

1. Na svém serveru DNS vytvořte doménu s názvem Xerox.local. Rozšíření Xerox pro Trellix ePO vyhledá doménu s tímto názvem.
2. Přidejte pro doménu Xerox.local záznamy pro každý superuzel, a poté je pojmenujte:
 - XeroxDiscoverySuperNode1
 - XeroxDiscoverySuperNode2
 - XeroxDiscoverySuperNode3
3. Chcete-li pokračovat v konfiguraci bezpečnostních výstrah, pokračujte na část [Zajištění toho, aby bylo zařízení spravováno v rámci serveru Trellix ePO](#).

Zajištění toho, aby bylo zařízení spravováno v rámci serveru Trellix ePO

1. V systému Trellix ePO klikněte na **systemový strom**.
2. Klikněte na možnost **Ztracené a nalezené**.
3. Pod položkou Předvolby zvolte možnost **Tato skupina a všechny podskupiny**.
4. Zkontrolujte, zda je zobrazeno vaše zařízení Xerox.
5. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení Xerox pod položkou Stav správy zobrazeno jako Spravované.
6. V okně Trellix ePO pod položkou Nabídka zvolte možnost **Třetí strana** a klikněte na rozšíření **Xerox MFP**.
7. K zajištění pohodlného přístupu k systému Trellix ePO přetáhněte ikonu rozšíření **Xerox MFP** na horní lištu.
8. Chcete-li pokračovat v konfiguraci bezpečnostních výstrah, přejděte na část **Konfigurování nastavení proxy pro server Trellix ePO**.

Konfigurace proxy pro server Trellix ePO

Tato kapitola obsahuje:

Konfigurace proxy pro server Trellix ePO.....	22
---	----

Konfigurace proxy pro server Trellix ePO

Pokud je používán server proxy, musí být nakonfigurován v systému Trellix ePO.

1. V systému Trellix ePO pod položkou Nabídka zvolte možnost **Konfigurace**.
2. Zvolte možnost **Nastavení serveru**.
3. Zvolte možnost **Nastavení proxy**.
4. V pravém dolním rohu klikněte na tlačítko **Upravit**.
5. Pod položkou Typ zvolte možnost **Ruční konfigurace nastavení proxy**.
6. Pod položkou Nastavení serveru proxy serveru ručně nastavte hodnoty tak, aby odpovídaly jedinečným nastavením pro vaše pracoviště.
7. Klikněte na tlačítko **Uložit**.
8. Restartujte server ePO.



Poznámka: Pokud neprovedete tyto kroky, při otevření rozšíření Xerox MFP se zobrazí zpráva Chyba-2.

Odebrání a opětovná instalace rozšíření Trellix ePO

Tato kapitola obsahuje:

Odebrání a opětovná instalace rozšíření Trellix ePO.....	24
--	----

Odebrání a opětovná instalace rozšíření Trellix ePO

Pokud se během instalace zobrazí zpráva, že rozšíření Solidcore je již nainstalováno, odeberte stávající rozšíření Solidcore. Po dokončení instalace znovu nainstalujte software poskytnutý společností Xerox a aktualizujte rozšíření Solidcore. Provedením těchto dvou kroků zajistíte nezbytný základ pro aktualizaci softwaru na novější verzi.

1. Odeberte aktuální software.
2. Nainstalujte software poskytnutý společností Xerox.
3. Provedte celý postup nastavení s použitím právě nainstalované verze softwaru.
4. Provedte aktualizaci na aktuálnější verzi softwaru, pokud je k dispozici.

