

ΈΚΔΟΣΗ 1.0
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
702P09325

Trellix[®] Embedded Control και Trellix[®] ePO

Οδηγός διαμόρφωσης

©2024 Xerox Corporation. All rights reserved. Unpublished rights reserved under the copyright laws of the United States. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation.

Copyright protection claimed includes all forms of matters of copyrightable materials and information now allowed by statutory or judicial law or hereinafter granted, including without limitation, material generated from the software programs which are displayed on the screen such as styles, templates, icons, screen displays, looks, and so on.

Xerox® and CentreWare® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft® is a trademark of Microsoft group of companies.

Trellix, ePolicy Orchestrator, and ePO are trademarks Musarubra US LLC.

Περιεχόμενα

Trellix Embedded Control	5
Επισκόπηση Trellix Embedded Control.....	6
Ρύθμιση του επιπέδου ασφαλείας	7
Ρύθμιση των επιλογών ειδοποιήσεων	8
Διαμόρφωση ειδοποιήσεων συμβάντων ασφαλείας Trellix ePO	9
Επισκόπηση διαδικασίας	10
Διαμόρφωση για ειδοποιήσεις συμβάντων ασφαλείας στο Trellix ePO.....	10
Λήψη και εγκατάσταση των επεκτάσεων Xerox για το Trellix ePO	12
Παροχή κλειδιών άδειας χρήσης στο Trellix ePO.....	13
Αλλαγή της θύρας επικοινωνίας αφύπνισης φορέα στο Trellix ePO.....	14
Αλλαγή του μέγιστου ορίου μεγέθους μεταφόρτωσης αρχείων στον διακομιστή Trellix ePO	15
Δημιουργία και εκχώρηση πολιτικής στο Trellix ePO	16
Διαμόρφωση της αυτοματοποιημένης απόκρισης στο Trellix ePO	18
Διαμόρφωση ρυθμίσεων διακομιστή Trellix ePolicy Orchestrator	19
Ορισμός εκτυπωτών ως υπερκόμβων	20
Προσθήκη καταχωρήσεων DNS σε έναν ή περισσότερους υπάρχοντες τομείς.....	20
Προσθήκη καταχωρήσεων DNS σε έναν ενιαίο νέο τομέα.....	20
Διασφάλιση της διαχείρισης της συσκευής στο Trellix	22
Διαμόρφωση του διακομιστή μεσολάβησης Trellix ePO.....	23
Διαμόρφωση του διακομιστή μεσολάβησης Trellix ePO Proxy.....	24
Κατάργηση και επανεγκατάσταση των επεκτάσεων του Trellix ePO	25
Κατάργηση και επανεγκατάσταση των επεκτάσεων του Trellix ePO	26

Trellix Embedded Control

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τα εξής:

Επισκόπηση Trellix Embedded Control	6
Ρύθμιση του επιπέδου ασφαλείας.....	7
Ρύθμιση των επιλογών ειδοποιήσεων.....	8



Σημείωση: Η ονομασία Trellix® προηγούμενα ήταν γνωστή ως McAfee®.

Επισκόπηση Trellix Embedded Control

Όταν το Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO) είναι εγκατεστημένο στον διακομιστή σας, χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να ενσωματώσετε τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές Xerox που διαθέτουν τη λειτουργία ασφαλείας Trellix Embedded Control.

Το Trellix Embedded Control αποτελείται από δύο δυνατότητες ασφαλείας:

- Η δυνατότητα Enhanced Security (Ενισχυμένη ασφάλεια) διατηρεί την ακεραιότητα του λογισμικού του εκτυπωτή παρακολουθώντας τα αρχεία του συστήματος και ειδοποιώντας σας εάν γίνει μια μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή σε ένα αρχείο συστήματος.
- Η δυνατότητα Integrity Control (Έλεγχος ακεραιότητας) είναι μια επιλογή λογισμικού που συνδυάζει τις λειτουργίες "Enhanced Security" (Ενισχυμένη ασφάλεια) με τη δυνατότητα παρακολούθησης και αποτροπής της εκτέλεσης μη εξουσιοδοτημένων εκτελέσιμων αρχείων. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, παρέχετε ένα κλειδί εγκατάστασης λειτουργίας στη σελίδα Feature Installation (Εγκατάσταση λειτουργίας). Για να λάβετε το κλειδί εγκατάστασης λειτουργιών, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Xerox.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τον εκτυπωτή ώστε να στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email όταν παρουσιάζεται ένα συμβάν ασφαλείας. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι ειδοποίησης.

Οι ειδοποιήσεις μέσω email μπορούν να σταλούν απευθείας σε εσάς ή σε μια κεντρική εφαρμογή διαχείρισης, όπως:

- Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO)
- Xerox® CentreWare® Web
- Διαχείριση συσκευών Xerox®


Για λεπτομέρειες σχετικά με το Trellix ePO και το Trellix Embedded Control, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.trellix.com.

Ρύθμιση του επιπέδου ασφαλείας


Εκτός εάν έχετε αποκτήσει το Trellix Integrity Control, η Xerox συνιστά να διατηρήσετε το επίπεδο ασφαλείας ρυθμισμένο στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, Enhanced Security (Ενισχυμένη ασφάλεια).

Το Trellix Embedded Control διαθέτει δύο επίπεδα ασφαλείας:

- Enhanced Security (Ενισχυμένη ασφάλεια)
- Integrity Control (Έλεγχος ακεραιότητας)

 Σημείωση: Ρυθμίστε το επίπεδο ασφαλείας μόνο εάν είναι απαραίτητο. Ο εκτυπωτής διατίθεται στάνταρ με επίπεδο ενισχυμένης ασφάλειας, το οποίο είναι επαρκές σε πολλές περιπτώσεις.


1. Στον Ενσωματωμένο διακομιστή Web του πολυλειτουργικού εκτυπωτή, κάντε κλικ στις επιλογές **Ιδιότητες > Ασφάλεια**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Trellix Embedded Control**.
3. Για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες του Trellix Embedded Control και να διαμορφώσετε τις επιλογές Alert Feedback (Σχόλια ειδοποιήσεων), κάντε κλικ στην επιλογή **Edit (Επεξεργασία)**.
4. Για να ορίσετε το Επίπεδο ασφαλείας, στην περιοχή Επίπεδο ασφαλείας, επιλέξτε **Enhanced Security** (Ενισχυμένη ασφάλεια) ή **Integrity Control (Έλεγχος ακεραιότητας)**.
5. Αν επιλέξετε Enhanced Security (Ενισχυμένη ασφάλεια) ως επίπεδο ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή **Save (Αποθήκευση)**.
6. Αν επιλέξετε Integrity Control (Έλεγχος ακεραιότητας) ως επίπεδο ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή **Next (Επόμενο)**, εισαγάγετε το Κλειδί εγκατάστασης λειτουργιών λογισμικού και μετά κάντε κλικ στην επιλογή **Apply (Εφαρμογή)**.

 Σημείωση: Όταν αλλάζετε τη ρύθμιση του επιπέδου ασφαλείας, γίνεται επανεκκίνηση του εκτυπωτή. Η διαδικασία θα χρειαστεί μερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί.

Ρύθμιση των επιλογών ειδοποιήσεων

Μπορείτε να διαμορφώσετε τον εκτυπωτή ώστε να σας ειδοποιεί όταν παρουσιάζεται ένα συμβάν ασφαλείας.

Για να ορίσετε τις επιλογές ειδοποιήσεων:

1. Στον Ενσωματωμένο διακομιστή Web του πολυλειτουργικού εκτυπωτή, κάντε κλικ στις επιλογές **Ιδιότητες > Ασφάλεια**.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Trellix Embedded Control**.
 3. Για να διαμορφώσετε τις επιλογές Alert Feedback (Σχόλια ειδοποιήσεων), κάντε κλικ στην επιλογή **Edit (Επεξεργασία)**.
 4. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του εκτυπωτή ώστε να αποστέλλει ειδοποιήσεις μέσω email:
 - a. Στην ενότητα Τοπικά στη συσκευή, κάντε κλικ στην επιλογή **Ειδοποιήσεις μέσω email** και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Αποθήκευση**.
 - b. Δίπλα στην επιλογή Ειδοποιήσεις μέσω email, στην ενότητα Ενέργεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Επεξεργασία**.
 - c. Στην ενότητα Διευθύνσεις ομάδων παραληπτών, εισαγάγετε έγκυρες διευθύνσεις email για κάθε ομάδα 1, 2 ή 3 που ισχύει.
 - d. Για κάθε ομάδα με διευθύνσεις email, επιλέξτε **Ενεργοποίηση ομάδας**.
 - e. Στην ενότητα Προτιμήσεις ομάδας παραληπτών, για το Trellix Embedded Control, επιλέξτε κάθε ομάδα που θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις: **Ομάδα 1, Ομάδα 2** και **Ομάδα 3**.
 - f. Κάντε κλικ στην **Εφαρμογή**.
 - g. Επιλέξτε **OK** μόλις σας ζητηθεί.
 5. Διαμορφώστε τη μέθοδο για τα σχόλια ειδοποιήσεων.
 - Για να διαμορφώσετε τον εκτυπωτή ώστε να στέλνει ειδοποιήσεις στον διακομιστή Trellix ePolicy Orchestrator Server, στην ενότητα "Trellix Remote Solutions", επιλέξτε **Trellix's ePolicy Orchestrator Server**.
 - Εάν χρησιμοποιείτε το Xerox® CentreWare® Web για τη διαχείριση των εκτυπωτών σας, διαμορφώστε τις ειδοποιήσεις ασφαλείας στο Xerox® CentreWare® Web.
 - Εάν η Xerox διαχειρίζεται τους εκτυπωτές σας, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση συσκευών Xerox® για να στέλνετε ειδοποιήσεις ασφαλείας από εγγεγραμμένους εκτυπωτές.
-  Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένες οι δυνατότητες του Trellix Embedded Control, ο εκτυπωτής καταγράφει επίσης συμβάντα ασφαλείας στο αρχείο καταγραφής ελέγχου.

Διαμόρφωση ειδοποιήσεων συμβάντων ασφαλείας Trellix ePO

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τα εξής:



Επισκόπηση διαδικασίας.....	10
Λήψη και εγκατάσταση των επεκτάσεων Xerox για το Trellix ePO	12
Παροχή κλειδιών άδειας χρήσης στο Trellix ePO	13
Αλλαγή της θύρας επικοινωνίας αφύπνισης φορέα στο Trellix ePO	14
Αλλαγή του μέγιστου ορίου μεγέθους μεταφόρτωσης αρχείων στον διακομιστή Trellix ePO	15
Δημιουργία και εκχώρηση πολιτικής στο Trellix ePO	16
Διαμόρφωση της αυτοματοποιημένης απόκρισης στο Trellix ePO	18
Διαμόρφωση ρυθμίσεων διακομιστή Trellix ePolicy Orchestrator	19
Ορισμός εκτυπωτών ως υπερκόμβων	20
Διασφάλιση της διαχείρισης της συσκευής στο Trellix	22

Επισκόπηση διαδικασίας

Αυτή η επισκόπηση παρέχει τις διαδικασίες, με τη συγκεκριμένη σειρά που απαιτείται, για τη διαμόρφωση των ειδοποιήσεων ασφαλείας στο Trellix ePO.



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ TRELLIX EPO

Για να διαμορφώσετε τις ειδοποιήσεις ασφαλείας στο Trellix ePO, ολοκληρώστε κάθε διαδικασία με τη σειρά που παρέχεται:

1. Αγοράστε και εγκαταστήστε το λογισμικό διακομιστή Trellix ePO. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο της Trellix ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.trellix.com.
2. Οι επεκτάσεις Xerox® για το Trellix ePO απαιτούν το Microsoft .NET Framework. Λάβετε και εγκαταστήστε το Microsoft .NET Framework, έκδοση 4.0 ή νεότερη. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.microsoft.com.
 Σημείωση: Η απαιτούμενη έκδοση .NET εξαρτάται από τον διακομιστή SQL που χρησιμοποιείται στον διακομιστή ePO.
 Σημείωση: Εάν δεν ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα Error-2 (Σφάλμα-2) όταν ανοίξετε την επέκταση Xerox MFP.
3. Λάβετε και εγκαταστήστε τις επεκτάσεις Xerox® για το Trellix ePO. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Λήψη και εγκατάσταση των επεκτάσεων Xerox για το Trellix ePO](#).
4. Παρέχετε κλειδιά άδειας χρήσης στο Trellix ePO. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Παροχή κλειδιών άδειας χρήσης στο Trellix ePO](#).
5. Για να διασφαλίσετε ότι ο εκτυπωτής μπορεί να επικοινωνήσει με τον διακομιστή Trellix ePO, αλλάξτε την προεπιλεγμένη θύρα επικοινωνίας αφύπνισης φορέα στο Trellix ePO. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Αλλαγή της θύρας επικοινωνίας αφύπνισης φορέα στο Trellix ePO](#).
6. Για να επιτρέψετε τις ενημερώσεις λογισμικού εκτυπωτή, αλλάξτε το μέγιστο όριο μεταφόρτωσης μεγέθους αρχείων στον διακομιστή Trellix ePO. Το μέγιστο όριο μεταφόρτωσης μεγέθους αρχείων πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος αρχείου ενημέρωσης λογισμικού εκτυπωτή Xerox®. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Αλλαγή του μέγιστου ορίου μεγέθους μεταφόρτωσης αρχείων στον διακομιστή Trellix ePO](#).
7. Βεβαιωθείτε ότι οι ειδοποιήσεις συμβάντων ασφαλείας αποστέλλονται όταν εμφανίζονται και όχι σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δημιουργήστε μια πολιτική ασφαλείας και, στη συνέχεια, συσχετίστε την πολιτική με τους εκτυπωτές Xerox® στο Trellix ePO. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Δημιουργία και εκχώρηση πολιτικής στο Trellix ePO](#).
8. Για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε αυτόματα τα μηνύματα email σε περίπτωση ειδοποίησης ασφαλείας, διαμορφώστε την αυτοματοποιημένη απόκριση στο Trellix ePO. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση της αυτοματοποιημένης απόκρισης στο Trellix ePO](#).
9. Στον Ενσωματωμένο διακομιστή Web του πολυλειτουργικού εκτυπωτή, στη σελίδα Trellix Embedded Control, καταχωρήστε λεπτομέρειες σχετικά με τον διακομιστή Trellix ePO. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση ρυθμίσεων του Trellix ePolicy Orchestrator Server](#).

10. Ορίστε εκτυπωτές ως υπερκόμβους στο δίκτυό σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός εκτυπωτών ως υπερκόμβων**.
11. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαχειρίζεται εντός του Trellix ePO. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Διασφάλιση της διαχείρισης της συσκευής στο Trellix ePO**.
12. Διαμορφώστε τον διακομιστή μεσολάβησης Trellix ePO Proxy. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση του διακομιστή μεσολάβησης Trellix ePO Proxy**.

Λήψη και εγκατάσταση των επεκτάσεων Xerox για το Trellix ePO

1. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, λάβετε τις επεκτάσεις της Xerox®. Οι επεκτάσεις περιέχονται σε ένα αρχείο .zip.
 - a. Για να μεταβείτε στον ιστότοπο υποστήριξης της Xerox®, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web και πληκτρολογήστε www.xerox.com/office/support.
 - b. Για να μεταβείτε στη σελίδα υποστήριξης για τη συγκεκριμένη συσκευή σας, στο πεδίο Search (Αναζήτηση), πληκτρολογήστε το μοντέλο της συσκευής σας και μετά πατήστε **Enter**.
 - c. Από τη λίστα των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται για τη συσκευή σας, κάντε κλικ στην επιλογή **Drivers and Downloads (Προγράμματα οδήγησης και λήψεις)**.
 - d. Από το αναπτυσσόμενο μενού Operating System (Λειτουργικό σύστημα), επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα για τον διακομιστή σας.
 Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε το λειτουργικό σύστημα για τον διακομιστή σας και όχι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.
 - e. Στην ενότητα Utilities and Applications (Βοηθητικά προγράμματα και εφαρμογές), κάντε κλικ στην επιλογή **Xerox Extension for Trellix ePolicy Orchestrator (ePO) (Επέκταση Xerox για το Trellix ePolicy Orchestrator (ePO))**.
 - f. Διαβάστε την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη και μετά κάντε κλικ στην επιλογή **Accept (Αποδοχή)**.
2. Ανοίξτε το αρχείο .zip και, στη συνέχεια, μετακινήστε τα δύο συμπιεσμένα αρχεία επέκτασης σε έναν προσωρινό φάκελο. Μην ανοίγετε τα αρχεία επέκτασης .zip.
3. Στο Trellix ePO, εγκαταστήστε τα αρχεία επέκτασης .zip.
 - a. Αποκτήστε πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας Web του Trellix ePO στη διεύθυνση <https://servername.domain:8443>.
 - b. Μεταβείτε στις επιλογές **Menu (Μενού) > Software (Λογισμικό) > Extensions (Επεκτάσεις)**.
 - c. Στην επάνω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή **Install Extension (Εγκατάσταση επέκτασης)**.
 - d. Αναζητήστε τον προσωρινό φάκελο, επιλέξτε ένα αρχείο επέκτασης .zip και μετά ανοίξτε το.
 - e. Κάντε κλικ στο **OK**.
 Σημείωση: Εάν κατά την εγκατάσταση εμφανιστεί ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι η επέκταση Solidcore είναι ήδη εγκατεστημένη, καταργήστε την υπάρχουσα επέκταση Solidcore. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό που παρέχεται από τη Xerox και ενημερώστε την επέκταση Solidcore. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Κατάργηση και επανεγκατάσταση των επεκτάσεων Trellix ePO**.
 - f. Εγκαταστήστε το άλλο αρχείο επέκτασης .zip.
4. Για να συνεχίσετε να διαμορφώνετε τις ειδοποιήσεις ασφαλείας σας, προχωρήστε στην ενότητα «Παροχή κλειδιών άδειας χρήσης στο Trellix ePO».

Παροχή κλειδιών άδειας χρήσης στο Trellix ePO

1. Αποκτήστε πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας Web του Trellix ePO στη διεύθυνση <https://servername.domain:8443>.
2. Μεταβείτε στις επιλογές **Menu (Μενού) > Configuration (Διαμόρφωση) > Server Settings (Ρυθμίσεις διακομιστή)**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Solidcore**.
4. Στην κάτω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή **Edit (Επεξεργασία)**.
5. Εισάγετε τα παρακάτω κλειδιά άδειας χρήσης:
 - Change Control (Έλεγχος αλλαγών): XL17-ZCWX-K7E2-9PZY-OT6V
 - Application Control (Έλεγχος εφαρμογής): ZM7H-FX52-3SFL-TR5Z-MAG3
 - Integrity Control (Έλεγχος ακεραιότητας): K5DA-AG51-5AR3-OB99-WTDG
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Save (Αποθήκευση)**.
7. Για να συνεχίσετε να διαμορφώνετε τις ειδοποιήσεις ασφαλείας σας, προχωρήστε στην ενότητα [Αλλαγή της θύρας επικοινωνίας αφύπνισης φορέα στο Trellix ePO](#).

Αλλαγή της θύρας επικοινωνίας αφύπνισης φορέα στο Trellix ePO

1. Αποκτήστε πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας Web του Trellix ePO στη διεύθυνση <https://servername.domain:8443>.
2. Μεταβείτε στις επιλογές **Menu (Μενού) > Configuration (Διαμόρφωση) > Server Settings (Ρυθμίσεις διακομιστή)**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ports (Θύρες)**.
4. Στην κάτω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή **Edit (Επεξεργασία)**.
5. Δίπλα στην επιλογή Agent wake-up communication port (Θύρα επικοινωνίας αφύπνισης φορέα), πληκτρολογήστε 8083 ή οποιαδήποτε αχρησιμοποίητη θύρα εκτός από την προεπιλεγμένη, 8081.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Save (Αποθήκευση)**.
7. Για να συνεχίσετε να διαμορφώνετε τις ειδοποιήσεις ασφαλείας σας, προχωρήστε στην ενότητα [Αλλαγή του μέγιστου ορίου μεγέθους μεταφόρτωσης αρχείων στον διακομιστή Trellix ePO](#).

Αλλαγή του μέγιστου ορίου μεγέθους μεταφόρτωσης αρχείων στον διακομιστή

Trellix ePO

1. Αποκτήστε πρόσβαση στον διακομιστή Trellix ePO και μετά μεταβείτε στον κατάλογο `C:\Program Files (x86)\Trellix\Policy Orchestrator\Server\conf\orion`.
2. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου, ανοίξτε το αρχείο **orion.properties**.
3. Αλλάξτε το κείμενο `orion.upload.max.size=90000000` σε `orion.upload.max.size=500000000`.
4. Αποθηκεύστε το αρχείο κειμένου.
5. Κάντε επανεκκίνηση του διακομιστή ePO.
6. Για να συνεχίσετε να διαμορφώνετε τις ειδοποιήσεις ασφαλείας σας, προχωρήστε στην ενότητα [Δημιουργία και αντιστοίχιση μιας πολιτικής στο Trellix ePO](#).

Δημιουργία και εκχώρηση πολιτικής στο Trellix ePO

1. Αποκτήστε πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας Web του Trellix ePO στη διεύθυνση <https://servername.domain:8443>.
2. Μεταβείτε στις επιλογές **Menu (Μενού) > Policy (Πολιτική) > Policy Catalog (Κατάλογος πολιτικών)**.
3. Δίπλα στην επιλογή Product (Προϊόν), επιλέξτε **Trellix Agent**.
4. Δίπλα στην επιλογή Category (Κατηγορία), επιλέξτε **General (Γενικά)**.
5. Για να δημιουργήσετε την πολιτική, δίπλα στην επιλογή My Default (Η προεπιλογή μου), στη στήλη Actions (Ενέργειες), κάντε κλικ στην επιλογή **Duplicate (Διπλότυπο)**.
 - a. Δίπλα στην επιλογή Name (Όνομα), πληκτρολογήστε **MFP Agent**.
 - b. Δίπλα στην επιλογή Notes (Σημειώσεις), πληκτρολογήστε **For Xerox endpoints (Για τελικά σημεία Xerox)**.
 - c. Κάντε κλικ στο **OK**.
6. Για να επεξεργαστείτε την πολιτική, στην περιοχή Name (Όνομα), κάντε κλικ στην επιλογή **MFP Agent**.
7. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Events (Συμβάντα)**.
 - a. Εάν δεν έχει επιλεγεί προηγουμένως, επιλέξτε **Enable priority event forwarding (Ενεργοποίηση προώθησης συμβάντων προτεραιότητας)**.
 - b. Δίπλα στην επιλογή Forward events with a priority equal or greater than (Προώθηση συμβάντων με προτεραιότητα ίση ή μεγαλύτερη από), επιλέξτε **Informational (Πληροφοριακά)**.
 - c. Δίπλα στην επιλογή Interval between uploads (Διάστημα μεταξύ μεταφορτώσεων), πληκτρολογήστε **1**.
 - d. Δίπλα στην επιλογή Maximum number of events per upload (Μέγιστος αριθμός συμβάντων ανά μεταφόρτωση), πληκτρολογήστε **20**.
 - e. Κάντε κλικ στην επιλογή **Save (Αποθήκευση)**.
8. Μεταβείτε στις επιλογές **Menu (Μενού) > Policy (Πολιτική) > Policy Assignment Rules (Κανόνες αντιστοίχισης πολιτικής)**.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή **New Assignment Rule (Κανόνας νέας αντιστοίχισης)**.
 - a. Δίπλα στην επιλογή Name (Όνομα), πληκτρολογήστε **MFP Agent**.
 - b. Κάντε κλικ στην επιλογή **Next (Επόμενο)**.
 - c. Κάντε κλικ στην επιλογή **Add Policy (Προσθήκη πολιτικής)**.
 - d. Στην ενότητα Product (Προϊόν), επιλέξτε **Trellix Agent**, στην ενότητα Category (Κατηγορία), επιλέξτε **General (Γενικά)** και, στη συνέχεια, στην ενότητα Policy (Πολιτική), επιλέξτε τη νέα πολιτική σας, **MFP Agent**.
 - e. Κάντε κλικ στην επιλογή **Next (Επόμενο)**.
 - f. Στην περιοχή Available Properties (Διαθέσιμες ιδιότητες), κάντε κλικ στην επιλογή **Tag (Ετικέτα)**.
 - g. Στην ενότητα Comparison (Σύγκριση), κάντε κλικ στην επιλογή **Has tag (Έχει ετικέτα)**.
 - h. Στην περιοχή Value (Τιμή), επιλέξτε **Xerox MFP**.

- i. Κάντε κλικ στο **OK**.
 - j. Κάντε κλικ στην επιλογή **Next (Επόμενο)**.
10. Κάντε κλικ στην επιλογή **Save (Αποθήκευση)**.
11. Για να συνεχίσετε να διαμορφώνετε τις ειδοποιήσεις ασφαλείας σας, προχωρήστε στην ενότητα **Διαμόρφωση της αυτοματοποιημένης απόκρισης στο Trellix ePO**.

Διαμόρφωση της αυτοματοποιημένης απόκρισης στο Trellix ePO

Για να παρέχετε στους διαχειριστές ασφαλείας τη δυνατότητα να λαμβάνουν αυτόματες ειδοποιήσεις μέσω email, εγκαταστήστε τη λειτουργία Automated Response (Αυτοματοποιημένη απόκριση). Αυτές οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται κάθε φορά που το Trellix Embedded Control εντοπίζει ένα συμβάν ασφαλείας σε μια συσκευή Xerox. Όταν εγκατασταθεί, αυτό το σύστημα απόκρισης εφαρμόζεται σε όλες τις συσκευές που παρέχονται επί του παρόντος από τον διακομιστή ePO. Τα συμβάντα που ενεργοποιούν μια αυτοματοποιημένη απόκριση ειδοποιήσεων Xerox MFP είναι File Read Denied (Απόρριψη ανάγνωσης αρχείου), File Write Denied (Απόρριψη εγγραφής αρχείου) ή Execution Denied (Απόρριψη εκτέλεσης).

Από προεπιλογή, η επιλογή Automated Response (Αυτοματοποιημένη απόκριση) είναι απενεργοποιημένη. Για να την ενεργοποιήσετε, ένας διαχειριστής ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνει μια έγκυρη διεύθυνση email.

Για να προσθέσετε μια διεύθυνση email και να ενεργοποιήσετε την απόκριση:


1. Στο Trellix ePO, επιλέξτε **Menu (Μενού) > Automation (Αυτοματοποίηση) > Automatic Responses (Αυτόματες αποκρίσεις)**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **New Response (Νέα απόκριση)**.
 - a. Δίπλα στην επιλογή Name (Όνομα), πληκτρολογήστε **Xerox MFP Alerts (Ειδοποιήσεις Xerox MFP)**.
 - b. Δίπλα στην επιλογή Description (Περιγραφή), πληκτρολογήστε **Threat Events (Συμβάντα απειλής)**.
 - c. Για την επιλογή Event Group (Ομάδα συμβάντων), επιλέξτε **Solidcore Events (Συμβάντα Solidcore)**.
 - d. Για την επιλογή Event Type (Είδος συμβάντων), επιλέξτε **Client Events (Συμβάντα προγράμματος-πελάτη)**.
 - e. Για την επιλογή Status (Κατάσταση), επιλέξτε **Enabled (Ενεργοποιημένη)**.
 - f. Κάντε κλικ στην επιλογή **Next (Επόμενο)**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Event (Συμβάν)**.
 - a. Στην περιοχή Value (Τιμή), επιλέξτε **File Created (Δημιουργήθηκε αρχείο), File Deleted (Διαγράφηκε αρχείο), File Modified (Τροποποιήθηκε αρχείο), Execution Denied (Απόρριψη εκτέλεσης)** και **File Read Denied (Απόρριψη ανάγνωσης αρχείου)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο συν (+) για να δημιουργήσετε μια σειρά.
 - b. Στην περιοχή Recipients (Παραλήπτες), πληκτρολογήστε διευθύνσεις email.
 - c. Κάντε κλικ στην επιλογή **Next (Επόμενο)** και μετά κάντε κλικ στην επιλογή **Save (Αποθήκευση)**.
4. Στην ενότητα Aggregation (Συγκέντρωση), για την επιλογή Throttling (Περιορισμός), επιλέξτε **Trigger this response if multiple events occur every 1 hour (Ενεργοποίηση αυτής της απόκρισης εάν συμβαίνουν πολλαπλά συμβάντα κάθε 1 ώρα)**.
5. Στην καρτέλα Actions (Ενέργειες), επιλέξτε **Send Email (Αποστολή email)**.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Next (Επόμενο)** και μετά κάντε κλικ στην επιλογή **Save (Αποθήκευση)**.
7. Για να συνεχίσετε να διαμορφώνετε τις ειδοποιήσεις ασφαλείας σας, προχωρήστε στην ενότητα **Διαμόρφωση ρυθμίσεων του Trellix ePolicy Orchestrator Server**.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων διακομιστή Trellix ePolicy Orchestrator

1. Στον Ενσωματωμένο διακομιστή Web του πολυλειτουργικού εκτυπωτή, κάντε κλικ στις επιλογές **Ιδιότητες > Ασφάλεια**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Trellix Embedded Control**.
3. Στη σελίδα Trellix Embedded Control, δίπλα στην επιλογή Device Security Levels (Επίπεδα ασφαλείας συσκευής), κάντε κλικ στην επιλογή **Edit (Επεξεργασία)**.
4. Επιλέξτε **Trellix ePolicy Orchestrator Server** και μετά κάντε κλικ στην επιλογή **Save (Αποθήκευση)**.
5. Επιλέξτε **Trellix ePolicy Orchestrator Server** και μετά κάντε κλικ στην επιλογή **Edit (Επεξεργασία)**.
6. Επιλέξτε έναν τύπο διεύθυνσης. Πληκτρολογήστε την κατάλληλα μορφοποιημένη διεύθυνση ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή και μετά αλλάξτε τον προεπιλεγμένο αριθμό θύρας, όπως απαιτείται.
7. Στην περιοχή User Name (Όνομα χρήστη), πληκτρολογήστε το όνομα που χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής για να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή διακομιστή Trellix ePO.
8. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για επαλήθευση.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή **Save (Αποθήκευση)**.
10. Για να συνεχίσετε να διαμορφώνετε τις ειδοποιήσεις ασφαλείας σας, προχωρήστε στην ενότητα **Ορισμός εκτυπωτών ως υπερκόμβων**.

Ορισμός εκτυπωτών ως υπερκόμβων

Η επέκταση Xerox® για το Trellix ePO χρησιμοποιεί έως και τρεις εκτυπωτές Xerox® ως υπερκόμβους για να επικοινωνεί με τους άλλους εκτυπωτές Xerox® που παρακολουθεί. Η Xerox συνιστά να ορίσετε περισσότερους από έναν εκτυπωτές Xerox® ως υπερκόμβο. Εάν ένας υπερκόμβος δεν λειτουργεί ή είναι εκτός σύνδεσης, το Trellix ePO πορεί να χρησιμοποιήσει τους άλλους υπερκόμβους για να επικοινωνήσει με άλλους εκτυπωτές. Ορίζετε τους εκτυπωτές ως υπερκόμβους προσθέτοντας συγκεκριμένες καταχωρήσεις στον διακομιστή DNS.

 Σημείωση:

- Οι εκτυπωτές σας Xerox® και ο διακομιστής Trellix ePO πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο διακομιστή DNS.
- Ολοκληρώστε τις παρακάτω διαδικασίες στον διακομιστή DNS και όχι στον διακομιστή Trellix ePO.

Για την προσθήκη μιας καταχώρησης DNS, κάντε ένα από τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ DNS ΣΕ ΈΝΑΝ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ

Αν έχετε μικρό αριθμό τομέων στο δίκτυό σας, χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο για να προσθέσετε καταχωρήσεις DNS σε κάθε τομέα.

1. Στον διακομιστή DNS, βρείτε τον τομέα κάθε εκτυπωτή που θέλετε να ορίσετε ως υπερκόμβο.
2. Για κάθε τομέα, προσθέστε καταχωρήσεις για όλους τους υπερκόμβους και, στη συνέχεια, ονομάστε τους:
 - XeroxDiscoverySuperNode1
 - XeroxDiscoverySuperNode2
 - XeroxDiscoverySuperNode3

 Σημείωση: Οι καταχωρήσεις για όλους τους υπερκόμβους δεν έχουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

3. Εάν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν διακομιστές DNS, επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για όλους τους άλλους διακομιστές DNS.
4. Για να συνεχίσετε να διαμορφώνετε τις ειδοποιήσεις ασφαλείας σας, προχωρήστε στην ενότητα [Διασφάλιση της διαχείρισης της συσκευής στο Trellix ePO](#).

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ DNS ΣΕ ΈΝΑΝ ΕΝΙΑΪΟ ΝΕΟ ΤΟΜΕΑ

Αν έχετε μεγάλο αριθμό τομέων στο δίκτυό σας, χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο για να προσθέσετε καταχωρήσεις DNS σε έναν μόνο τομέα.

1. Στον διακομιστή DNS, δημιουργήστε έναν τομέα με το όνομα Xerox.local. Η επέκταση Xerox για το Trellix ePO αναζητά τομέα με αυτό το όνομα.
2. Για το Xerox.local, προσθέστε καταχωρήσεις για κάθε υπερκόμβο και, στη συνέχεια, ονομάστε τις:
 - XeroxDiscoverySuperNode1
 - XeroxDiscoverySuperNode2
 - XeroxDiscoverySuperNode3

3. Για να συνεχίσετε να διαμορφώνετε τις ειδοποιήσεις ασφαλείας σας, προχωρήστε στην ενότητα [Διασφάλιση της διαχείρισης της συσκευής στο Trellix ePO](#).

Διασφάλιση της διαχείρισης της συσκευής στο Trellix

1. Στο Trellix ePO, κάντε κλικ στην επιλογή **System Tree (Δένδρο συστήματος)**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Lost & Found (Απολεσθέντα)**.
3. Στην περιοχή Προεπιλογή, επιλέξτε **This Group and all Subgroups (Αυτή η ομάδα και όλες οι υποομάδες)**.
4. Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή Xerox εμφανίζεται.
5. Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή Xerox εμφανίζεται ως Managed (Διαχειριζόμενη) στην ενότητα Managed State (Διαχειριζόμενη κατάσταση).
6. Στο παράθυρο Trellix ePO, στην περιοχή Menu (Μενού), επιλέξτε **Third Party (Τρίτο μέρος)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επέκταση **Xerox MFP**.
7. Για εύκολη πρόσβαση στο Trellix ePO, μεταφέρετε και αποθέστε το εικονίδιο επέκτασης **Xerox MFP** στην κορυφή.
8. Για να συνεχίσετε να διαμορφώνετε τις ειδοποιήσεις ασφαλείας σας, προχωρήστε στην ενότητα [Διαμόρφωση του διακομιστή μεσολάβησης Trellix ePO Proxy](#).

Διαμόρφωση του διακομιστή μεσολάβησης Trellix ePO

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τα εξής:

Διαμόρφωση του διακομιστή μεσολάβησης Trellix ePO Proxy.....	24
--	----

Διαμόρφωση του διακομιστή μεσολάβησης Trellix ePO Proxy

Εάν χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης, πρέπει να διαμορφωθεί με το Trellix ePO.

1. Στο Trellix ePO, στην περιοχή Menu (Μενού), επιλέξτε **Configuration (Διαμόρφωση)**.
2. Επιλέξτε **Server Settings (Ρυθμίσεις διακομιστή)**.
3. Επιλέξτε **Proxy Settings (Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης)**.
4. Στην κάτω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή **Edit (Επεξεργασία)**.
5. Στην περιοχή Type (Τύπος), επιλέξτε **Configure the proxy settings manually (Διαμόρφωση των ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης με μη αυτόματο τρόπο)**.
6. Στην περιοχή Proxy server settings (Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης), κάντε διαμόρφωση με μη αυτόματο τρόπο ώστε να ταιριάζει με τις μοναδικές ρυθμίσεις για τον ιστότοπό σας.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Save (Αποθήκευση)**.
8. Κάντε επανεκκίνηση του διακομιστή ePO.



Σημείωση: Εάν δεν ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα Error-2 (Σφάλμα-2) όταν ανοίξετε την επέκταση Xerox MFP.

Κατάργηση και επανεγκατάσταση των επεκτάσεων του Trellix ePO

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τα εξής:

Κατάργηση και επανεγκατάσταση των επεκτάσεων του Trellix ePO	26
--	----

Κατάργηση και επανεγκατάσταση των επεκτάσεων του Trellix ePO

Εάν κατά την εγκατάσταση εμφανιστεί ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι η επέκταση Solidcore είναι ήδη εγκατεστημένη, καταργήστε την υπάρχουσα επέκταση Solidcore. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό που παρέχεται από τη Xerox και ενημερώστε την επέκταση Solidcore. Η εκτέλεση αυτών των δύο βημάτων δημιουργεί την απαραίτητη βάση για την ενημέρωση του λογισμικού σε πιο πρόσφατη έκδοση.

1. Καταργήστε το τρέχον λογισμικό.
2. Εγκαταστήστε το λογισμικό που παρέχεται από τη Xerox.
3. Ολοκληρώστε ολόκληρη τη διαδικασία εγκατάστασης χρησιμοποιώντας την έκδοση λογισμικού που μόλις εγκαταστήσατε.
4. Εάν υπάρχει, πραγματοποιήστε αναβάθμιση σε πιο πρόσφατη έκδοση.

