

1.0-S VERZIÓ  
2024. OKTÓBER  
702P09325

# Trellix<sup>®</sup> beágyazott ellenőrzés és Trellix<sup>®</sup> ePO

Konfigurációs útmutató

©2024 Xerox Corporation. All rights reserved. Unpublished rights reserved under the copyright laws of the United States. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation.

Copyright protection claimed includes all forms of matters of copyrightable materials and information now allowed by statutory or judicial law or hereinafter granted, including without limitation, material generated from the software programs which are displayed on the screen such as styles, templates, icons, screen displays, looks, and so on.

Xerox® and CentreWare® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft® is a trademark of Microsoft group of companies.

Trellix, ePolicy Orchestrator, and ePO are trademarks Musarubra US LLC.

# Tartalomjegyzék

Trellix Embedded Control .....	5
A Trellix beágyazott ellenőrzés áttekintése .....	6
A biztonsági szint beállítása .....	7
A riasztási opciók beállítása .....	8
A Trellix ePO biztonsági eseményekkel kapcsolatos riasztásainak konfigurálása.....	9
A folyamat áttekintése .....	10
Biztonsági eseményekkel kapcsolatos riasztások konfigurálása a Trellix ePO-ban .....	10
A Trellix ePO Xerox-bővítményeinek letöltése és telepítése .....	12
Licenckulcsok megadása a Trellix ePO-ban.....	13
Az ügynökélesztő kommunikációs port módosítása a Trellix ePO-ban.....	14
A Trellix ePO-kiszolgáló maximális fájlfeltöltési méretkorlátjának módosítása.....	15
Házirend létrehozása és társítása a Trellix ePO-ban .....	16
Automatikus reagálás konfigurálása a Trellix ePO-ban .....	18
A Trellix ePolicy Orchestrator-kiszolgáló beállításainak konfigurálása .....	19
Nyomtatók kijelölése szuper csomópontként.....	20
DNS-bejegyzések hozzáadása egy vagy több meglévő tartományhoz.....	20
DNS-bejegyzések hozzáadása egyetlen új tartományhoz.....	20
Annak beállítása, hogy a készüléket a Trellix kezelje.....	22
A Trellix ePO-proxy konfigurálása .....	23
A Trellix ePO-proxy konfigurálása .....	24
A Trellix ePO-bővítmények eltávolítása és újbóli telepítése .....	25
A Trellix ePO-bővítmények eltávolítása és újbóli telepítése .....	26



# Trellix Embedded Control

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

A Trellix beágyazott ellenőrzés áttekintése.....	6
A biztonsági szint beállítása.....	7
A riasztási opciók beállítása.....	8



Megjegyzés: A Trellix® korábban McAfee® néven volt ismert.

## A Trellix beágyazott ellenőrzés áttekintése

Ha a Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO) telepítve van a kiszolgálójára, használja ezt az útmutatást a Trellix beágyazott ellenőrzés biztonsági funkcióval rendelkező Xerox többfunkciós nyomtatók integrálásához.

A Trellix beágyazott ellenőrzés két biztonsági funkcióval rendelkezik:

- A Fokozott biztonság figyelmezteti a fájlrendszert, és értesíti Önt a rendszerfájlok jogosulatlanul módosítása esetén, ezzel gondoskodva a nyomtatószoftver integritásáról.
- Az Integritás-ellenőrzés egy szoftveropció, amely a Fokozott biztonság funkcióit kombinálja a jogosulatlan futtatható fájlok figyelésével, és végrehajtásuk megakadályozásával. Az opció engedélyezéséhez a funkciótelepítési oldalon meg kell adnia egy funkciótelepítési kulcsot. A funkciótelepítési kulcsot a Xerox munkatársától igényelheti.

Konfigurálhatja úgy a nyomtatóját, hogy biztonsági események alkalmával e-mailes riasztást küldjön. Számos riasztási módszer közül választhat.

Az e-mail-riasztások küldhetők közvetlenül Önnek, vagy egy központi felügyeleti alkalmazásba, például a következőkbe:

- Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO)
- Xerox® CentreWare® Web
- Xerox® Device Manager

A Trellix ePO-val és a Trellix beágyazott ellenőrzéssel kapcsolatos részletekért látogasson el a [www.trellix.com](http://www.trellix.com) webhelyre.

## A biztonsági szint beállítása

Amennyiben nem rendelkezik a Trellix integritásvezérléssel, a Xerox azt javasolja, hogy a biztonsági szint esetében tartsa meg az alapértelmezett beállítást, azaz a Fokozott biztonság szintet.

A Trellix beágyazott ellenőrzés két biztonsági szinttel rendelkezik:

- Fokozott biztonság
- Integritás-ellenőrzés



Megjegyzés: A biztonsági szintet csak akkor állítsa be, ha szükséges. A nyomtató alapértelmezés szerint Fokozott biztonság szinttel rendelkezik, ami a legtöbb esetben elegendő.

1. A többfunkciós nyomtató Embedded Web Server-lapján kattintson a **Tulajdonságok > Biztonság** lehetőségre.
2. Kattintson a **Trellix beágyazott ellenőrzés** lehetőségre.
3. A Trellix beágyazott ellenőrzés funkcióinak engedélyezéséhez és a Riasztás-visszajelzési opciók konfigurálásához kattintson a **Szerkesztés** elemre.
4. A biztonsági szint beállításához a Biztonsági szint alatt válassza a **Fokozott biztonság** vagy az **Integritás-ellenőrzés** értéket.
5. Ha biztonsági szintként a Fokozott biztonság opciót választotta, kattintson a **Mentés** gombra.
6. Ha biztonsági szintként az Integritás-vezérlés opciót választotta, kattintson a **Tovább** gombra, írja be a szoftver funkciótelepítési kulcsát, majd kattintson az **Alkalmaz** gombra.



Megjegyzés: A biztonsági szint módosításakor a nyomtató újraindul. A folyamat néhány percig tart.

## A riasztási opciók beállítása

Konfigurálhatja úgy a nyomtatóját, hogy biztonsági események esetén riasztást küldjön Önnek.

A riasztási opciók beállítása:

1. A többfunkciós nyomtató Embedded Web Server-lapján kattintson a **Tulajdonságok > Biztonság** lehetőségre.
2. Kattintson a **Trellix beágyazott ellenőrzés** lehetőségre.
3. A Riasztás-visszajelzési opcióinak konfigurálásához kattintson a **Szerkesztés** gombra.
4. A nyomtató konfigurálása e-mail-riasztások küldésére:
  - a. A Helyileg a készüléken opció alatt kattintson az **E-mail-riasztások** lehetőségre, majd a **Mentés** gombra.
  - b. Az E-mail-riasztások lehetőség mellett kattintson a Művelet opció alatti **Szerkesztés** gombra.
  - c. A Címzettcsoport címei alatt írjon be érvényes e-mail-címeket az 1-es, 2-es és 3-as csoporthoz.
  - d. Az e-mail-címmel rendelkező csoportok esetében válassza a **Csoport engedélyezése** opciót.
  - e. A Címzettcsoport beállításai lehetőség alatt a Trellix Beágyazott ellenőrzés esetében válassza ki az összes olyan csoportot, amelynek riasztásokat kell kapnia: **1. csoport**, **2. csoport** és **3. csoport**.
  - f. Kattintson az **Alkalmaz** gombra.
  - g. A megerősítést kérő párbeszédpanelen kattintson az **OK** gombot.
5. Konfigurálja a riasztás-visszajelzési módszert.
  - Ha a nyomtatót úgy szeretné konfigurálni, hogy riasztásokat küldjön a Trellix ePolicy Orchestrator-kiszolgálónak, a Trellix távoli megoldások alatt válassza a **Trellix's ePolicy Orchestrator-kiszolgáló** opciót.
  - Ha a Xerox® CentreWare® Web segítségével kezeli a nyomtatóit, a biztonsági riasztásokat konfigurálja a Xerox® CentreWare® Web alkalmazásban.
  - Ha nyomtatóit a Xerox kezeli, a Xerox® Device Manager készülékezelő használatával küldhet biztonsági riasztásokat a regisztrált nyomtatókról.



Megjegyzés: Ha a Trellix beágyazott ellenőrzés funkciói engedélyezettek, a rendszer a biztonsági eseményeket az auditnaplóban is rögzíti.



# A Trellix ePO biztonsági eseményekkel kapcsolatos riasztásainak konfigurálása

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

A folyamat áttekintése .....	10
A Trellix ePO Xerox-bővítményeinek letöltése és telepítése.....	12
Licenckulcsok megadása a Trellix ePO-ban .....	13
Az ügynökélesztő kommunikációs port módosítása a Trellix ePO-ban .....	14
A Trellix ePO-kiszolgáló maximális fájlfeltöltési méretkorlátjának módosítása .....	15
Házirend létrehozása és társítása a Trellix ePO-ban .....	16
Automatikus reagálás konfigurálása a Trellix ePO-ban .....	18
A Trellix ePolicy Orchestrator-kiszolgáló beállításainak konfigurálása .....	19
Nyomtatók kijelölése szuper csomópontként .....	20
Annak beállítása, hogy a készüléket a Trellix kezelje.....	22

## A folyamat áttekintése

Ez az áttekintés ismerteti a Trellix ePO biztonsági riasztásainak konfigurációs folyamatát, amelyet az adott sorrendben kell elvégezni.

### BIZTONSÁGI ESEMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS RIASZTÁSOK KONFIGURÁLÁSA A TRELLIX EPO-BAN


A Trellix ePO biztonsági riasztásainak konfigurálásához hajtsa végre az egyes eljárásokat a megadott sorrendben:

1. Vásárolja meg és telepítse a Trellix ePO kiszolgálószoftvert. Részletekért forduljon a Trellix egyik munkatársához, vagy látogasson el a [www.trellix.com](http://www.trellix.com) címre.
2. A Trellix ePO Xerox®-bővítményeinek szükségük van a Microsoft .NET Framework keretrendszerre. Töltse le és telepítse a Microsoft .NET Framework 4.0-s vagy újabb verzióját. Részletekért látogasson el a [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) címre.  
 Megjegyzés: A szükséges .NET-verziót az ePO-kiszolgálóként használt SQL-kiszolgáló határozza meg.  
 Megjegyzés: Ha nem végzi el ezt az eljárást, a Xerox MFP-bővítmény megnyitásakor Error-2 üzenet fog megjelenni.
3. Töltse le és telepítse a Trellix ePO Xerox®-bővítményeit. Részletek: [A Trellix ePO Xerox-bővítményeinek letöltése és telepítése.](#)
4. A Trellix ePO-ban adja meg a licenckulcsokat. Részletek: [Licenckulcsok megadása a Trellix ePO-ban.](#)
5. Annak érdekében, hogy nyomtatója kommunikálni tudjon a Trellix ePO-kiszolgálóval, módosítsa az alapértelmezett ügynökélesztő kommunikációs portot a Trellix ePO interfészen. Részletek: [Az ügynökélesztő kommunikációs port módosítása a Trellix ePO-ban.](#)
6. A nyomtatószoftverek frissítésének engedélyezéséhez módosítsa a Trellix ePO-kiszolgáló maximális fájlfeltöltési méretkorlátját. A maximális fájlfeltöltési méretkorlátnak nagyobbnak kell lennie a Xerox® nyomtató szoftverfrissítési fájl méreténél. Részletek: [A Trellix ePO-kiszolgáló maximális fájlfeltöltési méretkorlátjának módosítása.](#)
7. Gondoskodjon róla, hogy a biztonsági események riasztásai ne rendszeres időközönként, hanem felmerülésük pillanatában legyenek elküldve. Hozzon létre egy biztonsági házirendet, majd társítsa a Xerox® nyomtatóihoz a Trellix ePO-ban. Részletek: [Házirend létrehozása és társítása a Trellix ePO-ban.](#)
8. Annak érdekében, hogy a biztonsági riasztásokról automatikusan kapjon e-maileket, konfigurálja az automatikus reagálási funkciót a Trellix ePO-ban. Részletek: [Automatikus reagálás konfigurálása a Trellix ePO-ban.](#)
9. A többfunkciós nyomtató Embedded Web Server oldalán található Trellix beágyazott ellenőrzés lapon adja meg a Trellix ePO-kiszolgáló adatait. Részletek: [A Trellix ePolicy Orchestrator-kiszolgáló beállításainak konfigurálása.](#)
10. Jelöljön ki szuper csomópontként használandó nyomtatókat a hálózatán. Részletek: [Nyomtatók kijelölése szuper csomópontként.](#)


11. Gondoskodjon róla, hogy a készülék kezeléséhez a Trellix ePO-t használja. Részletek: [Annak beállítása, hogy a készüléket a Trellix ePO kezelje.](#)
12. Konfigurálja a Trellix ePO-proxyt. Részletek: [A Trellix ePO-proxy konfigurálása.](#)

## A Trellix ePO Xerox-bővítményeinek letöltése és telepítése

1. Keresse meg és telepítse a Xerox®-bővítményeket. A bővítmények egy .zip-fájlban találhatóak.
  - a. A Xerox® támogatási webhelyének megnyitásához nyisson meg egy böngészőt, és írja be a következőt: [www.xerox.com/office/support](http://www.xerox.com/office/support).
  - b. Az adott készülék támogatási oldalára lépéshez a Keresés mezőbe írja be a készülékmodell típusát, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.
  - c. A készülékéhez megjelenő találatok közül kattintson az **Illesztőprogramok és letöltések** lehetőségre.
  - d. A Platform legördülő menüben válassza ki a kiszolgáló operációs rendszerét.

 **Megjegyzés:** Ügyeljen arra, hogy a kiszolgáló operációs rendszerét válassza ki, ne pedig a számítógépét.

  - e. A Segédprogramok és alkalmazások alatt kattintson a **Xerox Extension for Trellix ePolicy Orchestrator (ePO)** lehetőségre.
  - f. Olvassa el a végfelhasználói licencszerződést, majd kattintson az **Elfogadom** gombra.
2. Nyissa meg a .zip-fájlt, majd helyezze át a két tömörített bővítményfájlt egy ideiglenes mappába. Ne nyissa meg a .zip formátumú bővítményfájlokat.
3. A Trellix ePO-ban telepítse a .zip formátumú bővítményfájlokat.
  - a. Nyissa meg a Trellix ePO webes interfészét a <https://servername.domain:8443> címen.
  - b. Navigáljon a **Menü > Szoftver > Bővítmények** lehetőséghez.
  - c. A bal felső sarokban kattintson a **Bővítmény telepítése** opcióra.
  - d. Lépjen az ideiglenes mappába, válassza ki a .zip formátumú bővítményfájlt, majd nyissa meg.
  - e. Kattintson az **OK** gombra.

 **Megjegyzés:** Ha a telepítés közben megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztatja, hogy a Solidcore bővítmény már telepítve van, távolítsa el a meglévő Solidcore bővítményt. A telepítés befejeztével telepítse újra a Xerox által biztosított szoftvert, és frissítse a Solidcore bővítményt. Részletek: [A Trellix ePO-bővítmények eltávolítása és újbóli telepítése](#).

  - f. Telepítse a másik .zip formátumú bővítményfájlt.
4. A biztonsági riasztások konfigurálásának folytatásához lépjen a Licenckulcsok megadása a Trellix ePO-ban részhez.

## Licenckulcsok megadása a Trellix ePO-ban

1. Nyissa meg a Trellix ePO webes interfészét a `https://servername.domain:8443` címen.
2. Navigáljon a **Menü > Beállítások > Kiszolgálóbeállítások** lehetőséghez.
3. Kattintson a **Solidcore** elemre.
4. A jobb alsó sarokban kattintson a **Szerkesztés** lehetőségre.
5. Írja be a következő licenckulcsokat:
  - Változás-ellenőrzés: XL17-ZCWK-K7E2-9PZY-OT6V
  - Alkalmazás-ellenőrzés: ZM7H-FX52-3SFL-TR5Z-MAG3
  - Integritás-ellenőrzés: K5DA-AG51-5AR3-OB99-WTDG
6. Kattintson a **Mentés** gombra.
7. A biztonsági riasztások konfigurálásának folytatásához lépjen **Az ügynökébresztő kommunikációs port módosítása a Trellix ePO-ban** részhez.

## Az ügynökélesztő kommunikációs port módosítása a Trellix ePO-ban

1. Nyissa meg a Trellix ePO webes interfészét a `https://servername.domain:8443` címen.
2. Navigáljon a **Menü > Beállítások > Kiszolgálóbeállítások** lehetőséghez.
3. Kattintson a **Portok** elemre.
4. A jobb alsó sarokban kattintson a **Szerkesztés** lehetőségre.
5. Az Ügynökélesztő kommunikációs port lehetőség mellett írja be a 8083 értéket, vagy bármely más, az alapértelmezett 8081-estől eltérő, használatban nem lévő portszámot.
6. Kattintson a **Mentés** gombra.
7. A biztonsági riasztások konfigurálásának folytatásához lépjen [A Trellix ePO-kiszolgáló maximális fájlfeltöltési méretkorlátjának módosítása](#) részhez.

## A Trellix ePO-kiszolgáló maximális fájlfeltöltési méretkorlátjának módosítása

1. Nyissa meg a Trellix ePO-kiszolgálót, majd navigáljon a következő helyre: `C:\Program Files (x86)\Trellix\ePolicy Orchestrator\Server\conf\orion`.
2. Egy szövegszerkesztő alkalmazással nyissa meg az **orion.properties** fájlt.
3. Az `orion.upload.max.size=90000000` szöveget módosítsa a következőre: `orion.upload.max.size=500000000`.
4. Mentse a szövegfájlt.
5. Indítsa újra az ePO-kiszolgálót.
6. A biztonsági riasztások konfigurálásának folytatásához lépjen a [Házirend létrehozása és társítása a Trellix ePO-ban](#) részhez.

## Házirend létrehozása és társítása a Trellix ePO-ban

1. Nyissa meg a Trellix ePO webes interfészét a `https://servername.domain:8443` címen.
2. Navigáljon a **Menü > Házirend > Házirend-katalógus** lehetőséghez.
3. A Termék opció mellett válassza a **Trellix Agent** értéket.
4. A Kategória opció mellett válassza az **Általános** értéket.
5. Új házirend létrehozásához a Saját alapértelmezés lehetőség mellett, a Műveletek oszlopban kattintson a **Duplikálás** lehetőségre.
  - a. A Név mezőbe írja be az MFP-ügynök kifejezést.
  - b. A Megjegyzés mezőbe írja be a Xerox-véggpontokhoz kifejezést.
  - c. Kattintson az **OK** gombra.
6. A házirend szerkesztéséhez a Név alatt kattintson az **MFP-ügynök** lehetőségre.
7. Kattintson az **Események** fülre.
  - a. Ha előzőleg még nem választotta ki, válassza ki a **Prioritásos eseménytovábbítás engedélyezése** opciót.
  - b. Az Ilyen vagy magasabb prioritású események továbbítása lehetőség mellett válassza ki a **Tájékoztató** értéket.
  - c. A Feltöltések közötti intervallum lehetőség mellett írjon be 1-et.
  - d. A Feltöltésenkénti maximális eseményszám lehetőség mellett írjon be 20-at.
  - e. Kattintson a **Mentés** gombra.
8. Navigáljon a **Menü > Házirend > Házirend-hozzárendelési szabályok** lehetőséghez.
9. Kattintson az **Új hozzárendelési szabály** lehetőségre.
  - a. A Név mezőbe írja be az MFP-ügynök kifejezést.
  - b. Kattintson a **Tovább** gombra.
  - c. Kattintson a **Házirend hozzáadása** elemre.
  - d. A Termék alatt válassza a **Trellix Agent** lehetőséget, a Kategória alatt az **Általános** értéket, majd a Házirend alatt válassza ki az új házirendet (**MFP-ügynök**).
  - e. Kattintson a **Tovább** gombra.
  - f. Az Elérhető tulajdonságok alatt kattintson a **Címke** elemre.
  - g. Az Összehasonlítás alatt kattintson a **Rendelkezik címkével** opcióra.
  - h. Az érték alatt válassza a **Xerox MFP** elemet.
  - i. Kattintson az **OK** gombra.
  - j. Kattintson a **Tovább** gombra.
10. Kattintson a **Mentés** gombra.



11. A biztonsági riasztások konfigurálásának folytatásához lépjen az [Automatikus reagálás konfigurálása a Trellix ePO-ban](#) részhez.

## Automatikus reagálás konfigurálása a Trellix ePO-ban

Ha a biztonsági rendszergazdák számára szeretné lehetővé tenni az automatikus e-mail-értesítések fogadását, telepítse az automatikus reagálási funkciót. A rendszer akkor fogja elküldeni ezeket az értesítéseket, amikor a Trellix beágyazott ellenőrzés biztonsági eseményt észlel egy Xerox készüléken. Ha telepíti, a reagálási rendszer az ePO-kiszolgáló által aktuálisan ellátott összes készülékre ki fog terjedni. A Xerox MFP-riasztásokra adott automatikus választ kiváltó események a következők: fájlolvasás megtagadva, fájlírás megtagadva és végrehajtás megtagadva.

Alapértelmezés szerint az automatikus reagálási funkció le van tiltva. Engedélyezéséhez a biztonsági rendszergazdának meg kell adnia egy érvényes e-mail-címet.

E-mail-cím hozzáadása és a reagálás engedélyezése:

1. A Trellix ePO ablakában válassza a **Menü > Automatizálás > Automatizált reagálás** lehetőséget.
2. Kattintson az **Új reagálás** opcióra.
  - a. A Név mezőbe írja be a **Xerox MFP-riasztások** szöveget.
  - b. A Leírás mezőbe írja be a **Veszélyt jelentő események** szöveget.
  - c. Eseménycsoportként válassza a **Solidcore-események** értéket.
  - d. Eseménytípusként válassza az **Ügyfélesemények** értéket.
  - e. Az Állapot esetében válassza a **Bekapcsolva** opciót.
  - f. Kattintson a **Tovább** gombra.
3. Kattintson az **Esemény** lehetőségre.
  - a. Az Érték alatt válassza a **Létrehozott fájl**, a **Törölt fájl**, a **Módosított fájl**, a **Végrehajtás megtagadva** és a **Fájlolvasás megtagadva** opciókat, majd kattintson a plusz ikonra (+) egy új sor létrehozásához.
  - b. A Címzettek alatt írja be az e-mail-címeket.
  - c. Kattintson a **Tovább**, majd a **Mentés** gombra.
4. Az Összevonás alatt a Szabályozás lehetőségnél válassza a **Reakció kiváltása óránként több esemény bekövetkezése esetén** opciót.
5. A Műveletek lapon válassza az **E-mail küldése** opciót.
6. Kattintson a **Tovább**, majd a **Mentés** gombra.
7. A biztonsági riasztások konfigurálásának folytatásához lépjen **A Trellix ePolicy Orchestrator-kiszolgáló beállításainak konfigurálása** részhez.

## A Trellix ePolicy Orchestrator-kiszolgáló beállításainak konfigurálása

1. A többfunkciós nyomtató Embedded Web Server-lapján kattintson a **Tulajdonságok > Biztonság** lehetőségre.
2. Kattintson a **Trellix beágyazott ellenőrzés** lehetőségre.
3. A Trellix beágyazott ellenőrzés lapon kattintson a Készülék biztonsági szintje opció melletti **Szerkesztés** gombra.
4. Válassza a **Trellix ePolicy Orchestrator-kiszolgáló** opciót, majd kattintson a **Mentés** gombra.
5. Válassza a **Trellix ePolicy Orchestrator-kiszolgáló** opciót, majd kattintson a **Szerkesztés** gombra.
6. Válasszon címtípust. Adja meg a kiszolgáló megfelelően formázott címét vagy gazdagépnévét, majd igény szerint módosítsa az alapértelmezett portszámot.
7. A Felhasználónév alatt írja be azt a nevet, amelyet a nyomtató használ a Trellix ePO kiszolgálóalkalmazás eléréséhez.
8. Írja be a jelszót, majd a megerősítéséhez írja be ismét.
9. Kattintson a **Mentés** gombra.
10. A biztonsági riasztások konfigurálásának folytatásához lépjen a **Nyomtatók kijelölése szuper csomópontként** részhez.

## Nyomatatók kijelölése szuper csomópontként

A Trellix ePO Xerox®-bővítménye legfeljebb három Xerox® nyomtatót használ szuper csomópontként az általa felügyelt egyéb Xerox® nyomtatókkal való kommunikációhoz. A Xerox azt javasolja, hogy több Xerox® nyomtatót jelöljön ki szuper csomópontként. Ha az egyik szuper csomópont nem működik vagy offline állapotba kerül, a Trellix ePO a többi szuper csomóponton keresztül tud majd kommunikálni más nyomtatókkal. A nyomtatók szuper csomópontként való kijelöléséhez bizonyos bejegyzéseket kell hozzáadnia a DNS-kiszolgálóhoz.



Megjegyzés:

- Xerox®-nyomtatóinak és a Trellix ePO-kiszolgálónak ugyanazt a DNS-kiszolgálót kell használnia.
- Az alábbi eljárást a DNS-kiszolgálón kell elvégezni, nem pedig a Trellix ePO-kiszolgálón.

DNS-bejegyzés hozzáadásához használja az alábbi módszerek egyikét:

### DNS-BEJEGYZÉSEK HOZZÁADÁSA EGY VAGY TÖBB MEGLÉVŐ TARTOMÁNYHOZ

Ha a hálózat kis számú tartománnyal rendelkezik, ezzel a módszerrel adhat DNS-bejegyzéseket az egyes tartományokhoz.

1. A DNS-kiszolgálón keresse meg a szuper csomópontként használni kívánt nyomtatók tartományait.
2. Minden egyes tartomány esetében adjon hozzá bejegyzéseket a szuper csomópontokhoz, majd nevezze el őket:
  - XeroxDiscoverySuperNode1
  - XeroxDiscoverySuperNode2
  - XeroxDiscoverySuperNode3



Megjegyzés: A szuper csomópontok bejegyzései nem különböztetik meg a kis- és nagybetűket.

3. Ha a hálózata több DNS-kiszolgálót használ, ismételje meg a fenti lépéseket a többi DNS-kiszolgáló esetében is.
4. A biztonsági riasztások konfigurálásának folytatásához lépjen **Annak beállítása, hogy a készüléket a Trellix ePO kezelje** részhez.

### DNS-BEJEGYZÉSEK HOZZÁADÁSA EGYETLEN ÚJ TARTOMÁNYHOZ

Ha a hálózat nagy számú tartománnyal rendelkezik, ezzel a módszerrel adhat DNS-bejegyzéseket egyetlen tartományhoz.

1. A DNS-kiszolgálón hozzon létre egy Xerox.local nevű tartományt. A Trellix ePO Xerox-bővítménye ilyen nevű tartományt fog keresni.
2. A Xerox.local tartományhoz adjon hozzá bejegyzéseket az egyes szuper csomópontok esetében, majd nevezze el őket:
  - XeroxDiscoverySuperNode1
  - XeroxDiscoverySuperNode2

- XeroxDiscoverySuperNode3
3. A biztonsági riasztások konfigurálásának folytatásához lépjen az **Annak beállítása, hogy a készüléket a Trellix ePO kezelje** részhez.

## Annak beállítása, hogy a készüléket a Trellix kezelje

1. A Trellix ePO-ban kattintson a **Rendszerfa** lehetőségre.
2. Kattintson az **Elveszett és megtalált** elemre.
3. Az előbeállítások alatt válassza az **Aktuális csoport és minden alcsoportja** opciót.
4. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a Xerox készüléke.
5. Ellenőrizze, hogy a Xerox készülék Kezelt beállítással jelenik-e meg a Kezelési állapot területen.
6. A Trellix ePO ablak Menü részén válassza a **Harmadik fél** elemet, majd kattintson a **Xerox MFP** bővítményre.
7. Annak érdekében, hogy a Trellix ePO-hoz könnyen hozzáférhessen, húzza át felülre a **Xerox MFP** bővítmény ikonját.
8. A biztonsági riasztások konfigurálásának folytatásához lépjen [A Trellix ePO-proxy konfigurálása](#) részhez.

# A Trellix ePO-proxy konfigurálása

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

A Trellix ePO-proxy konfigurálása .....	24
---	----

## A Trellix ePO-proxy konfigurálása

Ha proxyt használ, azt be kell állítani a Trellix ePO-ban.

1. A Trellix ePO Menü lehetőségé alatt válassza a **Beállítások** elemet.
2. Válassza a **Kiszolgálóbeállítások** lehetőséget.
3. Válassza a **Proxybeállítások** opciót.
4. A jobb alsó sarokban kattintson a **Szerkesztés** elemre.
5. A Típus alatt válassza a **Proxybeállítások manuális megadása** opciót.
6. A Proxykiszolgáló beállításai alatt manuálisan konfigurálja az adott helysín egyedi beállításainak megfelelő értékeket.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.
8. Indítsa újra az ePO-kiszolgálót.



Megjegyzés: Ha nem végzi el ezt az eljárást, a Xerox MFP-bővítmény megnyitásakor Error-2 üzenet fog megjelenni.



# A Trellix ePO-bővítmények eltávolítása és újbóli telepítése

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

A Trellix ePO-bővítmények eltávolítása és újbóli telepítése .....	26
---	----

## A Trellix ePO-bővítmények eltávolítása és újbóli telepítése

Ha a telepítés közben megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztatja, hogy a Solidcore bővítmény már telepítve van, távolítsa el a meglévő Solidcore bővítményt. A telepítés befejeztével telepítse újra a Xerox által biztosított szoftvert, és frissítse a Solidcore bővítményt. Ennek a két lépésnek az elvégzésével biztosíthatja a szoftver újabb verziójára való frissítéséhez szükséges alapokat.

1. Távolítsa el a jelenlegi szoftvert.
2. Telepítse a Xerox által biztosított szoftvert.
3. Végezze el a teljes beállítási eljárást az újonnan telepített szoftververzióval.
4. Ha elérhető, frissítsen egy újabb verzióra.



