

VERSIONE 1.0
OTTOBRE 2024
702P09325

Trellix[®] Embedded Control e Trellix[®] ePO

Guida alla configurazione

©2024 Xerox Corporation. All rights reserved. Unpublished rights reserved under the copyright laws of the United States. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation.

Copyright protection claimed includes all forms of matters of copyrightable materials and information now allowed by statutory or judicial law or hereinafter granted, including without limitation, material generated from the software programs which are displayed on the screen such as styles, templates, icons, screen displays, looks, and so on.

Xerox® and CentreWare® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft® is a trademark of Microsoft group of companies.

Trellix, ePolicy Orchestrator, and ePO are trademarks Musarubra US LLC.

Sommario

Trellix Embedded Control	5
Descrizione generale di Trellix Embedded Control	6
Impostazione del livello di protezione	7
Impostazione delle opzioni degli avvisi	8
Configurazione degli avvisi di eventi di sicurezza di Trellix ePO	9
Descrizione generale della procedura.....	10
Configurazione degli avvisi di evento di sicurezza in Trellix ePO	10
Download e installazione delle estensioni Xerox per Trellix ePO.....	11
Fornitura delle chiavi di licenza in Trellix ePO.....	12
Cambio della porta di comunicazione di attivazione agente in Trellix ePO.....	13
Modifica del limite massimo della dimensione di upload file nel server Trellix ePO.....	14
Creazione e assegnazione di una politica in Trellix ePO.....	15
Configurazione della risposta automatica in Trellix ePO.....	17
Configurazione delle impostazioni del server Trellix ePolicy Orchestrator.....	18
Designazione di stampanti come supernodi.....	19
Aggiunta di voci DNS a uno o più domini esistenti	19
Aggiunta di voci DNS a un singolo nuovo dominio	19
Assicurarsi che il dispositivo sia gestito in Trellix.....	21
Configurare il Proxy Trellix ePO.....	23
Configurare il Proxy Trellix ePO	24
Rimuovere e reinstallare le estensioni Trellix ePO	25
Rimozione e installazione delle estensioni Trellix ePO.....	26

Trellix Embedded Control

Questo capitolo contiene:

Descrizione generale di Trellix Embedded Control	6
Impostazione del livello di protezione.....	7
Impostazione delle opzioni degli avvisi	8



Nota: Trellix®, azienda precedentemente nota come McAfee®.

Descrizione generale di Trellix Embedded Control

Quando Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO) è installato sul proprio server, utilizzare questa guida per integrare le stampanti multifunzione Xerox dotate della funzione di sicurezza Trellix Embedded Control.

Trellix Embedded Control ha due funzioni di sicurezza:

- La funzione Enhanced Security (Protezione migliorata) consente di preservare l'integrità del software della stampante monitorando i file di sistema e avvisando in caso di modifica non autorizzata a un file di sistema.
- Integrity Control (Controllo integrità) è un'opzione software che combina funzioni di protezione avanzata con la possibilità di monitorare e impedire l'esecuzione di file eseguibili non autorizzati. Per abilitare questa opzione, fornire una chiave di installazione funzione nella pagina Installazione funzione. Per ottenere una chiave di installazione funzione, rivolgersi al rivenditore Xerox.

È possibile configurare la stampante per inviare avvisi e-mail quando si verifica un evento di sicurezza. Sono disponibili diversi metodi di notifica degli avvisi.

Gli avvisi e-mail possono essere inviati direttamente all'utente oppure a un'applicazione di gestione centralizzata, come:

- Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO)
- Xerox® CentreWare® Web
- Xerox® Device Manager


Per informazioni dettagliate su Trellix ePO e Trellix Embedded Control, visitare il sito www.trellix.com.

Impostazione del livello di protezione


A meno che non si sia acquistato Trellix Integrity Control, Xerox consiglia di mantenere il livello di protezione configurato sull'impostazione predefinita, Enhanced Security (Protezione avanzata).

Trellix Embedded Control ha due livelli di protezione:

- Enhanced Security (Protezione avanzata)
- Integrity Control (Controllo integrità)

 Nota: Impostare il livello di protezione solo se è necessario. La stampante viene fornita di serie con un livello di protezione avanzata, che in molti casi è adeguato.

1. Nell'Embedded Web Server della stampante multifunzione, fare clic su **Proprietà > Sicurezza**.
2. Fare clic su **Trellix Embedded Control**.
3. Per abilitare le funzioni di Trellix Embedded Control e configurare le opzioni di Alert Feedback (Feedback degli avvisi), fare clic su **Edit** (Modifica).
4. Per impostare il livello di protezione, sotto Security Level (Livello di protezione), selezionare **Enhanced Security** (Protezione avanzata) o **Integrity Control** (Controllo integrità).
5. Se si seleziona la protezione avanzata come livello di protezione, fare clic su **Save** (Salva).
6. Se si seleziona il controllo integrità come livello di protezione, fare clic su **Next** (avanti), inserire la chiave di installazione funzione software e fare clic su **Apply** (Applica).

 Nota: quando si modifica l'impostazione del livello di protezione, la stampante viene riavviata. Il processo richiede diversi minuti.

Impostazione delle opzioni degli avvisi

È possibile configurare la stampante per inviare un avviso quando si verifica un evento di protezione.

Per impostare le opzioni degli avvisi:

1. Nell'Embedded Web Server della stampante multifunzione, fare clic su **Proprietà > Sicurezza**.
2. Fare clic su **Trellix Embedded Control**.
3. Per configurare le opzioni di Alert Feedback (Feedback avvisi), fare clic su **Edit** (Modifica).
4. Per configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail:
 - a. Sul dispositivo, sotto Localmente, fare clic su **Avvisi e-mail**, quindi su **Salva**.
 - b. Accanto ad Avvisi e-mail, in Azione, fare clic su **Modifica**.
 - c. In Indirizzi gruppo destinatari, inserire un indirizzo e-mail valido per ciascun gruppo applicabile 1, 2 o 3.
 - d. Per ciascun gruppo con indirizzi e-mail, selezionare **Abilita gruppo**.
 - e. In Preferenze gruppo destinatari, per Trellix Embedded Control, selezionare ciascun gruppo che si vuole riceva gli avvisi: **Gruppo 1**, **Gruppo 2** e **Gruppo 3**.
 - f. Fare clic su **Applica**.
 - g. Quando viene richiesto, fare clic su **OK**.
5. Configurare il metodo di feedback avvisi.
 - Per configurare la stampante in modo che invii avvisi al server Trellix ePolicy Orchestrator, in Soluzioni remote Trellix, selezionare **Server ePO di Trellix**.
 - Se si utilizza Xerox® CentreWare® Web per gestire le proprie stampanti, configurare gli avvisi di protezione in Xerox® CentreWare® Web.
 - Se le stampanti vengono gestite da Xerox, utilizzare Xerox® Device Manager per inviare avvisi di sicurezza dalle stampanti registrate.



Nota: Quando le funzioni di Trellix Embedded Control sono abilitate, gli eventi di sicurezza vengono registrati dalla stampante nel registro di controllo.

Configurazione degli avvisi di eventi di sicurezza di Trellix ePO

Questo capitolo contiene:

Descrizione generale della procedura	10
Download e installazione delle estensioni Xerox per Trellix ePO.....	11
Fornitura delle chiavi di licenza in Trellix ePO.....	12
Cambio della porta di comunicazione di attivazione agente in Trellix ePO.	13
Modifica del limite massimo della dimensione di upload file nel server Trellix ePO.....	14
Creazione e assegnazione di una politica in Trellix ePO.	15
Configurazione della risposta automatica in Trellix ePO	17
Configurazione delle impostazioni del server Trellix ePolicy Orchestrator.....	18
Designazione di stampanti come supernodi	19
Assicurarsi che il dispositivo sia gestito in Trellix.....	21

Descrizione generale della procedura

Questa descrizione generale fornisce le procedure, nell'ordine specifico richiesto, per configurare gli avvisi di sicurezza in Trellix ePO.

CONFIGURAZIONE DEGLI AVVISI DI EVENTO DI SICUREZZA IN TRELIX EPO

Per configurare gli avvisi di sicurezza in Trellix ePO, completare ciascuna procedura nell'ordine illustrato.

1. Acquistare e installare il software server Trellix ePO. Per informazioni dettagliate, contattare un rappresentante Trellix o visitare il sito www.trellix.com.
2. Le estensioni Xerox® per Trellix ePO richiedono Microsoft .NET Framework. Scaricare e installare Microsoft .NET Framework, versione 4.0 o successiva. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.microsoft.com.



Nota: La versione di .NET richieste dipende dal server SQL utilizzato nel proprio server ePO.




Nota: Se questa procedura non viene completata, quando si apre l'estensione Xerox MFP viene visualizzato un messaggio di Errore-2.


3. Scaricare e installare le estensioni Xerox® per Trellix ePO. Per informazioni dettagliate, vedere [Download e installazione delle estensioni Xerox per Trellix ePO](#).
4. Fornire le chiavi di licenza in Trellix ePO. Per informazioni dettagliate, vedere [Fornitura delle chiavi di licenza in Trellix ePO](#).
5. Per assicurarsi che la stampante possa comunicare con il proprio server Trellix ePO, cambiare la porta di comunicazione di attivazione agente predefinita in Trellix ePO. Per informazioni dettagliate, vedere [Cambio della porta di comunicazione di attivazione agente in Trellix ePO](#).
6. Per consentire gli aggiornamenti del software della stampante, modificare il limite massimo di upload della dimensione file sul server Trellix ePO. Il limite massimo di upload della dimensione file deve essere superiore alla dimensione file dell'aggiornamento software della stampante Xerox®. Per informazioni dettagliate, vedere [Modifica del limite massimo della dimensione di upload file nel server Trellix ePO](#).
7. Assicurarsi che gli avvisi sugli eventi di sicurezza vengano inviati quando si verificano gli eventi anziché a intervalli regolari. Creare una politica di sicurezza, quindi associare la politica alle proprie stampanti Xerox® in Trellix ePO. Per informazioni dettagliate, vedere [Creazione e assegnazione di una politica in Trellix ePO](#).
8. Per assicurarsi di ricevere le e-mail automaticamente in caso di un avviso di sicurezza, configurare la risposta automatica in Trellix ePO. Per informazioni dettagliate, vedere [Configurazione della risposta automatica in Trellix ePO](#).
9. Nell'Embedded Web Server della stampante multifunzione, nella pagina Trellix Embedded Control fornire dettagli sul proprio server Trellix ePO. Per informazioni dettagliate, vedere [Configurazione delle impostazioni del server Trellix ePolicy Orchestrator](#).
10. Designare stampanti come supernodi sulla propria rete. Per informazioni dettagliate, vedere [Designazione di stampanti come supernodi](#).
11. Assicurarsi che il dispositivo sia gestito in Trellix ePO. Per informazioni dettagliate, vedere [Assicurarsi che il dispositivo sia gestito in Trellix ePO](#).
12. Configurare il proxy Trellix ePO. Per informazioni dettagliate, vedere [Configurazione del proxy Trellix ePO](#).

Download e installazione delle estensioni Xerox per Trellix ePO.

1. Individuare e scaricare le estensioni Xerox®. Le estensioni sono contenute in un file .zip.
 - a. Per andare al sito web di supporto Xerox®, aprire un browser web e digitare www.xerox.com/office/support.
 - b. Per andare alla pagina di supporto per il proprio specifico dispositivo, nel campo Cerca digitare il modello del proprio dispositivo e premere **Invio**.
 - c. Dall'elenco dei risultati che appare per il proprio dispositivo, fare clic su **Driver e Download**.
 - d. Dal menu a discesa Sistema operativo, selezionare il sistema operativo del proprio server.

 Nota: Assicurarsi di selezionare il sistema operativo per il proprio server, non il sistema operativo del proprio computer.

 - e. In Utilità e applicazioni, fare clic su **Estensione Xerox per Trellix ePolicy Orchestrator (ePO)**.
 - f. Leggere il Contratto di licenza con l'utente finale, quindi selezionare **Accetto**.
2. Aprire il file .zip, quindi spostare i due file di estensione compressi in una cartella temporanea. Non aprire i file di estensione .zip.
3. In Trellix ePO, installare i file di estensione .zip.
 - a. Accedere all'interfaccia web di Trellix ePO all'indirizzo <https://servername.domain:8443>.
 - b. Andare a **Menu > Software > Extensions (Estensioni)**.
 - c. Nell'angolo in alto a sinistra, fare clic su **Install Extension** (Installa estensione).
 - d. Andare alla cartella temporanea, selezionare un file di estensione .zip e aprirlo.
 - e. Fare clic su **OK**.

 Nota: Se durante l'installazione viene visualizzato un messaggio indicante che l'estensione Solidcore è già installata, rimuovere l'estensione Solidcore esistente. Una volta completata l'installazione, reinstallare il software fornito da Xerox e aggiornare l'estensione Solidcore. Per informazioni dettagliate, vedere [Rimozione e reinstallazione delle estensioni Trellix ePO](#).

 - f. Installare l'altro file di estensione .zip.
4. Per continuare a configurare gli avvisi di sicurezza, andare a Fornitura delle chiavi di licenza in Trellix ePO.

Fornitura delle chiavi di licenza in Trellix ePO.

1. Accedere all'interfaccia web di Trellix ePO all'indirizzo `https://servername.domain:8443`.
2. Andare a **Menu > Configuration (Configurazione) > Server Settings (Impostazioni server)**.
3. Fare clic su **Solidcore**.
4. Nell'angolo in basso a destra, fare clic su **Edit** (Modifica).
5. Inserire le seguenti chiavi di licenza:
 - Controllo modifiche: `XL17-ZCWK-K7E2-9PZY-OT6V`
 - Controllo applicazioni: `ZM7H-FX52-3SFL-TR5Z-MAG3`
 - Controllo integrità: `K5DA-AG51-5AR3-OB99-WTDG`
6. Fare clic su **Salva**.
7. Per continuare a configurare gli avvisi di sicurezza, andare a [Cambio della porta di comunicazione di attivazione agente in Trellix ePO](#).

Cambio della porta di comunicazione di attivazione agente in Trellix ePO.

1. Accedere all'interfaccia web di Trellix ePO all'indirizzo <https://servername.domain:8443>.
2. Andare a **Menu > Configuration (Configurazione) > Server Settings (Impostazioni server)**.
3. Fare clic su **Ports** (Porte).
4. Nell'angolo in basso a destra, fare clic su **Edit** (Modifica).
5. Accanto a Agent wake-up communication port (Porta di comunicazione di attivazione agente), digitare 8083, o il numero di qualsiasi altra porta ad eccezione di quella predefinita, 8081.
6. Fare clic su **Salva**.
7. Per continuare a configurare gli avvisi di sicurezza, andare a [Modifica del limite massimo della dimensione di upload file nel server Trellix ePO](#).

Modifica del limite massimo della dimensione di upload file nel server Trellix ePO.

1. Andare al server Trellix ePO server, quindi andare a `C:\Program Files (x86)\Trellix\Policy Orchestrator\Server\conf\orion`.
2. Utilizzando un'applicazione di editor di testo, aprire il file **orion.properties**.
3. Cambiare il testo `orion.upload.max.size=90000000` in `orion.upload.max.size=500000000`.
4. Salvare il file di testo.
5. Riavviare il server ePO.
6. Per continuare a configurare gli avvisi di sicurezza, andare a [Creazione e assegnazione di una politica in Trellix ePO](#).

Creazione e assegnazione di una politica in Trellix ePO.

1. Accedere all'interfaccia web di Trellix ePO all'indirizzo `https://servername.domain:8443`.
2. Andare a **Menu > Policy (Politica) > Policy Catalog (Catalogo delle politiche)**.
3. Accanto a Product (Prodotto), selezionare **Trellix Agent** (Agente Trellix).
4. Accanto a Category (Categoria), selezionare **General** (Generale).
5. Per creare la politica, accanto a My Default (Il mio predefinito), sotto la colonna Actions (Azioni) fare clic su **Duplicate** (Duplica).
 - a. Accanto a Name (Nome), digitare `MFP Agent` (Agente MFP).
 - b. Accanto a Notes (Note), digitare `For Xerox endpoints` (Per endpoint Xerox).
 - c. Fare clic su **OK**.
6. Per modificare la politica, sotto Name (Nome) fare clic su **MFP Agent** (Agente MFP).
7. Fare clic sulla scheda **Events** (Eventi).
 - a. Se non è stato selezionato precedentemente, selezionare **Enable priority event forwarding** (Abilita inoltra eventi con priorità).
 - b. Accanto a Forward events with a priority equal or greater than (Inoltra eventi con priorità pari o superiore a), selezionare **Informational** (Informativo).
 - c. Accanto a Interval between uploads (Intervallo tra upload), digitare 1.
 - d. Accanto a Maximum number of events per upload (Numero massimo di eventi per upload), digitare 20.
 - e. Fare clic su **Save** (Salva).
8. Andare a **Menu > Policy (Politica) > Policy Assignment Rules (Regole di assegnazione politica)**.
9. Fare clic su **New Assignment Rule** (Nuova regola di assegnazione).
 - a. Accanto a Name (Nome), digitare `MFP Agent` (Agente MFP).
 - b. Fare clic su **Next** (Avanti).
 - c. Fare clic su **Add Policy** (Aggiungi politica).
 - d. Sotto Product (Prodotto), selezionare **Trellix Agent** (Agente Trellix), sotto Category (Categoria), selezionare **General** (Generale), e sotto Policy (Politica), selezionare la nuova politica, **MFP Agent** (Agente MFP).
 - e. Fare clic su **Next** (Avanti).
 - f. Sotto Available Properties (Proprietà disponibili), fare clic su **Tag**.
 - g. Sotto Comparison (Confronto), fare clic su **Has tag** (Ha tag).
 - h. Sotto Value (Valore), selezionare **Xerox MFP** (MFP Xerox).
 - i. Fare clic su **OK**.
 - j. Fare clic su **Next** (Avanti).

10. Fare clic su **Save** (Salva).
11. Per continuare a configurare gli avvisi di sicurezza, andare a [Configurazione della risposta automatica in Trellix ePO](#).

Configurazione della risposta automatica in Trellix ePO

Per consentire agli amministratori della sicurezza di ricevere notifiche e-mail automatiche, installare la funzione di risposta automatica. Tali notifiche vengono inviate ogni qual volta Trellix Embedded Control rileva un evento di sicurezza su un dispositivo Xerox. Una volta installato, questo sistema di risposta si applica a tutti i dispositivi attualmente gestiti dal server ePO. Gli eventi che attivano una risposta automatica agli avvisi MFP Xerox sono Lettura file negata, Scrittura file negata o Esecuzione negata.

Per impostazione predefinita, l'opzione Automated Response (Risposta automatica) è disabilitata. Per abilitarla, un amministratore della sicurezza deve inserire un indirizzo e-mail valido.

Per aggiungere un indirizzo e-mail e abilitare la risposta:

1. In Trellix ePO, selezionare **Menu > Automation (Automazione) > Automatic Responses (Risposte automatiche)**.
2. Fare clic su **New Response** (Nuova risposta).
 - a. Accanto a Name (Nome), digitare `Xerox MFP Alerts` (Avvisi MFP Xerox).
 - b. Accanto a Description (Descrizione), digitare `Threat Events` (Eventi di minaccia).
 - c. Per Event Group (Gruppo eventi), selezionare **Solidcore Events** (Eventi Solidcore).
 - d. Per Event Type (Tipo di evento), selezionare **Client Events** (Eventi client).
 - e. Per Status (Stato), selezionare **Enabled** (Abilitato).
 - f. Fare clic su **Next** (Avanti).
3. Fare clic su **Event** (Evento).
 - a. Sotto Value (Value), selezionare **File Created** (File creato), **File Deleted** (File eliminato), **File Modified** (File modificato), **Execution Denied** (Esecuzione negata) e **File Read Denied** (Lettura file negata), quindi fare clic sull'icona più (+) per creare una riga.
 - b. Sotto Recipients (Destinatari), digitare gli indirizzi e-mail.
 - c. Fare clic su **Next** (Avanti), quindi fare clic su **Save** (Salva).
4. Sotto Aggregation (Aggregazione), per Throttling (Limitazione), selezionare **Trigger this response if multiple events occur every 1 hour** (Attiva questa risposta se gli eventi multipli si verificano ogni ora).
5. Sotto la scheda Actions (Azioni), selezionare **Send Email** (invia e-mail).
6. Fare clic su **Next** (Avanti), quindi fare clic su **Save** (Salva).
7. Per continuare a configurare gli avvisi di sicurezza, andare a [Configurazione delle impostazioni del server Trellix ePolicy Orchestrator](#).

Configurazione delle impostazioni del server Trellix ePolicy Orchestrator

1. Nell'Embedded Web Server della stampante multifunzione, fare clic su **Proprietà > Sicurezza**.
2. Fare clic su **Trellix Embedded Control**.
3. Nella pagina Trellix Embedded Control, accanto a Livelli di protezione dispositivo, fare clic su **Modifica**.
4. Selezionare **Server Trellix ePolicy Orchestrator** e fare clic su **Salva**.
5. Selezionare **Server Trellix ePolicy Orchestrator** e fare clic su **Modifica**.
6. Selezionare un tipo di indirizzo. Digitare l'indirizzo o il nome host del server nel formato corretto e poi modificare il numero di porta predefinito in base alle esigenze.
7. In Nome utente, immettere il nome utilizzato dalla stampante per accedere al server Trellix ePO.
8. Digitare una password, quindi ridigitarla nuovamente per la verifica.
9. Fare clic su **Salva**.
10. Per continuare a configurare gli avvisi di sicurezza, andare a [Designazione di stampanti come supernodi](#).

Designazione di stampanti come supernodi

L'estensione Xerox® per Trellix ePO utilizza fino a tre stampanti Xerox® come supernodi per comunicare con le altre stampanti Xerox® che monitora. Xerox raccomanda di designare più di una stampante Xerox® come un supernodo. Se un supernodo non funziona o è offline, Trellix ePO può utilizzare gli altri supernodi per comunicare con altre stampanti. Le stampanti vengono designate come supernodi aggiungendo specifiche voci al proprio server DNS.



Nota:

- Le stampanti Xerox® e il server Trellix ePO in uso devono utilizzare lo stesso server DNS.
- Completare le seguenti procedure sul server DNS, non sul server Trellix ePO.

Per aggiungere una voce DNS, eseguire una delle operazioni seguenti:

AGGIUNTA DI VOCI DNS A UNO O PIÙ DOMINI ESISTENTI

Se si ha un numero limitato di domini nella propria rete, utilizzare questo metodo per aggiungere voci DNS a ciascun dominio.

1. Sul proprio server DNS, trovare il dominio di ciascuna stampante che si vuole designare come supernodo.
2. Per ciascun dominio, aggiungere voci per tutti i supernodi, quindi assegnare loro il nome:
 - XeroxDiscoverySuperNode1
 - XeroxDiscoverySuperNode2
 - XeroxDiscoverySuperNode3



Nota: Le voci per tutti i supernodi non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

3. Se la propria rete utilizza più di un server DNS, ripetere il passaggio precedente per tutti gli altri server DNS.
4. Per continuare a configurare gli avvisi di sicurezza, andare a [Assicurarsi che il dispositivo sia gestito in Trellix ePO](#).

AGGIUNTA DI VOCI DNS A UN SINGOLO NUOVO DOMINIO

Se si ha un ampio numero di domini nella propria rete, utilizzare questo metodo per aggiungere voci DNS a un singolo dominio.

1. Sul server DNS, creare un dominio denominato Xerox.local. L'estensione Xerox per Trellix ePO è simile a quella di un dominio con questo nome.
2. Per Xerox.local, aggiungere voci per ciascun supernodo, quindi assegnare loro il nome:
 - XeroxDiscoverySuperNode1
 - XeroxDiscoverySuperNode2
 - XeroxDiscoverySuperNode3

3. Per continuare a configurare gli avvisi di sicurezza, andare a [Assicurarsi che il dispositivo sia gestito in Trellix ePO](#).

Assicurarsi che il dispositivo sia gestito in Trellix

1. In Trellix ePO, fare clic su **System Tree** (Struttura di sistema).
2. Fare clic su **Lost & Found** (Perduto e trovato).
3. Sotto Preset (Preselezione), selezionare **This Group and all Subgroups** (Questo gruppo e tutti i sottogruppi).
4. Verificare che il proprio dispositivo Xerox appaia.
5. Verificare che il dispositivo Xerox appaia come Managed (Gestito) in Managed State (Stato gestito).
6. Nella finestra Trellix ePO, in Menu, selezionare **Third Party** (Terza parte), quindi fare clic sull'estensione **Xerox MFP**.
7. Per un pratico accesso a Trellix ePO, trascinare e rilasciare l'icona dell'estensione **Xerox MFP** in alto.
8. Per continuare a configurare gli avvisi di sicurezza, andare a [Configurazione del Proxy Trellix ePO](#).

Configurare il Proxy Trellix ePO

Questo capitolo contiene:

Configurare il Proxy Trellix ePO.....	24
---------------------------------------	----

Configurare il Proxy Trellix ePO

Se si utilizza un proxy, deve essere configurato con Trellix ePO.

1. In Trellix ePO, sotto Menu, selezionare **Configuration** (Configurazione).
2. Selezionare **Server Settings** (Impostazioni server).
3. Selezionare **Proxy Settings** (Impostazioni proxy).
4. Nell'angolo in basso a destra, fare clic su **Edit** (Modifica).
5. Sotto Type (Tipo), selezionare **Configure the proxy settings manually** (Configura le impostazioni proxy manualmente).
6. Sotto Proxy server settings (Impostazioni server proxy), configurare manualmente in modo che le impostazioni corrispondano alle impostazioni esclusive per il proprio sito.
7. Fare clic su **Save** (Salva).
8. Riavviare il server ePO.



Nota: Se questa procedura non viene completata, quando si apre l'estensione Xerox MFP viene visualizzato un messaggio di Errore-2.

Rimuovere e reinstallare le estensioni Trellix ePO

Questo capitolo contiene:

Rimozione e installazione delle estensioni Trellix ePO	26
--	----

Rimozione e installazione delle estensioni Trellix ePO

Se durante l'installazione viene visualizzato un messaggio indicante che l'estensione Solidcore è già installata, rimuovere l'estensione Solidcore esistente. Una volta completata l'installazione, reinstallare il software fornito da Xerox e aggiornare l'estensione Solidcore. L'esecuzione di questi due passaggi è necessaria per poter aggiornare il software a una versione più recente.

1. Rimuovere il software corrente.
2. Installare il software fornito da Xerox.
3. Completare l'intera procedura di configurazione utilizzando la versione software appena installata.
4. Se disponibile, aggiornare a una versione più recente.

