

VERSIE 1.0  
OKTOBER 2024  
702P09325

# Trellix<sup>®</sup> Embedded Control en Trellix<sup>®</sup> ePO

Configuratiehandleiding

©2024 Xerox Corporation. All rights reserved. Unpublished rights reserved under the copyright laws of the United States. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation.

Copyright protection claimed includes all forms of matters of copyrightable materials and information now allowed by statutory or judicial law or hereinafter granted, including without limitation, material generated from the software programs which are displayed on the screen such as styles, templates, icons, screen displays, looks, and so on.

Xerox® and CentreWare® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft® is a trademark of Microsoft group of companies.

Trellix, ePolicy Orchestrator, and ePO are trademarks Musarubra US LLC.

# Inhoudsopgave

Trellix Embedded Control .....	5
Overzicht van Interne beveiliging van Trellix.....	6
Het beveiligingsniveau instellen.....	7
De waarschuwingsopties instellen.....	8
Configuratie van waarschuwingen voor beveiligingsgebeurtenissen in Trellix ePO .....	9
Procesoverzicht.....	10
Waarschuwingen voor beveiligingsgebeurtenissen configureren in Trellix ePO.....	10
De Xerox-extensies voor Trellix ePO downloaden en installeren.....	12
Licentiesleutels opgeven in Trellix ePO .....	13
Standaard wake-up-communicatiepoort van de agent wijzigen in Trellix ePO.....	14
Maximale bestandsgrootte voor het uploaden van bestanden op de Trellix ePO-server wijzigen.....	15
Beleid maken en toewijzen in Trellix ePO .....	16
De geautomatiseerde respons configureren in Trellix ePO.....	18
Instellingen voor Trellix ePolicy Orchestrator Server configureren.....	19
Printers als superknooppunt toewijzen .....	20
DNS-vermeldingen aan een of meer bestaande domeinen toevoegen .....	20
DNS-vermeldingen aan één nieuw domein toevoegen .....	20
Controleren of het apparaat wordt beheerd in Trellix ePO .....	21
De Trellix ePO-proxy configureren.....	23
Uw Trellix ePO-proxy configureren.....	24
Trellix ePO-extensies verwijderen en opnieuw installeren .....	25
Trellix ePO-extensies verwijderen en opnieuw installeren .....	26



# Trellix Embedded Control

Dit hoofdstuk bevat:

Overzicht van Interne beveiliging van Trellix .....	6
Het beveiligingsniveau instellen .....	7
De waarschuwingsopties instellen.....	8



Opmerking: Trellix®, voorheen bekend als McAfee®.

## Overzicht van Interne beveiliging van Trellix

Wanneer Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO) op uw server is geïnstalleerd, gebruikt u deze handleiding voor het integreren van Xerox Multifunctionele printers met de functie Interne beveiliging van Trellix.

Interne beveiliging van Trellix bestaat uit twee beveiligingsfuncties:

- Met Verbeterde beveiliging blijft de integriteit van de printersoftware gehandhaafd door systeembestanden te bewaken en u te waarschuwen als er een ongeoorloofde wijziging in een systeembestand wordt gemaakt.
- Integriteitscontrole is een softwareoptie waarmee Verbeterde beveiligingsfuncties worden gecombineerd met de mogelijkheid tot bewaking en preventie van ongeoorloofde uitvoerbare bestanden. Om deze optie in te schakelen, voert u de installatiesleutel van de toepassing in op de pagina Installatie van toepassing. Neem contact op met de Xerox-vertegenwoordiger voor de installatiesleutel van de toepassing.

U kunt de printer zodanig configureren dat er e-mailwaarschuwingen worden verzonden als er een beveiligingsgebeurtenis optreedt. Er zijn verscheidene waarschuwingmethoden beschikbaar.

E-mailwaarschuwingen kunnen rechtstreeks naar u worden verzonden of naar een gecentraliseerde beheertoepassing, zoals:

- Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO)
- Xerox® CentreWare® Web
- Xerox®-apparaatbeheer

Bezoek [www.trellix.com](http://www.trellix.com) voor meer informatie over Trellix ePO en Trellix Embedded Control.

## Het beveiligingsniveau instellen

Tenzij u Trellix Integriteitscontrole hebt gekocht, beveelt Xerox u aan om het beveiligingsniveau op de standaardinstelling, Verbeterde beveiliging, te laten staan.

De interne beveiliging van Trellix beschikt over twee beveiligingsniveaus:

- Verbeterde beveiliging
- Integriteitscontrole



Opmerking: Stel het beveiligingsniveau alleen vast als het noodzakelijk is. De printer wordt standaard geleverd met een Verbeterd beveiligingsniveau, dat in de meeste gevallen volstaat.

1. In de Embedded Web Server van de multifunctionele printer klikt u op **Eigenschappen > Beveiliging**.
2. Klik op **Interne beveiliging van Trellix**.
3. Als u de functies Interne beveiliging van Trellix wilt inschakelen en de opties Feedback bij waarschuwingen wilt configureren, klikt u op **Bewerken**.
4. Selecteer **Verbeterde beveiliging** of **Integriteitscontrole** onder Beveiligingsniveau om het beveiligingsniveau in te stellen.
5. Als u Verbeterde beveiliging als beveiligingsniveau selecteert, klikt u op **Opslaan**.
6. Als u Integriteitscontrole als beveiligingsniveau selecteert, klikt u op **Volgende**, voert u de installatiesleutel van de softwaretoepassing in en klikt u op **Toepassen**.



Opmerking: Wanneer u de instelling van het beveiligingsniveau wijzigt, wordt de printer opnieuw gestart. Het proces neemt enkele minuten in beslag.

## De waarschuwingsopties instellen

U kunt de printer zodanig configureren dat u een waarschuwing krijgt als er een beveiligingsgebeurtenis optreedt.

De waarschuwingsopties instellen:

1. In de Embedded Web Server van de multifunctionele printer klikt u op **Eigenschappen > Beveiliging**.
2. Klik op **Interne beveiliging van Trellix**.
3. Als u de opties Feedback bij waarschuwingen wilt configureren, klikt u op **Bewerken**.
4. De printer configureren om e-mailwaarschuwingen te verzenden:
  - a. Onder Lokaal op het apparaat klikt u op **E-mailwaarschuwingen**, en dan op **Opslaan**.
  - b. Naast E-mailwaarschuwingen, onder Acties klikt u op **Bewerken**.
  - c. Onder Adressen ontvangersgroep voert u geldige e-mailadressen in voor elke toepasselijke groep 1, 2 of 3.
  - d. Voor elke groep met e-mailadressen selecteert u **Groep inschakelen**.
  - e. Onder Voorkeursinstellingen groepontvangers selecteert u bij Interne beveiliging van Trellix elke groep waarvan u wilt dat deze waarschuwingen ontvangt: **Groep 1, Groep 2** en **Groep 3**.
  - f. Klik op **Toepassen**.
  - g. Klik in het venster dat verschijnt op **OK**.
5. Configureer de feedbackmethode voor waarschuwingen.
  - Als u de printer wilt configureren voor het verzenden van waarschuwingen naar de Trellix ePolicy Orchestrator Server, selecteert u **Trellix ePolicy Orchestrator Server** onder Externe oplossingen van Trellix.
  - Als u Xerox® CentreWare® Web gebruikt om uw printers te beheren, configureert u beveiligingswaarschuwingen in Xerox® CentreWare® Web.
  - Als Xerox uw printers beheert, gebruikt u Xerox®-apparaatbeheer om beveiligingswaarschuwingen vanaf geregistreerde printers te verzenden.



Opmerking: Wanneer de functies Interne beveiliging van Trellix zijn ingeschakeld, legt de printer beveiligingsgebeurtenissen ook vast in het log van de accountscontrole.



# Configuratie van waarschuwingen voor beveiligingsgebeurtenissen in Trellix ePO

Dit hoofdstuk bevat:

Procesoverzicht .....	10
De Xerox-extensies voor Trellix ePO downloaden en installeren .....	12
Licentiesleutels opgeven in Trellix ePO .....	13
Standaard wake-up-communicatiepoort van de agent wijzigen in Trellix ePO .....	14
Maximale bestandsgrootte voor het uploaden van bestanden op de Trellix ePO-server wijzigen .....	15
Beleid maken en toewijzen in Trellix ePO.....	16
De geautomatiseerde respons configureren in Trellix ePO .....	18
Instellingen voor Trellix ePolicy Orchestrator Server configureren .....	19
Printers als superknooppunt toewijzen.....	20
Controleren of het apparaat wordt beheerd in Trellix ePO .....	21

## Procesoverzicht

Dit overzicht verstrekt de procedures, in de specifieke benodigde volgorde, voor het configureren van beveiligingswaarschuwingen in Trellix ePO.

### WAARSCHUWINGEN VOOR BEVEILIGINGSGEBEURTENISSEN CONFIGUREREN IN TRELLIX EPO

Als u beveiligingswaarschuwingen in Trellix ePO wilt configureren, voert u elke procedure uit in de vermelde volgorde:

1. Koop en installeer de Trellix ePO-serversoftware. Neem voor meer informatie contact op met een Trellix-vertegenwoordiger of bezoek [www.trellix.com](http://www.trellix.com).
2. De Xerox®-extensies voor Trellix ePO vereisen het Microsoft .NET Framework. Download en installeer Microsoft .NET Framework, versie 4.0 of later. Voor meer informatie bezoekt u [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).



Opmerking: De benodigde .NET-versie is afhankelijk van de SQL-server die op uw ePO-server wordt gebruikt.





Opmerking: Als u deze procedure niet uitvoert, resulteert dit in een Fout-2-bericht wanneer u de Xerox MFP-extensie opent.

3. Download en installeer de Xerox®-extensies voor Trellix ePO. Voor meer informatie raadpleegt u [De Xerox-extensies voor Trellix ePO downloaden en installeren](#).
4. Voer de licentiesleutels via Trellix ePO in. Voor meer informatie raadpleegt u [Licentiesleutels opgeven in Trellix ePO](#).
5. Om te zorgen dat de printer met uw Trellix ePO-server kan communiceren, wijzigt u de standaard communicatiepoort voor het activeren van de agent in Trellix ePO. Voor meer informatie raadpleegt u [Standaard wake-up-communicatiepoort van de agent wijzigen in Trellix ePO](#).
6. Om software-updates voor de printer toe te staan, wijzigt u de maximale bestandsgrootte voor het uploaden in de Trellix ePO-server. De maximale bestandsgrootte voor het uploaden moet groter zijn dan de bestandsgrootte voor de software-update van de Xerox®-printer. Voor meer informatie raadpleegt u [Maximale bestandsgrootte voor het uploaden van bestanden op de Trellix ePO-server wijzigen](#).
7. Zorg dat er waarschuwingen voor beveiligingsgebeurtenissen worden verzonden op het moment dat ze optreden, niet op regelmatige intervallen. Maak een beveiligingsbeleid aan en koppel het beleid vervolgens aan uw Xerox®-printers in Trellix ePO. Voor meer informatie raadpleegt u [Beleid maken en toewijzen in Trellix ePO](#).
8. Om te zorgen dat u automatisch e-mails ontvangt in het geval dat er een beveiligingswaarschuwing optreedt, configureert u de geautomatiseerde reactie in Trellix ePO. Voor meer informatie raadpleegt u [De geautomatiseerde respons configureren in Trellix ePO](#).
9. In de Embedded Web Server van de multifunctionele printer verstrekt u op de pagina Interne beveiliging van Trellix gegevens over uw Trellix ePO-server. Voor meer informatie raadpleegt u [Instellingen voor Trellix ePolicy Orchestrator Server configureren](#).
10. Wijs de printers als superknooppunten toe in uw netwerk. Voor meer informatie raadpleegt u [Printers als superknooppunt toewijzen](#).

11. Zorg dat het apparaat wordt beheerd binnen Trellix ePO. Voor meer informatie raadpleegt u [Controleren of het apparaat wordt beheerd in Trellix ePO](#).
12. Configureer uw Trellix ePO-proxy. Voor meer informatie raadpleegt u [Uw Trellix ePO-proxy configureren](#).

## De Xerox-extensies voor Trellix ePO downloaden en installeren

1. Zoek en download de Xerox®-extensies. De extensies bevinden zich in een .zip-bestand.
  - a. Als u naar de Xerox® Support-website wilt gaan, opent u een webbrowser en typt u [www.xerox.com/office/support](http://www.xerox.com/office/support).
  - b. Als u naar de support-pagina voor uw specifieke apparaat wilt navigeren, typt u in het veld Zoeken uw apparaatmodel, en drukt u vervolgens op **Enter**.
  - c. In de lijst met resultaten die voor uw apparaat verschijnt, klikt u op **Drivers en downloads**.
  - d. In het vervolgkeuzemenu Besturingssysteem selecteert u het besturingssysteem van uw server.  
 **Opmerking:** Zorg dat u het besturingssysteem voor uw server selecteert, niet het besturingssysteem van uw computer.
  - e. Onder Hulpprogramma's en applicaties klikt u op **Xerox-extensies voor Trellix ePolicy Orchestrator (ePO)**.
  - f. Lees de Licentieovereenkomst voor de eindgebruiker en klik vervolgens op **Akkoord**.
2. Open het .zip-bestand en verplaats de twee gecomprimeerde extensiebestanden dan naar een tijdelijke map. Open de .zip-extensiebestanden niet.
3. Installeer de .zip-extensiebestanden in Trellix ePO.
  - a. Open de Trellix ePO-webinterface op <https://servername.domain:8443>.
  - b. Navigeer naar **Menu > Software > Extensies**.
  - c. Klik in de linkerbovenhoek op **Extensie installeren**.
  - d. Blader naar de tijdelijke map, selecteer een .zip-extensiebestand en open het.
  - e. Klik op **OK**.  
 **Opmerking:** Als er tijdens de installatie een bericht wordt weergegeven waarin staat dat de Solidcore-extensie al is geïnstalleerd, verwijdert u de bestaande Solidcore-extensie. Na het voltooiën van de installatie installeert u de door Xerox verstrekte software opnieuw en werkt u de Solidcore-extensie bij. Voor meer informatie raadpleegt u [Trellix ePO-extensies verwijderen en opnieuw installeren](#).
  - f. Installeer het andere .zip-extensiebestand.
4. Als u wilt doorgaan met het configureren van uw beveiligingswaarschuwingen, gaat u verder met Licentiesleutels opgeven in Trellix ePO.

## Licentiesleutels opgeven in Trellix ePO

1. Open de Trellix ePO-webinterface op <https://servername.domain:8443>.
2. Navigeer naar **Menu > Configuratie > Serverinstellingen**.
3. Klik op **Solidcore**.
4. Klik in de rechteronderhoek op **Bewerken**.
5. Voer de volgende licentiesleutels in:
  - Wijzigingsbeheer: XL17-ZCWK-K7E2-9PZY-OT6V
  - Applicatiebeheer: ZM7H-FX52-3SFL-TR5Z-MAG3
  - Integriteitscontrole: K5DA-AG51-5AR3-OB99-WTDG
6. Klik op **Opslaan**.
7. Om door te gaan met het configureren van uw beveiligingswaarschuwingen, gaat u verder met [Standaard wake-up-communicatiepoort van de agent wijzigen in Trellix ePO](#).

## Standaard wake-up-communicatiepoort van de agent wijzigen in Trellix ePO

1. Open de Trellix ePO-webinterface op <https://servername.domain:8443>.
2. Navigeer naar **Menu > Configuratie > Serverinstellingen**.
3. Klik op **Ports** (Poorten).
4. Klik in de rechteronderhoek op **Bewerken**.
5. Naast Agent wake-up communication port (Wake-up-communicatiepoort van agent) typt u 8083 of een andere ongebruikte poort behalve de standaardpoort, 8081.
6. Klik op **Opslaan**.
7. Als u wilt doorgaan met het configureren van uw beveiligingswaarschuwingen, gaat u verder met [Maximale bestandsgrootte voor het uploaden van bestanden op de Trellix ePO-server wijzigen](#).

## Maximale bestandsgrootte voor het uploaden van bestanden op de Trellix ePO-server wijzigen

1. Open de Trellix ePO-server en navigeer dan naar `C:\Program Files (x86)\Trellix\ePolicy Orchestrator\Server\conf\orion`.
2. Open het bestand **orion.properties** met behulp van een tekstbewerkingstoepassing.
3. Wijzig de tekst `orion.upload.max.size=90000000` in `orion.upload.max.size=500000000`.
4. Sla het tekstbestand op.
5. Start de ePO-server opnieuw.
6. Als u wilt doorgaan met het configureren van uw beveiligingswaarschuwingen, gaat u verder met [Beleid maken en toewijzen in Trellix ePO](#).

## Beleid maken en toewijzen in Trellix ePO

1. Open de Trellix ePO-webinterface op <https://servername.domain:8443>.
2. Navigeer naar **Menu > Beleid > Beleidscatalogus**.
3. Naast Product selecteert u **Trellix Agent**.
4. Naast Category (Categorie) selecteert u **General** (Algemeen).
5. Om het beleid aan te maken, klikt u naast Mijn standaarden onder de kolom Acties op **Dupliceren**.
  - a. Naast Name (Naam) typt u *MFP Agent*.
  - b. Naast Opmerkingen typt u *Voor Xerox-eindpunten*.
  - c. Klik op **OK**.
6. U kunt het beleid bewerken onder Naam door op **MFP Agent** te klikken.
7. Klik op het tabblad **Events** (Gebeurtenissen).
  - a. Als dit nog niet is geselecteerd, selecteert u nu **Doorsturen van prioriteitsgebeurtenissen inschakelen**.
  - b. Naast Forward events with a priority equal or greater than (Gebeurtenissen doorsturen met een prioriteit gelijk aan of groter dan) selecteert u **Informational** (Informatief).
  - c. Naast Interval between uploads (Interval tussen uploads) typt u *1*.
  - d. Naast Maximum number of events per upload (Maximaal aantal gebeurtenissen per upload) typt u *20*.
  - e. Klik op **Opslaan**.
8. Navigeer naar **Menu > Beleid > Beleidstoewijzingsregels**.
9. Klik op **New Assignment Rule** (Nieuwe toewijzingsregel).
  - a. Naast Name (Naam) typt u *MFP Agent*.
  - b. Klik op **Volgende**.
  - c. Klik op **Beleid toevoegen**.
  - d. Onder Product selecteert u **Trellix Agent**, onder Categorie selecteert u **Algemeen** en onder Beleid selecteert u het nieuwe beleid, **MFP Agent**.
  - e. Klik op **Volgende**.
  - f. Onder Available Properties (Beschikbare eigenschappen) klikt u op **Tag**.
  - g. Onder Vergelijking klikt u op **Heeft tag**.
  - h. Onder Waarde selecteert u **Xerox MFP**.
  - i. Klik op **OK**.
  - j. Klik op **Volgende**.
10. Klik op **Opslaan**.



11. Om door te gaan met het configureren van uw beveiligingswaarschuwingen, gaat u verder met [De geautomatiseerde respons configureren in Trellix ePO](#).

## De geautomatiseerde respons configureren in Trellix ePO

Om beveiligingsbeheerders de mogelijkheid te geven om automatische e-mailkennisgevingen te ontvangen, installeert u de functie Geautomatiseerde respons. Deze kennisgevingen worden verzonden telkens wanneer Interne beveiliging van Trellix een beveiligingsgebeurtenis op een Xerox-apparaat detecteert. Wanneer het is geïnstalleerd, is dit responsstelsel van toepassing op alle apparaten die momenteel door de ePO-server worden verstrekt. De gebeurtenissen die een geautomatiseerde respons Xerox MFP-waarschuwingen activeren, zijn Bestand lezen geweigerd, Bestand schrijven geweigerd of Uitvoering geweigerd.

De Geautomatiseerde respons is standaard uitgeschakeld. Als u de functie wilt inschakelen, moet een beveiligingsbeheerder een geldig e-mailadres opnemen.

Zo voegt u een e-mailadres toe en schakelt u de reactie in:

1. In Trellix ePO selecteert u **Menu > Automatisering > Geautomatiseerde responsen**.
2. Klik op **New Response** (Nieuwe respons).
  - a. Naast Name (Naam) typt u **Xerox MFP Alerts** (Xerox MFP-waarschuwingen).
  - b. Naast Description (Beschrijving) typt u **Threat Events** (Bedreigingsgebeurtenissen).
  - c. Bij Event Group (Gebeurtenisgroep) selecteert u **Solidcore Events** (Solidcore-gebeurtenissen).
  - d. Bij Event Type (Gebeurtenisstype) selecteert u **Client Events** (Client-gebeurtenissen).
  - e. Bij Status selecteert u **Enabled** (Ingeschakeld).
  - f. Klik op **Volgende**.
3. Klik op **Event** (Gebeurtenis).
  - a. Onder Value (Waarde) selecteert u **File Created** (Bestand aangemaakt), **File Deleted** (Bestand verwijderd), **File Modified** (Bestand gewijzigd), **Execution Denied** (Uitvoering geweigerd) en **File Read Denied** (Bestand lezen geweigerd). Vervolgens klikt u op het pluspictogram (+) om een rij aan te maken.
  - b. Onder Recipients (Ontvangers) typt u de e-mailadressen.
  - c. Klik op **Next** (Volgende) en klik dan op **Save** (Opslaan).
4. Onder Aggregation (Aggregatie) selecteert u bij Throttling (Beperking) **Trigger this response if multiple events occur every 1 hour** (Deze respons activeren als elk uur meerdere gebeurtenissen optreden).
5. Onder het tabblad Actions (Acties) selecteert u **Send Email** (E-mail verzenden).
6. Klik op **Next** (Volgende) en klik dan op **Save** (Opslaan).
7. Als u wilt doorgaan met het configureren van beveiligingswaarschuwingen, gaat u verder met [Instellingen voor Trellix ePolicy Orchestrator Server configureren](#).

## Instellingen voor Trellix ePolicy Orchestrator Server configureren

1. In de Embedded Web Server van de multifunctionele printer klikt u op **Eigenschappen > Beveiliging**.
2. Klik op **Interne beveiliging van Trellix**.
3. Op de pagina Interne beveiliging van Trellix klikt u naast Apparaatbeveiligingsniveaus op **Bewerken**.
4. Selecteer **Trellix ePolicy Orchestrator Server** en klik dan op **Opslaan**.
5. Selecteer **Trellix ePolicy Orchestrator Server** en klik dan op **Bewerken**.
6. Selecteer een adrestype. Typ het adres in de juiste notatie of de hostnaam van uw server en wijzig het standaard poortnummer naar wens.
7. Onder Gebruikersnaam typt u de naam die de printer gebruikt voor toegang tot de toepassing Trellix ePO-server.
8. Typ de toegangscode en typ de toegangscode nogmaals ter bevestiging.
9. Klik op **Opslaan**.
10. Als u wilt doorgaan met het configureren van beveiligingswaarschuwingen, gaat u verder met **Printers als superknooppunt toewijzen**.

## Printers als superknooppunt toewijzen

De Xerox®-extensie voor Trellix ePO gebruikt tot drie Xerox®-printers als superknooppunten voor het communiceren met de andere Xerox®-printers die erdoor worden bewaakt. Xerox beveelt u aan meer dan één Xerox®-printer als superknooppunt toe te wijzen. Als een superknooppunt niet goed werkt of offline is, kan Trellix ePO de andere superknooppunten gebruiken om met andere printers te communiceren. U wijst printers toe als superknooppunten door specifieke vermeldingen aan uw DNS-server toe te voegen.



Opmerking:

- Uw Xerox®-printers en uw Trellix ePO-server moeten dezelfde DNS-server gebruiken.
- Voer de volgende procedures op de DNS-server uit, niet op de Trellix ePO-server.

Ga als volgt te werk om een DNS-vermelding toe te voegen:

### DNS-VERMELDINGEN AAN EEN OF MEER BESTAANDE DOMEINEN TOEVOEGEN

Als uw netwerk uit een klein aantal domeinen bestaat, gebruikt u deze methode voor het toevoegen van DNS-vermeldingen aan elk domein.

1. Zoek het domein van elke printer die u als superknooppunt wilt toewijzen, op uw DNS-server.
2. Voer voor elk domein vermeldingen toe voor alle superknooppunten, en geef ze vervolgens een naam:
  - XeroxDiscoverySuperNode1
  - XeroxDiscoverySuperNode2
  - XeroxDiscoverySuperNode3



Opmerking: De vermeldingen voor alle superknooppunten zijn niet hoofdlettergevoelig.

3. Als uw netwerk meer dan één DNS-server gebruikt, herhaalt u de vorige stap voor alle andere DNS-servers.
4. Om door te gaan met het configureren van uw beveiligingswaarschuwingen, gaat u verder met [Controleren of het apparaat wordt beheerd in Trellix ePO](#).

### DNS-VERMELDINGEN AAN ÉÉN NIEUW DOMEIN TOEVOEGEN

Als uw netwerk uit een groot aantal domeinen bestaat, gebruikt u deze methode voor het toevoegen van DNS-vermeldingen aan een enkel domein.

1. Maak op uw DNS-server een domein aan met de naam Xerox.local. De Xerox-extensie voor Trellix ePO zoekt naar een domein met deze naam.
2. Voor Xerox.local voegt u vermeldingen voor elk superknooppunt toe, en geeft u ze vervolgens een naam:
  - XeroxDiscoverySuperNode1
  - XeroxDiscoverySuperNode2
  - XeroxDiscoverySuperNode3
3. Om door te gaan met het configureren van uw beveiligingswaarschuwingen, gaat u verder met [Controleren of het apparaat wordt beheerd in Trellix ePO](#).

## Controleren of het apparaat wordt beheerd in Trellix ePO

1. Klik in Trellix ePO op **Systeemstructuur**.
2. Klik op **Verloren en gevonden**.
3. Selecteer **Deze groep en alle subgroepen** onder Voorinstelling.
4. Controleer of uw Xerox-apparaat wordt weergegeven.
5. Controleer of het Xerox-apparaat als Beheerder verschijnt onder Beheerstatus.
6. In het Trellix ePO-venster selecteert u onder Menu **Extern** en klikt u op de **Xerox MFP**-extensie.
7. Voor eenvoudige toegang tot Trellix ePO sleept u het pictogram van de **Xerox MFP**-extensie naar de bovenkant en zet het daar neer.
8. Als u wilt doorgaan met het configureren van beveiligingswaarschuwingen, gaat u verder met [Uw Trellix ePO-proxy configureren](#).



# De Trellix ePO-proxy configureren

Dit hoofdstuk bevat:

Uw Trellix ePO-proxy configureren .....	24
---	----

## Uw Trellix ePO-proxy configureren

Als er een proxy wordt gebruikt, moet deze worden geconfigureerd met Trellix ePO.

1. In Trellix ePO, onder Menu selecteert u **Configuratie**.
2. Selecteer **Serverinstellingen**.
3. Selecteer **Proxy-instellingen**.
4. Klik in de rechteronderhoek op **Bewerken**.
5. Onder Type selecteert u **De proxy-instellingen handmatig configureren**.
6. Onder Instellingen van de proxy-server configureert u de instellingen handmatig, zodat ze worden afgestemd op de unieke instellingen van uw locatie.
7. Klik op **Opslaan**.
8. Start de ePO-server opnieuw.



Opmerking: Als u deze procedure niet uitvoert, resulteert dit in een Fout-2-bericht wanneer u de Xerox MFP-extensie opent.



# Trellix ePO-extensies verwijderen en opnieuw installeren

Dit hoofdstuk bevat:

Trellix ePO-extensies verwijderen en opnieuw installeren .....	26
--	----

## Trellix ePO-extensies verwijderen en opnieuw installeren

Als er tijdens de installatie een bericht wordt weergegeven waarin staat dat de Solidcore-extensie al is geïnstalleerd, verwijdert u de bestaande Solidcore-extensie. Na het voltooien van de installatie installeert u de door Xerox verstrekte software opnieuw en werkt u de Solidcore-extensie bij. Door het uitvoeren van deze twee stappen, wordt de benodigde basis gelegd om de software naar een meer recente versie bij te werken.

1. Verwijder de huidige software.
2. Installeer de door Xerox geleverde software.
3. Voer de volledige configuratieprocedure uit met behulp van de zojuist geïnstalleerde softwareversie.
4. Voer een upgrade naar een meer recente versie uit, indien er een beschikbaar is.



