

VERSJON 1.0  
OKTOBER 2024  
702P09325

# Trellix<sup>®</sup> Embedded Control og Trellix<sup>®</sup> ePO

Konfigurasjonsveiledning

©2024 Xerox Corporation. All rights reserved. Unpublished rights reserved under the copyright laws of the United States. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation.

Copyright protection claimed includes all forms of matters of copyrightable materials and information now allowed by statutory or judicial law or hereinafter granted, including without limitation, material generated from the software programs which are displayed on the screen such as styles, templates, icons, screen displays, looks, and so on.

Xerox® and CentreWare® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft® is a trademark of Microsoft group of companies.

Trellix, ePolicy Orchestrator, and ePO are trademarks Musarubra US LLC.

# Innholdsfortegnelse

Trellix Embedded Control .....	5
Oversikt over Trellix Embedded Control .....	6
Angi sikkerhetsnivå.....	7
Angi varselsalternativer .....	8
Konfigurasjon av Trellix ePO varsler om sikkerhetshendelser.....	9
Prosessoversikt .....	10
Konfigurere for varsler om sikkerhetshendelser i Trellix ePO .....	10
Laste ned og installere Xerox-tillegg for Trellix ePO .....	11
Oppgi lisensnøkler i Trellix ePO .....	12
Endre kommunikasjonsport for agentoppvåking i Trellix ePO.....	13
Endre grensen for maksimum filstørrelse ved opplasting på Trellix ePO-serveren .....	14
Opprette og tilordne en policy i Trellix ePO .....	15
Konfigurere automatiske svar i Trellix ePO .....	16
Konfigurere innstillinger for Trellix ePolicy Orchestrator Server .....	17
Angi skrivere som supernoder.....	18
Legg til DNS-oppføringer til ett eller flere eksisterende domener .....	18
Tilordne DNS-oppføringer til ett nytt domene.....	18
Kontrollere at maskinen administreres av Trellix.....	19
Konfigurere Trellix ePO-proxy .....	21
Konfigurere Trellix ePO-proxy .....	22
Fjerne og installere Trellix ePO-tillegg på nytt.....	23
Fjerne og installere Trellix ePO-tillegg på nytt.....	24



# Trellix Embedded Control

Dette kapitlet inneholder:

Oversikt over Trellix Embedded Control .....	6
Angi sikkerhetsnivå .....	7
Angi varselsalternativer .....	8



Merk: Trellix® tidligere kalt McAfee®.

## Oversikt over Trellix Embedded Control

Når Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO) er installert på serveren, må du bruke denne veiledningen til å integrere Xerox-flerfunksjonsskrivere som har sikkerhetsfunksjonen Trellix Embedded Control.

Trellix Embedded Control består av to sikkerhetsfunksjoner:

- Utvidet sikkerhet opprettholder integriteten til skriverprogramvaren ved å overvåke systemfiler og varsle deg hvis det foretas en uautorisert endring i en systemfil.
- Integritetskontroll er et programvarealternativ som kombinerer Utvidet sikkerhet-funksjoner med muligheten til å overvåke og hindre at uautoriserte kjørbare filer kjører. For å aktivere dette alternativet må du oppgi en funksjonsinstallasjonsnøkkel på Funksjonsinstallasjon-siden. Kontakt Xerox-representanten for å få en funksjonsinstallasjonsnøkkel.

Du kan konfigurere skriveren til å sende e-postvarsler når det oppstår en sikkerhetshendelse. Det er flere tilgjengelige varslingsmetoder.

E-postvarsler kan sendes direkte til deg eller til en sentralisert behandlingsprogram, for eksempel:

- Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO)
- Xerox® CentreWare® Web
- Xerox® Device Manager

Du finner mer informasjon om Trellix ePO og Trellix Embedded Control på [www.trellix.com](http://www.trellix.com).

## Angi sikkerhetsnivå

Med mindre du har Trellix Integritetskontroll anbefaler Xerox at du holder sikkerhetsnivået til standard innstilling, Utvidet sikkerhet.

Trellix Embedded Control har to sikkerhetsnivåer:

- Utvidet sikkerhet
- Integritetskontroll



Merk: Bare angi sikkerhetsnivå hvis nødvendig. Skriveren har som standard Utvidet sikkerhet-nivå, som i mange tilfeller er tilstrekkelig.

1. Klikk på **Egenskaper > Sikkerhet** i flerfunksjonsskriverens innebygde webserver.
2. Klikk på **Trellix Embedded Control**.
3. Hvis du vil aktivere Trellix Embedded Control-funksjoner og konfigurere alternativer for varseltilbakemelding, må du klikke på **Rediger**.
4. Angi sikkerhetsnivå ved å velge **Utvidet sikkerhet** eller **Integritetskontroll** under Sikkerhetsnivå.
5. Hvis du velger Utvidet sikkerhet som sikkerhetsnivå, klikker du på **Lagre**.
6. Hvis du velger Integritetskontroll som sikkerhetsnivå, klikker du på **Neste**, angir programvarens funksjonsinstallasjonsnøkkel, og klikker deretter på **Bruk**.



Merk: Når du endrer innstillingen for sikkerhetsnivået, starter skriveren på nytt. Denne prosessen tar flere minutter.

## Angi varselsalternativer

Du kan konfigurere skriveren til å varsle deg når det oppstår en sikkerhetshendelse.

Slik konfigurerer du varselsalternativer:

1. Klikk på **Egenskaper > Sikkerhet** i flerfunksjonsskriverens innebygde webserver.
2. Klikk på **Trellix Embedded Control**.
3. Klikk på **Rediger** for å konfigurere varseltilbakemelding.
4. Slik konfigurerer du skriveren til å sende e-postvarsler:
  - a. Klikk på **E-postvarsler** under Lokalt på maskinen, og klikk deretter på **Lagre**
  - b. Klikk på **Rediger** ved siden av E-postvarsler under Handling.
  - c. Under Adresser for mottakergruppe angir du gyldige e-postadresser for hver aktuell gruppe 1, 2 eller 3.
  - d. For hver gruppe med e-postadresser velger du **Aktiver gruppe**.
  - e. Under Preferanser for mottakergruppe, for Trellix Embedded Control, velger du hver gruppe som du vil motta varsler for: **Gruppe 1**, **Gruppe 2** og **Gruppe 3**.
  - f. Klikk på **Angi**.
  - g. Trykk på **OK** når du blir bedt om det.
5. Konfigurer varseltilbakemeldingsmetode.
  - For å konfigurere skriveren til å sende varsler til en Trellix ePolicy Orchestrator-server må du velge **Trellix ePolicy Orchestrator Server** under Eksterne Trellix-løsninger.
  - Hvis du bruker Xerox® CentreWare® Web til å administrere skriveren, må du konfigurere sikkerhetsvarsler i Xerox® CentreWare® Web.
  - Hvis Xerox administrerer skriverne, må du bruke Xerox® Device Manager til å sende sikkerhetsvarsler fra registrerte skrivere.



Merk: Når Trellix Embedded Control-funksjonene er aktiverte, registrerer skriveren også sikkerhetshendelser i overvåkningsloggen.



# Konfigurasjon av Trellix ePO varsler om sikkerhetshendelser

Dette kapitlet inneholder:

Prosessoversikt.....	10
Laste ned og installere Xerox-tillegg for Trellix ePO.....	11
Oppgi lisensnøkler i Trellix ePO.....	12
Endre kommunikasjonsport for agentoppvåking i Trellix ePO.....	13
Endre grensen for maksimum filstørrelse ved opplasting på Trellix ePO-serveren.....	14
Opprette og tilordne en policy i Trellix ePO.....	15
Konfigurere automatiske svar i Trellix ePO.....	16
Konfigurere innstillinger for Trellix ePolicy Orchestrator Server.....	17
Angi skrivere som supernoder.....	18
Kontrollere at maskinen administreres av Trellix.....	19

## Prosessoversikt

Denne oversikten viser prosedyrene, i den spesifikke rekkefølgen, for å konfigurere sikkerhetsvarsler i Trellix ePO.

### KONFIGURERE FOR VARSLER OM SIKKERHETSHENDELSER I TRELIX EPO

For å konfigurere for sikkerhetsvarsler i Trellix ePO kan du fullføre hver prosedyre i den angitte rekkefølgen:

1. Kjøp og installer Trellix ePO-serverprogramvaren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte en Trellix-representant eller gå til [www.trellix.com](http://www.trellix.com).
2. Xerox®-tillegg for Trellix ePO krever Microsoft .NET Framework. Last ned og installer Microsoft .NET Framework, versjon 4.0 eller nyere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).



Merk: Påkrevd .NET-versjon er avhengig av SQL-serveren som brukes i ePO-serveren.



Merk: Hvis du ikke fullfører denne prosedyren vil det føre til en Error-2-melding når du åpner Xerox MFP-tillegget.


3. Last ned og installer Xerox®-tillegg for Trellix ePO. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Laste ned og installere Xerox-tillegg for Trellix ePO](#).
4. Oppgi lisensnøkler i Trellix ePO. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Oppgi lisensnøkler i Trellix ePO](#).
5. Sikre at skriveren kan kommunisere med Trellix ePO-serveren ved å endre standard kommunikasjonsport for vekking av agent i Trellix ePO. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Endre kommunikasjonsport for vekking av agent i Trellix ePO](#).
6. For å tillate oppdateringer av skriverprogramvare må du endre grensen for maksimum filstørrelse ved opplasting på Trellix ePO-serveren. Grensen for maksimum filstørrelse ved opplasting må være større enn filstørrelsen for oppdatering av Xerox®-skriverprogramvare. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Endre grensen for maksimum filstørrelse ved opplasting på Trellix ePO-serveren](#).
7. Kontroller at varsler om sikkerhetshendelser blir sendt når de inntreffer fremfor ved jevne mellomrom. Opprett en sikkerhetspolicy og knytt policyen til Xerox®-skriverne i Trellix ePO. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Opprette og tilordne en policy i Trellix ePO](#).
8. For å sikre at du mottar e-poster automatisk for et sikkerhetsvarsel må du konfigurere automatisk svar i Trellix ePO. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Konfigurere automatisk svar i Trellix ePO](#).
9. Oppgi informasjon om Trellix ePO-serveren på Trellix Embedded Control-siden i den innebygde webserveren til flerfunksjonsskriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Konfigurere innstillinger for Trellix ePolicy Orchestrator Server](#).
10. Angi skrivere som supernoder i nettverket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Angi skrivere som supernoder](#).
11. Kontroller at maskinen administreres av Trellix ePO. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Kontrollere at maskinen administreres av Trellix ePO](#).
12. Konfigurere Trellix ePO-proxy. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Konfigurere Trellix ePO-proxy](#).

## Laste ned og installere Xerox-tillegg for Trellix ePO

1. Finn og last ned Xerox®-tilleggene. Tilleggene er i en ZIP-fil.
  - a. Gå til Xerox®' nettsider for kundestøtte, åpne en nettleser og skriv [www.xerox.com/office/support](http://www.xerox.com/office/support).
  - b. For å navigere til støttesiden for den aktuelle maskinen må du skrive inn maskinmodellen i søkefeltet og deretter trykke på **Enter**.
  - c. Klikk på **Drivere og nedlastinger** i resultatlisten som vises for maskinen.
  - d. Velg operativsystemet til serveren fra Operativsystem-rullegardinmenyen.

 Merk: Påse at du velger operativsystemet til serveren, ikke operativsystemet til datamaskinen.

  - e. Klikk på **Xerox-tillegg for Trellix ePolicy Orchestrator (ePO)** under Verktøy og programmer,
  - f. Les sluttbrukeravtalen for lisens, og klikk deretter på **Godta**.
2. Åpne ZIP-filen og flytt deretter de to komprimerte tilleggsfilene til en midlertidig mappe. Ikke åpne ZIP-tilleggsfilene.
3. Installer ZIP-tilleggsfilene i Trellix ePO.
  - a. Åpne webgrensesnittet til Trellix ePO på <https://servername.domain:8443>.
  - b. Naviger til **Meny > Programvare > Tillegg**.
  - c. Klikk på **Installer tillegg** øverst i venstre hjørne.
  - d. Bla til den midlertidige mappen, velg en ZIP-tilleggsfil og åpne den.
  - e. Klikk på **OK**.

 Merk: Hvis det vises en melding i installasjonene om at Solidcore-tillegget allerede er installert, må du fjerne den gjeldende Solidcore-tillegget. Når installasjonen er ferdig, kan du installere programvare fra Xerox på nytt, og oppdatere Solidcore-tillegget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Fjerne og installere Trellix ePO-tillegg på nytt](#).

  - f. Installer den andre ZIP-tilleggsfilen.
4. Fortsett med å konfigurere sikkerhetsvarsler ved å oppgi lisensnøkler i Trellix ePO.

## Oppgi lisensnøkler i Trellix ePO

1. Åpne webgrensesnittet til Trellix ePO på <https://servername.domain:8443>.
2. Naviger til **Meny > Konfigurasjon > Serverinnstillinger**.
3. Klikk på **Solidcore**.
4. Klikk på **Rediger** nederst i høyre hjørne.
5. Angi følgende lisensnøkler:
  - Endre kontroll: XL17-ZCWX-K7E2-9PZY-OT6V
  - Programkontroll: ZM7H-FX52-3SFL-TR5Z-MAG3
  - Integritetskontroll: K5DA-AG51-5AR3-OB99-WTDG
6. Klikk på **Lagre**.
7. Fortsett med å konfigurere sikkerhetsvarsler ved å gå til [Endre kommunikasjonsport for vekking av agent i Trellix ePO](#).

## Endre kommunikasjonsport for agentoppvåking i Trellix ePO

1. Åpne webgrensesnittet til Trellix ePO på <https://servername.domain:8443>.
2. Naviger til **Meny > Konfigurasjon > Serverinnstillinger**.
3. Klikk på **Porter**.
4. Klikk på **Rediger** nederst i høyre hjørne.
5. Skriv inn 8083 ved siden av kommunikasjonsport for vekking av agent eller annen ubrukt port bortsett fra standarden, 8081
6. Klikk på **Lagre**.
7. Fortsett med å konfigurere sikkerhetsvarsler ved å gå til [Endre grensen for maksimum filstørrelse ved opplasting på Trellix ePO-serveren](#).

## Endre grensen for maksimum filstørrelse ved opplasting på Trellix ePO-serveren

1. Åpne Trellix ePO-serveren og gå deretter til `C:\Program Files (x86)\Trellix\ePolicy Orchestrator\Server\conf\orion`.
2. Åpne filen **orion.properties** med et tekstredigeringsprogram.
3. Endre teksten `orion.upload.max.size=90000000` til `orion.upload.max.size=500000000`.
4. Lagre tekstfilen.
5. Start ePO-serveren på nytt.
6. Fortsett med å konfigurere sikkerhetsvarsler ved å gå til [Opprette og angi en policy i Trellix ePO](#).

## Opprette og tilordne en policy i Trellix ePO

1. Åpne webgrensesnittet til Trellix ePO på <https://servername.domain:8443>.
2. Naviger til **Meny > Policy > Policykatalog**.
3. Velg **Trellix Agent** ved siden av Produkt.
4. Velg **Generelt** ved siden av Kategori.
5. Klikk på **Dupliser** ved siden av Min standard under Handlinger-kolonnen for å opprette en policy.
  - a. Skriv `MFP Agent` ved siden av Navn.
  - b. Skriv `For Xerox endpoints` ved siden av Merknader.
  - c. Klikk på **OK**.
6. Klikk på **MFP Agent** under Navn for å redigere policyen.
7. Klikk på **Hendelser**-kategorien.
  - a. Velg **Aktiver videresending av prioritetsmeldelse** hvis ikke allerede valgt.
  - b. Velg **Til informasjon** ved siden av Videresend hendelser med prioritet lik eller større enn.
  - c. Skriv `1` ved siden av Intervall mellom opplastinger.
  - d. Skriv `20` ved siden av Maksimum antall hendelser per opplasting.
  - e. Klikk på **Lagre**.
8. Naviger til **Meny > Policy > Tilordningsregler for policy**.
9. Klikk på **Ny tilordningsregel**.
  - a. Skriv `MFP Agent` ved siden av Navn.
  - b. Klikk på **Neste**.
  - c. Klikk på **Legg til policy**.
  - d. Velg **Trellix Agent** under Produkt, velg **Generelt** under Kategori og velg den nye policyen, **MFP Agent** under Policy.
  - e. Klikk på **Neste**.
  - f. Klikk på **Tag** under Tilgjengelige egenskaper.
  - g. Klikk på **Har tag** under Sammenligning.
  - h. Velg **Xerox MFP** under Verdi.
  - i. Klikk på **OK**.
  - j. Klikk på **Neste**.
10. Klikk på **Lagre**.
11. Fortsett med å konfigurere sikkerhetsvarsler ved å gå til [Konfigurere automatiske svar i Trellix ePO](#).

## Konfigurere automatiske svar i Trellix ePO

Installer Automatisk respons-funksjonen for at sikkerhetsadministratorene skal motta automatiske e-postvarsler. Disse varslene sendes ut når Trellix Embedded Control registrerer en sikkerhetshendelse på en Xerox-maskin. Når denne funksjonen er installert, gjelder responssystemet alle maskiner som administreres av ePO-serveren. Hendelser som utløser Automatisk respons for Xerox MFP-varsler er Lesing av fil avvist, Skrivning av fil avvist eller Utførelse avvist.

Automatisk respons er som standard deaktivert. Sikkerhetsadministrator må inkludere en gyldig e-postadresse for å aktivere den.

Slik legger du til en e-postadresse og aktiverer respons:

1. I Trellix ePO velger du **Meny > Automatisering > Automatisk respons**.
2. Klikk på **Ny repons**.
  - a. Skriv `Xerox MFP-varsler` ved siden av Navn.
  - b. Skriv `Trusselhendelser` ved siden av Beskrivelse.
  - c. Velg **Solidcore-hendelser** for Hendelsesgruppe
  - d. Velg **Klienthendelser** for Hendelsestype.
  - e. Velg **Aktivert** for Status.
  - f. Klikk på **Neste**.
3. Klikk på **Hendelse**.
  - a. Under Verdi velger du **Fil opprettet**, **Fil slettet**, **Fil endret**, **Utførelse avvist** og **Lesing av fil avvist**, og klikker deretter på plussikonet (+) for å opprette en rad.
  - b. Skriv e-postadresser under Mottakere.
  - c. Klikk på **Neste**, og klikk deretter på **Lagre**.
4. Velg **Utløs denne responsen hvis det skjer flere hendelser hver 1. time** under Aggregering for Struping.
5. Velg **Send e-post** under Handlinger-kategorien.
6. Klikk på **Neste**, og klikk deretter på **Lagre**.
7. Hvis du vil konfigurere flere sikkerhetsvarsler, kan du gå til [Konfigurere innstillinger for Trellix ePolicy Orchestrator Server](#).



## Konfigurerer innstillinger for Trellix ePolicy Orchestrator Server

1. Klikk på **Egenskaper > Sikkerhet** i flerfunksjonsskriverens innebygde webserver.
2. Klikk på **Trellix Embedded Control**.
3. Klikk på **Rediger** ved siden av Sikkerhetsnivåer for maskin på Trellix Embedded Control-siden.
4. Velg **Trellix ePolicy Orchestrator Server**, klikk deretter på **Lagre**.
5. Velg **Trellix ePolicy Orchestrator Server**, klikk deretter på **Rediger**.
6. Velg en adressetype. Skriv inn den riktige formaterte adressen eller vertsnavnet på serveren, og endre det standard portnummeret etter behov.
7. Under Brukernavn skriver du navnet på skriveren som brukes for å få tilgang til Trellix ePO-serverprogrammet.
8. Skriv inn passordet, og skriv deretter inn passordet på nytt for å bekrefte det
9. Klikk på **Lagre**.
10. Hvis du vil konfigurere flere sikkerhetsvarsler, kan du gå til [Angi skrivere som supernoder](#).

## Angi skrivere som supernoder

Xerox®-tillegget for Trellix ePO bruker opptil tre Xerox®-skrivere som supernoder til å kommunisere med de andre Xerox®-skriverne som den overvåker. Xerox anbefaler at du angir mer enn én Xerox®-skriver som en supernode. Hvis én supernode ikke fungerer eller er frakoplet, kan Trellix ePO bruke de andre supernodene til å kommunisere med andre skrivere. Du kan angi skrivere som supernoder ved å legg til bestemte oppføringer til DNS-serveren.



Merk:

- Xerox®-skrivere og Trellix ePO-serveren må bruke samme DNS-server.
- Fullfør følgende prosedyrer på DNS-serveren, ikke Trellix ePO-serveren.

Gjør ett av følgende for å legge til en DNS-oppføring:

### LEGG TIL DNS-OPPFØRINGER TIL ETT ELLER FLERE EKSISTERENDE DOMENER

Hvis du har et lite antall domener i nettverket, kan du bruke denne metoden for å legge til DNS-oppføringer i hvert domene.

1. På DNS-serveren finner du domenet til hver skriver som du vil angi som supernode.
2. Legg til oppføringer for alle supernoder for hvert domene, og gi dem deretter navn:
  - XeroxDiscoverySuperNode1
  - XeroxDiscoverySuperNode2
  - XeroxDiscoverySuperNode3



Merk: Oppføringene for alle supernoder skiller ikke mellom små og store bokstaver.

3. Hvis nettverket bruker mer enn én DNS-server, kan du gjenta forrige trinn for alle andre DNS-servere.
4. Fortsett med å konfigurere sikkerhetsvarsler ved å gå til [Kontrollere at maskinen administreres av Trellix ePO](#).

### TILORDNE DNS-OPPFØRINGER TIL ETT NYTT DOMENE

Hvis du har et stort antall domener i nettverket, kan du bruke denne metoden for å legge til DNS-oppføringer i ett enkelt domene.

1. Opprett et domene kalt Xerox.local på DNS-serveren. Xerox-tillegg for Trellix ePO søker etter et domene med dette navnet.
2. Legg til oppføringer for hver supernode for Xerox.local, og gi dem deretter navn:
  - XeroxDiscoverySuperNode1
  - XeroxDiscoverySuperNode2
  - XeroxDiscoverySuperNode3
3. Fortsett med å konfigurere sikkerhetsvarsler ved å gå til [Kontrollere at maskinen administreres av Trellix ePO](#).

## Kontrollere at maskinen administreres av Trellix

1. Gå til Trellix ePO og klikk på **Systemtre**.
2. Klikk på **Hittegods**.
3. Velg **Denne gruppen og alle undergrupper** i forhåndsinnstilling.
4. Kontroller at Xerox-maskinen vises.
5. Kontroller at Xerox-maskinen vises som Administrert under Administrert status.
6. I Trellix ePO-vinduet velger du **Tredjepart** under Meny, og klikker deretter på **Xerox MFP**-tillegget.
7. Dra og slipp **Xerox MFP**-tilleggsikonet på toppen for å få enkel tilgang til Trellix ePO.
8. Hvis du vil konfigurere flere sikkerhetsvarsler, kan du gå til [Konfigurere Trellix ePO-proxy](#).



# Konfigurere Trellix ePO-proxy

Dette kapitlet inneholder:

Konfigurere Trellix ePO-proxy .....	22
-------------------------------------	----

## Konfigurere Trellix ePO-proxy

Hvis du skal bruke en proxy, må den være konfigurert med Trellix ePO.

1. Velg **Konfigurasjon** under Meny i Trellix ePO.
2. Velg **Serverinnstillinger**.
3. Velg **Proxy-innstillinger**.
4. Klikk på **Rediger** nederst i høyre hjørne.
5. Velg **Konfigurer proxyinnstillinger manuelt** under Type.
6. Under Proxy server settings kan du manuelt konfigurere for å matche de unike innstillingene til området ditt.
7. Klikk på **Lagre**.
8. Start ePO-serveren på nytt.



Merk: Hvis du ikke fullfører denne prosedyren vil det føre til en Error-2-melding når du åpner Xerox MFP-tillegget.

## Fjerne og installere Trellix ePO-tillegg på nytt

Dette kapitlet inneholder:

Fjerne og installere Trellix ePO-tillegg på nytt.....	24
---	----

## Fjerne og installere Trellix ePO-tillegg på nytt

Hvis det vises en melding i installasjonene om at Solidcore-tillegget allerede er installert, må du fjerne det gjeldende Solidcore-tillegget. Når installasjonen er ferdig, kan du installere programvare fra Xerox på nytt, og oppdatere Solidcore-tillegget. Disse to trinnene gir det nødvendige grunnlaget for å oppdatere programvaren til en nyere versjon.

1. Fjern den gjeldende programvaren.
2. Installer programvaren fra Xerox.
3. Fullfør hele oppsettsprosedyren med programvareversjonen som nettopp ble installert.
4. Oppgrader til en nyere versjon hvis tilgjengelig.





