

VERSIUNEA 1.0
OCTOMBRIE 2024
702P09325

Control încorporat Trellix[®] și Trellix[®] ePO

Ghid de configurare

©2024 Xerox Corporation. All rights reserved. Unpublished rights reserved under the copyright laws of the United States. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation.

Copyright protection claimed includes all forms of matters of copyrightable materials and information now allowed by statutory or judicial law or hereinafter granted, including without limitation, material generated from the software programs which are displayed on the screen such as styles, templates, icons, screen displays, looks, and so on.

Xerox® and CentreWare® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft® is a trademark of Microsoft group of companies.

Trellix, ePolicy Orchestrator, and ePO are trademarks Musarubra US LLC.

Cuprins

Control încorporat Trellix.....	5
Prezentare generală control încorporat Trellix.....	6
Setarea nivelului de securitate.....	7
Setarea opțiunilor de alertă.....	8
Configurare eveniment de securitate Trellix ePO.....	9
Prezentare generală a procesului.....	10
Configurarea pentru alerte de evenimente de securitate în Trellix ePO.....	10
Descărcarea și instalarea extensiilor Xerox pentru Trellix ePO.....	11
Furnizarea cheilor de licență în Trellix ePO.....	12
Schimbarea portului de comunicare pentru activarea agentului în Trellix ePO.....	13
Modificarea limitei maxime de dimensiune a încărcării fișierelor pe serverul Trellix ePO.....	14
Crearea și atribuirea unei politici în Trellix ePO.....	15
Configurarea răspunsului automat în Trellix ePO.....	16
Configurarea setărilor serverului Trellix ePolicy Orchestrator.....	17
Desemnarea imprimantelor ca super-noduri.....	18
Adăugarea de intrări DNS la unul sau mai multe domenii existente.....	18
Adăugarea de intrări DNS la un singur domeniu nou.....	18
Asigurarea faptului că dispozitivul este gestionat în Trellix.....	20
Configurați Trellix ePO Proxy.....	21
Configurați-vă Trellix ePO Proxy.....	22
Eliminarea și reinstalarea extensiilor Trellix ePO.....	23
Eliminarea și reinstalarea extensiilor Trellix ePO.....	24

Control încorporat Trellix

Acest capitol conține:

Prezentare generală control încorporat Trellix.....	6
Setarea nivelului de securitate	7
Setarea opțiunilor de alertă.....	8



Notă: Trellix® cunoscut anterior ca McAfee®.

Prezentare generală control încorporat Trellix

Când Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO) este instalat pe serverul dvs., utilizați acest ghid pentru a integra imprimantele multifuncționale Xerox care au caracteristica de securitate de control încorporat Trellix.

Controlul încorporat Trellix include două caracteristici de securitate:

- Securitatea îmbunătățită menține integritatea software-ului imprimantei prin monitorizarea fișierelor de sistem și vă avertizează dacă se face o modificare neautorizată la un fișier de sistem.
- Controlul integrității este o opțiune software care combină funcțiile de securitate îmbunătățită cu capacitatea de a monitoriza și de a preveni rularea fișierelor executabile neautorizate. Pentru a activa această opțiune, furnizați o cheie de instalare a caracteristicilor pe pagina de instalare a caracteristicilor. Pentru a obține o cheie de instalare a caracteristicilor, contactați-vă reprezentantul Xerox.

Puteți configura imprimanta pentru a trimite alerte sub formă de e-mail atunci când are loc un eveniment privind securitatea. Sunt disponibile câteva metode de alertare.

Alertele prin e-mail pot fi trimise direct către dvs. sau către o aplicație de gestionare centralizată, precum:

- Trellix® ePolicy Orchestrator (ePO)
- Xerox® CentreWare® Web
- Xerox® Device Manager

Pentru detalii despre Trellix ePO și controlul încorporat Trellix, accesați www.trellix.com.

Setarea nivelului de securitate

Dacă nu ați achiziționat Trellix Integrity Control, Xerox vă recomandă să păstrați nivelul de securitate setat la setarea implicită, Securitate îmbunătățită.

Controlul încorporat Trellix are două nivele de securitate:

- Securitate îmbunătățită
- Controlul integrității



Notă: Setati nivelul de securitate doar dacă este necesar. Imprima este însoțită în mod standard de un nivel de securitate îmbunătățit, care este potrivit pentru multe cazuri.

1. În Embedded Web Server al imprimantei multifuncționale, faceți clic pe **Properties > Security**.
2. Faceți clic pe **Trellix Embedded Control**.
3. Pentru a activa caracteristicile Control încorporat Trellix și a configura opțiunile Feedback de alertă, faceți clic pe **Editare**.
4. Pentru a seta nivelul de securitate, sub Nivel de securitate, selectați **Securitate îmbunătățită** sau **Controlul integrității**.
5. Dacă selectați Securitate îmbunătățită ca nivel de securitate, faceți clic pe **Salvare**.
6. Dacă selectați Controlul integrității ca nivel de securitate, faceți clic pe **Următorul**, introduceți cheia de instalare a caracteristicilor software, apoi faceți clic pe **Aplicare**.



Notă: Când schimbați nivelul de setare al securității, imprimanta repornește. Procesul durează câteva minute.

Setarea opțiunilor de alertă

Puteți configura imprimanta să vă trimită o alertă atunci când are loc un eveniment privind securitatea.

Pentru a seta opțiunile de alertă:

1. În Embedded Web Server al imprimantei multifuncționale, faceți clic pe **Properties > Security**.
2. Faceți clic pe **Trellix Embedded Control**.
3. Pentru a configura opțiunile Feedback alertă faceți clic pe **Edit**.
4. Pentru a configura imprimanta să trimită e-mailuri de alertă:
 - a. Sub Local pe dispozitiv, faceți clic pe **Alerte e-mail**, apoi **Salvare**.
 - b. Lângă Alerte e-mail, sub Acțiune, faceți clic pe **Editare**.
 - c. Sub Adresele grupului de destinatari, introduceți adrese de e-mail valide pentru fiecare grup aplicabil 1, 2 sau 3.
 - d. Pentru fiecare grup cu adrese de e-mail, selectați **Activare grup**.
 - e. Sub Preferințele grupului de destinatari, pentru Control încorporat Trellix , selectați fiecare grup pentru care doriți să primiți alerte: **Grup 1**, **Grup 2** și **Grup 3**.
 - f. Faceți clic pe **Aplicare**.
 - g. Faceți clic pe **OK** când vi se solicită aceasta.
5. Configurați metoda de feedback de alertă.
 - Pentru a configura imprimanta să trimită alerte către Trellix ePolicy Orchestrator Server, sub Trellix Remote Solutions, selectați **Trellix's ePolicy Orchestrator Server**.
 - Dacă folosiți Xerox® CentreWare® Web pentru a vă gestiona imprimantele, configurați alertele de securitate în Xerox® CentreWare® Web.
 - Dacă Xerox vă gestionează imprimantele, utilizați Xerox® Device Manager pentru a trimite alerte de securitate de la imprimantele înregistrate.



Notă: Atunci când caracteristicile Control încorporat Trellix sunt activate, imprimanta înregistrează și evenimentele de securitate în jurnalul de audit.

Configurare eveniment de securitate Trellix ePO

Acest capitol conține:



Prezentare generală a procesului	10
Descărcarea și instalarea extensiilor Xerox pentru Trellix ePO	11
Furnizarea cheilor de licență în Trellix ePO	12
Schimbarea portului de comunicare pentru activarea agentului în Trellix ePO	13
Modificarea limitei maxime de dimensiune a încărcării fișierelor pe serverul Trellix ePO	14
Crearea și atribuirea unei politici în Trellix ePO	15
Configurarea răspunsului automat în Trellix ePO	16
Configurarea setărilor serverului Trellix ePolicy Orchestrator	17
De desemnarea imprimantelor ca super-noduri	18
Asigurarea faptului că dispozitivul este gestionat în Trellix.....	20

Prezentare generală a procesului

Această prezentare generală oferă procedurile, în ordinea specifică necesară, pentru a configura alertele de securitate în Trellix ePO.

CONFIGURAREA PENTRU ALERTE DE EVENIMENTE DE SECURITATE ÎN TRELLIX EPO

Pentru a configura alertele de securitate în Trellix ePO, finalizați fiecare procedură în ordinea furnizată:

1. Achiziționați și instalați software-ul server Trellix ePO. Pentru detalii, contactați un reprezentant Trellix sau accesați www.trellix.com.
2. Extensiile Xerox® pentru Trellix ePO necesită Microsoft .NET Framework. Descărcați și instalați Microsoft .NET Framework, versiunea 4.0 sau mai recentă. Pentru detalii, vizitați www.microsoft.com.
-  Notă: Versiunea .NET necesară depinde de serverul SQL utilizat pe serverul dvs. ePO.
-  Notă: Dacă nu finalizați această procedură, va apărea un mesaj de Error-2 când deschideți extensia Xerox MFP.
3. Descărcarea și instalarea extensiilor Xerox® pentru Trellix ePO. Pentru detalii, consultați [Descărcarea și instalarea extensiilor Xerox pentru Trellix ePO](#).
4. Furnizarea cheilor de licență în Trellix ePO. Pentru detalii, accesați [Furnizarea cheilor de licență în Trellix ePO](#).
5. Pentru a vă asigura că imprimanta poate comunica cu serverul dvs. Trellix ePO, modificați portul de comunicare implicit pentru activarea agentului în Trellix ePO. Pentru detalii, accesați [Schimbarea portului de comunicare pentru activarea agentului în Trellix ePO](#).
6. Pentru a permite actualizările software-ului imprimantei, modificați limita maximă de încărcare a dimensiunii fișierului pe serverul Trellix ePO. Limita maximă de încărcare a dimensiunii fișierului trebuie să fie mai mare decât dimensiunea fișierului de actualizare a software-ului imprimantei Xerox®. Pentru detalii, consultați [Modificarea limitei maxime de dimensiune a încărcării fișierelor pe serverul Trellix ePO](#).
7. Asigurați-vă că alertele de evenimente de securitate sunt trimise atunci când apar, mai degrabă decât la intervale regulate. Creați o politică de securitate, apoi asociați politica cu imprimantele dvs. Xerox® în Trellix ePO. Pentru detalii, consultați [Crearea și atribuirea unei politici în Trellix ePO](#).
8. Pentru a vă asigura că primiți automat e-mailuri în cazul unei alerte de securitate, configurați răspunsul automat în Trellix ePO. Pentru detalii, accesați [Configurarea răspunsului automat în Trellix ePO](#).
9. În embedded Web Server al imprimantei multifuncționale, pe pagina Trellix Embedded Control, furnizați detalii despre serverul dvs. Trellix ePO. Pentru detalii, consultați [Configurarea setărilor serverului Trellix ePolicy Orchestrator](#).
10. Desemnați imprimante ca Super Noduri în rețeaua dvs. Pentru detalii, consultați [Designating Printers as Super Nodes](#).
11. Asigurați-vă că dispozitivul este gestionat în interiorul Trellix ePO. Pentru detalii, accesați [Asigurarea faptului că dispozitivul este gestionat în Trellix ePO](#).
12. Configurați-vă Trellix ePO Proxy. Pentru detalii, consultați [Configurare proxy Trellix ePO](#).

Descărcarea și instalarea extensiilor Xerox pentru Trellix ePO

1. Găsiți apoi descărcați extensiile Xerox®. Extensiile sunt conținute într-un fișier .zip.
 - a. Pentru a accesa site-ul web de asistență Xerox®, deschideți un browser Web, apoi tastați www.xerox.com/office/support.
 - b. Pentru a naviga la pagina de asistență pentru dispozitivul dvs. specific, în câmpul Căutare, introduceți modelul dispozitivului dvs., apoi apăsați **Enter**.
 - c. Din lista de rezultate care apar pentru dispozitivul dvs., faceți clic pe **Drive și descărcări**.
 - d. Din meniul derulant Sistem de operare selectați sistemul de operare pentru serverul dvs.



Notă: Asigurați-vă că selectați sistemul de operare pentru serverul dvs., nu sistemul de operare al computerului dvs.

- e. Sub Utilități și aplicații, apăsați **Extensia Xerox pentru Trellix ePolicy Orchestrator (ePO)**.
 - f. Citiți End User License Agreement (Contract de licență pentru utilizator final), apoi faceți clic pe **Accept**.
2. Deschideți fișierul .zip, apoi mutați cele două fișiere de extensie comprimate într-un folder temporar. Nu deschideți fișierele cu extensia .zip.
3. În Trellix ePO, instalați fișierele cu extensia .zip
 - a. Accesați interfața web Trellix ePO la <https://servername.domain:8443>.
 - b. Navigați la **Meniu > Software > Extensii**.
 - c. În colțul din stânga sus, faceți clic pe **Instalare extensie**.
 - d. Navigați la folderul temporar, selectați un fișier cu extensie .zip, apoi deschideți-l.
 - e. Faceți clic pe **OK**.



Notă: Dacă în timpul instalării apare un mesaj care indică faptul că extensia Solidcore este deja instalată, eliminați extensia Solidcore existentă. După finalizarea instalării, reinstalați software-ul furnizat de Xerox și actualizați extensia Solidcore. Pentru detalii, consultați [Removing and Reinstalling Trellix ePO Extensions](#).

- f. Instalați celălalt fișier cu extensie .zip.
4. Pentru a continua configurarea alertelor de securitate, treceți la Furnizarea cheilor de licență în Trellix ePO.

Furnizarea cheilor de licență în Trellix ePO

1. Accesați interfața web Trellix ePO la <https://servername.domain:8443>.
2. Navigați la **Meniu > Configurare > Setări server**.
3. Apăsați pe **Solidcore**.
4. În dreapta jos, apăsați **Editare**.
5. Introduceți următoarele chei de licență:
 - Modificare control: XL17-ZCWK-K7E2-9PZY-OT6V
 - Control aplicație: ZM7H-FX52-3SFL-TR5Z-MAG3
 - Controlul integrității: K5DA-AG51-5AR3-OB99-WTDG
6. Faceți clic pe **Salvare**.
7. Pentru a continua configurarea alertelor de securitate, treceți la [Schimbarea portului de comunicare pentru activarea agentului în Trellix ePO](#).

Schimbarea portului de comunicare pentru activarea agentului în Trellix ePO

1. Accesați interfața web Trellix ePO la <https://servername.domain:8443>.
2. Navigați la **Meniu > Configurare > Setări server**.
3. Apăsați pe **Porturi**.
4. În dreapta jos, apăsați **Editare**.
5. Lângă Port de comunicare de trezire a agentului, scrieți 8083 sau orice port neutilizat, altul decât cel implicit, 8081.
6. Faceți clic pe **Salvare**.
7. Pentru a continua configurarea alertelor de securitate, continuați cu [Modificarea limitei maxime de dimensiune a încărcării fișierelor pe serverul Trellix ePO](#).

Modificarea limitei maxime de dimensiune a încărcării fișierelor pe serverul Trellix ePO

1. Acesăți serverul Trellix ePO apoi navigați la `C:\Program Files (x86)\Trellix\ePolicy Orchestrator\Server\conf\orion`.
2. Folosind o aplicație de editare de text, deschideți fișierul **orion.properties**.
3. Modificați textul `orion.upload.max.size=90000000` în `orion.upload.max.size=500000000`.
4. Salvați fișierul text.
5. Reporniți serverul ePO.
6. Pentru a continua configurarea alertelor de securitate, treceți la [Crearea și atribuirea unei politici în Trellix ePO](#).

Crearea și atribuirea unei politici în Trellix ePO

1. Accesați interfața web Trellix ePO la <https://servername.domain:8443>.
2. Navigați la **Meniu > Politică > Catalog politică**.
3. Alături de Produs, selectați **Trellix Agent**.
4. Alături de Categorie, selectați **General**.
5. Pentru creare politici, lângă My Default, sub coloana Acțiuni faceți clic pe **Duplicare**.
 - a. Lângă Nume, scrieți Agent MFP.
 - b. Lângă Notes, scrieți For Xerox endpoints.
 - c. Faceți clic pe **OK**.
6. Pentru a edita politica, sub Nume, apăsați **MFP Agent**.
7. Faceți clic pe fila **Evenimente**.
 - a. Dacă nu ați selectat anterior, selectați **Activați redirecționarea prioritară a evenimentelor**.
 - b. Lângă Redirecționați evenimente cu o prioritate egală sau mai mare decât, selectați **Informațional**.
 - c. Lângă Interval între încărcări, scrieți 1.
 - d. Lângă Număr maxim de evenimente per încărcare, scrieți 20.
 - e. Faceți clic pe **Salvare**.
8. Navigați la **Meniu > Politică > Reguli atribuire politică**.
9. Apăsați pe **Noua regulă de atribuire**.
 - a. Lângă Nume, scrieți Agent MFP.
 - b. Faceți clic pe **Următorul**.
 - c. Faceți clic pe **Adăugare politică**.
 - d. Sub Produs, selectați **Trellix Agent**, sub Categorie, selectați **General**, apoi sub Politică selectați noua politică **MFP Agent**.
 - e. Faceți clic pe **Următorul**.
 - f. Sub Proprietăți disponibile, apăsați **Tag**.
 - g. Sub Comparatie, apăsați **Has tag**.
 - h. Sub Valoare, selectați **Xerox MFP**.
 - i. Faceți clic pe **OK**.
 - j. Faceți clic pe **Următorul**.
10. Faceți clic pe **Salvare**.
11. Pentru a continua configurarea alertelor de securitate, treceți la [Configurarea răspunsului automat în Trellix ePO](#).

Configurarea răspunsului automat în Trellix ePO

Pentru a oferi administratorilor de securitate posibilitatea de a primi notificări automate prin e-mail, instalați caracteristica de Răspuns automat. Aceste notificări sunt trimise ori de câte ori Controlul încorporat Trellix detectează un eveniment de securitate pe un dispozitiv Xerox. Când este instalat, acest sistem de răspuns se aplică tuturor dispozitivelor furnizate în prezent de serverul ePO. Evenimentele care declanșează un Răspuns automat de alerte Xerox MFP sunt Citire fișier refuzată, Scriere fișier refuzată sau Execuție refuzată.

În mod implicit, Răspunsul automat este dezactivat. Pentru a-l activa, un administrator de securitate trebuie să includă o adresă de e-mail validă.

Pentru a adăuga o adresă de e-mail și a activa răspunsul:

1. În Trellix ePO, selectați **Meniu > Automat > Răspunsuri automate**.
2. Faceți clic pe **Răspuns nou**.
 - a. Lângă Nume, scrieți `Xerox MFP Alerts`.
 - b. Lângă Descriere, scrieți `Threat Events`.
 - c. Pentru Evenimentul de grup, selectați **Evenimente Solidcore**.
 - d. Pentru Tipul de eveniment, selectați **Evenimente client**.
 - e. Pentru Stare, selectați **Activat**.
 - f. Faceți clic pe **Următorul**.
3. Faceți clic pe **Eveniment**.
 - a. Sub Valoare, selectați **Fișier creat, Fișier șters, Fișier modificat, Execuție refuzată și Citire fișier refuzată**, apoi faceți clic pe pictograma plus (+) pentru crearea unui rând.
 - b. Sub Destinatar, scrieți adresele de e-mail.
 - c. Faceți clic pe **Următorul**, apoi pe **Salvare**.
4. Sub Agregare, pentru Strângere, selectați **Declanșează acest răspuns la mai multe evenimente care apar la fiecare 1 oră**.
5. Sub fila Acțiuni, selectați **Trimitere e-mail**.
6. Faceți clic pe **Următorul**, apoi pe **Salvare**.
7. Pentru a continua configurarea alertelor de securitate, treceți la [Configurarea setărilor serverului Trellix ePolicy Orchestrator](#).

Configurarea setărilor serverului Trellix ePolicy Orchestrator

1. În Embedded Web Server al imprimantei multifuncționale, faceți clic pe **Properties > Security**.
2. Faceți clic pe **Trellix Embedded Control**.
3. Pe pagina Control încorporat Trellix lângă Niveluri de securitate dispozitiv, apăsați **Editare**.
4. Selectați **Trellix ePolicy Orchestrator Server**, apoi apăsați **Salvare**.
5. Selectați **Trellix ePolicy Orchestrator Server**, apoi apăsați **Editare**.
6. Selectați un tip de adresă. Tastați adresa sau numele de gazdă formate corespunzător al serverului dvs. și modificați numărul de port implicit după cum este necesar.
7. Sub Nume utilizator, introduceți numele pe care imprimanta îl folosește pentru a accesa aplicația de server Trellix ePO.
8. Introduceți parola, apoi introduceți parola din nou pentru a verifica.
9. Faceți clic pe **Salvare**.
10. Pentru a continua configurarea alertelor de securitate, treceți la [Desemnarea imprimantelor ca supernoduri](#).

Desemnarea imprimantelor ca super-noduri

Extensia Xerox® pentru Trellix ePO utilizează până la trei imprimante Xerox® ca supernoduri pentru a comunica cu celelalte imprimante Xerox® pe care le monitorizează. Xerox recomandă desemnarea a mai mult de o imprimantă Xerox® ca supernod. Dacă un supernod nu funcționează sau este offline, Trellix ePO poate folosi celelalte supernoduri pentru a comunica cu alte imprimante. Desemnați imprimantele ca supernoduri adăugând intrări specifice la serverul DNS.



Notă:

- Imprimantele dvs. Xerox® și serverul dvs. Trellix ePO trebuie să folosească același server DNS.
- Finalizați următoarele proceduri pe serverul DNS, nu pe serverul Trellix ePO.

Pentru a adăuga o intrare DNS, efectuați una dintre următoarele:

ADĂUGAREA DE INTRĂRI DNS LA UNUL SAU MAI MULTE DOMENII EXISTENTE

Dacă aveți un număr mic de domenii în rețea, utilizați această metodă pentru a adăuga intrări DNS la fiecare domeniu.

1. Pe serverul DNS, găsiți domeniul fiecărei imprimante pe care doriți să o desemnați ca supernod.
2. Pentru fiecare domeniu, adăugați intrări pentru toate supernodurile, apoi denumiți-le:
 - XeroxDiscoverySuperNode1
 - XeroxDiscoverySuperNode2
 - XeroxDiscoverySuperNode3



Notă: Intrările pentru toate supernodurile nu fac distincție între majuscule și minuscule.

3. Dacă rețeaua dvs. folosește mai mult de un server DNS, repetați pasul anterior pentru toate celelalte servere DNS.
4. Pentru a continua configurarea alertelor de securitate, treceți la [Asigurarea că dispozitivul este gestionat în Trellix ePO](#).

ADĂUGAREA DE INTRĂRI DNS LA UN SINGUR DOMENIU NOU

Dacă aveți un număr mare de domenii în rețea, utilizați această metodă pentru a adăuga intrări DNS la un singur domeniu.

1. Pe serverul DNS, creați un domeniu numit Xerox.local. Extensia Xerox pentru Trellix ePO caută un domeniu cu acest nume.
2. Pentru Xerox.local, adăugați intrări pentru fiecare supernod, apoi denumiți-le:
 - XeroxDiscoverySuperNode1
 - XeroxDiscoverySuperNode2
 - XeroxDiscoverySuperNode3

3. Pentru a continua configurarea alertelor de securitate, treceți la [Asigurarea că dispozitivul este gestionat în Trellix ePO](#).

Asigurarea faptului că dispozitivul este gestionat în Trellix

1. În Trellix ePO, apăsați **Arbore sistem**.
2. Apăsați **Pierdut și găsit**.
3. Sub Presetare, selectați **Acest grup și toate subgrupurile**.
4. Verificați dacă apare dispozitivul dvs. Xerox.
5. Verificați dacă dispozitivul Xerox apare ca Gestionat în starea Gestionată.
6. În fereastra Trellix ePO, sub Meniu, selectați **Terță parte**, apoi apăsați pe extensia **Xerox MFP**.
7. Pentru acces convenabil Trellix ePO, trageți și plasați pictograma extensiei **Xerox MFP** în partea de sus.
8. Pentru a continua configurarea alertelor de securitate, treceți la [Configurarea proxy-ului dvs. Trellix ePO](#).

Configurați Trellix ePO Proxy

Acest capitol conține:

Configurați-vă Trellix ePO Proxy.....	22
---------------------------------------	----

Configurați-vă Trellix ePO Proxy.

Dacă se folosește un proxy, acesta trebuie configurat cu Trellix ePO.

1. În Trellix ePO, sub Meniu, selectați **Configurare**.
2. Selectați **Setări server**.
3. Selectați **Setări proxy**.
4. În dreapta jos, apăsați **Editare**.
5. Sub Scrieți, selectați **Configurați manual setările proxy**.
6. Sub Setări server proxy, configurați manual pentru a se potrivi cu setările unice pentru site-ul dvs.
7. Faceți clic pe **Salvare**.
8. Reporniți serverul ePO.



Notă: Dacă nu finalizați această procedură, va apărea un mesaj de Error-2 când deschideți extensia Xerox MFP.

Eliminarea și reinstalarea extensiilor Trellix ePO

Acest capitol conține:

Eliminarea și reinstalarea extensiilor Trellix ePO.....	24
---	----

Eliminarea și reinstalarea extensiilor Trellix ePO

Dacă în timpul instalării apare un mesaj care indică faptul că extensia Solidcore este deja instalată, eliminați extensia Solidcore existentă. După finalizarea instalării, reinstalați software-ul furnizat de Xerox și actualizați extensia Solidcore. Efectuarea acestor doi pași stabilește fundația necesară pentru a actualiza software-ul la o versiune mai recentă.

1. Eliminați software-ul curent.
2. Instalați software-ul furnizat de Xerox.
3. Finalizați întreaga procedură de configurare folosind versiunea software tocmai instalată.
4. Dacă este disponibil, faceți upgrade la o versiune mai actuală.

