

VERSION 1.0
SEPTEMBRE 2023
702P09146

COMMENT INSTALLER DES CORRECTIFS FIERY ET METTRE À JOUR L'API FIERY

© 2023 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® est une marque de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. BR39314

Version du document : 1.0 (septembre 2023).

Sommaire

Installation des correctifs Fiery et mise à jour l'API Fiery.....	1
Installation des correctifs Fiery	1
Installation à partir de System Updates	1
Installation à partir de Command WorkStation	1
Installation manuelle des correctifs Fiery	1
Mise à jour de l'API Fiery	2

Installation des correctifs Fiery et mise à jour l'API Fiery

Remarque : Ces instructions d'installation ne s'appliquent pas au Fiery XIJPS.

Installation des correctifs Fiery

INSTALLATION A PARTIR DE SYSTEM UPDATES

Pour lancer l'application sur le serveur d'impression, cliquez sur le menu **Démarrer** de Windows, puis cliquez sur **Fiery > System Updates**, et cliquez sur **Rechercher maintenant**. Laissez le système rechercher les mises à jour, puis sélectionnez les correctifs. L'application guidera l'utilisateur à travers le processus d'installation du correctif.

Remarque : Il est possible que le serveur d'impression redémarre plusieurs fois afin de procéder à l'installation des correctifs.

INSTALLATION A PARTIR DE COMMAND WORKSTATION

1. Sur un ordinateur client ou sur le serveur d'impression, lancez **Command WorkStation** et connectez-vous au serveur d'impression avec des privilèges **d'Administrateur**.
Le nom d'utilisateur par défaut est **Administrateur** ou **Admin**, et le mot de passe est le mot de passe de l'administrateur choisi par l'administrateur du site.
2. Dans le menu Server, sélectionnez **Vue périphérique**.
3. Cliquez sur **Mises à jour Fiery > Correctifs** sur le côté gauche de Vue périphérique.
Si System Updates est programmé pour vérifier automatiquement s'il y a des mises à jour, Mises à jour Fiery affiche un message demandant de désactiver les mises à jour automatiques programmées dans System Updates. Pour désactiver les mises à jour automatiques programmées dans System Updates et pour activer les Mises à jour Fiery dans Command WorkStation, cliquez sur **Continuer**.
4. Sélectionnez les correctifs. Les éventuels correctifs antérieurs requis seront automatiquement sélectionnés.
5. Cliquez sur **Mettre à jour > Continuer** pour redémarrer le serveur d'impression et installer les correctifs.
6. Pour vérifier que le correctif a été installé, consultez la page de configuration du serveur d'impression.

Remarque : Il est possible que le serveur d'impression redémarre plusieurs fois afin de procéder à l'installation des correctifs.

INSTALLATION MANUELLE DES CORRECTIFS FIERY

Instructions relatives au correctif EXE

1. Assurez-vous que le contrôleur d'impression Fiery atteigne la position **Au repos**.
2. Exécutez le correctif EXE et suivez les instructions de l' **Fiery Patch Downloader**.
3. Remarques concernant le **Fiery Patch Downloader**
 - a. L'identifiant de connexion doit être **Admin**. Cela ne peut pas être modifié.
 - b. Le mot de passe est le mot de passe de connexion de l'administrateur Fiery.

- c. Le nom d'hôte peut être l'adresse IP ou le nom de serveur Fiery.
4. Une fois le correctif téléchargé, et lorsque l' Fiery Patch Downloader vous y invite, choisissez **Relancer**. Si vous choisissez de Redémarrer plus tard, veillez à rebooter manuellement le serveur, sans quoi les modifications ne prendront pas effet.
5. Attendez que le contrôleur Fiery atteigne la position **Au repos** et imprimez la page de **configuration**.
6. Vérifiez que la section Journal des mises à jour du système mentionne le numéro du correctif qui vient d'être installé.

Instructions relatives au correctif Postscript

1. Assurez-vous que le contrôleur d'impression Fiery atteigne la position **Au repos**.
2. À l'aide de Command Workstation, importez le fichier correctif Postscript dans la connexion **Direct**.
3. Attendez que le traitement du fichier soit terminé et Command Workstation ou l'écran LCD affichera **Au repos**.
4. Dans Command Workstation, choisissez **Serveur, Relancer serveur**, ou sur l'écran LCD de Fiery, sélectionnez **Mettre hors tension, Relancer système**.
5. Attendez que le contrôleur Fiery atteigne la position **Au repos** et imprimez la page de **configuration**.
6. Vérifiez que la section Journal des mises à jour du système mentionne le numéro de correctif qui vient d'être installé.

Mise à jour de l'API Fiery

1. Sur un ordinateur client ou sur le serveur d'impression, lancez **Command WorkStation** et connectez-vous au serveur d'impression avec des privilèges **d'administrateur**. Le nom d'utilisateur par défaut est **Administrateur** ou **Admin**, et le mot de passe est le mot de passe de l'administrateur choisi par l'administrateur du site.
2. Dans le menu Server, sélectionnez **Vue périphérique**.
3. Cliquez sur **Mises à jour Fiery > Mises à jour** sur le côté gauche de Vue périphérique.
4. Sélectionnez le correctif de l'API. Les éventuels correctifs antérieurs requis seront automatiquement sélectionnés.
5. Cliquez sur **Mettre à jour > Continuer** pour redémarrer le serveur d'impression et installer les correctifs.
6. Pour vérifier que le correctif a été installé, consultez la page de configuration du serveur d'impression.

Remarque : Il est possible que le serveur d'impression redémarre plusieurs fois afin de procéder à l'installation des correctifs.