

Xerox® FreeFlow® Makeready

702P08055

Integratie Extern scannen

Beschrijving

FreeFlow® Makeready ondersteunt nu extern scannen met twee opties. Beide opties zijn beschikbaar in de menu-optie **Invoegen > Extern scannen** van Makeready.

- Windows Image Acquisition (WIA) met ondersteuning van AOD-scanners
- Scannen vanaf het apparaat met Xerox-multifunctionele printers (MFP's) met EIP (Extensible Interface Platform)-versie 2.5 en hoger

Zie *Xerox® FreeFlow® Makeready Customer Release Notes* voor de lijst met Xerox®-printers die integratie met Extern scannen ondersteunen. U kunt dit document verkrijgen van uw Xerox-verkoopvertegenwoordiger of downloaden in het gedeelte Support & Drivers op <https://www.xerox.com>.

Scannen via Windows Image Acquisition

Vereisten

Controleer het volgende voordat u gaat scannen via Windows Image Acquisition (WIA):

- De printer moet **rechtstreeks zijn aangesloten** op uw netwerk en over een correct IP-adres beschikken. Als u wilt achterhalen welk IP-adres moet worden gebruikt, drukt u op de console die aan de printer is bevestigd op de knop **Apparaatstatus** en noteert u het IPv4-adres dat wordt vermeld.
- De printer moet WSD ondersteunen en deze optie moet zijn ingeschakeld. Deze optie kan op twee manieren worden ingeschakeld:
 - a. Op de printer:
 - Druk op de console die aan de printer is bevestigd op de knop **Aanmelden / Afmelden**. Meld u aan als systeembeheerder.
 - Druk op de knop **Apparaatstatus**.
 - Blader naar **Hulpprogramma > instelling Netwerk en connectiviteit > instelling Poort > WSD**. De optie WSD moet worden ingesteld op **Ingeschakeld**.
 - Als de optie niet is ingeschakeld, selecteert u **Instelling wijzigen, WSD Scan-Poortstatus** en vervolgens nogmaals **Instelling wijzigen**.
 - Selecteer **Ingeschakeld** en vervolgens **Opslaan**.
 - Druk op de knop **Aanmelden/afmelden** en meld u af.
 - Druk op **Opnieuw starten** als u daarom gevraagd wordt.
 - b. Extern:
 - Breng op de printer een verbinding met CentreWare® Internet Services tot stand door een webbrowser te starten vanaf een willekeurige pc met de URL <https://<Printer IOT-adres>>.
 - Selecteer het tabblad **Eigenschappen**.
 - Meld u aan met het account en de toegangscode Admin.
 - Selecteer vanaf het linkerpaneel **Connectiviteit > Poortinstellingen**. Stel **WSD Scan** in op **Ingeschakeld**.

- Klik op **Toepassen**.
- Selecteer als u daarom wordt gevraagd **Apparaat opnieuw starten** om de printer opnieuw te starten.
- De printer moet worden toegevoegd aan het Makeready-systeem en in de lijst op het venster Apparaten en printers van het Configuratiescherm worden weergegeven. Open een webbrowser en typ vervolgens <https://xwc.services.xerox.com>.
 - a. Open het venster **Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Apparaten en printers** in het systeem waarop Makeready is geïnstalleerd.
 - b. Selecteer de toets **Een printer toevoegen**.
 - c. Selecteer **Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen**.
 - d. Selecteer de optie **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst** in het dialoogvenster dat verschijnt.
 - e. Selecteer de optie **Een printer met behulp van een TCP/IP-adres of hostnaam toevoegen**. Selecteer dan **Volgende**.
 - f. Selecteer de apparaattoets **Webservices** bij Apparaattype.
 - g. Voer het IP-adres van de printer in en selecteer **Volgende**.
 - h. Tijdens het toevoegen van het apparaat ziet u mogelijk de volgende fout:
 Windows kon geen verbinding met de printer maken. Controleer de printernaam en probeer het opnieuw. Als dit een netwerkprinter is, zorg dan dat deze is aangezet en dat het printeradres klopt. Klik in dat geval op **OK** en dan op **Annuleren**. Als het goed is, heeft dit geen gevolgen voor het scanapparaat.
 - i. De WSD-scanner moet worden toegevoegd. Open het venster **Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Apparaten en printers** om te controleren of het apparaat is toegevoegd. Onder Apparaten moet nu een nieuw pictogram staan voor het scanapparaat dat bij de printer hoort.

Opmerking: Als er antivirussoftware actief is op het Makeready-apparaat, kan de installatie van de USB-driver geblokkeerd worden. Na het toevoegen van de printer met behulp van de optie **Apparaten en printers** ziet u daarom soms het volgende:

- a. De vermelding van de zojuist toegevoegde scanner kan verdwijnen in het venster Apparaten en printers.
- b. Het scanapparaat verschijnt in Apparaten en printers. De scannerdriver is echter uitgeschakeld (grijs) in het dialoogvenster in Windows. Zo voert u de verificatie uit:
 - Selecteer de printer en klik met de rechtermuisknop op **Eigenschappen > Hardware**.
 - Selecteer de scannerdriver die wordt vermeld onder Apparaatfuncties en controleer de Apparaatstatus in het gedeelte Apparaatfunctie. Als het apparaat is ingeschakeld, moet de status `Apparaat werkt correct` luiden.

Tijdelijke oplossing: Zorg dat de optie voor toestemming voor installatie USB-driver is ingeschakeld.

Scannen

1. Zorg voordat u gaat scannen dat het materiaal beschikbaar is in de AOD of op de glasplaat. Als er geen papier is geplaatst, loopt de gebruikersinterface vast en moet Makeready opnieuw worden gestart.
2. Start de applicatie Makeready.
3. Selecteer **Invoegen > Extern scannen > WIA (Windows Image Acquisition)**.
4. Selecteer de printer die u in de bovenstaande Vereisten hebt geconfigureerd in het vervolgkeuzemenu **Scanner selecteren**.

5. Voer de scaninstellingen in de rest van het dialoogvenster in en selecteer vervolgens de toets **Extern scannen**. In het dialoogvenster wordt de status van de scanbewerking weergegeven.
6. Als het scannen klaar is, selecteert u de toets **Sluiten**.

De scanbeelden verschijnen automatisch in Makeready.

Opmerking: Er is papier in de AOD of op de glasplaat geplaatst, maar het lijkt alsof de scanner nog steeds hangt en niet scant.

Tijdelijke oplossing: Druk op Annuleren of sluit het dialoogvenster Extern scannen. Controleer op de printer of er foutberichten te zijn en verhelp de fout. Als het papierformaat niet kan worden gedetecteerd, stel het papierformaat dan in op de printer. Start op het Makeready-systeem de functie Extern scannen en probeer opnieuw te scannen.

Scannen via de functie Scannen vanaf apparaat

Vereisten

Controleer het volgende voordat u gaat scannen via Scannen vanaf apparaat:

- De printer moet EIP 2.5 en hoger ondersteunen.
- De printer moet rechtstreeks zijn aangesloten op uw netwerk en over een correct IP-adres beschikken. Als u wilt achterhalen welk IP-adres moet worden gebruikt, drukt u op de console die aan de printer is bevestigd op de knop **Apparaatstatus** en noteert u het IPV4-adres dat wordt vermeld.
- De optie Extern scannen moet zijn ingeschakeld op de printer.
 - a. Breng een verbinding met CentreWare® Internet Services tot stand op de printer door een webbrowser te starten vanaf een willekeurige PC en voer de URL in: [https://\[IP-adres van printer\]](https://[IP-adres van printer]). De pagina van de grafische gebruikersinterface van de printer verschijnt.
 - b. Selecteer het tabblad **Eigenschappen**.
 - c. Meld u aan met het account en de toegangscode Admin.
 - d. Blader naar **Functies > Werkstroomscannen > Extern starten (TWAIN)** en zet Opdracht starten **AAN** via het keuzerondje Extern programma.
- De optie Accountadministratiemethode op de printer moet worden ingesteld op **Geen**.
 - a. Selecteer in CentreWare® Internet Services het tabblad **Eigenschappen**.
 - b. Blader naar **Aanmelding > Gebruikersrechten > Accountadministratie > Accountadministratiemethoden** en stel de huidige accountadministratiemethode in op **Geen**.
 - c. Meld u af bij CentreWare® Internet Services.

Scannen

1. Zorg voordat u gaat scannen dat het materiaal beschikbaar is in de AOD of op de glasplaat.
2. Start de applicatie Makeready.
3. Selecteer **Invoegen > Extern scannen > Scannen vanaf apparaat**.
4. Voer het IP-adres van de printer in en selecteer de toets **Verbinden**.
5. Voer de scaninstellingen in de rest van het dialoogvenster in en selecteer vervolgens de toets **Scannen**. In het dialoogvenster wordt de status van de scanbewerking weergegeven.
6. Als het scannen klaar is, selecteert u de toets **Sluiten**.

De scanbeelden verschijnen automatisch in Makeready.