

Sürüm 1.0
Şubat 2015



Xerox® Versant® 80 Baskı Makinesi

Güvenlik Kılavuzu



© 2015 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. XEROX®, Xerox and Design® ve Versant® Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

ENERGY STAR® ve ENERGY STAR markası ABD tescilli markasıdır.

BR

İçindekiler

1 Bildirimler ve sertifikalar.....	1-1
Uyarı işaretleri.....	1-1
Radyo frekansları yayımları.....	1-2
ABD'de FCC.....	1-2
Kanada'da (ICES-003).....	1-2
Ekstra düşük voltaj güvenlik onayı.....	1-2
Ürün Güvenliği Sertifikasyonu.....	1-2
Avrupa'daki Sertifikasyonlar.....	1-3
AB Harmonikler Standardı EN 61000-3-12:2005 ile uyum.....	1-3
AB Titreşim Standardı EN 61000-3-11:2000 ile uyum.....	1-4
2 Güvenlik Bilgileri.....	2-1
Lazer güvenliği.....	2-1
Kuzey Amerika.....	2-1
Avrupa (AB).....	2-2
Elektrik güvenliği.....	2-2
Acil Durum güç kesme.....	2-3
Elektrik kaynağı.....	2-3
Cihazın bağlantısını kesme.....	2-3
İşletim güvenliği.....	2-4
Bakım bilgileri.....	2-4
Sarf malzemeleri bilgileri.....	2-5
Kartuşlar.....	2-5
Vakumlu Temizleyiciler: Toner dökülmesi, temizleme işlemleri.....	2-5
3 Çevresel Bilgiler.....	3-1
ENERGY STAR (yalnızca ABD)®.....	3-1
Ozon bilgileri.....	3-2
Ürün geri kazanımı ve ekipmanın kullanım sonunda atılması.....	3-2
Çıkartma.....	3-2
ABD ve Kanada.....	3-2
Perklorat malzemesi.....	3-3
Avrupa Birliği.....	3-3
Ev içinde / ev ortamında kullanılan ekipmanlar.....	3-3
Profesyonel / ticari ortamda kullanılan ekipmanlar.....	3-3
Pil beyanı.....	3-4
Avrupa Birliğindeki ticari kullanıcılar için.....	3-4

Avrupa Birliđi dıřındaki diđer ÷lkelerde atma iřlemi hakkında bilgiler.....	3-4
Türkiye RoHS (Zararlı Madde Kullanımının Sınırlandırılması) Yönetmeliđi.....	3-4
Ek Bilgiler.....	3-5
4 ABD ve Kanada'da yasal deđildir.....	4-1
Kopyalama Yönetmeliđi - Amerika Birleřik Devletleri.....	4-1
Kopyalama Yönetmeliđi - Kanada.....	4-3
Kopyalama Yönetmeliđi - Diđer ÷lkeler.....	4-4

Bildirimler ve sertifikalar

Uyarı işaretleri

 **UYARI**

Bu sembol, kullanıcıları kişisel yaralanma olasılığı bulunan ürün alanlarına ilişkin uyarır.

 **hot warning**

Bu sembol, kullanıcıları dokunulmaması gereken sıcak yüzeylerin bulunduğu ürün alanlarına ilişkin uyarır.

 **İKAZ**

Bu sembol, kullanıcıları kişisel yaralanma veya ekipmana zarar olasılığını önlemek için özel dikkat gerektiren ürün alanlarına ilişkin uyarır.

 **laser warning**

Bu sembol, ekipmanda bir Lazer kullanılıyor olduğunu gösterir ve kullanıcıyı uygun güvenlik bilgilerine bakması konusunda uyarır.

Radyo frekansları yayımları

ABD'de FCC

Bu ekipman Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kuralları Bölüm 15 uyarınca test edilmiştir ve A Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, ekipman ticari bir ortamda işletilmekteyken, zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimat kılavuzuna göre kurulmamışsa ve kullanılmıyorsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Bu ekipmanın bir yerleşim bölgesinde işletilmesi, bu durumda kullanıcının maliyetleri kendisinin karşılayarak paraziti düzeltmesinin gerekeceği şekilde, muhtemelen zararlı parazitlere neden olabilir.

Bu ekipmana Xerox Corporation tarafından özellikle onaylanmamış olarak yapılan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

UYARI

FCC düzenlemelerine uyum sağlamak için, bu ekipmanlar ile ekranlı kablolar kullanılmalıdır.

Kanada'da (ICES-003)

Bu Sınıf "A" dijital aparat Kanada ICES-003 ile uyumludur.

Cet appareil numérique de la classe "A" est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Ekstra düşük voltaj güvenlik onayı

Bu Xerox ürünü, çeşitli kamu kuruluşları ve ulusal güvenlik yönetmelikleri ile uyumludur. Tüm sistem portları müşteriye ait cihazlara ve ağlara bağlantı için Ekstra Düşük Voltaj Güvenliği (SELV) devrelerini karşılamaktadır. Makineye bağlanan müşteriye ait veya üçüncü taraf aksesuarlarının ilaveleri daha önceden listelenen gereksinimleri yerine getirmelidir veya daha fazlasını sağlamalıdır. Dış bağlantı gerektiren tüm modüller, kurulum yordamına uygun olarak kurulmalıdır.

Ürün Güvenliği Sertifikasyonu

Bu ürün, aşağıda listelenen Güvenlik standartlarını kullanarak aşağıdaki Kurum tarafından verilen sertifikaya sahiptir.

Kurum	Standart
Underwriters Laboratories Inc. (ABD / Kanada)	UL60950-1 (2007) 2. Basım CSA 22.2 No. 60950-1-07 2. Basım
Underwriters Laboratories Inc. (Avrupa)	IEC60950-1: 2005 (2. Basım) +A1: 2009 EN60950-1: 2006 (2. Basım) +A11: 2009 + A1: 2010 +A12: 2011 (CB Şeması)

Avrupa'daki Sertifikasyonlar



Bu ürüne uygulan CE markası, aşağıda belirtilen tarihler itibariyle Xerox'un Avrupa Birliği'nin geçerli Direktiflerine uygunluk beyanını sembolize etmektedir:

12 Aralık 2006: Değiştirilmiş haliyle 2006/95/EC konsey direktifi. Üye devletlerin düşük voltaj ekipmanları ile ilgili yasalarının yakınlaştırılması.

15 Aralık 2004:Değiştirilmiş haliyle 2004/108/EC konsey direktifi. Üye devletlerin elektromanyetik uyumluluk ile ilgili yasalarının yakınlaştırılması.

9 Mart 1999: Radyo ve İletişim Terminal Ekipmanı Direktifi 1999/5/EC

İlgili direktifleri ve başvuru standartları tanımlayan tam bir uygunluk beyanı, yetkili yerel bayinizden elde edilebilir.

UYARI

- Bu ekipmana Xerox Corporation tarafından özellikle onaylanmamış olarak yapılan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
- Bu ekipmanın Endüstriyel, Bilimsel ve Medikal (ISM) ekipmanların yakınında çalıştırılmasına izin vermek için, ISM ekipmanlardan yayılan harici radyasyon sınırlandırılabilir veya özel azaltma önlemleri alınabilir.
- Bu ev ortamında bir Sınıf A ürünüdür. Bu ürün, bu durumda kullanıcının uygun önlemleri almasının gerekebileceği radyo frekansı parazitine neden olabilir.
- Konsey Direktifi 2004/108/EC ile uyumluluk için, bu ekipmanlar ile ekranlı kablolar kullanılmalıdır.

AB Harmonikler Standardı EN 61000-3-12:2005 ile uyum

“EN 61000-3-12:2005 ile uyumlu ekipman”

Bildirimler ve sertifikalar

Bu ekipman Avrupa Birliğinde ve Avrupa Ekonomik Alanında kurulumu yapılan ekipman tarafından üretilen harmonik akımlar için sınırları tanımlayan EN61000-3-12: 2005 ile uyumludur.

Uyumluluk kamu alçak gerilim kaynağına koşulsuz bağlantıyı ve montajı haklı duruma getiren limitlerin uygulanmasına dayanmaktadır.

AB Titreşim Standardı EN 61000-3-11:2000 ile uyum

“EN 61000-3-11:2000 ile uyumlu ekipman”

Bu ekipman sadece faz başına 100 Amper değerinde veya ondan daha büyük servis akımı kapasitesine sahip olan yerlerde kullanım için uygundur.

2

Güvenlik Bilgileri

Bu Xerox ürünü ve önerilen sarf malzemeleri, sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlar güvenlik kurumu onayını ve oluşturulmuş çevre standartlarına uyumu içerir. Lütfen ürünü çalıştırmadan önce, aşağıdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ürününüzün sürekli güvenli çalışmasını sağlamak için gerektiğinde bunlara başvurun.

NOT

Bu ürünün güvenlik testleri ve performansı sadece Xerox materyalleri kullanılarak doğrulanmıştır.

UYARI

Yeni işlevlerin eklenmesini veya harici cihazların bağlantısını içerebilecek her türlü yetkisiz değişiklikler ürün belgelendirmeyi etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, Xerox temsilcisine başvurun.

Lazer güvenliği

Kuzey Amerika

Bu ürün, güvenlik standartlarına uygundur ve Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Cihazlar ve Radyolojik Sağlık Merkezi (CDRH) kapsamında lazer ürünler için uygulanan düzenlemelerle Sınıf 1 Lazer ürünü olarak onaylıdır. Bu ürün 24 Haziran 2007 tarihli Lazer Uyarısı No 50 uyarınca sapmalar hariç Lazer ürünleri için FDA performans standartlarına uygundur. Bu yönetmelikler Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülen lazer ürünler için geçerlidir. Makinedeki etiket, CDRH yönetmelikleri ile uyumu gösterir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülen lazer ürünler takılmış olması gerekir. Bu ürün, tehlikeli lazer radyasyonu yaymaz.

laser warning

Burada belirtilenlerin dışındaki denetimlerin veya ayarlamaların kullanılması veya yordamların gerçekleştirilmesi, lazer ışıktan tehlikeli radyasyon doğmasına neden olabilir.

Güvenlik Bilgileri

Bu ürünün içine yayılan radyasyon koruyucu muhafaza ve dış kapaklar ile tamamen hapsedilmiş olduğundan dolayı, kullanıcının işleminin herhangi bir aşamasında lazer ışını makineden kaçamaz.

Bu ürün, lazer uyarı etiketleri içerir. Bu etiketler, Xerox Servis Temsilcisi tarafından kullanılması için amaçlanmıştır ve çıkartılması için özel aletler gerektiren panellerin veya muhafazaların üzerlerine ya da yakınlarına yerleştirilmiştir. Herhangi bir paneli çıkarmayın. Bu kapakların altında operatör tarafından servisi yapılabilen hiçbir alan yoktur.

Avrupa (AB)

Bu ürün, IEC güvenlik standardı 60825-1:2007 ile uyumludur (2. Basım).

Ekipman hükümet, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından oluşturulan lazer ürün performansı standartlarına bir Sınıf 1 Lazer Ürün olarak uygundur. Işın tüm müşteri işletim ve bakım aşamaları sırasında tamamen kapalı olduğundan dolayı, bu ürün tehlikeli radyasyon yaymaz.

UYARI

Burada belirtilenlerin dışındaki denetimlerin veya ayarlamaların kullanılması veya yordamların gerçekleştirilmesi, tehlikeli radyasyon doğmasına neden olabilir.

Bu ürün, lazer uyarı etiketleri içerir. Bu etiketler, Xerox Servis Temsilcisi tarafından kullanılması için amaçlanmıştır ve çıkartılması için özel aletler gerektiren panellerin veya muhafazaların üzerlerine ya da yakınlarına yerleştirilmiştir. Herhangi bir paneli çıkarmayın. Bu kapakların altında operatör tarafından servisi yapılabilen hiçbir alan yoktur.

Eğer ürün veya Xerox sarf malzemeleri ile ilgili ek güvenlik bilgileri gerekirse, şu numarayı arayabilirsiniz: +44 (0) 1707 353434

Elektrik güvenliği

- Sadece bu ekipman ile birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
- Güç kablosunu doğrudan düzgün olarak topraklanmış bir elektrik prizine takın. Uzatma kablosu kullanmayın. Fişin topraklanmış olup olmadığını bilmiyorsanız, uzman bir elektrikçiye danışın.
- Bu ekipmanı bir toprak bağlantısı terminali bulunmayan bir elektrik prizine bağlamak için, bir toprak adaptörü fişi kullanmayın.

UYARI

Priz doğru olarak topraklanmış değilse, şiddetli bir elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.

- Makineyi insanların üzerine basabilecekleri veya güç kablosuna takılabilecekleri yerlere koymayın.
- Güç kablosunun üzerine nesnelere koymayın.

- Elektrikli veya mekanik kilitleri geçersiz kılmayın ya da devre dışı bırakmayın.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Bu delikler makinenin aşırı ısınmasını önler.
- Bu ekipman üzerindeki yuvalara veya deliklere asla herhangi bir nesne itmeyin. Bir gerilim noktasına temas etmek veya bir parçayla kısa devre yapmak yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Acil Durum güç kesme

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluşursa, hemen makinenin gücünü kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çekin. Sorunu düzeltmek için yetkili bir Xerox servis temsilcisini çağırın.

- Makine alışılmadık sesler çıkartıyor veya koku yayıyor.
- Güç kablosu hasar görmüştür veya yıpranmıştır.
- Bir duvar paneli devre kesici, sigorta veya başka bir güvenlik cihazı atmıştır.
- Makinenin içine sıvı dökülmüştür.
- Makine suya maruz kalmıştır.
- Makinenin herhangi bir parçası hasar görmüştür.

Elektrik kaynağı

Bu ürün, ürünün veri plakası etiketinde belirtilen elektrik kaynağı türünden çalıştırılacaktır. Elektrik kaynağınızın gereksinimleri karşıladığından emin değilseniz, lütfen yardım için lisanslı bir elektrikçiye danışın.

UYARI

Bu ekipman, bir koruyucu toprak devresine bağlı olmalıdır. Bu ekipman, bir koruyucu toprak pimi olan bir fiş ile birlikte verilir. Bu fiş, yalnızca topraklanmış bir elektrik prizine uyumlu olacaktır. Bu bir güvenlik özelliğidir. Fişi prize takamıyorsanız, prizi değiştirmesi için lisanslı bir elektrikçi ile temasa geçin.

İKAZ

Ekipmanı her zaman doğru topraklanmış bir elektrik prizine bağlayın. Şüphenez varsa, prizi yetkili bir elektrikçi tarafından kontrol ettirin.

Cihazın bağlantısını kesme

Güç kablosu bu ekipman için bağlantıyı ayırma cihazıdır. Makineden tüm elektrik gücünü kaldırmak için, güç kablosunu elektrik prizinden çekin.

İşletim güvenliği

Xerox ekipmanınız ve sarf malzemeleri sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlar güvenlik kurumu muayenesini, onayını ve oluşturulmuş çevre standartlarına uyumu içerir.

Aşağıdaki güvenlik kurallarına dikkat etmeniz, sizin makinenizin sürekli güvenli çalışmasını sağlamanıza yardımcı olacaktır:

- Makineniz için özel olarak tasarlanmış malzemeleri ve sarf malzemelerini kullanın. Uygun olmayan malzemelerin kullanımı, makinenin kötü performans göstermesine ve muhtemelen tehlikeli bir duruma neden olabilir.
- Makine üzerinde işaretlenmiş veya makine ile birlikte verilmiş olan tüm uyarıları ve yönergeleri takip edin.
- Makineyi havalandırma ve servis için yeterli alan sağlayan bir yere yerleştirin.
- Makineyi makinenin ağırlığını taşımak için yeterli olan yeterli güce sahip düz ve katı bir yüzey üzerine (kalın tüylü bir halı değil) yerleştirin.
- Makineyi taşımaya çalışmayın. Makineniz kurulduğu zaman alçaltılmış olan bir seviyelendirme cihazı, halı veya zemine zarar verebilir.
- Makineyi ısı kaynaklarının yanına kurmayın.
- Makineyi doğrudan güneş ışığına maruz kalan yere kurmayın.
- Makineyi bir klima sisteminden gelen soğuk hava akımı doğrultusunda kurmayın.
- Makinenin üzerine kahve ya da diğer sıvı kaplarını koymayın.
- Makinenin üzerindeki yuvaları ve açıklıkları engellemeyin veya kapatmayın.
- Her türlü elektrikli veya mekanik kilit cihazlarını geçersiz kılmaya ya da devre dışı bırakmaya kalkışmayın.

hot warning

Bu uyarı işareti ile belirlenen alanlarda çalışırken dikkatli olun. Bu alanlar çok sıcak olabilir ve dokunulmamalıdır.

Ürün veya sarf malzemeleri ile ilgili ek güvenlik bilgileri gerekirse, Xerox temsilcinizle temasa geçin.

Bakım bilgileri

Her türlü operatör ürün bakımı yordamları, ürün ile birlikte verilen kullanıcı dokümanlarında açıklanmaktadır.

Bu ürün üzerinde müşteri dokümanlarında açıklanmayan herhangi bir bakım yapmayın.

! UYARI

Aerosol temizleyiciler kullanmayın. Aerosol temizleyiciler, elektromekanik ekipmanlar üzerinde kullanıldığı zaman patlayıcı ya da yanıcı olabilir.

Sarf malzemelerini ve temizlik malzemelerini sadece bu kılavuzun Operatör bölümünde yönlendirildiği şekilde kullanın.

Vidalarla tutturulmuş olan kapakları veya muhafazaları çıkarmayın. Bu kapakların arkasında sizin bakımını veya servisini yapabileceğiniz hiçbir parça yoktur.

NOT

Xerox makineniz makine kullanımında değilken güç tasarrufu için bir enerji tasarrufu cihazı ile donatılmıştır. Makine sürekli olarak açık bırakılabilir.

! hot warning

Isıtıcı alanındaki metalik yüzeyler sıcaktır. Lütfen bu alandan sıkışan kağıtları çıkartırken dikkatli olun ve herhangi bir metalik yüzeye dokunmaktan kaçınin.

Sarf malzemeleri bilgileri

Tüm sarf malzemelerini paket veya kap üzerinde verilen talimatlar doğrultusunda depolayın.

Tüm sarf malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Asla toneri, baskı kartuşunu veya toner kaplarını açık alev içine atmayın.

Kartuşlar

! UYARI

Mürekkep veya ısıtıcı gibi kartuşlar ile işlem yaparken, deri veya göz temasından kaçının. Gözle teması tahrişe ve enflamasyona neden olabilir. Kartuşu söküp parçalarına ayırmaya çalışmayın. Bu cilt veya göz teması riskini artırabilir.

Vakumlu Temizleyiciler: Toner dökülmesi, temizleme işlemleri

Dökülen toneri temizlemek için bir süpürge ya da ıslak bez kullanın. Temizleme sırasında toz kalkmasını en aza indirmek için yavaşça silin. Elektrikli süpürge kullanmayın. Elektrik süpürgesi kullanılması gerekiyorsa, cihaz yanıcı tozlar için tasarlanmış olmalıdır (örneğin, patlayıcı sınıfı motor ve iletken olmayan hortum).

Çevresel Bilgiler

ENERGY STAR (yalnızca ABD)[®]



ENERGY STAR ortağı olarak, Xerox Corporation bu Xerox makinenin enerji verimliliği açısından ENERGY STAR kurallarına uygun olduğunu belirlemiştir.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR MARKASI ABD tescilli markalardır. ENERGY STAR Görüntüleme Ekipmanları Programı enerji tasarruflu fotokopi makinelerini, yazıcıları, faksları, çok fonksiyonlu makineleri, kişisel bilgisayarları ve monitörleri teşvik etmek için ABD, Avrupa Birliği ve Japon hükümetleri ve ofis ekipmanları endüstrisi arasında bir takım çabasıdır. Ürün enerji tüketimini düşürmek elektrik üretimi sonucu ortaya çıkan emisyonları azaltmak suretiyle sis, asit yağmuru ve uzun vadeli iklim değişiklikleri mücadeleye yardımcı olur.

Xerox ENERGY STAR ekipmanları fabrikada önceden ayarlanmıştır. Makineniz son kopya / yazıcı çıktısı alma işinden 1 dakika sonra düşük güç moduna ve 1 dakika sonra uyku moduna geçiş için ayarlanmış zamanlayıcı ile teslim edilecektir. Bu özelliğin daha ayrıntılı açıklaması bu kılavuzun Bakım Bölümünde bulunabilir.

Bu Xerox makinesi bu yayının tarihi itibarıyla en son ENERGY STAR gereksinimlerine göre test edilmemiştir. Lütfen güncellemeler için www.xerox.com veya www.energystar.gov web sitelerine bakın.

Ozon bilgileri

Bu ürün normal çalışma sırasında ozon üretir. Ozon havadan ağırdır ve miktarı baskı hacmine bağlıdır. Sistemi iyi havalandırılan bir oda içine kurun.

Ozon hakkında ek bilgiye gerek duyarsanız, lütfen Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 1-800-ASK-XEROX numaralı telefonu arayarak Ozon Hakkında Gerçekler (parça numarası 610P64653) Xerox yayınına talep edin. Diğer pazarlarda, lütfen yerel Xerox temsilcinize başvurun.

Ürün geri kazanımı ve ekipmanın kullanım sonunda atılması

Çıkartma

Piller sadece ÜRETİCİ onaylı bir servis tesisi tarafından değiştirilmelidir.

ABD ve Kanada

Xerox ürününüzün atılmasını yönetiyorsanız, lütfen ürünün çevresel faktörler nedeniyle atılmasının düzenlenmiş olduğu cıvalı lamba(lar) içerdiğine ve kurşun, perklorat ve diğer malzemeleri içerebileceğine dikkat edin. Kurşun, cıva ve perklorat varlığı, bu ürünün piyasaya sürüldüğü zamanda geçerli olan küresel düzenlemeler ile tamamen uyumludur.

Xerox dünya çapında ekipmanı geri alma ve yeniden kullanma / geri dönüştürme programını işletir. Bu Xerox ürününün programın bir parçası olup olmadığını belirlemek için, Xerox satış temsilcinizle (1-800-ASK-XEROX) iletişime geçin. Xerox çevre programları hakkında daha fazla bilgi almak için, www.xerox.com/environment web sitesini ziyaret edin. Geri dönüşüm ve atma bilgileri almak için yerel yetkililerinize başvurun. Amerika Birleşik Devletleri, Elektronik Endüstrileri İttifakı (Electronic Industries Alliance) web sitesine de başvurabilirsiniz: www.eiae.org.

Perklorat malzemesi

Bu ürün piller gibi bir veya daha fazla perklorat içeren cihazlar içerebilir. Özel muamele uygulanması gerekebilir. Lütfen www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate web sitesine bakın.

Avrupa Birliği

Ev içinde / ev ortamında kullanılan ekipmanlar



Ekipmanınızda bu sembolün uygulanması, ekipmanınızın normal ev atıkları yoluyla atılmaması gerektiğinin teyididir.

Avrupa mevzuatına göre elektrikli ve elektronik ekipmanlar kullanım süresi sonunda evsel atıklardan ayrılmış olarak atılmalıdır.

AB üye devletleri içinde özel evlerin gereçleri kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar belirlenmiş toplama tesislerine ücretsiz olarak döndürebilir. Lütfen bilgi için yerel atık yetkilinize başvurun.

Bazı Üye Devletlerde yeni ekipman satın aldığınız zaman yerel perakendecinizin eski donanımları ücretsiz geri alması gerekebilir. Lütfen bilgi için perakendeci satıcınıza sorun.

Profesyonel / ticari ortamda kullanılan ekipmanlar



Ekipmanınızın üzerinde bu sembol uygulaması bu ekipmanı üzerinde anlaşılan ulusal yordamlarla uyumlu olarak atmanız gerektiğinin teyididir.

Avrupa mevzuatına göre elektrikli ve elektronik ekipmanların kullanım süresi sonunda atılması, uzlaşmış yordamlar kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

Atma öncesinde, kullanım süresi sonu geri alma bilgileri için yerel bayinize ya da Xerox temsilcisine başvurun.

Pil beyanı



Ürünler ve/veya eşlik eden dokümanlar üzerindeki bu semboller, kullanılan elektrikli ve elektronik ürünlerin ve bataryaların genel ev atıkları ile karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir.

Eski ürünlerin ve kullanılan pillerin geri dönüşümü, kurtarılması ve uygun işlemleri için, lütfen bu ürünleri ulusal mevzuatınız ve Direktifler 2002/96/EC ve 2006/66/EC ile uygun bir şekilde uygun toplama noktalarına götürün.

Bu ürünlerin ve pillerin doğru bir şekilde atılmasıyla, değerli kaynak tasarrufuna ve aksi takdirde uygunsuz atık işlemekten kaynaklanabilecek insan sağlığı ve çevre üzerinde olabilecek olası olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olacaksınız.

Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri dönüşümü ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen öğeleri satın aldığınız satış noktasına atık atma servisine veya yerel belediyeye başvurun.

Bu atığın ulusal mevzuata göre yanlış atılması nedeniyle cezalar uygulanabilir.

Avrupa Birliğindeki ticari kullanıcılar için

Elektrik ve elektronik ekipmanları atmak istiyorsanız, lütfen daha fazla bilgi için satış bayinizle veya tedarikçinizle iletişime geçin.

Avrupa Birliği dışındaki diğer ülkelerde atma işlemi hakkında bilgiler

Bu semboller sadece Avrupa Birliğinde geçerlidir. Bu öğeleri atmak istiyorsanız, lütfen yerel yetkilileriniz veya satış bayiniz ile iletişime geçin ve doğru atma yöntemini sorun.

Çıkartma

Piller sadece ÜRETİCİ onaylı bir servis tesisi tarafından değiştirilmelidir.

Türkiye RoHS (Zararlı Madde Kullanımının Sınırlandırılması) Yönetmeliği

"Madde 7 (d) ile uyumlu olarak, bu ürünün EEE Yönetmeliğine uygun olduğunu beyan ederiz"

Ek Bilgiler

Bu Xerox ürünü ve sarf malzemeleri ile ilgili olarak Çevre, Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki müşteri yardım hatları ile temasa geçin:

ABD: 1-800-ASK-XEROX

Kanada: 1-800-ASK-XEROX

Avrupa: +44 1707 353 434

Diğer ülkeler: Lütfen yerel atık yönetimlerinize temasa geçin ve atma rehberliği talep edin.

ABD sorular ve ilgili konular için, www.xerox.com web sitesini ziyaret edin ve arama alanına PSDS gibi bir terim girin.

ABD dışında ürün güvenliği bilgileri için, www.xerox.com web sitesini ziyaret edin ve istediğiniz ülkeyi seçmek için değiştirme bağlantısını kullanın.

4

ABD ve Kanada'da yasal değildir

Kopyalama Yönetmeliği - Amerika Birleşik Devletleri

Kongre, yasayla, aşağıdaki maddelerin çoğaltılmasını belirli koşullar altında yasaklamıştır. Bu tür çoğaltma yapmaktan suçlu kişilere para cezası ya da hapis cezası verilebilir.

- Aşağıdaki gibi Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Borç Senetleri veya Menkul Kıymetleri:
 - Hükümet Bonoları
 - Ulusal Banka Dövizi
 - Bono Kuponları
 - Federal Rezerv Banka Bonoları
 - Gümüş Karşılığı Sertifikalar
 - Altın Karşılığı Sertifikalar
 - Amerika Birleşik Devletleri Tahvilleri
 - Hazine Bonoları
 - Federal Rezerv Bonoları
 - Fraksiyonel Bonolar
 - Mevduat Sertifikaları
 - Kağıt Para
 - Hükümetin FHA vb. bazı mercilerinin Borç Senetleri ve Tahviller

- Tahviller (ABD Tasarruf Bonolarının bu tür bonoların satışı için kampanya ile ilgili olarak tanıtım amaçlı olarak fotoğrafı çekilebilir).
 - İç Gelir Pulları. Eğer üzerinde hangi bir iptal edilmiş damga pulu bulunan bir yasal belgenin çoğaltılması gerekiyorsa, belgenin çoğaltılmasının meşru amaçlarla yapılması kaydıyla bu yapılabilir.
 - Posta Pulları, iptal edilmiş ya da iptal edilmemiş. Çoğaltmanın siyah ve beyaz olması ve orijinalinin doğrusal boyutlarına göre % 75'ten daha az veya % 150'sinden daha fazla olması kaydıyla filatelik amaçlarla Posta Pullarının fotoğrafı çekilebilir.
 - Posta Havaleleri
 - Senetler, çekler veya para Taslakları Amerika Birleşik Devletleri yetkili memurları tarafından veya onların yetki vermesiyle çekilebilir.
 - Pullar veya diğer kıymet ifade edenler, herhangi bir Kongre Yasası kapsamında çıkarılmış ya da çıkarılacak her ne olursa olsun nominal değer.
- Dünya Savaşları Gaziler için düzeltilmiş Tazminat Sertifikaları.
 - Herhangi bir Yabancı Hükümetin, Bankanın veya Kurumun Borç Senetleri veya Menkul Kıymetleri.
 - Telif hakkı sahibinden izin alınmadığı veya çoğaltma "adil kullanım" veya telif hakkı yasası kütüphane çoğaltma hakları hükümlerine dahil olmadığı takdirde, telif hakkı alınmış materyal. Bu hükümler hakkında daha fazla bilgi Copyright Office (Telif Hakkı Ofisi), Library of Congress (Kongre Kütüphanesi), Washington, D.C. 20559 adresinden temin edilebilir. Sirküler R21,5'i sorun.
 - Vatandaşlık veya Vatandaşlığa Kabul Belgeleri. Yabancı Vatandaşlığa Kabul Belgelerinin fotoğrafı çekilebilir.
 - Pasaportlar. Yabancı Pasaportların fotoğrafı çekilebilir.
 - Göçmenlik Kağıtları.
 - Taslak Kayıt Kartları.
 - Aşağıdaki herhangi bir Tescil Ettiren Kişi bilgilerini taşıyan seçici Hizmet Görevine Çağırma Kağıtları:
 - Kazançlar veya Gelirler
 - Mahkeme Tutanakları
 - Fiziksel veya ruhsal durum
 - Bağımlılık Durumu
 - Önceki askerlik hizmeti
 - İstisnalar: Birleşik Devletler askeri ihraç sertifikalarının fotoğrafı çekilebilir
 - Askeri personel veya FBI, Hazine, vb. çeşitli Federal Departmanların üyeleri tarafından kullanılan İsim Kartları, Kimlik Kartları, Geçiş Kartları veya Rütbe İşaretleri (fotoğraf bu gibi bölüm veya dairesi başkanı tarafından sipariş edilmediği sürece).

Ayrıca bazı ülkelerde aşağıdakilerin çoğaltılması:

- Araç Ruhsatları
- Sürücü Belgeleri
- Otomobil Ruhsatı

Yukarıdaki listeye her şey dahil değildir ve bütünlüğü veya doğruluğu için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir. Şüphede durumunda, avukatınıza danışın.

Kopyalama Yönetmeliği - Kanada

Parlamento, yasayla, aşağıdaki nesnelerin çoğaltılmasını belirli koşullar altında yasaklamıştır. Bu tür çoğaltma yapmaktan suçlu kişilere para cezası ya da hapis cezası verilebilir.

- Güncel banknotlar veya güncel kağıt paralar.
- Bir hükümetin veya bankanın borç senetleri veya menkul kıymetleri.
- Hazine bonusu kağıtları veya gelir kağıtları.
- Kanada'nın veya bir ilin kamu mührü veya Kanada'da bir kamu organının veya yetkilisinin mührü veya bir hukuk mahkemesinin mührü.
- Resmi açıklamalar, emirler, yönetmelik veya atamalar veya bunların bildirimleri (Kanada için sahte olarak Queen's Printer (Basımcısı) veya bir ilin eşdeğer basımcısı tarafından basılmış olduğu aynı görünümünü vermek amacıyla bunu istemekle).
- Kanada Hükümeti veya bir ilin yönetimi, Kanada dışındaki bir devletin hükümeti veya Kanada Hükümeti veya bir ilin yönetimi veya Kanada dışında bir devletin hükümeti tarafından kurulan bir bölüm, kurul, Komisyon veya mercii tarafından veya adına kullanılan işaretler, markalar, mührler, muhafazalar veya tasarımlar.
- Kanada Hükümeti tarafından veya bir ilin yönetimi veya Kanada dışında bir devletin hükümeti tarafından gelir amacıyla kullanılan damgalı veya yapışkan pullar.
- Kamu görevlileri tarafından tutulan belgeler, kayıt defterleri veya kayıtlar çoğaltılmalarının orada onların sahte olarak sertifikalı kopyaları görünümünü verecek şekilde orada onların sertifikalı kopyalarının yapılması veya çıkartılması cezalandırılır.
- Herhangi bir şekilde veya çeşitte telif hakkı veya ticari marka sahibinin rızası olmadan telif hakkıyla korunan malzemeler veya ticari markalar.

Yukarıdaki liste, size kolaylık ve yardım sağlamak üzere verilmiştir, ancak her şey dahil değildir ve bütünlüğü veya doğruluğu için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir. Şüphede durumunda, avukatınıza danışın.

Kopyalama Yönetmeliği - Diğer Ülkeler

Belirli belgelerin kopyalanması ülkenizde yasa dışı olabilir. Bu tür çoğaltma yapmaktan suçlu kişilere para cezası ya da hapis cezası verilebilir.

- Döviz tahvilleri
- Banknotlar ve çekler
- Banka ve devlet bonoları ve menkul kıymetleri
- Pasaportlar ve kimlik kartları
- Sahibinin izini olmadan telif hakkı olan materyaller ya da ticari markalar
- Posta pulları ve diğer paraya çevrilebilir enstrümanlar

Bu listeye her şey dahil değildir ve bütünlüğü veya doğruluğu için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir. Şüphe durumunda, avukatınıza danışın.

