


Servidor de Impressão Xerox CX
Fornecido pela Tecnologia Creo Color Server
para a Impressora Xerox Color 550/560

Ligações de cabo para o computador do servidor de impressão CX




Servidor de impressão CX



Impressora Xerox color 550/560

Kits opcionais para o servidor de impressão CX

O servidor de impressão CX fornece quatro kits opcionais que necessitam de um dongle USB.




Ligar o servidor de impressão CX e a impressora




Instalar o kit Imposition Power

- 1 Inicie sessão no computador como Administrador.
- 2 Obtenha os ficheiros do software. O ficheiro **Preps_6-0-0_Win_Installer.exe** está disponível no DVD.
- 3 Introduza o DVD e faça duplo clique no ficheiro **.exe**.

- 4 Clique em **Instalar** e siga as instruções apresentadas no ecrã até concluir a instalação.




- 5 Quando surgir a Janela do controlador iKey, introduza a chave de licença para concluir a instalação.




Configurar uma impressora de rede - Windows Server 2008/2003/XP

Este procedimento é aplicável ao Windows Server 2008, Windows Server 2003 e XP.

- 1** Selecione **Iniciar > Definições > Impressoras e Faxes**.




- 2** Faça duplo clique em **Adicionar Impressora**.




- 3** No Assistente adicionar impressora, clique em **Seguinte**.




- 4** Selecione **Impressora de rede** e clique em **Seguinte**.



- 5** Introduza o nome do servidor de impressão CX ou clique em **Seguinte** e localize o servidor.




- 7** Selecione uma das impressoras de rede — por exemplo, **ProcessPrint** e clique em **Seguinte**.



- 8** Selecione se pretende que esta seja a impressora predefinida e clique em **Seguinte**.



- 9** Clique em **Concluir** para concluir a configuração.




- 6** Na área **Impressoras partilhadas**, faça duplo clique no nome do servidor para visualizar a lista de impressoras de rede.

Nota: Ao adicionar uma impressora de rede, o software do Controlador de impressora é instalado no computador.


Configurar uma impressora de rede - Windows7/Vista

Este procedimento é aplicável ao Windows 7 e Vista.


- 1** No menu **Iniciar**, seleccione **Dispositivos e Impressoras**.




- 2** Seleccione **Adicionar uma impressora**.




- 3** No assistente Adicionar impressora, seleccione **Adicionar uma impressora de rede, sem fios ou Bluetooth**.




- 4** Seleccione **A impressora que pretendo não se encontra listada**.




- 5** Na caixa **Seleccionar uma impressora partilhada pelo nome**, introduza o nome do servidor de impressão CX e clique em **Seguinte**.



- 6** Clique em **Seguinte**.



- 7** Seleccione se pretende que esta seja a impressora predefinida e clique em **Concluir** para concluir a configuração.




Nota: Ao instalar uma impressora de rede, o software do Controlador de impressora é instalado no computador.

Instalar o software do Controlador de impressora no Mac OS X 10.6.x

1 Seleccione **OK > Ligar ao servidor**.


2 Na caixa **Endereço do servidor**, escreva o endereço do servidor e clique em **Ligar**.




3 Seleccione **Convidado** e clique em **Ligar**.



4 Seleccione **Utilitários** e clique em **OK**.



5 Seleccione a pasta **Utilitários Mac**.




6 Faça duplo clique no ficheiro **ColorServerPrintDriverInstaller.dmg** aplicável.

7 Faça duplo clique no ficheiro **ColorServerPrintDriverInstaller.mpkg** aplicável.



Instalar o software do Controlador de impressora no Mac OS X 10.6.x (cont.)

8 Clique em **Continuar**.




9 Na janela Contrato de Licença do Software, clique em **Continuar**.



10 Clique em **Aceito** para aceitar os termos do contrato e continuar o procedimento de instalação.




11 Clique em **Instalar**.



12 Escreva o seu nome (se necessário) e a palavra-passe e clique em **OK**.



13 Clique em **Fechar**.



O software do controlador de impressora está instalado.

Definir uma impressora com o software do Controlador da impressora no Mac OS X 10.6.x

Durante a instalação do software do Controlador de impressora, o ficheiro PPD é copiado automaticamente para o computador.

Requisitos:

Tenha disponíveis as informações seguintes antes de efectuar este procedimento:


- O endereço IP e o nome do computador do servidor de impressão CX
- O nome da impressora virtual que pretende utilizar com o software do Controlador de impressora

1 No computador Mac, abra a janela Preferências do sistema e faça duplo clique em **Impressão e fax**.

2 Na janela Impressão e fax, clique no botão **Adicionar (+)**.

3 Na janela Adicionar impressora, introduza as seguintes informações:



- Na caixa **Endereço**, introduza o nome do anfitrião (ou endereço IP) do servidor de impressão CX. Na caixa **Fila**, introduza o nome do servidor de impressão CX e o nome exacto da impressora virtual que pretende utilizar com o software do Controlador de impressora — por exemplo, **CreoCS_Process**.
- Na caixa **Nome**, introduza exactamente o mesmo nome introduzido na caixa **Fila**.
- Na lista **Impressão a utilizar**, seleccione **Outros**.



4 Localize a pasta en.lproj em **Library/Printers/PPDS/Contents/Resources**; seleccione as pastas **Europe-A4** ou **US-Letter** e, em seguida, o ficheiro PPD.

5 Clique em **Abrir**.


6 Clique em **Adicionar**.




A nova impressora foi adicionada.

Definir uma impressora com o software do Controlador da impressora no Mac OS X 10.6.x (cont.)


- 7** Na janela Impressão e fax, seleccione a impressora e clique em **Abrir fila de impressão**.



- 8** Clique em **Configuração da impressora**.




- 9** Clique em **Utilitário** e em **Abrir utilitário da impressora**.



- 10** Na lista **Activar interface de utilizador avançada**, certifique-se de que **On** está seleccionado.

- 11** Na caixa **Nome de anfitrião do servidor**, introduza o endereço IP do servidor.

- 12** Clique em **Aplicar**.



- 13** Feche a caixa de diálogo Utilitário de impressora.

- 14** Clique em **OK**.

- 15** Feche todas as janelas da impressora.



Para obter mais informações sobre os Produtos da marca **Creo**, contacte o representante local ou visite www.creoservers.com.

Américas

42-06A Bell Blvd.
Box 101
Bayside, NY 11361, EUA
Tel. +1 866 793 4178
info-us@creoservers.com

Israel

HaTnufa 7 St.
P.O. Box 10193
Petach Tikva 49002, Israel
Tel. +972 391 672 22
Fax +972 392 860 00
info@creoservers.com

EMEA e Ásia-Pacífico

Rue Général de Gaulle 62
B-1310 La Hulpe, Bélgica
Tel. +32 235 228 78
Fax +32 235 731 11
info-eu@creoservers.com

