

Configuration requise pour la numérisation vers un courrier électronique :

1. Adresse du serveur SMTP (la demander à l'administrateur TI local ou au fournisseur de services Internet).

Remarque : Pour vérifier le bon fonctionnement de l'adresse du serveur SMTP, se reporter au document Vérification du serveur SMTP.




Fig. 2-1
Placer le document à envoyer dans le chargeur de documents.




Fig. 2-2
Sélectionner **Menu**.




Fig. 2-3
Sélectionner **Numérisation/Courrier électronique**.




Fig. 2-4
Sélectionner **Cour. électr.**




Fig. 2-5
Select **To:** and then select **Keyboard**.




Fig. 2-6
Entrer l'adresse électronique du destinataire puis sélectionner **Enregistrer**.




Fig. 2-7
Sélectionner **De :** puis **Clavier**.



Fig. 2-8
Entrer l'adresse électronique de l'expéditeur puis sélectionner **Enregistrer**.

Envoi de courrier électronique disponible.
Adresse : ben.walton@xerox.com
De : bob.jackson@xerox.com

Mémoire 100%

Courrier électronique

Annuler

Enregistrer

À : ben.walton@xerox.com

Objet : (Auto-réglé(e))

De : bob.jackson@xerox.com

Répondre à : (Identique à l'expéditeur)

Erreur à : (Identique à l'expéditeur)

Identique à l'expéditeur

Ouvrir carnet d'adresses

Clavier

Fig. 2-9
Sélectionner **Enregistrer**.



Fig. 2-10
Appuyer sur **Marche**.

Numérisation des documents...

Numérisation : Doc. n°00005

Fermer

Adresse : ben.walton@xerox.com

Pages : 3

A4

200ppp/70%

Arrêt

Dernier document

Document suivant

Fig. 2-11
L'écran Numérisation des documents s'affiche.

THE DOCUMENT COMPANY
XEROX®

La loi de 1991 relative à la protection des utilisateurs d'équipements téléphoniques (Telephone Consumer Protection Act) exige que toute personne se servant d'un ordinateur ou de tout autre dispositif électronique, y compris d'un télécopieur, pour envoyer un message ajoute à ce dernier des informations d'identification ; ces informations doivent figurer en haut ou en bas de chaque page transmise ou sur la page de garde et inclure la date et l'heure de transmission ainsi que le nom et le numéro de téléphone de l'expéditeur, qu'il s'agisse d'une société ou d'un particulier. Les instructions à suivre pour programmer ces informations sur la machine sont décrites dans le document intitulé "Saisie des informations relatives au terminal local" - Partie 2 de 2. Pour configurer la date et l'heure, se reporter à la partie 1 de 2 du même document.

Guide de référence rapide

Numérisation vers un courrier électronique



WorkCentre M24